This electronic version (PDF) was scanned by the International Telecommunication Union (ITU) Library & Archives Service from an original paper document in the ITU Library & Archives collections.

La présente version électronique (PDF) a été numérisée par le Service de la bibliothèque et des archives de l'Union internationale des télécommunications (UIT) à partir d'un document papier original des collections de ce service.

Esta versión electrónica (PDF) ha sido escaneada por el Servicio de Biblioteca y Archivos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) a partir de un documento impreso original de las colecciones del Servicio de Biblioteca y Archivos de la UIT.

هذه النسخة الإلكترونية (PDF) نتاج تصوير بالمسح الضوئي أجراه قسم المكتبة والمحفوظات في الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) نقلاً من وثيقة ورقية أصلية ضمن الوثائق المتوفرة في قسم المكتبة والمحفوظات.

此电子版（PDF版本）由国际电信联盟（ITU）图书馆和档案室利用存于该处的纸质文件扫描提供。

Настоящий электронный вариант (PDF) был подготовлен в библиотечно-архивной службе Международного союза электросвязи путем сканирования исходного документа в бумажной форме из библиотечно-архивной службы МСЭ.

© International Telecommunication Union

ACTES FINALS
DE LA
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
DES
RADIOCOMMUNICATIONS
POUR LA
RÉGION 1

GENÈVE, 1949

FINAL ACTS
OF THE
ADMINISTRATIVE
RADIO CONFERENCE
FOR
REGION 1

GENEVA, 1949

ACTES FINALS
DE LA
CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
DES
RADIOCOMMUNICATIONS
POUR LA
RÉGION 1

GENÈVE, 1949

FINAL ACTS
OF THE
ADMINISTRATIVE RADIO CONFERENCE
FOR
REGION 1

GENEVA, 1949

ITU Library & Archives
502880

GENEVA PLAN FOR REGION 1

Assignment of frequencies in the bands 255 to 415 kc/s, 1605 to 2850 kc/s, 3155 to 3400 kc/s and 3500 to 3900 kc/s

PREAMBLE

Section I

GENERAL PROVISIONS

ARTICLE 1

DEFINITIONS

1. In this Preamble and the Frequency Assignment Plan which follows it, technical terms are used in accordance with the definitions contained in Article 1 of the Radio Regulations (Atlantic City, 1947).

2. Additionally in the present Plan :

   1) the word " Plan " denotes the Geneva Plan for Region 1 (1949).

   2) the words " Radio Regulations " denote the Radio Regulations (Atlantic City, 1947).

   3) the word " power " denotes the mean power of a radio transmitter as defined in paragraph 63 of the Radio Regulations.

ARTICLE 2

POWER AND FIELD STRENGTH

1. Where powers are indicated in the Plan, they are the maximum powers that may be used ; where ranges are indicated, the maximum field strengths that may be used at those ranges under normal conditions are those given in paragraphs 3 and 4 below.

2. The powers and field strengths indicated are those which are capable of giving good working conditions by day, but it is recommended that less power be used at night except in case of necessity.

3. In the case of aeronautical beacons, the Plan is based on the following field strengths by day at the indicated service range :

   70 microvolts per metre for beacons north of latitude 30°N,
   120 microvolts per metre for beacons south of latitude 30°N.

4. In the case of maritime beacons, the range given assumes the following field strengths by day at that range :

   50 microvolts per metre for beacons north of latitude 47°15′N
   75 microvolts per metre for beacons between latitude 30°N and 47°15′N
   100 microvolts per metre for beacons south of latitude 30°N.

5. The power of any maritime radiobeacon in the band 405-415 kc/s may not exceed 10 watts, in accordance with paragraph 135 of the Radio Regulations.

6. The power of ship stations using frequencies in the band 1605-2850 kc/s may not exceed 100 watts.

7. Stations, which use frequencies in the band 1625-1670 kc/s allocated for low power telephony services, will employ in principle a power which is as low as possible and does not exceed 20 watts.

ARTICLE 3

USE OF FREQUENCIES

1. The assignment of frequencies to maritime radiobeacons is based on a separation between adjacent channels of 3 kc/s.

2. The frequency 295.5 kc/s is, in general, reserved for tests and experiments, which must not cause interference with transmissions from the maritime radiobeacons indicated in the Plan.

3. The frequency 348 kc/s is assigned as a short-range calling frequency for aircraft, supplementary to the general calling frequency of 333 kc/s.

4. The frequency 399 kc/s is assigned to aircraft as a supplementary frequency to 333 kc/s, for communication with the aeronautical stations of certain countries.

5. The bands :

   329-331 kc/s 335-337 kc/s 346-350 kc/s 397.5-401 kc/s

   are allocated to aeronautical stations keeping watch on the frequencies mentioned in paragraphs 3 and 4.

6. In the band 325-405 kc/s, the aeronautical radionavigation service has priority, except in the case of the frequencies and bands mentioned in paragraphs 3, 4 and 5 which are allocated to the aeronautical mobile service.

7. The assignment of frequencies to the aeronautical radiobeacons is based upon a protection against interference of at least 10 db for each beacon throughout its service area.

8. The frequencies :

   259.5 kc/s 283.5 kc/s 402 kc/s 404 kc/s 404.5 kc/s

   are assigned to eight groups of stations in the European Area, for meteorological broadcasts to aircraft in flight ; the time schedules of the broadcasts have been established by the International Meteorological Organisation in association with the International Civil Aviation Organisation, and are shown in the Annex to the Plan.

9. In the band 405-415 kc/s, no frequency is assigned to coast stations in order to protect the frequency 410 kc/s which is designated by the Radio Regulations for the maritime radionavigation service (radio direction-finding).

10. The bands :

    1605-2850 kc/s 3155-3400 kc/s 3500-3800 kc/s

    allocated to the maritime mobile service, in accordance with the provisions of the Radio Regulations, are sub-divided as follows :

1605-1625 kc/s	Telegraphy exclusively
1625-1670 kc/s	Low power telephony
1670-1950 kc/s	Coast stations
1950-2045 kc/s	Ship stations working to coast stations
2065-2170 kc/s	Ship stations working to coast stations
2170-2194 kc/s	Guard band for the distress frequency 2182 kc/s
2194-2440 kc/s	Intership working
2440-2578 kc/s	Ship stations working to coast stations
2578-2850 kc/s	Coast stations
3155-3340 kc/s	Ship stations working to coast stations
3340-3600 kc/s	Intership working
3600-3800 kc/s	Coast stations

11. As far as possible, the assignment of frequencies to the stations of the maritime mobile service is based upon a separation between adjacent channels of :

    7 kc/s when both channels are used for telephony,
    3 kc/s when both channels are used for telegraphy,
    5 kc/s when one channel is used for telephony and the other for telegraphy.

    However, in the case of the intership bands, the spacing is reduced to 5 kc/s for adjacent telephony channels.

12. The band 2170-2194 kc/s is provided as a guard band for the distress and calling frequency for the maritime mobile service (telephony) in accordance with paragraph 148 of the Radio Regulations. Between 2170 and 2194 kc/s all transmissions are forbidden, apart from the transmissions on the frequency 2182 kc/s authorized by paragraphs 815 and 816 of the Radio Regulations.

13. In accordance with paragraphs 144 and 153 of the Radio Regulations, frequencies in the band 1605-2850 kc/s are assigned to stations of services other than the maritime mobile service, having special regard to the difficulties of operation of the maritime mobile service and to protect all services from mutual harmful interference.

14. Account is taken of the continued operation of the North-East Atlantic Standard Loran Chain in the band 1900-2000 kc/s, in accordance with the Final Acts of the Special Administrative Conference for the North-East Atlantic (Loran), Geneva, 1949.

15. When ship stations, in exceptional circumstances, use frequencies in the bands allocated in the Plan to coast stations, those ship stations must observe the frequency tolerances for coast stations prescribed in the Radio Regulations.

16. Although allocations to the amateur service are not shown in the Plan, this does not affect in any way the right of Administrations to make such allocations in accordance with the Radio Regulations.

Article 4

CHARACTERISTICS OF MARITIME RADIOBEACONS

1. The Plan shows the range, radio frequencies, note frequencies and times of transmission for the maritime radiobeacons.

2. The times of transmission in foggy and in clear weather are indicated ; nevertheless, the times of transmission indicated for foggy weather may be used in clear weather.

3. The depth of modulation of maritime radiobeacons has been assumed to be at least 70%.

Section II

TABLE SHOWING ASSIGNMENT OF FREQUENCIES

1. 1) The table shows the assignment of frequencies to the stations of Region 1 classified in numerical order of frequencies, except for maritime radiobeacons in the band 285-315 kc/s.
   2) Stations (other than maritime radiobeacons) using the same frequency are shown in the table in the alphabetical order of the abbreviations of the names of the countries to which they belong, and stations of the same country are shown in alphabetical order of their official designation.
   3) The maritime radiobeacons in the band 285-315 kc/s are in geographical order.

2. 1) The table includes assignments of frequencies to the stations of the countries in Region 1 which are signatories to the Plan and to those of countries non-signatory.
   2) Also included in the table are frequencies known to be in use or notified by Administrations of countries who are not Members of the International Telecommunication Union ; this inclusion implies no recognition by the International Telecommunication Union of the status of those Administrations in relation to the International Telecommunication Union.

3. The table includes the frequencies assigned in the Broadcasting and Maritime Plans, Copenhagen, 1948.

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

TABLEAU D'ASSIGNATION DES FRÉQUENCES

FREQUENCY ASSIGNMENT TABLE

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

OBSERVATIONS

En plus des notations utilisées dans les documents de service (voir Appendice 7 au Règlement des radiocommunications), les abréviations suivantes ont été utilisées dans le Tableau :

AIR	Station d'aéronef	LM	Mobile terrestre
Contr. Reg.	Contrôle régional	LV	Bateau-feu
DF	Service radiogoniométrique	MET	Station de diffusion météorologique
(J)	Fonctionnement de jour seulement	Proj.	En projet

Les notations :

OR(A), OR(B), OR(C), OR(D), OR(E), OR(F), OR(G)

sont celles qui figurent au « Rapport final de la Conférence internationale administrative des Radiocommunications de l'Aéronautique sur le plan d'allocation des fréquences au service mobile aéronautique OR ».

REMARKS

In addition to the service document symbols (see Appendix 7 to the Radio Regulations), the following abbreviations have been used in the Table :

AIR	Aircraft station	LM	Land Mobile
Contr. Reg.	Regional control	LV	Light vessel
DF	Direction finding service	MET	Meteorological broadcast station
(J)	Daytime operation only	Proj.	Projected

Symbols :

OR(A), OR(B), OR(C), OR(D), OR(E), OR(F), OR(G)

are those which appear in the "Final Report of the International Administrative Aeronautical Radio Conference on the Plan for the allotment of frequencies for the aeronautical mobile service OR".

LISTE DES ABRÉVIATIONS SERVANT A DÉSIGNER LES PAYS DE LA RÉGION 1
LIST OF ABBREVIATIONS USED TO DENOTE THE COUNTRIES OF REGION 1

Aden	Aden	Aden
AEF	Afrique équatoriale française	French Equatorial Africa
AfrS	Union de l'Afrique du Sud et Territoire de l'Afrique du Sud-Ouest	Union of South Africa and the Territory of South West Africa
Alba	R. P. d'Albanie	P. R. of Albania
Ango	Angola	Angola
AOF	Afrique occidentale française	French West Africa
AraS	Arabie Saoudite	Saudi Arabia
AraS/USA	Arabie Saoudite (stations U.S.A.)	Saudi Arabia (U.S.A. stations)
Asce	Ascension	Ascension
Autr	Autriche	Austria
Autr/F	Autriche (stations françaises)	Austria (French stations)
Autr/G(c)	Autriche (zones sous contrôle britannique)	Austria (areas under British control)
Autr/USA(c)	Autriche (zones sous contrôle américain)	Austria (areas under American control)
Azor	Açores	Azores
Belg	Belgique	Belgium
Bulg	R. P. de Bulgarie	P. R. of Bulgaria
Came	Cameroun	Cameroons
CapV	Cap Vert	Cape Verde
Chyp	Chypre	Cyprus
Cong	Congo belge	Belgian Congo
CotO	Côte de l'Or	Gold Coast
CVat	Cité du Vatican	Vatican City
D	Allemagne	Germany
D/F	Allemagne (stations françaises)	Germany (French stations)
D/G(c)	Allemagne (zones sous contrôle britannique)	Germany (areas under British control)
D/URSS	Allemagne (stations de l'U.R.S.S.)	Germany (U.S.S.R. stations)
D/USA(c)	Allemagne (zones sous contrôle américain)	Germany (areas under American control)
Dnk	Danemark	Denmark
Dnk(Fer)	Iles Féroë	Faroe Islands
E	Espagne	Spain
Egyp	Egypte	Egypt
Egyp-Suez/G	Egypte (stations anglaises dans la zone du Canal de Suez)	Egypt (British stations in the Suez Canal zone)
Eryt	Erythrée	Eritrea
Eryt/G	Erythrée (stations anglaises)	Eritrea (British stations)
Eryt/USA	Erythrée (station U.S.A.)	Eritrea (U.S.A. stations)
Etio	Ethiopie	Ethiopia
F	France	France
F(Alg)	Algérie	Algeria
Finl	Finlande	Finland
FPoo	Fernando Poo	Fernando Poo
G	Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Gamb	Gambie	Gambia
Gibr	Gibraltar	Gibraltar
Golf	Golfe persique	Persian Gulf
Grec	Grèce	Greece
GuiE	Guinée espagnole	Spanish Guinea
GuiP	Guinée portugaise	Portuguese Guinea
Holl	Pays-Bas	Netherlands
Hong	R. P. de Hongrie	Hungary (P. R. of)

I	Italie	Italy
ICan	Iles Canaries	Canary Islands
Ifni	Ifni	Ifni
Iraq	Iraq	Iraq
Iraq/G	Iraq (stations anglaises)	Iraq (British stations)
Irla	Irlande	Ireland
Isla	Islande	Iceland
Isra	Israël	Israel
Isra/G	Israël (stations anglaises)	Israel (British stations)
Keny	Kenya	Kenya
Liba	Liban	Lebanon
Libe	Libéria	Liberia
Liby	Libye	Libya
Liby/G	Libye (stations anglaises)	Libya (British stations)
Liby/USA	Libye (stations U.S.A.)	Libya (U.S.A. stations)
Luxe	Luxembourg	Luxembourg
Mada	Madagascar et dépendances	Madagascar and dependencies
Made	Madère	Madeira
Malt	Malte	Malta
MarE	Maroc (zone espagnole)	Morocco (Spanish zone)
MarF	Maroc (à l'exclusion de la zone espagnole)	Morocco (excluding the Spanish zone)
MarF/USA	Maroc (à l'exclusion de la zone espagnole) (stations U.S.A.)	Morocco (excluding the Spanish zone) (U.S.A. stations)
Maur	Ile Maurice	Mauritius
Mona	Monaco	Monaco
Mong	Mongolie	Mongolia
Moza	Mozambique	Mozambique
Nige	Nigéria	Nigeria
Nor	Norvège	Norway
Nyas	Nyasaland	Nyasaland
Polo	Pologne	Poland
Port	Portugal	Portugal
Reun	Réunion (Département français)	Reunion (French department)
RhoN	Rhodésie du Nord	Northern Rhodesia
RhoS	Rhodésie du Sud	Southern Rhodesia
Rio	Rio de Oro	Rio de Oro
Roum	Roumanie	Roumania
RSSB	R.S.S. de Biélorussie	Bielorussian S.S.R.
RSSU	R.S.S. d'Ukraine	Ukrainian S.S.R.
S	Suède	Sweden
Sarr	Sarre	Sarre
SHln	Ste-Hélène	St. Helena
Sier	Sierra Leone	Sierra Leone
Som	Somalie	Somaliland
SomB	Somalie britannique	British Somaliland
SomF	Côte française des Somalis	French Somaliland
STPr	San Tomé et Principe	San Tomé and Principe
Suis	Suisse	Switzerland
Syri	Syrie	Syria
Tang	Tanganyika	Tanganyika
Tche	Tchécoslovaquie	Czechoslovakia
Tger/G	Tanger (stations anglaises)	Tangiers (British stations)
Tger/MarF	Tanger (stations marocaines)	Tangiers (Moroccan stations)
Tger/USA	Tanger (stations U.S.A.)	Tangiers (U.S.A. stations)
Togo	Togo	Togoland
Tran	Transjordanie	Transjordania

Tran/G	Transjordanie (stations anglaises)	Transjordania (British stations)
Trie	Trieste	Trieste
Trie/ZAA	Trieste (zone anglo-américaine)	Trieste (British-American zone)
Tuni	Tunisie	Tunis
Turq	Turquie	Turkey
Ugan	Uganda	Uganda
URSS	U.R.S.S.	U.S.S.R.
Yem	Yémen	Yemen
Youg	Yougoslavie (R. P. F.)	Yugoslavia (P. F. R.)
Zanz	Zanzibar	Zanzibar

PREMIÈRE PARTIE

BANDE 255-415 kc/s

FIRST PART

BAND 255-415 kc/s

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated (kc/s)	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Portée en milles marins — Range in nautical miles	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service	Observations — Remarks
1	2	3	4a	4b	5	6	7
255	Kingwilliamstown	AfrS	100			RC	Proj.
255	Kassala	Egyp	200			RC	
255	Roma	I	100		A2	RD	
255	Rabat-Salé	MarF	100			RC	
255	Port Harcourt	Nige	350			RC	
255	Kamishly	Syri		0,2	A1 A2	FA	
255	Mbeya	Tang	300			RC	
256	Wien	Autr	100		A2	RD	
256	Bruxelles	Belg	50		A2	RD	
256	Ainzalah 1	Iraq		0,8	A1 A2 A3	FA	
256	Ainzalah 2	Iraq		0,05	A1 A2 A3	FA	
256	Masbura Dagh	Iraq			A1 A2 A3	FA	
256	Qayarah	Iraq		0,25	A1 A2 A3	FA	
256	Genève	Suis	100			RC	
257	Brest	F				RD	Consol
257	Lvov	RSSU		1,5	A1 A2 A3	FA CO	
257	Tchernovitsy	RSSU		0,8	A1 A2	FA CO	
257	Kichinev	URSS		0,8	A1 A2	FA CO	
257,5	Brindisi	I	100		A2	RC	
257,5	Tchernovitsy	RSSU		0,8	A1 A2	FA CO	
258	Faya	AEF	100			RC	Proj.
258	Luanda	Ango	200		A2	RC	Proj.
258	Bouaké	AOF	200			RC	Proj.
258	Sharjah	Golf	150			RC	
258	Bologna	I	100		A2	RC	
258	Tripoli	Liby/USA	150		A2	RD	
258	Amman	Tran	300			RC	
258	Entebbe	Ugan	300			RC	
258,2	Krakow	Polo	50			RC	
258,2	Kudowa	Polo	50			RC	
258,5	Kvibille	S	75			RC	
259	El Golea	F(Alg)	200			RC	
259	Athinai	Grec	100		A2	RC	
259	Gardermoen	Nor	30		A2	RC	
259	Craiova	Roum	25			RC	
259,5	Wien	Autr		0,2		MET	Voir Annexe au Plan See Annex to the Plan (Page 56)
259,5	Hamburg	D/G(c)		1,0		MET	
259,5	Berlin	D/USA(c)		1,0		MET	
259,5	Frankfurt	D/USA(c)		1,0		MET	
259,5	München	D/USA(c)		1,0		MET	
259,5	Warszawa	Polo		1,0		MET	
259,5	Bratislava	Tche		1,5		MET	
259,5	Praha	Tche		1,5		MET	

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated (kc/s)	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Portée en milles marins — Range in nautical miles	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service	Observations — Remarks

1	2	3	4a	4b	5	6	7
260	Keetmanshoop	AfrS	300			RC	
260	Alger	F(Alg)	100		A2	RD	
260	*Plymouth*	G		1	A1	FC	*Plan de Copenhague*
260	*Rosyth*	G		1	A1	FC	*Copenhagen Plan*
260	Navire Meteo/ Weather Ship	Holl	200		A1 A2	RC	
260	Marrakech	MarF	200			RC	
260	Bulawayo	RhoS	150			RC	
261	Bangui	AEF	200			RC	
261	Dakar	AOF	300			RC	
261	El Geneina	Egyp	200			RC	
261	Corbigny	F	100		A2	RD	
261	Malpensa	I	15		A2	RD	
261	Saint Denis	Reun	300			RC	Proj.
261	Mogadiscio	Som	150			RC	
261	Zagreb	Youg	50		A2	RC	Proj.
262	Ostende	Belg	50		A2	RC	
262	Alverca	Port	150			RC	
263	*Moskva*	URSS		150	A3	BC	*Plan de Copenhague* *Copenhagen Plan*
264	Zinder	AOF	300			RC	Proj.
264	Kindu	Cong	150		A1 A2	RC	(J)
264	Northolt	G	20		A2	RC	
264	Bissau	GuiP	200		A2	RC	Proj.
264	Dzaoudzi	Mada	300			RC	Proj.
264	Lvov	RSSU		1,5	A1 A2 A3	FA	
264	Djibouti	SomF	300			RC	
264,5	Düsseldorf	D/G(c)	100			RC	
265	Piquetberg	AfrS	100			RC	
265	Santa Maria	Azor	200		A2	RD	
265	Bordeaux	F	100			RD	
265	Paris-Bulles	F	35		A2	RC	
265	Oran	F(Alg)	200			RC	
265	Roma	I	150		A2	RC	
265	Nachod	Tche	100			RC	
265	Titograd	Youg	60		A2	RC	
265,5	Zürich	Suis	100			RC	
266	Bushmills	G				RD	Consol
267	Malange	Ango	100		A2	RC	Proj.
267	Graz	Autr	100			RC	Proj.
267	Charleroi	Belg	50		A2	RC	
267	Khartoum	Egyp	350			RC	
267	Mombasa	Keny	300			RC	
267	Marrakech	MarF	100		A2	RD	
267	Lourenço Marques	Moza	200		A2	RC	Proj.
267	Lagos	Nige	350			RC	
267	Bydgoszcz	Polo	60			RC	
267	*Naryan Mar*	URSS		0,25		FC	*Plan de Copenhague* *Copenhagen Plan*

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated (kc/s)	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Portée en milles marins — Range in nautical miles	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service	Observations — Remarks

1	2	3	4a	4b	5	6	7
267,5	Köbenhavn	Dnk	100		A2	RD	
268	Torino	I	50		A2	RC	
268	Vilar Formoso	Port	150			RC	
268	Norrfors	S	100			RC	
269	Budapest	Hong		0,5		FA FX MET	
269	Debrecen	Hong		0,07		FA FX MET	
269	Györ	Hong		0,07		FA FX MET	
269	Miskolc	Hong		0,07		FA FX MET	
269	Pécs	Hong		0,07		FA FX MET	
269	Szeged	Hong		0,07		FA FX MET	
269	Szombathely	Hong		0,07		FA FX MET	
269	Hamar	Nor	100			RC	Proj.
270	Windhoek	AfrS	300			RC	
270	Dharhan	AraS	150		A2	RD	
270	Sofia	Bulg	45		A2	RC	Proj.
270	Cadiz	E	50			RC	
270	Tamanrasset	F(Alg)	200			RC	Proj.
270	*Plymouth*	G		1		FC	*Plan de Copenhague* *Copenhagen Plan*
270	Maintirane	Mada	100			RC	Proj.
270	Yola	Nige	100			RC	
270	Lungi	Sier	60		A1 A2	RC	
270	Mwanza	Tang	60			RC	
272	Neyrab	Syri		0,075	A1 A2	FA	
272	*Ceskoslovensko*	Tche		200	A3	BC	*Plan de Copenhague* *Copenhagen Plan*
273	Nova Lisboa	Ango	100		A2	RC	Proj.
273	Lagens	Azor	100		A2	RC	
273	Kumasi	CotO	100			RC	
273	Atbara	Egyp	200			RC	
273	—	Irla			A2	FA AIR	Proj.
273	Sokota	Nige	100			RC	
273	Blantyre	Nyas	150			RC	Proj.
274	Rabat-Salé	MarF	60		A2	RD	
275	Upington	AfrS	200			RC	
275	Le Caire	Egyp	150		A2	RD	
275	Novi Ligure	I	50		A2	RC	
275	Urbe	I	50		A2	RC	
275	Yesilköy	Turq	200		A2	RC	
275	Ujno-Sakhalinsk	URSS		1,0	A1 A2 A3	FA	
276	Batouri	AEF	200			RC	Proj.
276	Kankan	AOF	200			RC	Proj.
276	Reykjavik	Isla		2,5	A1 A3	MET	
276	Tananarive	Mada	300			RC	
276	Tromsö	Nor		1,5		MET	
276	Vårnes	Nor		1,5		MET	
276	Tchernovitsy	RSSU		0,8	A1 A2	FA CO	
276	Tanga	Tang	60			RC	
276	Kichinev	URSS		0,8	A1 A2 A3	FA	
276	Sanaa	Yem				RC	Proj.

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated (kc/s)	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Portée en milles marins — Range in nautical miles	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service	Observations — Remarks

1	2	3	4a	4b	5	6	7
276,5	Lodz	Polo	60			RC	
276,5	Terespol	Polo	60			RC	
277	Nürnberg	D/USA(c)	50		A2	RD	
277	Orly	F	100		A2	RD	
277	Maudal	Nor	50			RC	
277	Sagres	Port	100			RC	
277	Åstorp	S	30			RC	
277	Grebbestad	S	50			RC	
277	Zadar	Youg	50		A1 A2	RC	
278	Innsbrück	Autr	50			RC	Proj.
278	Santa Maria	Azor		0,05	A2	FA CO	
278	Madrid	E	100		A2	RD	
278	Istres	F	100		A2	RD	
278	Shannon	Irla	100		A2	RD	
278	El Adem	Liby/USA	350			RC	
278	Batorové Kesy	Tche	100			RC	Proj.
279	Sal	CapV	200		A2	RC	Proj.
279	Kabinda	Cong				RC	Proj. (J)
279	Tempelhof	D/USA(c)	100		A2	RD	
279	El Obeid	Egyp	200			RC	
279	Filton	G	100		A2	RD	
279	Kuwaït	Golf	200			RC	Proj.
279	Amsterdam	Holl	100		A2	RD	Proj.
279	Pisa	I	70		A2	RD	
279	Katsina	Nige	100			RC	
279	Steilene	Nor	30			RC	Proj.
280	Bitterfontein	AfrS	300			RC	Proj.
280	Sofia	Bulg	100		A2	RD	Proj.
280	Fort Victoria	RhoS	150			RC	
281	*Minsk*	RSSB		100	A3	BC	*Plan de Copenhague Copenhagen Plan*
281	Mezzeh	Syri		0,5	A1 A2	FA	
282	Fort Archambault	AEF	150			RC	
282	Abidjan	AOF	300			RC	
282	Awash	Etio	350			RC	
282	Fort Dauphin	Mada	200			RC	Proj.
282	Casablanca	MarF	200			RC	
282	Llongue	Nyas	100			RC	Proj.
283	Biskra	F(Alg)	100			RC	Proj.
283	Reykjavik	Isla		4,0	A2	MET	
283	Seydisfjördur	Isla		0,5	A1 A3	MET	
283	Narvik	Nor	30			RC	Proj.
283	Ota	Port	15		A2	RC	
283	Sebha	Tuni	100			RC	Proj.
283,5	Le Caire	Egyp		1,0		MET	
283,5	Ajaccio	F		1,0		MET	Voir Annexe au Plan
283,5	Bordeaux	F		1,0		MET	See Annex to the Plan
283,5	Le Bourget	F		1,0		MET	(Page 56)
283,5	Lyon	F		1,0		MET	

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated (kc/s)	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Portée en milles marins — Range in nautical miles	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service	Observations — Remarks

1	2	3	4a	4b	5	6	7
283,5	Marignane	F		1,0		MET	Voir Annexe au Plan See Annex to the Plan (Page 56)
283,5	Rennes	F		1,0		MET	
283,5	Strasbourg	F		1,0		MET	
283,5	Toulouse	F		1,0		MET	
283,5	Lydda	Isra		1,0		MET	
283,5	Zürich	Suis		—		MET	
284	Sato Mare	Roum	50			RC	
284	Lvov	RSSU		1,5	A1 A2 A3	FA CO	
284	Praha	Tche	100		A2	RD	Proj. —
284	*Arkhangelsk*	URSS		0,025		FC	*Plan de Copenhague Copenhagen Plan*
284,5	Venezia	I	150			RC	Service maritime / aéronautique — Maritime / aeronautical service
284,9	Robben Island	AfrS	100		A2	RC	
285	Kamaran Island	Aden	60			RC	Service maritime / aéronautique — Maritime / aeronautical service
285	S. Lucia	AfrS	100		A2	RD	
285	Vinnitsa	RSSU		1,0	A1 A3	FA FX	
285	Mys Gelaniia	URSS		1,0	A1 A3	FA FX FC CO	
285	Ordjonikidzegrad	URSS		1,0	A1 A3	FA FX CO	

PLAN FOR MARITIME RADIOBEACONS IN THE BAND 285-315 kc/s

General Notes

In column 2. Certain of the beacons, which have not yet been established, are entered according to their approximative position; the name of such stations does not indicate an exact location.

In column 5. The field strength at the limit of range is taken to be

50 μv/m north of 47°15′N
75 μv/m between 30°N and 47°15′N
100 μv/m south of 30°N

In column 6. Those radiobeacons which operate during fog between minutes 0 and 2, 6 and 8, 12 and 14, etc. are denoted " 1 ". Those which operate between minutes 2 and 4, 8 and 10, 14 and 16 etc., are denoted " 2 ". Those which operate between minutes 4 and 6, 10 and 12, 16 and 18, etc., are denoted " 3 ".

In column 7. The letters designate frequencies as follows :

A	286.5 kc/s	F	301.5 kc/s
B	289.5 kc/s	G	304.5 kc/s
C	292.5 kc/s	H	307.5 kc/s
D	295.5 kc/s	J	310.5 kc/s
E	298.5 kc/s	K	313.5 kc/s

In column 8. The modulation frequencies indicated by the note-frequency Group number are as follows :

Group I	335, 670, 1005 c/s	Group IV	475, 950 c/s
Group II	376, 752, 1128 c/s	Group V	535, 1070 c/s
Group III	423, 846, 1269 c/s	Group VI	600, 1200 c/s

In column 9. The grouped radiobeacons, which operate in clear weather only during minutes 0 and 12, 30 and 42 with the same order of transmission as in fog are denoted *a*. Those groups denoted *b* operate between minutes 06 and 18, 36 and 48; those denoted *c* between minutes 12 and 24, 42 and 54; those denoted *d* between minutes 18 and 30, 48 and 60; those denoted *e* between minutes 54 and 06, 24 and 36.

Numéro du Groupe — Group Number	Nom de la station — Name of station	Pays — Country	Signal d'identité — Identification Signal	Portée (m.m.) — Range (n.m.)	Ordre de succession des émissions — Order of transmission	Fréquence d'émission — Radio frequency	Groupe ayant même fréquence de modulation — Note frequency group	Horaire d'émission par temps clair — Clear weather transmission Group	En service = x — Established = x	Observations — Remarks

Numéro du Groupe — Group Number	Nom de la station — Name of station	Pays — Country	Signal d'identité — Identification Signal	Portée (m.m.) — Range (n.m.)	Ordre de succession des émissions — Order of transmission	Fréquence d'émission — Radio frequency	Groupe ayant même fréquence de modulation — Note frequency group	Horaire d'émission par temps clair — Clear weather transmission Group	En service = x — Established = x	Observations — Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rödkallen	S	RN	60	1	A	I	b	x	
	Rönnskär	S		50	2					
	Bjuröklubb	S	BB	80	3				x	
2	Ajos	Finl		30	2	J	VI	e		
	Merikallat	Finl		30	1					
	Ulkokalla	Finl		30	3					
3	Holmögadd	S	HG	60	1	E	IV	a	x	
	Sydostbrotten, LV	S	SB	70	2				x	
	Norrskär	Finl	NS	60	3				x	
4	Brämön	S	BM	50	1	K	I	b	x	
	Finngrundet, LV	S	FI	60	2				x	
	Eggegrund	S	GG	50	3				x	
5	Sälgrund	Finl		30	1	B	VI	c	x	
	Reposaari (Räfsö)	Finl	RI	40	2					
	Kylmäpihlaia	Finl		30	3					
6	Understen	S	UN	60	1	H	IV	a	x	
7	Rödhamn	Finl	RA	20	1-2-3	C	III	b	x	1)
8	Svenska Björn, LV	S	BN	60	2	F	V	d	x	
	Sandhamn	S		40	3					
	Almagrundet, LV	S	AL	40	1				x	
9	Landsort	S	LO	60	2	B	I	b	x	
	Hävringe, LV	S		30	3					
	Gotska Sandön	S	GS	60	1				x	
10	Ölands Norra Udde	S	ÖN	40	2	E	IV	d	(1919)	
	Stora Karlsö	S	KS	70	3				x	
	Ölands Södragrund	S	ÖG	70	1				x	2)
	Ölandsrev, LV		R							
11	Utklippan	S	UK	50	2	H	II	b	x	
	Hammer Odde	Dnk	MN	50	1				x	
	Sandhammaren	S	SM	40	3				(1919)	

1) Les signaux dirigés sont émis pendant les périodes 2 et 3 afin de fournir un radioalignement — Directional signals are transmitted during periods 2 and 3 to provide a leading line.

2) Phare Ölands Södragrund remplaçant bateau-feu Ölandsrev en 1950 et en 1951 — Lighthouse Ölands Södragrund replacing lightvessel Ölandsrev during 1950 and 1951.

Numéro du Groupe — Group Number	Nom de la station — Name of station	Pays — Country	Signal d'identité — Identification Signal	Portée (m.m.) — Range (n.m.)	Ordre de succession des émissions — Order of transmission	Fréquence d'émission — Radio frequency	Groupe ayant même fréquence de modulation — Note frequency group	Horaire d'émission par temps clair — Clear weather transmission Group	En service = x — Established = x	Observations — Remarks

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Kronstadt	URSS		30	3					
	Schepelevski	URSS	CHE	50	1	B	IV	e	x	
	Kajbolowo	URSS	KA	50	2				x	
13	Someri	URSS		30	3					
	Hogland	URSS		40	1	G	VI	b		
	Kalbådagrund	Finl		60	2					
14	Orrengrund	Finl		25	1-2-3	C	V	—		3)
15	Harmaja (Gråhara)	Finl	HA	25	1-2-3	E	II	a	x	4)
16	Porkkala	URSS		50	2					
	Tallinn	URSS	CM	30	3	J	I	c	x	
	Pakri	URSS		50	1					
17	Hanko (Hangö)	Finl	KK	10	1-2-3	G	—	—	x	5)
				40	3					
	Ristna	URSS	RS	60	2	A	IV	e	x	
	Utö	Finl	UÖ	60	1				x	
18	Sörve (Zerel)	URSS	SY	70	1				x	
	Ovisi	URSS	OW	50	2	K	II	a	x	
	Kolkasrags	URSS	KA	50	3				x	
19	Kihnu	URSS		40	2	D	III	d		
20	Ainazi	URSS		30	1					
	Mersrags	URSS		30	2	H	VI	c		
	Daugavgriva (Riga)	URSS	RG	30	3				x	
21	Ventspils (Windau)	URSS		50	1					
	Östergarn	S		50	3	G	II	e		
	Liepaja (Libau)	URSS	LB	50	2				x	
22	Klaipeda (Memel)	URSS	ME	50	3				x	
	Brüsterort	URSS	CT	70	1	F	I	a	x	
	Pillau	URSS		50	2					
23	Hel	Polo	HL	80	1				x	
	Krynica Morska	Polo		30	3	J	II	c	x	
	Nowy Port	Polo		30	2				x	
24	Gdynia	Polo		20	1-2-3	D	—	—	x	
25	Rozewie	Polo		60	3					
	Leba	Polo		30	2	A	V	b		
	Ustka	Polo		40	1					

[3]) Ce radiophare peut aussi émettre des signaux dirigés afin de baliser une ligne. — This beacon may also transmit directional signals to provide a leading line.

[4]) Ce radiophare émet des signaux dirigés pendant les périodes 1 et 2 pour baliser une ligne. — Directional signals are transmitted during periods 1 and 2 to provide a leading line.

[5]) Le radiophare provisoire de Hanko, ayant une portée de 10 milles, sera remplacé par le radiophare de 40 milles. — The provisional 10 miles beacon at Hanko will be replaced by the 40 miles beacon.

Numéro du Groupe — Group Number	Nom de la station — Name of station	Pays — Country	Signal d'identité — Identification Signal	Portée (m.m.) — Range (n.m.)	Ordre de succession des émissions — Order of transmission	Fréquence d'émission — Radio frequency	Groupe ayant même fréquence de modulation — Note frequency group	Horaire d'émission par temps clair — Clear weather transmission Group	En service = x — Established = x	Observations — Remarks

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Jaroslawiec	Polo		50	3					
	Kolobrozeg	Polo		40	2	K	VI	d		
	Swinoujscia	Polo	OD	50	1					
27	Swinoujscia (pour service local) (for local service)	Polo		10	1-2-3	D	—	—		
28	Stubbenkammer	D	SR	50	3				x	
	Trelleborg	S	TR	40	2	C	III	a	x	
	Falsterborev, LV	S	F	20	1				x	
29	Gedser Rev, LV	Dnk	GR	50	2				x	
	Warnemünde	D	WN	20	1	G	IV	c	x	
	Fehmarnbelt, LV	D	FE	50	3				x	
30	Travemünde	D		20	3					
	Neuland	D		30	1	E	III	b		
	Kiel, LV	D	KI	30	2				x	
31	Flensburg, LV	D		10	1-2-3	K	I	—		
32	Omö	Dnk	OM	20	—				x	
	Nyborg	Dnk	NG	20	—	A	—	—	x	
	Korsör	Dnk	KÖ	20	—				x	
33	Stevns	Dnk	ST	50	3				x	
	Drogden	Dnk	DG	20	1	J	I	d	x	
	Middelgrunds Fort	Dnk	MG	20	2				x	
34	Kullen	S	KK	50	2				x	
	Gilleleje Flak N, LV		GK						x	
	Kattegat S, LV	Dnk		50	3	F	II	b	x	6)
	Nakkehoved		NA						x	
	Sletterhage	Dnk	SL	50	1				x	
35	Schultz's Grund, LV	Dnk	KS	50	3	D	I	b	x	7)
	Kattegat SW, LV	Dnk								
36	Anholt Knob, LV	Dnk	AK	50	1					7)
	Anholt N, LV								x	
	Östre Flak, LV	Dnk	ÖF	50	3	B	III	a		7)
	Aalborg Bugt, LV								x	
	Läsö Trindel, LV	Dnk	LTR	50	2					7)
	Läsö N, LV								x	

6) Gilleleje Flak N est une station de bateau-feu ordinaire; Kattegat S est une station provisoire en attendant l'enlèvement des mines; Nakkehoved est une station de secours sur la côte. — Gilleleje Flak N is ordinary LV station; Kattegat S is temporary, pending mine clearance; Nakkehoved is reserve station on shore.

7) Le premier emplacement est l'emplacement normal, le second est temporaire en attendant l'enlèvement des mines. — The first location is the ordinary one, the second is temporary, pending mine clearance.

Numéro du Groupe — Group Number	Nom de la station — Name of station	Pays — Country	Signal d'identité — Identification Signal	Portée (m.m.) — Range (n.m.)	Ordre de succession des émissions — Order of transmission	Fréquence d'émission — Radio frequency	Groupe ayant même fréquence de modulation — Note frequency group	Horaire d'émission par temps clair — Clear weather transmission Group	En service = x — Established = x	Observations — Remarks

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Hals Barre Nidingen Hirsholm	Dnk S Dnk	HB NI HO	50 50 50	1 3 2	H	IV	e	x x x	
38	Vinga Fyrskepp, LV Vinga (lighthouse/phare) Skagens Rev, LV Hållö	S Dnk S	VI WT SKR LL	50 50 50 70	1 1 3 2	E	I	c	x x x x	8) 9)
39	Skagen	Dnk	SN	10	1-2-3	A	—	—	x	9)
40	Dyna	Nor	—	10	1-2-3	J	—	—	x	
41	Filtvet	Nor	O	10	1-2-3	A	—	—	x	
42	Fulehuk Faerder Stavernsodden	Nor Nor Nor	LMH LMU .	60 100 25	3 1 2	G	V	a	x	
43	Langötangen Torungen	Nor Nor		20 50	1 2	C	II	d		
44	Arendal	Nor	SO	10	1-2-3	A	—	—	x	
45	Odderöy	Nor	OO	10	1-2-3	F	—	—	x	
46	Oksöy Hanstholm Lista	Nor Dnk Nor	 HM LMD	100 100 100	3 1 2	K	IV	b	 x x	
47	Feiestein Geitunger Utsira	Nor Nor Nor	LMS LMN 	50 50 100	1 2 3	A	III	a	x x	
48	Grödheimhammaren	Nor	G	10	1-2-3	C	—	—	x	
49	Fjölöy	Nor	F	10	1-2-3	E	—	—	x	
50	Klepp	Nor	K	10	1-2-3	G	—	—	x	
51	Tresvikpynten	Nor	O	10	1-2-3	J	—	—	x	
52	Slotteröy	Nor	SL	10	1-2-3	C	—	—	x	
53	Marstenen Utvaer Svinöy	Nor Nor Nor	LMM LME	50 100 100	1 2 3	F	III	e	x x	

8) Vinga Fyrskepp est la station normale ; Vinga (phare) est une station de secours. — Vinga Fyrskepp is ordinary station ; Vinga (lighthouse) is reserve station.

9) Skagen est une station de secours pour Skagens Rev, LV. — Skagen is reserve station for Skagens Rev, LV.

Numéro du Groupe — Group Number	Nom de la station — Name of station	Pays — Country	Signal d'identité — Identification Signal	Portée (m.m.) — Range (n.m.)	Ordre de succession des émissions — Order of transmission	Fréquence d'émission — Radio frequency	Groupe ayant même fréquence de modulation — Note frequency group	Horaire d'émission par temps clair — Clear weather transmission Group	En service = x — Established = x	Observations — Remarks

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	Holmengraa Gressöyene	Nor Nor	HG LMX	50 15	3 1	J	V	c	x	10)
55	Björnsund Grip	Nor Nor	 LMV	30 50	2 1	C	I	b	 x	
56	Halten Buholmråsa Grinna	Nor Nor Nor	HA	50 15 15	3 2 1	G	II	d	x	11)
57	Tranen Skomvaer Tennholmen	Nor Nor Nor		50 100 50	1 3 2	A	IV	e		
58	Landegode	Nor	GO	10	1-2-3	F	—	—	x	
59	Skråven Baröy	Nor Nor	LMK	100 30	1 2	K	VI	a	x	
60	Svolvaer	Nor	S	10	1-2-3	D	—	—	x	
61	Andenes Hekkingen Torsvåg	Nor Nor Nor		50 50 50	3 2 1	E	I	b		
62	Fruholmen Helnes	Nor Nor	 LMW	50 50	3 2	H	III	d		
63	Sletnes Vardö Bökfjord	Nor Nor Nor	LMI LMP LMC	50 50 50	1 2 3	B	V	a		
64	Bellsund (Svalbard)	Nor	MT	10	1-2-3	D	—	—	x	
65	Isfjord (Svalbard)	Nor	LE	50	1-2-3	J	—	—	x	
66	Rundodden (Svalb.)	Nor	R	10	1-2-3	B	—	—	x	
67	Fuglehuken (Svalb.)	Nor	FG	10	1-2-3	F	—	—	x	
68	Vyl Horns Rev Blaavandshuk Graadyb Fanö	Dnk Dnk Dnk Dnk Dnk	VYL HR BH GD FÖ	20 100 100 50	1 2 3	C	I	e	x x x x	12) 12)
69	Rotekliffe	D		20	2	J	III	a		

10) Radiophares provisoirement non groupés (1-2-3) ayant une portée de 10 milles. — Provisionally working ungrouped (1-2-3) with a range of 10 miles.

11) Radiophares provisoirement non groupés (1-2-3) ayant une portée de 20 milles. — Provisionally working ungrouped (1-2-3) with a range of 20 miles.

12) Le premier emplacement est l'emplacement éventuel du radiophare ; le deuxième est un emplacement temporaire, en attendant l'enlèvement des mines. — The first location is the eventual requirement ; the second is temporary, pending mine clearance.

Numéro du Groupe — Group Number	Nom de la station — Name of station	Pays — Country	Signal d'identité — Identification Signal	Portée (m.m.) — Range (n.m.)	Ordre de succession des émissions — Order of transmission	Fréquence d'émission — Radio frequency	Groupe ayant même fréquence de modulation — Note frequency group	Horaire d'émission par temps clair — Clear weather transmission Group	En service = x — Established = x	Observations — Remarks

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Elbe I, LV	D	L	50	1	H	VI	e	x	
	Norderney	D		50	2					12)
	JE 3	D								
	Amrum Bank LV	D	AU	50	3					12)
	HR 1	Dnk							x	
71	Ymuiden	Holl	Y	20	1	B	VI	b		13)
	Borkum	D		30						
	P 11	D	PE	50	2				x	12)
	Weser	D	WE	20	3				x	
72	Haaks LV	Holl	Y	50	1	F	V	a	x	12)
	Ymuiden	Holl								
	Terschellingerbank LV	Holl	TG	100	2				x	
	Borkum Riff	D	B	50	3					
	S2 *ou/or* PIT	D							x	12)
73	Hoek van Holland	Holl	HH	20	1	J	I	a	x	
74	Noord Hinder LV	Holl		50	1	K	VI	d		12)
	Texel LV	Holl	NR						x	
	Maas LV	Holl	MS	50	2					12)
	Goeree LV	Holl	GR						x	
	Outer Gabbard	G		50	3					
75	Ostende	Belg	OTU	20	1	E	VI	b	x	
	West Hinder LV	Belg	OTW	20	2				x	
	Wandelaar	Belg	OTV	20	3				x	
76	East Goodwin LV	G	MMG	30	1	C	V	c	x	
	Tongue LV	G		30	2					
	North Foreland	G	MMF	50	3				x	
77	Dyck LV	F	D	20	1	H	IV	a		
	Sandettié LV	F	É	50	2					
	Ruytingen LV	F	U	20	3					
78	Dungeness	G	GDM	50	1	F	III	d	x	
	Boulogne	F	B	20	2				x	
	Gris Nez	F	G	50	3				x	
79	Ailly	F	A	50	1	A	IV	b	x	
	Royal Sovereign LV	G	GVM	50	2				x	
	Breaksea LV	G	GGA	50	3				x	
80	Ver	F	R	30	1	J	II	e	x	
	Le Havre LV	F	L	50	2				x	
	Antifer	F	TI	20	3				x	

12) Le premier emplacement est l'emplacement éventuel du radiophare ; le deuxième est un emplacement temporaire, en attendant l'enlèvement ses mines. — The first location is the eventual requirement ; the second is temporary, pending mines clearance.

13) Emplacement après l'enlèvement des mines. — Required after mine clearance.

Numéro du Groupe — Group Number	Nom de la station — Name of station	Pays — Country	Signal d'identité — Identification Signal	Portée (m.m.) — Range (n.m.)	Ordre de succession des émissions — Order of transmission	Fréquence d'émission — Radio frequency	Groupe ayant même fréquence de modulation — Note frequency group	Horaire d'émission par temps clair — Clear weather transmission Group	En service = x — Established = x	Observations — Remarks

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
81	La Hague	F		50	1	C	IV	a		
	Nab	G	GAM	20	2				x	
	Gatteville	F	F	50	3				x	
82	Shambles	G	GTM	20	1	G	III	c	x	
	Cherbourg	F	W	20	2				x	
	St. Catherine's	G		50	3					
83	Roches Douvres	F	D	100	1	H	I	d		
	Start Point	G	GSM	100	2				x	
	Casquets	G	GCM	100	3				x	
84	Rame Head *ou/or* Eddystone	G		20	1	F	VI	b		
	Corbière	G		20	2					
	Batz	F	BA	50	3				x	
85	Round Island	G	GGG	200	1	B	II	e	x	
	Créach d'Ouessant	F	C	200	2				x	
	Lizard	G		50	3					
86	St. Mathieu	F	SM	20	1	J	IV	c	x	
	Eckmühl	F	U	50	2				x	
	Sein	F	Z	100	3				x	
87	Groix	F		100	1	E	IV	a		
	Ville-es-Martin	F	NZ	20	2				x	
	Belle Isle	F	BT	200	3				x	
88	Douglas	G	GGP	20	2	G	V	e	x	
	Smith's Knoll, LV	G	MMJ	50	3				x	
89	Cromer	G	MMC	100	1	A	VI	d	x	
	Cromer Knoll LV	G		50	2					
	Flamborough Head	G	MMX	100	3				x	
90	Spurn LV	G	MMH	50	1	E	V	d	x	
	Tees	G		20	2					
	Tynemouth	G	MMY	100	3				x	
91	Cregneish	G	GGF	50	1	H	III	d	x	
	Longstone	G		20	2					
	Roker Pier	G		20	3					
92	North Ronaldshay	G	MNG	100	1	B	IV	c	x	
	Isle of May	G	MMM	100	2				x	
	Kinnaird Head	G	MMK	100	3				x	
93	Muckle Flugga	G	MRG	100	3	H	V	a	x	
	Nolsö	Dnk (Fer)	NO	100	—	K	I	—	x	
	Myggenäs	Dnk (Fer)	MY	100	—	G	I	—	x	
94	Reykjanes	Isla	R	30	—	B		—	x	

Numéro du Groupe — Group Number	Nom de la station — Name of station	Pays — Country	Signal d'identité — Identification Signal	Portée (m.m.) — Range (n.m.)	Ordre de succession des émissions — Order of transmission	Fréquence d'émission — Radio frequency	Groupe ayant même fréquence de modulation — Note frequency group	Horaire d'émission par temps clair — Clear weather transmission Group	En service = x — Established = x	Observations — Remarks

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
95	Keflavik	Isla	VT	150	—	J		—	x	
96	Hornbjarg	Isla	TFO	80	—	H		—	x	
97	Saudanes	Isla	SN	10	—	G		—	x	
98	Akureyri	Isla	AK	30	—	B		—	x	
99	Dalatangi	Isla	DA	80	—	C		—	x	
100	Vestrahorn	Isla	TFE	80	—	F		—	x	
101	Vik i Myrdal	Isla	VK	30	—	A		—	x	
102	Vestmannaeyjar	Isla	V	80	—	E		—	x	
103	Stroma	G	MOG	30	1	K	II	a	x	
	C. Wrath	G		30	2					
	Abertay	G	MMB	20	3				x	
104	Rona	G		20	1	J	I	c		
	Oigh Skeir	G		20	2					
	Eilean Glas	G		30	3					
105	Butt of Lewis	G	MBG	100	1	E	III	e	x	
	Sule Skerry	G	MSG	100	2				x	
	Barra Head	G	GGH	200	3				x	
106	Little Cumbrae	G	—	20	2-3	A	—	—	x	14)
	Cloch Point	G	—	10	—	G	—	—	x	14)
107	Mull of Kintyre	G	GGC	100	1	C	VI	b	x	
	Tory Island	Irla	EIB	200	2				x	
	Eagle Island	Irla	EIF	100	3				x	
108	Loop Head	Irla		30	1	G	IV	d		
	Arran North	Irla		20	2					
	Mizen Head	Irla	EIW	200	3				x	
109	Pladda	G		20	1	A	III	c	x	
	Daunts Rock LV	Irla	EIC	50	2					
	South Rock LV	G		20	3					
110	Point of Ayre	G		10	2	E	V	a		
111	North Carr LV	G		20	1	J	V	a		
	New Island	G		20	2					
	Morecambe Bay LV	G		20	3					
112	Lar LV	G	GGM	50	1	F	II	c	x	
	Kish LV	Irla		50	2					
	Skerries	G	GGK	100	3				x	

14) Radiophare parlant (A3). — Speaking beacon (A3).

Numéro du Groupe — Group Number	Nom de la station — Name of station	Pays — Country	Signal d'identité — Identification Signal	Portée (m.m.) — Range (n.m.)	Ordre de succession des émissions — Order of transmission	Fréquence d'émission — Radio frequency	Groupe ayant même fréquence de modulation — Note frequency group	Horaire d'émission par temps clair — Clear weather transmission Group	En service = x — Established = x	Observations — Remarks

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	South Bishop	G	GGB	100	1	K	IV	a	x	
	North Lundy	G	GGJ	100	2				x	
	Tuskar Rock	Irla	EIK	50	3				x	
114	Yeu	F	Y	100	1	A	I	c	x	
	Les Baleines	F	N	100	2				x	
115	La Coubre	F	K	200	1	G	VI	a	x	
	Cap Ferret	F	FT	100	3				x	
	Socoa	F	SC	100	2					
116	Senocozulua	E	SL	50	1	C	V	d	x	15)
	Cabo Machichaco	E	MA	200	3					
	Cabo Mayor	E	MY	100	2					15)
117	Llanes	E	LA	50	1	F	IV	d		15)
	Peñas	E	PS	100	3					15)
	Tapia	E	TP	50	2					15)
118	Gijon	E	GI	10	2	J	I	e		15)
119	Estaca de Bares	E	BA	200	1	H	I	b		15)
	Cabo Prior	E	PR	50	2					15)
	Cabo Villano	E	VI	200	3				x	
120	La Coruña	E	CO	20	3	B	IV	b		15)
121	Cabo Finisterre	E	FI	100	1	K	III	e	x	
	Isla Salvora	E	RA	50	3				x	
	Cabo Silleiro	E	RO	200	2				x	
122	Montedor	Port	MR	50	1	A	IV	c	x	
	Leça	Port	LC	100	3				x	
	Aveiro	Port	AV	50	2				x	
123	Cabo Mondego	Port	MD	100	1	E	III	a	x	
	Ilha Berlenga	Port	IB	200	3				x	
	Cabo Carvoeiro	Port	CV	20	2				x	
124	Cabo Roca	Port	RC	100	1	C	I	b	x	
	Cabo Espichel	Port	PI	50	2				x	
	Cabo Sines	Port	SM	50	3				x	
125	Cabo S. Vicente	Port	VC	200	1	H	V	c	x	
	Cabo Sta. Maria	Port	SN	50	2				x	
	Vila Real de Sto. Antonio	Port	VR	20	3				x	
126	Barra Huelva	E	HU	20	1	K	V	d		15)
	Chipiona	E	CH	100	2					15)
	Cadiz	E	CD	20	3					15)

15) Ce radiophare est mentionné dans le Plan de Bordeaux, mais il n'a pas été demandé à la Conférence de la Région 1, et il n'est mentionné comme étant en service dans aucun document de l'U.I.T. — This beacon is mentioned in the Bordeaux Plan, but is not submitted to Region 1 Conference as a request nor is it shown as operating in any I.T.U. document.

Numéro du Groupe — Group Number	Nom de la station — Name of station	Pays — Country	Signal d'identité — Identification Signal	Portée (m.m.) — Range (n.m.)	Ordre de succession des émissions — Order of transmission	Fréquence d'émission — Radio frequency	Groupe ayant même fréquence de modulation — Note frequency group	Horaire d'émission par temps clair — Clear weather transmission Group	En service = x — Established = x	Observations — Remarks

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	Trafalgar Tarifa Cap Spartel	E E Int. zone	TG TR SP	50 20 200	1 3 2	B	III	d	x	15) 13)
128	Tanger Larache Rabat	Tger MarE MarF	GR LH RB	10 100 10	1 3 2	E	I	b		15) 15)
129	Mehdya El Hank Mazagan	MarF MarF MarF	LY HA MZ	200 200 100	1 3 2	J	II	d	x	
130	Roches Noires	MarF	OI	20	2	C				
131	Cap Cantin Cap Sim Cap Ghir	MarF MarF MarF	CT XI GH	200 100 200	1 3 2	A	V	a		
132	Porto Santo Madeira	Made Made	RN FU	100 200	1 3	F	II	c		
133	São Miguel Faial Flores	Azor Azor Azor	SU FY FC	200 100 200	1 3 2	B	II	a		
134	Ifni Alegranza	Ifni E	IF AZ	100 100	1 3	H	I	e		15) 15)
135	Cabo Juby Punta Pechiguera Isla Fuertaventura	Rio E ICan	JY PH FA	200 50 100	3 2 1	K	II	c	x	15) 15)
136	Cabo Bojador La Isleta Maspalomas	Rio ICan ICan	BJ LP MP	100 200 100	1 2 3	C	VI	a		15) 15) 15)
137	Punta Anaga Punta Cumplida	ICan ICan	NG CU	100 100	3 1	G	II	e		15) 15)
138	Punta Teno Isla Palma Punta Orchilla	ICan ICan ICan	NF IM OL	100 50 100	2 1 3	E	VI	c		15) 15) 15)
139	Villa Cisneros Cap Blanc	Rio AOF	IR SA	100 100	2 3	J	IV	d	x	
110	St. Louis Cap Vert Dakar	AOF AOF AOF	LS VD DK	20 200 50	2 1 3	B	V	e		

15) Ce radiophare est mentionné dans le Plan de Bordeaux, mais il n'a pas été demandé à la Conférence de la Région 1 et il n'est mentionné comme étant en service dans aucun document de l'U.I.T. — This beacon is mentioned in the Bordeaux Plan, but is not submitted to Region 1 Conference as a request nor is it shown as operating in any I.T.U. document.

Numéro du Groupe — Group Number	Nom de la station — Name of station	Pays — Country	Signal d'identité — Identification Signal	Portée (m.m.) — Range (n.m.)	Ordre de succession des émissions — Order of transmission	Fréquence d'émission — Radio frequency	Groupe ayant même fréquence de modulation — Note frequency group	Horaire d'émission par temps clair — Clear weather transmission Group	En service = x — Established = x	Observations — Remarks

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	Santo Antão	CapV	VT	200	1	F	IV	b		
	Fogo	CapV	GO	200	2					
	Ilha Boa Vista	CapV	BS	100	3					
142	Gibraltar	Gibr	TR	50	3	D	III	a		
	Punta Almina	MarE	AM	100	2					15)
	Cabo Quilates	MarE	QU	50	1					15)
143	Malaga	E	MG	100	3	A	I	b		15)
	Isla de Alboran	E	AB	100	2					15)
	Cabo Tres Forcas	MarE	TF	50	1				x	
144	Melilla	MarE	ML	10	1	K	I	a		15)
145	Almeria	E	AR	10	3	J	IV	d		15)
	Alicante	E	AC	10	1					15)
146	Cabo Gata	E	CA	100	1	C	III	d		15)
	Nemours	F(Alg)	NU	50	3					
	Cap de l'Aiguille	F(Alg)	AG	100	2				x	
147	Cartagena	E	CG	10	1	G	II	b		15)
148	Oran	F(Alg)	OR	10	1	F	I	a		15)
	Cabo Palos	E	PL	200	2					
	Cap Ténès	F(Alg)	TE	200	3					
149	Cabo Nao	E	NO	100	1	H	V	c		15)
	Isla Formentera	E	FO	50	2					15)
	Isla Ibiza	E	IZ	50	3					15)
150	Valencia	E	VL	100	2	E	V	e		15)
	Isla Columbrete	E	CL	50	1					15)
	Castellon	E	CS	20	3					15)
151	Cala Figuera	E	FG	100	1	K	IV	b		15)
	Mahon	E	MH	20	2					15)
152	Capdepera	E	PD	100	2	G	III	d		15)
	Isla del Aire	E	IA	100	3					15)
	Punta Nati	E	PN	100	1					15)
153	Formentor	E	FM	100	3	B	IV	c		15)
	Isla Buta	E	BU	50	2					15)
	Punta Llobregat	E	LO	200	1					15)
154	Tarragona	E	TA	10	2	A	III	a		15)

[15]) Ce radiophare est mentionné dans le plan de Bordeaux, mais il n'a pas été demandé à la Conférence de la Région 1, et il n'est mentionné comme étant en service dans aucun document de l'U.I.T. — This beacon is mentioned in the Bordeaux Plan, but is not submitted to Region 1 Conference as request not is it shown as operating in any I.T.U. document.

Numéro du Groupe — Group Number	Nom de la station — Name of station	Pays — Country	Signal d'identité — Identification Signal	Portée (m.m.) — Range (n.m.)	Ordre de succession des émissions — Order of transmission	Fréquence d'émission — Radio frequency	Groupe ayant même fréquence de modulation — Note frequency group	Horaire d'émission par temps clair — Clear weather transmission Group	En service = x — Established = x	Observations — Remarks

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	Cabo San Sebastian	E	SB	100	2	J	III	b		15)
	Cabo Creus	E	CR	50	3					15)
	Cap Béar	F	B	100	1				x	
156	Sète	F	E	20	3	A	III	a	x	
157	Planier	F	P	200	2	C	II	a	x	
	Porquerolles	F	Q	100	1				x	
	La Garouppe	F	L	100	3				x	
158	Genova	I	GV	50	1	E	VI	d	x	
	La Spezia	I	SZ	100	3				x	
159	La Giraglia	F	GL	100	1	K	II	d		
160	La Revellata	F	RV	100	3	H	VI	a		
	Ile Grande Sanguinaire	F	SG	50	2					
161	Sénétose	F	SÉ	100	1	F	III	c	x	
	Lavezzi	F	BU	20	2					
	Punta Caprara	I	PC	200	3					
162	La Chiappa	F	CP	100	3	B	V	e	x	
	Alistro	F	LR	100	2					
	Capo Ferro	I	MN	100	1				x	
163	Isola San Pietro	I	IP	100	3	A	V	d	x	
	I. dei Cavoli	I	CN	100	2				x	
164	Punta Carena	I	NP	50	2	G	I	b	x	
	Vieste	I	VS	100	3				x	
165	Malta	Malt	GA	50	2	J	IV	a		
	Cozzo-Spadaro	I	PZ	200	1				x	
166	Taranto	I	TN	50	2	A	IV	e	x	
	S. Maria di Leuca	I	MC	100	3				x	
	Saseno	Alba	VO	100	1				x	
167	Ustica	I	IO	100	1	H	IV	c		
	Vis	Youg	YV	100	2					
	Volovica	Youg	YC	100	3					
168	Punta Maestra	I	VZ	50	2	F	V	e	x	
	Senigallia	I	NA	100	1				x	
	Porer	Youg	YP	100	3					
169	Cap Matifou	F(Alg)	MF	50	3	B	VI	a	x	
	Alger	F(Alg)	AL	50	2					
	Cap Caxine	F(Alg)	CX	200	1				x	

15) Ce radiophare est mentionné dans le plan de Bordeaux, mais il n'a pas été demandé à la Conférence de la Région 1, et il n'est mentionné comme étant en service dans aucun document de l'U.I.T. — This beacon is mentioned in the Bordeaux Plan, hut is not submitted to Region 1 Conference as a request nor is it shown as operating in any I.T.U. document.

Numéro du Groupe — Group Number	Nom de la station — Name of station	Pays — Country	Signal d'identité — Identification Signal	Portée (m.m.) — Range (n.m.)	Ordre de succession des émissions — Order of transmission	Fréquence d'émission — Radio frequency	Groupe ayant même fréquence de modulation — Note frequency group	Horaire d'émission par temps clair — Clear weather transmission Group	En service = x — Established = x	Observations — Remarks

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170	Cap Bengut Cap Sigli Cap Carbon	F(Alg) F(Alg) F(Alg)	GU IL CB	100 100 50	2 3 1	J	V	e		
171	Cap Bougaroni Ile Srigina Cap de Fer	F(Alg) F(Alg) F(Alg)	BO RG FR	200 20 50	2 3 1	E	II	c		
172	Cap Rosa Le Galiton Cap Serrat	F(Alg) Tuni Tuni	RS GN RT	100 50 50	3 2 1	K	VI	e		
173	Cap Blanc Cap Bon	Tuni Tuni	BC BN	100 200	3 2	C	IV	c		
174	Cap de Garde Tunis Pantelleria	Tuni Tuni I	GD TU PT	50 20 50	2 1 3	H	II	d	x	
175	Cap Mahedia Iles Kerkenah	Tuni Tuni	ME KR	100 100	2 3	A	II	b		
176	Tripoli Misurati Bengasi	Liby Liby Liby	TL MS BG	100 200 200	1 2 3	F	VI	b		15) 15) 15)
177	El Agheila Tobruch Derna	Liby Liby Liby	AH TB DN	100 100 200	1 3 2	B	II	b		15) 15) 15)
178	Alexandrie Rosette Tor (Mer Rouge/Red Sea)	Egyp Egyp Egyp	AX RO TO	150 200 50	2 1 3	E	I	a		
179	Saïda	Liba	SD	150	1	C	III	b		
180	Karademiz-Bogazi (Rumeli Fener)	Turq	TCT	150	1	K	III	a	x	
181	Maslennos Nos Emine Nos Kaliakra	Bulg Bulg Bulg	NM NE NK	 100	1 2 3	B	IV	b	x	
182	Constanza	Roum	C	100	1	A	VI	c	x	
183	Cap d'Ambre Cap Miné	Mada Mada		200 50		J				

15) Ce radiophare est mentionné dans le plan de Bordeaux, mais il n'a pas été demandé à la Conférence de la Région 1, et il n'est mentionné comme étant en service dans aucun document de l'U.I.T. — This beacon is mentioned in the Bordeaux Plan, but is not submitted to Region 1 Conference as a request nor is it shown as operating in any I.T.U. document.

Numéro du Groupe — Group Number	Nom de la station — Name of station	Pays — Country	Signal d'identité — Identification Signal	Portée (m.m.) — Range (n.m.)	Ordre de succession des émissions — Order of transmission	Fréquence d'émission — Radio frequency	Groupe ayant même fréquence de modulation — Note frequency group	Horaire d'émission par temps clair — Clear weather transmission Group	En service = x — Established = x	Observations — Remarks

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184	Pointe Albrand Pointe Hastie Vatomandry	Mada Mada Mada		100 100 100		C				
185	Manankara	Mada		100		F				
186	Cap Ste. Marie	Mada		200		K				
187	Cape St. Lucia	AfrS	ZUQ	100		D			x	
188	Durban Bluff	AfrS	ZUT	100		H			x	
189	Port Shepstone	AfrS		100		B				
190	Port St. Johns	AfrS		100		315				16)
191	Bashee	AfrS		100		E				
192	Hood Point	AfrS	ZSY	100		A			x	
193	Great Fish Point	AfrS		100		G				
194	Bird Island	AfrS		100		D				
195	Cape Receiffe	AfrS	ZTY	100		J			x	
196	Cape St. Francis	AfrS		100		F				
197	Cape Seal	AfrS		100		B				
198	Cape St. Blaize	AfrS		100		H				
199	Cape Agulhas	AfrS	ZUY	100		E			x	
200	Danger Point	AfrS		100		J				
201	Cape Point	AfrS	ZUH	100		C			x	
202	Slangkop	AfrS		100		G				
203	Robben Island	AfrS	ZUI	100		K			x	
204	Dassen Island	AfrS		100		D				
205	Cape Columbine	AfrS	ZSZ	100		H			x	
206	Port Nolloth	AfrS		100		B				
207	Diaz Point	AfrS		100		F				
208	Swakopmund	AfrS	ZUW	100		K			x	

16) Utilisé conjointement par les navires et les aéronefs. — Used in common by ships and aircraft.

Numéro du Groupe — Group Number	Nom de la station — Name of station	Pays — Country	Signal d'identité — Identification Signal	Portée (m.m.) — Range (n.m.)	Ordre de succession des émissions — Order of transmission	Fréquence d'émission — Radio frequency	Groupe ayant même fréquence de modulation — Note frequency group	Horaire d'émission par temps clair — Clear weather transmission Group	En service = x — Established = x	Observations — Remarks

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
209	Douala	Came		50		B				
210	Abidjan	AOF		50		A				
211	Kem	URSS				310				
212	Ougorskii Char Proliv	URSS				300				
213	Belyi Ostrov	URSS				290				
214	Dikson Ostrov	URSS				310				
215	Tchernaia Boukhta	URSS				305				
216	Tcheluskin Mys	URSS				290				
217	Tiksi Boukhta	URSS				290				
218	Ouellen Dejnev Mys	URSS				310				
219	Poti	URSS				305				
220	Novorosiisk	URSS				310				
221	Feodosia	URSS				306				
222	Radiophares sur les côtes de l'Arctique, du Pacifique, de la Mer Caspienne et de la Mer Noire — Radiobeacons on Arctic, Pacific, Caspian and Black Sea Coasts	URSS				A B C D E H				

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated (kc/s)	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Portée en milles marins — Range in nautical miles	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service	Observations — Remarks

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated (kc/s)	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Portée en milles marins — Range in nautical miles	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service	Observations — Remarks
1	2	3	4a	4b	5	6	7
315,1	Katowice	Polo		0,5	A3	FA	
315,3	Klagenfurt	Autr	17			RC	Proj.
315,3	Wien	Autr	17			RC	Proj.
315,3	Chartres	F	50			RC	
315,3	Héricourt	F	30			RC	
315,3	Argos (Orestikon)	Grec	25			RC	Proj.
315,3	Skiathos	Grec	50			RC	
315,3	Tripolis	Grec	25			RC	Proj.
315,3	Guidonia	I	50			RC	
315,3	Lecce	I	50			RC	
315,3	Timisoara	Roum	55			RC	
316	Linz	Autr	17		A2	RC	Proj.
316	Fulda	D/USA(c)	100		A2	RD	
316	Roskilde	Dnk	25		A2	RC	
316	Marseille	F	35		A2	RC	
316	Prestwick	G	20		A2	RC	
316	Squires Gate	G	20		A2	RC	
316	Woodley	G	50		A2	RC	
316	Maleme	Grec	25			RC	Proj.
316	Padova	I	50		A2	RC	
316	Tralee	Irla	50		A2	RC	Proj.
316	Bir Seba	Isra	50			RC	Proj.
316	Port Lyautey	MarF/USA	300			RC	
316	Portela	Port	7			RC	
316	Porto	Port	50			RC	
316	Åker	S	30			RC	
316	Nattavara	S	70			RC	
316	Skara	S	30			RC	
316	Alpin	Suis	100			RC	Proj.
316	Ghadamès	Tuni	200			RC	Proj.
316	Sarajevo	Youg	60		A2	RC	
316,5	Zuid Limburg	Holl	60		A2	RC	Proj.
317	Vila Luso	Ango	200		A2	RC	Proj.
317	Conakry	AOF	200			RC	
317	Tessalit	AOF	150			RC	
317	Bourgas	Bulg	45		A2	RC	Proj.
317	Mengen	D/F	25		A2	RC	
317	Tegel	D/F	50		A2	RC	
317	Le Caire	Egyp	300		A2	RC	
317	Asmara	Eryt	300			RC	
317	Györ	Hong	60			RC	
317	Calabar	Nige	100			RC	
317	Kirkenes	Nor	50			RC	Proj.
317	Tromsö	Nor	50			RC	
317	Sloutchinskaia	RSSB		0,02	A1 A3	FA FS RD CO	

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated (kc/s)	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Portée en milles marins — Range in nautical miles	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service	Observations — Remarks

1	2	3	4a	4b	5	6	7
317	Kongwa	Tang	150			RC	
317	Praha	Tche	50			RC	
317	Ianaoul Station	URSS			A1 A3	FA FS RD CO	
317	Krasnoufimsk.	URSS		0,02	A1 A3	FA FS RD CO	
318	Tiranë	Alba	45		A2	RC	
318	Alghero	I	50		A2	RC	
318	Pantelleria	I	50		A2	RC	Proj.
318	Hamm	Luxe	20		A2	RC	
318	Ankara	Turq	200		A2	RC	
319	Salzburg	Autr	17		A2	RC	Proj.
319	Larnaca	Chyp	100			RC	Proj.
319	Kozani	Grec	25			RC	Proj.
319	Iesi	I	50		A2	RC	Proj.
319	Napoli	I	50		A2	RC	
319	Stavanger/Varhaug	Nor		1,0		RD	Consol
319	Katowice	Polo	60			RC	
319	Pila	Polo	30			RC	
319	Raul Vadului	Roum	55			RC	
320	Carolina	AfrS	200			RC	
320	Dakar	AOF	100		A2	RD	
320	Port Francqui	Cong	60		A1 A2	RC	Proj. (J)
320	Usumbura	Cong	200		A1 A2	RC	(J)
320	Fassberg	D/G(c)	50		A2	RC	
320	Marxheim	D/USA(c)	50		A2	RC	
320	Amager	Dnk	25		A2	RC	
320	Wau	Egyp	200			RC	
320	Paris-Néron	F	35		A2	RC	
320	Tindouf	MarF	200			RC	Proj.
320	Gussau	Nige	100			RC	
320	Gottwaldov	Tche	50			RC	Proj.
320	Diyarbakir	Turq	100			RC	
320	Ljubljana	Youg	60		A2	RC	Proj.
320,5	Gilze-Ryen	Holl	60			RC	
321	Tarbes	F	50		A2	RC	
321	Kalama	Grec	25			RC	Proj.
321	Bari	I	50		A2	RC	
321	Crema	I	50		A2	RC	
321	Ostia	I	50		A2	RC	
321	Reggio-Calabria	I	50		A2	RC	
321	Svolvaer	Nor	30			RC	Proj.
321	Galatzi	Roum	55			RC	Proj.
321	Kosice	Tche	50			RC	Proj.
322	Berlin-Wannsee	D/G(c)	50		A2	RC	
322	Toulon	F	50			RC	Proj.
322	Arzew	F(Alg)	50			RC	
322	Boufarik	F(Alg)	50			RC	
322	Dishforth	G	25		A2	RC	
322	Sculthorpe	G	25		A2	RC	
322	Southampton Water	G	25		A2	RC	

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated (kc/s)	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Portée en milles marins — Range in nautical miles	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service	Observations — Remarks

1	2	3	4a	4b	5	6	7
322	Bolzano	I	50		A2	RC	
322	Firenze	I	50		A2	RC	
322	Trim	Irla	50		A2	RC	Proj.
322	Warszawa	Polo		1,0	A1 A3	FA	
322	Montijo	Port	25		A2	RC	Proj.
322	Hulevik	S	30			RC	
322	Stockholm	S	10		A2	RC	Proj.
322	Bratislava	Tche	50			RC	Proj.
322	Klatovy	Tche	50			RC	Proj.
322	Karouba	Tuni	50			RC	
323	Libreville	AEF	300			RC	
323	Bamako	AOF	200			RC	
323	Santa Maria	Azor	300		A2	RC	
323	Saint-Hubert	Belg	50		A2	RC	
323	Stuttgart	D/USA(c)	50		A2	RC	
323	Ärö	Dnk	50		A2	RC	
323	Kosti	Egyp	200			RC	
323	Rhat	F(Alg)	300			RC	Proj.
323	Shaibah	Iraq	350			RC	
323	Jérusalem	[1]	50		A2	RC	Proj.
323	Mauritius	Maur	150			RC	
323	Karlstad	S	50		A2	RC	Proj.
324	Caen	F	35		A2	RC	
324	Larissa	Grec	50			RC	Proj.
324	Ypenburg	Holl	30		A2	RC	Proj.
324	Pécs	Hong	100			RC	
324	Göteborg	S	10		A2		
324	Norrköping	S	10		A2	RC	
324	Skellefteå	S	50			RC	
324	Ostrava	Tche	50			RC	
324	Tanger	Tger/MarF	60		A2	RC	Proj.
325	George	AfrS	200			RC	
325	Palapye	AfrS	300			RC	
325	Celle	D/G(c)	35		A2	RC	
325	Odense	Dnk	25		A2	RC	Proj.
325	Rönne	Dnk	50		A2	RC	Proj.
325	Reims	F	35		A2	RC	Proj.
325	Cardiff	G	20		A2	RC	Proj.
325	London Airport	G	25		A2	RC	
325	Renfrew	G	50		A2	RC	
325	Ringway	G	25		A2	RC	Proj.
325	Keflavik	Isla	30		A2	RC	
325	Aéronefs/Aircraft	Polo		0,1		AIR	Proj.
325	Lusaka	RhoN	300			RC	
325	Arad	Roum	55			RC	
325	Jilove	Tche	50			RC	Proj.
325		URSS				FA	

[1] L'indication manquante sera insérée lorsque le statut de Jérusalem aura été définitivement réglé par les Nations Unies.

[1] The indication will by filled when the status of Jerusalem is finally determined by the United Nations.

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated (kc/s)	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Portée en milles marins — Range in nautical miles	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service	Observations — Remarks

1	2	3	4a	4b	5	6	7
326	Fort Lamy	AEF	300			RC	
326	Atar	AOF	300			RC	
326	Coxyde	Belg	50		A2	RC	
326	Basankusu	Cong	60		A1 A2	RC	(J)
326	Watsa	Cong	60		A1 A2	RC	(J)
326	Darmstadt	D/USA(c)	50		A2	RC	
326	Fayid	Egyp-Suez/G	350			RC	
326	Komotini	Grec	25			RC	Proj.
326	Leeuwarden	Holl	12		A2	RC	
326	Dublin	Irla	30		A2	RC	
326	Diégo Suarez	Mada	300			RC	
326	Porto Santo	Made	200			RC	Proj.
326	Arendal	Nor	50			RC	
326	Hornslandet	S	70			RC	Proj.
326	Zürich	Suis	60			RC	
326	Hargeisa	SomB	150			RC	
326	Zagreb	Youg	60		A2	RC	
327	Linz	Autr	50		A2	RC	Proj.
327	Berlin-Planter	D/USA(c)	50		A2	RC	
327	Middleton St-George	G	20		A2	RC	
327	Kerkyra	Grec	25			RC	Proj.
327	Frosinone	I	50		A2	RC	
327	Gioia del Colle	I	50		A2	RC	
327	Portela	Port	7		A2	RC	
327	Porto	Port	50		A2	RD	
327	Baneasa	Roum	55			RC	
328	Liége	Belg	50		A2	RC	
328	Rodbyhavn	Dnk	50		A2	RC	
328	Paris-Bellot	F	35		A2	RC	
328	Piacenza	I	50		A2	RC	
328	Udine	I	50		A2	RC	
328	Piestany	Tche	50			RC	Proj.
329,5	Wien	Autr		0,2		FA	Proj. Contr. Reg.
329,5	Larnaca	Chyp		1,0		FA	
329,5	Bordeaux	F		0,5		FA	
329,5	Alger	F(Alg)		1,0		FA	
329,5	Tampere	Finl		0,8		FA	
329,5	Prestwick	G		0,25		FA	Contr. Reg.
329,5	Gibraltar	Gibr		0,1		FA	
329,5	Amsterdam	Holl		0,5		FA	Contr. Reg.
329,5	Debrecen	Hong		1,4		FA COM	Proj.
329,5	Szombathely	Hong		1,4		FA COM	
329,5	Brindisi	I		0,25		FA	Contr. Reg.
329,5	Stockholm	S		2,5		FA	Contr. Reg.
329,5	Genève	Suis		0,4		FA	Contr. Rég.
329,5	Dikson Ostrov	URSS		1.0	A2	FC FA RT CO	
329,5	Douchet	URSS		0,02		FA FX CP	
329,5	Djaudjikau	URSS		0,02	A1	FA CO	
329,5	Leningrad	URSS		1,0	A1 A3	FA FS	
329,5	Mineralnie Vodi	URSS		2,0	A2	FA RD FS CO	

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated (kc/s)	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Portée en milles marins — Range in nautical miles	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service	Observations — Remarks

1	2	3	4a	4b	5	6	7
329,5	Ouellen-Dejneviamys	URSS		0,25	A2	FC FA FX CP	
329,5	Zagreb	Youg		—		FA	
330	Reykjavik	Isla		6,0		FA	Proj. Contr. Reg.
330	Katowice	Polo		1,0	A1 A3	FA	
330	Arad	Roum		0,3		FA	
330	Baneasa	Roum		0,3		FA	
330	Oradea Mare	Roum		0,3		FA	
330	Satu Mare	Roum		0,3		FA	
330	Tchernovitsy	RSSU		0,8		FA CO	
330	Kichinev	URSS		0,8	A1 A2	FA CO	
330	Riga	URSS		0,3		FA CP	
330,3	Frankfurt	D/USA(c)		0,3		FA	
330,3	Köbenhavn/Skamlebäk	Dnk		1,0		FA	Contr. Reg.
330,3	Portela	Port		1,0		FA	Contr. Reg.
330,3	Iugorskii Char	URSS		2,0		FC FA FX CP	
330,5	Klagenfurt	Autr		0,2		FA	Proj. Contr. Reg.
330,5	Uxbridge	G		0,2		FA	Contr. Reg.
330,5	Djibouti	SomF		0,5		FA	
330,5	Belyi Ostrov	URSS		1,0	A2	FA FC RT	
330,5	Djaudjikau	URSS		0,02	A1 A2	FA CO	
330,5	Leningrad	URSS		1,0	A1 A3	FA FS CO	
330,5	Tcheluskin Mys	URSS		1,0	A1 A3	FA CO	
330,5	Tiksi Boukhta	URSS		0,25	A2	FA FC FX CP	
331	Congo belge	Cong		1,0		FA	Contr. Reg.
331	Bad Eilsen	D/G(c)		0,5		FA	Contr. Reg.
331	München	D/USA(c)		0,3		FA	Contr. Reg.
331	Le Caire	Egyp		2,0		FA	Contr. Reg.
331	Marseille	F		0,5		FA	Contr. Reg.
331	Inverness	G		0,25		FA	Contr. Reg.
331	Roma	I		0,25		FA	Contr. Reg.
331	Shannon	Irla		0,2		FA	Contr. Reg.
331	Israel	Isra				FA	Contr. Reg.
331	Casablanca	MarF		0,5		FA	Contr. Reg.
331	Fornebu	Nor		0,1		FA	Contr. Reg.
331	Sola	Nor		0,5		FA	Contr. Reg.
331	Sundsvall/Härnösand	S		2,5		FA	Contr. Reg.
331	Moskva	URSS		1,5		FA RD FS CO	
331	Rijeka	Youg		0,2		FA	Contr. Reg.
332	Saplik	Mong		1,0		FA CO	
333-333,3	Toutes stations aéronautiques et tous aéronefs All aeronautical stations and all aircraft	Region 1				FA AIR DF	Fréquence générale d'appel General calling frequency
333	Lvov	RSSU		1,5	A1 A2 A3	FA CO	
333	Penjino Kamtchatka	URSS		0,25	A1 A3	FA FX CO	

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated (kc/s)	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Portée en milles marins — Range in nautical miles	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service	Observations — Remarks

1	2	3	4a	4b	5	6	7
333,3	Novik Boj	URSS		0,25	A1 A3	FA FX CO	
335	Dakar	AOF		2,0		FA	Contr. Reg.
335	Sofia	Bulg		1,5		FA	Proj.
335	Douala	Came		0,5		FA	
335	Berlin	D/G(c)		0,5		FA	Contr. Reg.
335	Alexandria	Egyp		1,0		FA	Contr. Reg.
335	Mersa Matrouh	Egyp		0,5		FA	
335	Helsinki	Finl		1,5		FA	Contr. Reg.
335	Vaasa	Finl		1,0		FA	Contr. Reg.
335	Preston	G		0,25		FA	Contr. Reg.
335	Szeged	Hong		1,4		FA	
335	Vārnes	Nor		1,5		FA	Contr. Reg.
335	Portela	Port		1,0		FA	Contr. Reg.
335	Saint-Denis	Reun		0,35		FA	
335	Göteborg	S		2,0		FA	Contr. Reg.
335	Bratislava	Tche		0,2		FA	
335	Ljubljana	Youg		0,2		FA	
335,5	Paris	F		0,5		FA	Contr. Reg.
335,7	Brazzaville	AEF		0,35		FA	Contr. Reg.
335,7	Aalborg	Dnk		0,5		FA	Contr. Reg.
335,7	Milano	I		0,25		FA	Contr. Reg.
335,7	Tananarive	Mada		0,35		FA	Contr. Reg.
335,7	Tunis	Tuni		0,5		FA	Contr. Reg.
335,7	Krasnoufimsk	URSS		0,02	A1 A3	FA FS RD CO	
335,7	Sverdlovsk	URSS		1,0	A1 A3	FA FS RD CO	
336	Tiranë	Alba		0,4		FA	
336	Salzburg	Autr		0,2		FA	Proj. Contr. Reg.
336	Zamora	E				AIR DF	
336	Rovaniemi	Finl		1,0		FA	Proj.
336	Budapest (Budaörs)	Hong		1,4		FA COM	
336	Pápa	Hong		0,2		FA	
336	Gdansk	Polo		1,0	A1 A3	FA	
336	Baneasa	Roum		0,3		FA	
336	Galatzi	Roum		0,3		FA	
336	Jassy	Roum		0,3		FA	
336	Lomé	Togo		0,5		FA	
336	Ankara	Turq		0,5	A1 A2	FA	
336	Kichinev	URSS		0,8	A1 A2	FA CO	
336	Leningrad	URSS		0,12	A1 A2 A3	FA FX CO	
336	Moskva	URSS		0,1	A1 A2	FA FX CO	
336	Velikie Louki	URSS		0,1		FA FX CO	
336	Vyborg	URSS		0,5		FA CO	
336	Beograd	Youg				FA	
336,5	Niamey	AOF		0,8		FA	Contr. Reg.
336,5	Bruxelles	Belg		0,25		FA	Contr. Reg.
336,5	Gloucester	G		0,25		FA	Contr. Reg.
336,5	Palermo	I		0,25		FA	Contr. Reg. Proj.
336,5	Skattöra	Nor		0,1		FA	
336,5	Malmö	S		2,0		FA	Contr. Reg.
336,5	Zürich	Suis		0,4		FA	Contr. Reg.
336,5	Praha	Tche		1,0		FA	Contr. Reg.

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated (kc/s)	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Portée en milles marins — Range in nautical miles	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service	Observations — Remarks

1	2	3	4a	4b	5	6	7
337	Bourgas	Bulg		1,5		FA	Proj.
337	Varna	Bulg		1,5		FA	Proj.
337	Mariehamn	Finl		0,25		FA	
337	Mezzeh	Syri		1,0	A1 A2	FA	
338	Lübeck	D/G(c)	50			RC	
338	Erding	D/USA(c)	50		A2	RC	
338	Rudesheim	D/USA(c)	50		A2	RC	
338	Dijon	F	50		A2	RC	
338	Nice	F	50		A2	RC	Proj.
338	Waddington	G	20		A2	RC	Proj.
338	Lisboa (Portela)	Port	50			RC	
338	Tatry	Tche	50			RC	Proj.
338	Leningrad	URSS		0,12	A1 A2 A3	FA FX CO	
338	Moskva	URSS		0,1	A1 A2	FA FX CO	
338	Velikie Louki	URSS		0,1		FA FX CO	
339	Girocastro	Alba	45		A2	RC	
339	Graz	Autr	17		A2	RC	
339	Innsbrück	Autr	17		A2	RC	Proj.
339	Saint-Quentin	F	50		A2	RC	
339	Abingdon	G	20		A2	RC	
339	Alexandroupolis	Grec	25			RC	Proj.
339	Bergen	Holl	50			RC	Proj.
339	Nettuno	I	50		A2	RC	
339	Shannon	Irla	25		A2	RC	
339	Keflavik	Isla	30		A2	RC	
339	Ider Tsetserlig	Mong		1,0	A1 A3	FA CO	
339	Ulan Bator	Mong		20,0		FA CO	
339	Aéronefs/Aircraft	Polo				AIR	Proj.
340	M'Tubatuba	AfrS	100			RC	
340	Port Alfred	AfrS	100		A2	RC	
340	Agadès	AOF	200			RC	Proj.
340	Irumu	Cong	200		A1 A2	RC	(J)
340	Kongolo	Cong	60		A1 A2	RC	(J)
340	Léopoldville	Cong	300		A1 A2	RC	
340	Takoradi	CotO	150			RC	
340	Guttersloh	D/G(c)	50			RC	
340	Gondar	Etio	350			RC	
340	Speke	G	20		A2	RC	
340	Ioannina	Grec	25			RC	Proj.
340	Zuid Limburg	Holl	12		A2	RC	Proj.
340	Sesto Calende	I	50		A2	RC	
340	Habbaniyah	Iraq/G	350			RC	
340	Moçambique	Moza	200		A2	RC	Proj.
340	Trondheim/Graakallen	Nor	100			RC	
340	Navire météo/ Weather ship	Nor	100			RC	
340	Praha	Tche	25			RC	
340	Vyborg	URSS		0,5		FA CO	
340,5	Zagreb	Youg	100		A2	RC	

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated (kc/s)	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Portée en milles marins — Range in nautical miles	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service	Observations — Remarks

1	2	3	4a	4b	5	6	7
341	Lagens	Azor	300		A2	RC	
341	Ajaccio	F	50		A2	RC	
341	Turnhouse	G	50		A2	RC	
341	Mikra	Grec	25			RC	Proj.
341	Kragerö	Nor	30			RC	Proj.
341	Tancos	Port	15		A2	RC	
341	Genève	Suis	60		A2	RC	
341,5	Gand	Belg	50		A2	RC	
341,5	Nemours	F	35		A2	RC	
341,5	Warszawa	Polo		1,0	A1 A3	FA	
342	Istres	F	25		A2	RC	Proj.
342	Alger	F(Alg)	50		A2	RC	Proj.
342	Bône	F(Alg)	60		A2	RC	Proj.
342	Volos	Grec	25			RC	Proj.
342	Twente	Holl	12		A2	RC	Proj.
342	Pescara	I	50		A2	RC	Proj.
342	Tel Aviv	Isra	60		A2	RC	Proj.
342	Uliasutai	Mong		10,0	A1 A3	FA CO	
342	Haugesund	Nor	50			RC	Proj.
342	Baneasa	Roum	100			RC	
342	Izmir	Turq	100		A2	RC	
342	Malatya	Turq	100			RC	
342,5	Fürstenfeldbrück	D/USA(c)	100		A2	RD	
342,5	Port Lyautey	MarF/USA		1,0	A3	FA	
343	Kayes	AOF	100			RC	
343	Douala	Came	150			RC	
343	Fühlsbuttel	D/G(c)	50			RC	
343	El Fasher	Egyp	200			RC	
343	Lyneham	G	25		A2	RC	
343	Nutts Corner	G	50		A2	RC	
343	St. Eval	G	50		A2	RC	
343	Tonbridge	G	50		A2	RC	
343	Masira	Golf	150			RC	
343	Budapest (Budaörs)	Hong	100			RC	
343	Albenga	I	50		A2	RC	
343	Dublin	Irla	30		A2	RC	
343	La Plaisance	Maur	300			RC	
343	Beira	Moza	200		A2	RC	Proj.
343	Sundsvall/Härnösand	S	10		A2	RC	
343	Ugglarp	S	30			RC	
343	Visby	S	10		A2	RC	Proj.
343	Moski	Tang	60			RC	
343,5	Slubice	Polo	50			RC	
344	Bezu-Paris	F	35		A2	RC	
344	Glossop	G	50		A2	RC	Proj.
344	Agrinion	Grec	25			RC	Proj.
344	Kavalla	Grec	25			RC	Proj.
344	Eyrarbakki	Isla	30		A2	RC	
344	Isafjördur	Isla	30		A2	RC	
344	Cessange	Luxe	20		A2	RC	

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated (kc/s)	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Portée en milles marins — Range in nautical miles	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service	Observations — Remarks

1	2	3	4a	4b	5	6	7
344	Göteborg	S	10		A2	RC	
344	Stockholm	S	10		A2	RC	
345	Maun	AfrS	300			RC	
345	Berlin/Houston	D/USA(c)	35		A2	RC	
345	Oran	F(Alg)	100		A2	RD	
345	Florina	Grec	25			RC	Proj.
345	Haamstede	Holl	30		A2	RC	
345	Orio-al-Serio	I	50		A2	RC	
345	Taranto	I	50		A2	RC	
345	Vigna-di-Valle	I	50		A2	RC	
345	Banak	Nor	50			RC	Proj.
345	Brönnöysund	Nor	50			RC	Proj.
345	Evenskjär	Nor	50			RC	
345	Gossen	Nor	50			RC	
345	Kalhovd	Nor	50			RC	
345	Espinho	Port	15		A2	RC	Proj.
345	Karlstad	S	10		A2	RC	Proj.
345	C. Budejovice	Tche	50			RC	Proj.
345	Pola	Youg	60		A2	RC	Proj.
346	Marham	G	25		A2	RC	
346	Wroclaw	Polo		0,5	A1 A3	FA	
346	Gusum	S	30			RC	
346-347	Toutes stations aéronautiques / All aeronautical stations	Région 1				FA	Contrôle d'approche et d'aérodrome — Approach and airport control
348	Aéronefs/Aircraft	Région 1				AIR DF	
349-350	Toutes stations aéronautiques / All aeronautical stations	Région 1				FA	Contrôle d'approche et d'aérodrome — Approach and airport control
349	Rhein/Main	D/USA(c)	100		A2	RD	
349	Szczecin	Polo	60			RC	
349	Vyjgorod	Polo	30			RC	
349	Dalnii	URSS	30	1,0	A1 A2 A3	FA	
350	Beaufort West	AfrS	200			RC	
350	Coquilhatville	Cong	200		A1 A2	RC	(J)
350	Luluabourg	Cong	200		A1 A2	RC	(J)
350	Schleswigland	D/G(c)	100			RC	
350	Salamanca	E	50			RC	
350	Port Sudan	Egyp	300			RC	
350	Talbenny	G	100			RC	
350	Caraffa	I	150		A2	RC	
350	Eidar	Isla	85		A2	RC	
350	Port Lyautey	MarF/USA		1,0	A3	FA	
350	Aveiro	Port		0,5		FA	
350	Montijo	Port		0,5		FA	
350	Kramfors	S	70			RC	Proj.
350	Vinga	S	50			RC	
350,5	Rotterdam	Holl	30		A2	RC	
351	Dieppe	F	75		A2	RD	
351	Sumburgh	G	100			RC	

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated (kc/s)	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Portée en milles marins — Range in nautical miles	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service	Observations — Remarks

1	2	3	4a	4b	5	6	7
351	Mikra	Grec	100		A2	RD	
351	Lummelunda	S	100			RC	
351	Malmö	S	10		A2	RC	Proj.
351,5	Gdansk	Polo		0,5	A1 A3	FA	
352	Addis Abeba	Etio	350			RC	
352	Bahrain	Golf	200			RC	
352	Castelbenito	Liby	200			RC	
352	Majunga	Mada	200			RC	
352	Kobdo	Mong		10,0	A1 A2 A3	FA FX CP	
352	Maiduguri	Nige	350			RC	
352	Bodö	Nor	100			RC	
352	Oslo-Gardermoen	Nor	50		A2	RD	
352	Praha	Tche	200			RC	
353	Varna	Bulg		1,5	A1 A2	FA	
353	Alger	F(Alg)	200			RC	
353	Maritsa (Rhodos)	Grec	200			RC	Proj.
353	Verkschta	Polo	50			RC	Proj.
354	Tiranë	Alba	45		A2	RC	
354	Ru Stafnish	G	100			RC	Proj.
354	Milano	I	200		A2	RC	
354	Rörvik	Nor	100			RC	
355	Brazzaville	AEF	200			RC	
355	Ladysmith	AfrS	200			RC	
355	Bobo Dioulasso	AOF	300			RC	
355	Anvers	Belg	50		A2	RC	
355	Blaavand	Dnk	200			RC	200 m.n. sur la mer 200 n.m. over sea
355	Luxor	Egyp	300		A2	RC	
355	Reykjavik	Isla	85		A2	RD	
355	Kisumu	Keny	300			RC	
355	Aalesund	Nor	50			RC	Proj.
355	Lisboa	Port	200			RC	
355	Tiksi Boukhta	URSS		0,25	A2	FX FA FC CP	
355	Beograd	Youg	50		A2	RC	
355,5	Palermo	I	100		A2	RC	
356	Toulouse	F	100			RC	
356	Andenes	Nor	50			RC	
357	Jungsund	Finl	100			RC	
357	Dunsfold	G	100		A2	RD	
357	Athinai	Grec	150			RC	
357	Eelde	Holl	12		A2	RC	
357,5	Navire météo (K) Weather ship (K)	F	200			RC	
358	Wien	Autr	200			RC	
358	Flores	Azor	200		A2	RC	
358	Manono	Cong	200		A1 A2	RC	(J)
358	Stanleyville	Cong	200		A1 A2	RC	
358	Debre Markos	Etio	45			RC	

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated (kc/s)	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Portée en milles marins — Range in nautical miles	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service	Observations — Remarks

1	2	3	4a	4b	5	6	7
358	Stornoway	G	100			RC	
358	Tamatave	Mada	100			RC	
358	Kaduna	Nige	300			RC	
358	Fornebu-Ramton	Nor	50			RC	
358	Lebesby	Nor	50			RC	Proj.
358	Malmö	S	10		A2	RC	Proj.
358	Vagnhärad	S	70			RC	
359	Varna	Bulg	45		A2	RC	
359	Valkenburg	Holl	50			RC	
359	Napoli	I	100		A2	RC	
359	Tripoli	Liby/USA	150		A2	RC	
359	Swietomiejsce	Polo	50			RC	
360	Gibraltar	Gibr	200			RC	
360	Malpensa	I	50		A2	RD	Proj.
360	Ainzalah 1	Iraq		0,8	A1 A2 A3	FA FX CV	
360	Ainzalah 2	Iraq		0,05	A1 A2 A3	FA FX CV	
360	Haditha 1	Iraq		0,3	A1 A2 A3	FA FX CV	
360	Haditha 2	Iraq		0,3	A1 A2 A3	FA FX CV	
360	Haditha 3	Iraq		0,3	A1 A2 A3	FA FX CV	
360	Kirkuk 1	Iraq		0,070	A1 A2 A3	FA FX CV	
360	Kirkuk 2	Iraq		0,3	A1 A2 A3	FA FX CV	
360	Kirkuk 3	Iraq		0,7	A1 A2 A3	FA FX CV	
360	Masbura Dagh	Iraq		0,25	A1 A2 A3	FA FX CV	
360	Qayarah	Iraq		0,25	A1 A2 A3	FA FX CV	
360	Fagurhólsmýri	Isla	30		A2	RC	
360	Bergen/Hjellestad	Nor	50			RC	
360	Sandnessjöen	Nor	30			RC	Proj.
360	Krakow	Polo		0,5	A1 A3	FA	
360	Kiruna	S	100			RC	Proj.
360	Zemlia Frantsa Iosifa, Tikhaïa Boukhta	URSS		0,25	A2	FA FC FX CP	
360	Sarajevo	Youg		0,2		FA	
361	Khormaksar	Aden	350			RC	
361	Accra	CotO	350			RC	
361	Frankfurt	D/USA(c)	200		A2	RC	
361	Vehmaa	Finl	100			RC	
361	Baghdad	Iraq	150		A1 A2	RC	
361	Dar es Salaam	Tang	200			RC	
361,5	Aalborg	Dnk	100		A2	RC	
361,5	Olbia	I	100		A2	RC	
362	Korça	Alba	45		A2	RC	
362	Bovingdon	G	20		A2	RC	
362	Dublin	Irla	20		A2	RC	
362	Muren	Mong		10,0	A1 A2 A3	FA CO	
362	Cluj	Roum	100			RC	
362,5	Montélimar	F	100			RC	
363	Carluke	G	100			RC	Proj.
363	Catania	I	150		A2	RC	
363	Trzebiatkow	Polo	50			RC	
363	Livingstone	RhoN	350			RC	

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated (kc/s)	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Portée en milles marins — Range in nautical miles	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service	Observations — Remarks

1	2	3	4a	4b	5	6	7
363,5	Öymark	Nor	30			RC	
364	Dakar	AOF	60		A2	RC	
364	Gao	AOF	200			RC	
364	Banana	Cong	150		A2	RC	(J)
364	Banningville	Cong	60		A1 A2	RC	(J)
364	Juba	Egyp	300			RC	
364	Kareima	Egyp	200			RC	
364	Amsterdam	Holl	30		A2	RC	
364	Tananarive	Mada	60			RC	
364	Sejny	Polo	50			RC	
364	Portalegre	Port	50			RC	
364	Skälby	S	50		A2	RD	
364	Trieste	Trie/ZAA	200		A2	RD	
364,5	Le Bourget	F	100		A2	RD	
365	Kimberley	AfrS	200			RC	
365	Varna	Bulg	45		A2	RC	
365	Hamburg	D/G(c)	100			RC	
365	Alexandria	Egyp	350		A2	RC	
365	Raufarhöfn	Isla	30		A2	RC	
365	Alta	Nor	50			RC	
365	Lödingen	Nor	50			RC	
365	Trondheim/Orlandet	Nor	30			RC	
366	Gand	Belg	12		A2	RC	Proj.
366	Nummela	Finl	100			RC	
366	Port Lyautey	MarF/USA	200			RC	
366	Ulefoss	Nor	50			RC	
366	Kosice	Tche	100			RC	Proj.
366,5	Berne	Suis	50			RC	
367	Pointe Noire	AEF	150			RC	
367	Tamale	CotO	100			RC	
367	Tuléar	Mada	200			RC	
367	Kasama	RhoN	300			RC	
367	Kvillsfors	S	100			RC	
367	Sarajevo	Youg	100		A2	RC	
367,5	Gravesend	G	100		A2	RD	
368	Bourgas	Bulg	100			RC	
368	Kinn	Nor	100			RC	Proj.
368	Aéronefs/Aircraft	Polo		0,1		AIR DF	Proj.
368	Luleå	S	150			RC	Proj.
368	Cheb	Tche	150			RC	
368,5	Luxembourg	Luxe	60			RC	
369	Bastia	F	200			RC	
369	Leeuwarden	Holl	30			RC	
369	Aéronefs/Aircraft	Irla				AIR DF	Proj.
369	Göteborg	S	10		A2	RC	
370	Palmietfontein	AfrS	300			RC	
370	Jidda	AraS	200			RC	

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated (kc/s)	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Portée en milles marins — Range in nautical miles	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service	Observations — Remarks

1	2	3	4a	4b	5	6	7
370	Goma	Cong	60		A1 A2	RC	Prój. (J)
370	Lisala	Cong	60		A1 A2	RC	(J)
370	Paulis	Cong	60		A1 A2	RC	Proj. (J)
370	Madrid	E	20			RC	
370	Navire météo (J) Weather ship (J)	G	200			RC	
370	Szeged	Hong	100			RC	
370	Sandur	Isla	30		A2	RC	
370	Oshogbo	Nige	150			RC	
370	Vadsö	Nor	50			RC	Proj.
370	Vallentuna	S	70			RC	
370	Lindi	Tang	300			RC	
370	Adana	Turq	200		A2	RC	
370	Skopje	Youg	50		A2	RC	
370,5	Tremsbuttel	D/G(c)	100			RC	
371	Skyros	Grec	100			RC	Proj.
371	Eindhoven	Holl	50		A2	RC	
371	Treviso	I	50		A2	RC	
371	Oujda	MarF	150			RC	
371	Ulgei	Mong		10,0	A1 A2 A3	FA CO	
371	Harstad	Nor	50			RC	
371	Sintra	Port	50		A2	RC	
371	Brno	Tche	60			RC	Proj.
371,5	Poznan	Polo		0,5	A1 A3	FA	
371,5	Zürich	Suis	50			RC	Proj.
372	Kristiansand/Kjevik	Nor	100			RC	
372	Split	Youg	60		A2	RC	Proj.
373	Yaoundé	Came	100			RC	
373	Malakal	Egyp	300			RC	
373	Mersa Matrouh	Egyp	200		A2	RC	
373	Cherbourg	F	200			RC	Portée 200 m.n. sur la mer 200 n.m. over sea
373	Aoulef	F(Alg)	300			RC	
373	Parkano	Finl	100			RC	
373	Basrah	Iraq	200			RC	
373	Dodoma	Tang	60			RC	
373	Sliač	Tche	60			RC	Proj.
374	Klagenfurt	Autr	150			RC	Proj.
374	Lyon	F	150			RC	
374	Prestwick	G	100		A2	RD	
374	Eelde	Holl	50		A2	RC	
374	Värnes	Nor	50			RC	
374	Tanger	Tger/MarF	100			RC	Proj.
374,5	Fritzlar	D/USA(c)	100		A2	RC	
374,5	Cagliari	I	100		A2	RC	
375	Port Elizabeth	AfrS	300			RC	
375	Anvers	Belg	12		A2	RC	

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated (kc/s)	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Portée en milles marins — Range in nautical miles	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service	Observations — Remarks

1	2	3	4a	4b	5	6	7
375	Saint-Hubert	Belg	12		A2	RC	Proj.
375	Sofia	Bulg	100			RC	
375	Vestmannaeyar	Isla	100		A2	RC	
375	Haifa	Isra	60			RC	
375	Benina	Liby	150			RC	
375	Hammerfest	Nor	50			RC	Proj.
375	Oslo/Kjeller	Nor	50			RC	
375	Sola	Nor	30			RC	
375	Warszawa	Polo	25			RC	
365	Hörby	S	100			RC	
375	Stockholm	S	10		A2	RC	
375	Kusomen	URSS		0,25	A1 A3	FA CO	
376	Dakar	AOF	60		A2	RC	
376	Charleroi	Belg	12		A2	RC	Proj.
376	Elisabethville	Cong	200		A1 A2	RC	
376	Assiut	Egyp	200		A2	RC	
376	Soesterberg	Holl	30			RC	
376	Tananarive	Mada	60			RC	
376	Kano	Nige	350			RC	
376	Monte Real	Port	50			RC	
376	Oreada Mare	Roum	50			RC	
377	Liége	Belg	12		A2	RC	Proj.
377	Ostende	Belg	12		A2	RC	Proj.
377	Oberpfaffenhofen	D/USA(c)	35		A2	RC	
377	Poznan	Polo	50			RC	
377	Norrköping	S	10		A2	RC	
377	Vratenin	Tche	60			RC	Proj.
377	Ljubljana	Youg	45		A2	RC	
378	Wien	Autr	17		A2	RC	Proj.
378	Dannenburg	D/G(c)	50		A2	RC	
378	Budapest (Mátyásföld)	Hong	50			RC	
378	Venegono	I	15		A2	RC	
378	Irlande/Ireland	Irla	20		A2	RC	Radiobalises Locator beacons
378	Bardufoss	Nor	50			RC	
378	Fågelsundet	S	50			RC	Proj.
378	Bâle	Suis	50			RC	Proj.
379	Dhahran	AraS/USA	300		A2	RC	
379	Varna	Bulg	100			RC	
379	Cazaux	F	60			RC	Proj.
379	Elmdon	G	50		A2	RC	
379	Kálfshamarsvik	Isla	85		A2	RD	
379	Eastleigh	Keny	150			RC	
379	Umtali	RhoS	300			RC	
379	Visby	S	10		A2	RC	Proj.
379	Lomé	Togo	300			RC	
379,5	Eastleigh	G	20		A2	RC	Proj.
380	Germiston	AfrS	300			RC	
380	Debrecen	Hong	100			RC	

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated (kc/s)	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Portée en milles marins — Range in nautical miles	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service	Observations — Remarks

1	2	3	4a	4b	5	6	7
380	Pisa	I	100		A2	RC	
380	Lydda	Isra	200			RC	
380	Port Lyautey	MarF/USA	200			RC	
380	Warszawa	Polo	100			RC	
380	Beograd	Youg	100		A2	RC	
381	Feroe/Faroes	Dnk(Fer)	200			RC	Proj.
381	Raahe	Finl	100			RC	
381	Amsterdam	Holl	150			RC	
381	Jelöy	Nor	100			RC	
382	Salzburg	Autr	150		A2	RC	Proj.
382	Boende	Cong	150		A1 A2	RC	(J)
382	Lusambo	Cong	60		A1 A2	RC	(J)
382	Gore	Etio	45			RC	
382	Sedes	Grec	100			RC	
382	Bolama	GuiP	60		A2	RC	Proj.
382	Lisboa	Port	50		A2	RC	
383	Köbenhavn	Dnk	100			RC	
383	Marseille	F	150			RC	
383	Jersey	G	50		A2	RC	
383	Liverpool	G	100		A2	RD	
383	Warszawa	Polo	25			RC	
383	Bacau	Roum	55			RC	
384	Frankfurt	D/USA(c)	100		A2	RC	
384	Agadir	MarF	200			RC	
384	Havlickuv-Brod	Tche	25			RC	Proj.
385	Cradock	AfrS	200			RC	
385	Niamey	AOF	300			RC	
385	Bourgas	Bulg	45		A2	RC	
385	Orléans	F	60			RC	
385	—	G		0,3		FA	
385	Budapest (Jerihegy)	Hong	100			RC	
385	Patreksfjördur	Isla	85		A2	RC	
385	Tripoli-Kleyate	Liba	100			RC	Proj.
385	Kristiansund N	Nor	50			RC	Proj.
385	Lista	Nor	100			RC	
385	Queque	RhoS	150			RC	
385	Bro	S	100			RC	
385	Tabora	Tang	200			RC	
385	Belyi Ostrov	URSS		0,01		FA FX FC CP	
385	Tcheluskin Mys	URSS		0,025		FA FX FC CP	
385	Rijeka	Youg	50		A2	RC	
385,5	Tunis	Tuni	200			RC	
386	Twente	Holl	50		A2	RC	
386	Milano	I	100		A2	RD	
387	Dakar	AOF	100			RC	
387	Berlin	D/USA(c)	150		A2	RC	
387	Abbeville	F	50		A2	RD	

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated (kc/s)	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Portée en milles marins — Range in nautical miles	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service	Observations — Remarks

1	2	3	4a	4b	5	6	7
387	Bayonne	F	50			RC	Proj.
387	Brest	F	50			RC	Proj.
387	Heraklion	Grec	200			RC	
387	Shannon	Irla	20		A2	RC	
387	Besalampy	Mada	100		A2	RD	
387	Mazagan	MarF	100			RC	
387	Fornebu	Nor	30			RC	
387,5	Tromsö	Nor		1,5		FX	R.R. Atlantic City No. 132
388	Bukama	Cong	60		A1 A2	RC	Proj. (J)
388	Kikwit	Cong	150		A1 A2	RC	(J)
388	Benin	Nige	100			RC	
388	Sibiu	Roum	100			RC	
388	Alnö	S	100			RC	
388,5	Amsterdam	Holl	12		A2	RC	
388,5	Eindhoven	Holl	12		A2	RC	
388,5	Kungälv	S	100			RC	
389	Strasbourg	F	150			RC	
389	Coruche	Port	150			RC	
390	Durban	AfrS	300			RC	
390	Madrid	E	20		A2	RC	
390	Port Saïd	Egyp	300		A2	RC	Proj.
390	Navire météo (I) Weather ship (I)	G	200			RC	
390	Norwich	G	100			RC	
390	Napoli	I	100		A2	RD	
390	Touahar	MarF	150			RG	
390	Zadar	Youg		0,2		FA	
390,5	Bremen	D/G(c)	100			RC	
391	Ouagadougou	AOF	300			RC	
391	Saltholm Flak	Dnk	25		A2	RC	Proj.
391	Ronaldsway	G	100			RC	
391	Bergen/Herdla	Nor	100			RC	
391	Wroclaw	Polo	60			RC	
391	Bratislava	Tche	200			RC	
392	Bordeaux	F	200			RC	
392	Mariehamn	Finl	100			RC	Proj.
392	Keflavik	Isla	200		A2	RC	
392	Jassy	Roum	55			RC	Proj.
392,5	Genova	I	100		A2	RC	
393	Bruxelles (Haren)	Belg	100		A1	RC	
393	Berlin (Dallas)	D/USA(c)	35		A2	RC	
394	Port Etienne	AOF	300			RC	
394	Sofia	Bulg	200			RC	
394	Aarhus	Dnk	50		A2	RC	Proj.
394	Wadi Halfa	Egyp	300			RC	
394	Gimma	Etio	60			RC	

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated (kc/s)	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Portée en milles marins — Range in nautical miles	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service	Observations — Remarks

1	2	3	4a	4b	5	6	7
394	Rovaniemi	Finl	100			RC	
394	Hurn	G	50		A2	RD	
394	Tananarive	Mada	60			RC	
394	Enugu	Nige	300			RC	
394	Röros	Nor	100			RC	
394	Lodz	Polo		0,5	A1 A3	FA	
394	N'Dola	RhoN	100			RC	
394,7	Björnöya	Nor		0,1		FX MET	R.R. Atlantic City No. 132
394,7	Jan Mayen	Nor		0,2		FC CP FX MET	
395	Vaaldam	AfrS	200			RC	
395	Egerstorf	D/G(c)	50			RC	
395	Texel	Holl	30		A2	RC	
395	Luca	Malt	200			RC	
395	Tchetyrekhstobol-voï Ostrov	URSS		0,25	A2	FC FA FX CP	
396	Nicosia	Chyp	150			RC	
396	Fürstenfeldbrück	D/USA(c)	200		A2	RC	
396	Le Bourget	F	25		A2	RC	
396	Järvenpää	Finl	100			RC	
396	North Luffenham	G	20		A2	RC	
396	Aveiro	Port	50			RC	
397	Dhahran	AraS/USA		0,05	A3	FA	
397	Aba	Cong	60		A2	RC	Proj. (J)
397	Costermansville	Cong	60		A2	RC	(J)
397	Libenge	Cong	200		A1 A2	RC	
397	Manston	G	50		A2	RC	
397	New Galloway	G	50		A2	RC	
397	Araxos	Grec	150			RC	
397	Vlissingen	Holl	30		A2	RC	
397	Miskolc	Hong	150			RC	
397	Port Lyautey	MarF/USA		1,0	A3	FA	
397	Botosani	Roum	55			RC	Proj.
397	N'Duli	Tang	60			RC	
397,5	Vercelli	I	50		A2	RC	
397,5	Gdansk	Polo	100			RC	
397,5	Leba	Polo	60			RC	
398	Gatow	D/G(c)	100			RC	
398	Nordre Röse	Dnk	15		A2	RC	
398	Hallsberg	S	100			RC	
397,5 - 398	Toutes stations / All stations	Pour les pays utilisant la fréquence AIR DF 399 kc/s / For countries using the AIR DF frequency 399 kc/s				FA / FA	Voie supplémentaire du contrôle régional / Supplementary channel for regional control
399		AOF				AIR DF	
		Autr				AIR DF	
		Belg				AIR DF	
		Bulg				AIR DF	
		F				AIR DF	

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated (kc/s)	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Portée en milles marins — Range in nautical miles	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service	Observations — Remarks

1	2	3	4a	4b	5	6	7
399		F(Alg)				AIR DF	Voie supplémentaire du contrôle régional Supplementary channel for regional control
		G				AIR DF	
		Gibr				AIR DF	
		Holl				AIR DF	
		Hong				AIR DF	
		Isla				AIR DF	
		Mada				AIR DF	
		Malt				AIR DF	
		MarF				AIR DF	
		Nor				AIR DF	
		Polo				AIR DF	
		Port				AIR DF	
		Roum				AIR DF	
		SomF				AIR DF	
		Suis				AIR DF	
		Tuni				AIR DF	
		Youg				AIR DF	
400-401	Toutes stations	Pour les pays utilisant la fréquence AIR DF 399 kc/s				FA	
	All stations	For countries using the AIR DF frequency 399 kc/s				FA	
400	—	Isla	30		A2	RC	Radiobalises Locator beacons
400	Ulgei	Mong		10,0	A1 A3	FA CO	
400	Kiev	RSSU		1,0	A1 A3	FA FX CO	
401	Stuttgart	D/USA(c)	100		A2	RD	
401,5	Szczecin	Polo		0,5	A1 A3	FA	
402	Köbenhavn	Dnk		1,0		MET	Voir Annexe au Plan, See Annex to the Plan Page 56
402	Alger	F(Alg)		1,0		MET	
402	Helsinki	Finl		1,0		MET	
402	Brindisi	I		1,0		MET	
402	Cagliari	I		1,0		MET	
402	Catania	I		1,0		MET	
402	Milano	I		1,0		MET	
402	Roma	I		1,0		MET	
402	Venezia	I		1,0		MET	
402	Haditha 1	Iraq		0,3		FA	
402	Haditha 2	Iraq		0,3		FA	
402	Haditha 3	Iraq		0,3		FA	
402	Kirkuk 1	Iraq		0,3		FA	
402	Kirkuk 2	Iraq		0,3		FA	
402	Kirkuk 3	Iraq		0,7		FA	
402	Keflavik	Isla		0,05	A2 A3	FA	
402	Kjevik (Kr.S.)	Nor		1,0		MET	Voir Annexe au Plan, See Annex to the Plan Page 56
402	Göteborg	S		2,0		MET	
402	Luleå	S		2,5		MET	
402	Stockholm (Bromma)	S		2,5		MET	
402	Sundsvall/Härnösand	S		2,5		MET	
402	Tunis	Tuni		1,0		MET	
402,6	Dalantsza-Dagad	Mong		0,5	A1 A3	FA CO	

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated (kc/s)	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Portée en milles marins — Range in nautical miles	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service	Observations — Remarks

1	2	3	4a	4b	5	6	7
403	Dakar	AOF	60		A2	RC	
403	Bilbao	E	150			RC	
403	Jos	Nige	300			RC	
403	Zanzibar	Zanz	150			RC	
403,2	Almaza (Cairo)	Egyp	150		A2	RC	
403,5	Volkenrode-Brunswick	D/G(c)	100		A2	RC	
404	Sofia	Bulg				MET	Voir Annexe au Plan, See Annex to the Plan Page 56
404	Lyon	F	100		A2	RD	
404	Budapest	Hong		1,4		MET	Voir Annexe au Plan, See Annex to the Plan Page 56
404	Casablanca	MarF		1,0		MET	
404	Muszyna	Polo	50			RC	
404	Lisboa	Port		1,0		MET	
404	Bratislava	Tche		1,5		MET	
404,5	Bruxelles	Belg		1,0		MET	
404,5	Gloucester	G		1,5		MET	Voir Annexe au Plan, See Annex to the Plan Page 56
404,5	London	G		1,5		MET	
404,5	Preston	G		1,5		MET	
404,5	Prestwick	G		1,5		MET	
404,5	Amsterdam	Holl		1,0		MET	
404,5	Shannon	Irla		1,0		MET	
405	Albertville	Cong	60		A1 A2	RC	(J)
405	Buta	Cong	60		A1 A2	RC	(J)
405	Inongo	Cong	60		A1 A2	RC	(J)
405	Matadi	Cong	60		A1 A2	RC	(J)
405	Tshikapa	Cong	60		A1 A2	RC	(J)
405	Barcelona	E	150		A2	RC	
405	Szombathely	Hong	100			RC	
405	Salisbury	RhoS	150			RC	

PLAN POUR LES RADIOPHARES MARITIMES DANS LA BANDE 405-415 kc/s
PLAN FOR MARITIME RADIOBEACONS IN THE BAND 405-415 kc/s

Nom de la station — Name of station	Pays — Country	Signal d'identité — Identification signal	Portée (m.n.) — Range (n.m.)	Ordre de succession des émissions — Order of transmission	Fréquence d'émission — Radio frequency	Groupe ayant même fréquence de modulation — Note frequency Group	Horaire d'émision par temps clair — Clear weather transmission Group	En service = x — Established = x	Observations — Note
Hirtshals	Dnk	IR	10		406			x	
Grenaa	Dnk	GH	10		406			x	
Rönne	Dnk	RÖ	10		406			x	
Hälsingborg	S	WG	15		406			x	
Visby	S	E	10		406			x	
Korsö	Finl	PO	10		407			x	
Hundested	Dnk	HU	5		407			x	
Rödsand S.	Dnk	OXD	10		407			x	
Grönviksudde	S	GR	30		407			x	17)
Mobile Terrestre Land Mobile	Syri				407				13)
Rösnäs Puller	Dnk	RN	10		408			x	
Aarhus	Dnk	AS	10		412			x	
Köbenhavn	Dnk	KH	10		412			x	
Kikhavn	Dnk	KN	10		413			x	
Nyborg Fjord	Dnk	NF	1,5		413			x	
Hasle	Dnk	ÖB	10		413			x	
Isokari (Enskär)	Finl	ML	10		413			x	
Helsinki, LV	Finl	OHK	10		413			x	
Mobile Terrestre Land Mobile	Syri				413				18)
Frederikshavn	Dnk	FK	10		414			x	

17) Radiophare directionnel situé à l'intérieur des terres, Lac Vänern — Inland, on Lake Vänern, directional beacon.
18) Puissance maximum 0,1 kW — Maximum power 0.1 kW.

ANNEXE
A LA PREMIÈRE PARTIE DU PLAN

Service de diffusions météorologiques

L'O.M.I. a organisé, en coopération avec l'O.A.C.I., un système de diffusions météorologiques à destination des aéronefs en vol, composé de huit groupes de stations, dans la zone européenne. L'horaire de ces émissions est établi de telle sorte qu'une seule station émette à la fois dans chacun des groupes, chaque émission ayant lieu toutes les demi-heures, pendant 3 minutes. Chaque groupe travaille donc sur une seule fréquence. Ces émissions de classe A1 ont une portée de jour et de nuit de 300 à 350 milles marins (10 μV/m).

Les groupes assurent les transmissions à partir des pays suivants :

1. Royaume-Uni—Irlande—Belgique—Pays-Bas
2. Suède—Norvège—Danemark—Finlande
3. Pologne—Allemagne—Tchécoslovaquie—Autriche
4. France—Suisse
5. Hongrie—Roumanie—Turquie—Albanie—Yougoslavie
6. Syrie—Israël—Egypte—Libye—Malte—Grèce—Crète—Chypre
7. Maroc—Portugal—Espagne
8. Algérie—Italie—Tunisie

Les fréquences assignées aux différents groupes sont les suivantes :

259,5 kc/s	Groupe 3
283,5 kc/s	Groupes 4 et 6
402 kc/s	Groupes 2 et 8
404 kc/s	Groupes 5 et 7
404,5 kc/s	Groupe 1

Le tableau ci-après indique les heures d'émission pour chacune des stations de ces groupes.

ANNEX
TO THE FIRST PART OF THE PLAN

Meteorological Broadcast Service

In cooperation with the I.C.A.O., the I.M.O. have in operation a system of Meteorological Broadcasts to aircraft in flight from eight groups of stations in the European area. The time schedules of the broadcasts by the stations in each group provide for only one station in each group to transmit at a time, a three minute transmission takes place every half hour. Consequently each group functions on a single frequency. These type A1 broadcasts have a day and night range (10 μV/m) of 300 to 350 nautical miles.

The groups provide for transmissions from the following countries :

1. United Kingdom—Ireland—Belgium—Netherlands
2. Sweden—Norway—Denmark—Finland
3. Poland—Germany—Czechoslovakia—Austria
4. France—Switzerland
5. Hungary—Roumania—Turkey—Albania—Yugoslavia
6. Syria—Israel—Egypt—Libya—Malta—Greece—Crete—Cyprus
7. Morocco—Portugal—Spain
8. Algeria—Italy—Tunisia

The frequencies and corresponding groups have been fixed as follows :

259.5 kc/s	Group 3
283.5 kc/s	Groups 4 and 6
402 kc/s	Groups 2 and 8
404 kc/s	Groups 5 and 7
404.5 kc/s	Group 1

The following table shows the times of emission for each of the stations of these groups.

HORAIRE DES DIFFUSIONS MÉTÉOROLOGIQUES SOUS-RÉGIONALES (O.M.I.) DANS LA BANDE DES ONDES MOYENNES

TIME TABLE OF I.M.O. SUB-REGIONAL METEOROLOGICAL BROADCASTS IN THE MEDIUM FREQUENCY BAND

Groupe Group	Minute après chaque heure — Minutes after each hour										Fréquence Frequency
	00-03 30-33	03-06 33-36	06-09 36-39	09-12 39-42	12-15 42-45	15-18 45-48	18-21 48-51	21-24 51-54	24-27 54-57	27-30 57-60	
1	Amsterdam	Prestwick	Prestwick	Preston	Preston	Gloucester	London	London	Shannon	Bruxelles	404,5 kc/s
2	Luleå	Oslo	Stavanger (Kristian-sand S.)	Göteborg	Aalborg	Köbenhavn	Stockholm	Helsinki	Vaasa	Sundsvall	402 kc/s
3	Berlin	Hamburg	Köln	Frankfurt	München	Wien	Bratislava	Praha	Warszawa	Gdansk	259,5 kc/s
4	(en réserve) (spare)	Strasbourg	Paris	Rennes	Bordeaux	Toulouse	Ajaccio	Marseille	Lyon	Zürich	283,5 kc/s
5	Tirana	Sofia	Beograd	Zagreb	Budapest	Cluj	Bucuresti	Istanbul	Ankara	(en réserve) (spare)	404 kc/s
6	Athinai	Heraklion	Nicosia	Beyrouth	Lydda	Cairo	Mersa-Matruh	Benghasi	Tripoli	Malta	283,5 kc/s
7	Madrid	Bilbao	Barcelona	Palma	Melilla	Casablanca	Gibraltar	Sevilla	Lisboa	Lugo	404 kc/s
8	Firenze	Cagliari	Roma	Brindisi	Catania	Tunis	Alger	Oran	Milano	Venezia	402 kc/s

DEUXIÈME PARTIE

BANDES 1605-2850 kc/s
3155-3400 kc/s, 3500-3900 kc/s

SECOND PART

BANDS 1605-2850 kc/s
3155-3400 kc/s, 3500-3900 kc/s

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service
1	2	3	4	5	6
1606	Navires (entre eux) Intership	G	0,1	A1 A2	CP Mer Baltique, Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée Baltic, North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean
1606	Navires (entre eux) Intership	Irla	0,1	A1 A2	CP Atlantique — Atlantic
1606	Nukheimuren	Mong	2,0	A1 A3	FX CP
1608	Pays-Bas/Netherlands	Holl	0,075	A1	FAX
1608	Thorshavn	Dnk(Fer)	0,01	A1 A2 A3	FX
1609	Navires (entre eux) Intership	D/G(c)	0,1	A1 A2	CP Baltique et Mer du Nord Baltic and North Sea.
1609	Navires (entre eux) Intership	G	0,1	A1 A2	CP Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée — North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean
1609	Padova	I	1,0	A1	FX
1609	Udine	I	1,0	A1	FX
1610	Mingat	Mong	2,0	A1 A3	FX CP
1612	Cullercoats	G	0,15	A1 A2	FC CP
1612	North Foreland	G	0,15	A1 A2	FC CP
1612	Portpatrick	G	0,15	A1 A2	FC CP
1612	Valentia	Irla	0,07	A1 A2	FC CP
1612		Isra	0,2	A3	LM
1613	Luxembourg	Luxe	0,2	A1 A2 A3	LM
1614	Vaasa	Finl	0,5	A1 A3	FX
1615	Cape Town	AfrS	0,1	A1 A2 A3	FC CO
1615	Cape Town	AfrS	0,25	A1 A2 A3	FC CO
1615	Port Elizabeth	AfrS	0,06	A3	FC CO
1615	Port Elizabeth	AfrS	0,25	A1 A2 A3	FC CO
1615	Burnham	G	0,15	A1 A2	FC CP
1615	Niton	G	0,15	A1 A2	FC CP
1615	Wick	G	0,15	A1 A2	FC CP
1616	Tszabukhan	Mong	2,0	A1 A3	FX CP
1617	Avellino	I	0,5	A1 A3	LM
1618	Humber	G	0,15	A1 A2	FC CP
1618	Land's End	G	0,15	A1 A2	FC CP
1618	Seaforth	G	0,15	A1 A2	FC CP
1618	Stonehaven	G	0,15	A1 A2	FC CP
1618	Budapest	Hong	0,1	A1	FX
1618	Malin Head	Irla	0,15	A1 A2	FC CP
1620	Navires/Ship stations	AfrS	0,015	A3	CV
1620	Cape Town	AfrS	0,1	A3	FC CV

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
1621	Navires (vers côtières) Ship-shore	D/G(c)	0,1	A1 A2	CP Baltique et Mer du Nord Baltic and North Sea
1621	Oban	G	0,15	A1 A2	FC CP
1621	Monsanto	Port	3,0	A1 A2	FX FC CO
1623	Navires (vers côtières) Ship-shore	G	0,1	A1 A2	CP Baltique, Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée Baltic, North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean
1623	Roma	I	0,5	A1	FX CP
1623	Navires (vers côtières) Ship-shore	Irla	0,1	A1 A2	CP Atlantique — Atlantic
1624	Budapest	Hong	0,1	A1	FX
1625	Horta	Azor	1,0	A1 A2	FC CO CP
1625	Dourbeltchjin	Mong	2,0	A1 A3	FX CP
1627	Livorno	I	0,03	A1 A3	FX
1627	Napoli	I	0,03	A1 A3	FX
1627	Palermo	I	0,03	A1 A3	FX
1627	Vasto	I	0,03	A1 A3	FX
1627,5	Navires (vers côtières) Ship-shore	D/USA(c)	0,01	A3	CP Service du Rhin (zone de Coblence) Rhine service (Coblenz area)
1627,5	Alderney	G	0,02		FC CR
1627,5	Belfast	G	0,02	A3	FC
1627,5	Hartland Point	G	0,02	A3	FC CV Garde des côtes — Coast Guard
1627,5	Embarcations Lifeboats	G	0,02	A3	CV
1627,5	Phares, embarcations Lighthouses, lifeboats, etc....	Holl	0,025	A3	FC CV
1630	Cape Town	AfrS	0,1	A3	FC CV
1630	Navires (vers côtières) Ship-shore	AfrS	0,015	A3	CV
1630	Sofia	Bulg	1,5	A2	FX
1630	Navires (vers côtières) Ship-shore	F	0,015	A3	CO CV
1630	Mobile terrestre Land Mobile	Isla	0,01		LM
1632,5	Navires (vers côtières) Ship-shore	F	0,05	A3	CP Service du Rhin (zone de Strasbourg) Rhine service (Strasbourg area)
1632,5	Tenby	G	0,02	A3	FC CV Garde des côtes — Coast Guard
1632,5	Walton-on-Naze	G	0,02	A3	FC CV Garde des côtes — Coast Guard
1632,5	Embarcations, phares et bateaux-feux Lifeboats, lighthouses and lightships	G	0,02	A3	CV
1632,5	Navires/Ship stations	G	0,02	A3	CV (Trinity House)
1632,5	Plusieurs stations Several stations	Nor	0,02	A3	FX
1635	Vieste	I	0,05	A3	FC CP
1635	Pêcherie Lac Ubsanur	Mong	5,0	A1 A3	FX FC CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
1636	Stara-Zagora	Bulg	0,5	A1 A2 A3	FX
1637,5	Bateaux-feux, phares Lightships, lighthouses	F	0,1	A3	FC CO
1637,5	Navires (vers côtières) Ship-shore	F	0,015	A3	CO
1637,5	Bougie	F(Alg)	0,1	A3	FC CO
1637,5	Amble	G	0,02	A3	FC CO Garde des côtes — Coast Guard
1637,5	Embarcations Lifeboats	G	0,02	A3	CV
1637,5	Navires (vers côtières) Ship-shore	Holl	0,05	A3	CP Service du Rhin (zone d'Ijmuiden) Rhine Service (Ijmuiden area)
1637,5	Treviso	I	0,5	A1 A3	LM
1637,5	Mogador	MarF	0,1	A3	FC CO
1637,5	Plusieurs stations Several stations	Nor	0,02	A3	FX
1637,5	Tanger	Tger/MarF	0,1	A3	FC CO
1637,5	Cap Blanc	Tuni	0,1	A3	FC CO
1637,5	Sfax	Tuni	0,1	A3	FC CO
1640	Mobile Terrestre Land Mobile	Isla	0,01		LM
1642	Pêcherie Lac Khubsugul	Mong	5,0	A1 A3	FX FC CO
1642,5	Navires (vers côtières) Ship-shore	D/USA(c)	0,01	A3	CP Service du Rhin (zone de Wiesbaden) Rhine Service (Wiesbaden area)
1642,5	Guernsey	G	0,02	A3	FC CR
1642,5	Lundy Island	G	0,02	A3	FX CV
1642,5	Embarcations Lifeboats	G	0,02	A3	CV
1642,5	Bateaux-feux, phares Lightships, lighthouses	Holl	0,02	A3	FC CV
1642,5	Plusieurs stations Several stations	Nor	0,02	A3	FX
1643	Mazzara del Vallo	I	0,15	A1 A3	FX CO
1643	Porto Corsini	I	0,05	A3	FC CP
1643	Porto Empedocle	I	0,15	A1 A3	FX CO
1647,5	Arran	G	0,02	A3	FC CV
1647,5	Fifeness	G	0,02	A3	FC CV
1647,5	Holyhead	G	0,02	A3	FC CV
1647,5	Islay	G	0,02	A3	FC CV
1647,5	Kirkwall	G	0,02	A3	FC CV
1647,5	Lerwick	G	0,02	A3	FC CV
1647,5	Ramsgate	G	0,02	A3	FC CV
1647,5	Stornoway	G	0,02	A3	FC CV
1647,5	Strumble Head	G	0,02	A3	FC CV
1647,5	Bateaux-feux, phares Lightships, lighthouses	G	0,02	A3	CV
1647,5	Navires/Ship Stations	G	0,02	A3	CV (Trinity House)

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service
1	2	3	4	5	6
1647,5	Livorno	I	0,05	A1 A3	FX
1647,5	Plusieurs stations Several stations	Nor	0,02	A3	FX
1650	Cape Town	AfrS	0,1	A1 A2 A3	FC CV
1650	Navires (entre eux et vers côtières)/Intership and Ship-shore	AfrS	0,015	A1 A2 A3	CV
1650	Navires (vers côtières) Ship-shore	F	0,015	A3	CO
1650	Phares, bateaux-feux Lighthouses, lightships	F	0,1	A3	FC CO
1650	La Calle	F(Alg)	0,1	A3	FC CO
1650	Oran	F(Alg)	0,1	A3	FC CO
1650	Las Palmas	ICan	0,8	A2	FX
1650		Isla	0,005	A3	FX
1650	Port Lyautey	MarF	0,1	A3	FC CO
1650	Services portuaires Local harbours	S	0,025	A3	FC CP
1650	Sousse	Tuni	0,1	A3	FC CO
1652	Pêcherie Lac Khara-Usunur	Mong	5,0	A1 A3	FX FC CO
1652,5	Navires (vers côtières) Ship-shore	Belg	0,02	A3	CP Service du Rhin et de l'Escaut Rhine and Escaut Service
1652,5	Glasgow	G	0,02	A3	FC CV
1652,5	Liverpool	G	0,02	A3	FC CV
1652,5	Navires (entre eux) Intership	G	0,02	A3	CV (Trinity House)
1652,5	Phares, bateaux-feux Lighthouses, lightships	G	0,02	A3	CV
1652,5	Messina	I	0,05	A1 A3	FX
1652,5	Plusieurs stations Several stations	Nor	0,02	A3	FX
1652,5	Navires (vers côtières) Ship-shore	Suis	0,05	A3	CP Service du Rhin (zone de Bâle) Rhine Service (Basle area)
1657	Liguria	I	0,5	A1 A3	LM
1657	Piemonte	I	0,5	A1 A3	LM
1657	Savona	I	0,5	A1 A3	LM
1657,5	Navires (vers côtières) Ship-shore	D/G(c)	0,01	A3	CP Service du Rhin (zone de Duisburg) Rhine Service (Duisburg area)
1657,5	Jersey	G	0,02	A3	FC CR
1657,5	Meopham	G	0,02	A3	LM CV
1657,5	Embarcations Lifeboats	G	0,02	A3	CV Mer d'Irlande — Irish Sea
1657,5	Navires (entre eux) Intership	G	0,02	A3	CV
1657,5	Phares, bateaux-feux, etc. Lighthouses, lightships, etc.	Holl	0,02	A3	FC CV

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
1657,5	Plusieurs stations Several stations	Nor	0,02	A3	FX
1660	El Grao	E	0,2	A2	FX
1662	Napoli	I	0,05	A1 A3	FX
1662	Padova	I	0,5	A3	LM
1662,5	Cromer	G	0,02	A3	FC CV
1662,5	Great Yarmouth	G	0,02	A3	FC CV
1662,5	Wyke	G	0,02	A3	FC CV
1662,5	Embarcations Lifeboats	G	0,02	A3	CV
1662,5	Navires (entre eux) Intership	G	0,02	A3	CV (Trinity House)
1662,5	Plusieurs stations Several stations	Nor	0,02	A3	FX
1665	Stations terrestres de sauvetage Shore rescue stations	D/G(c)	0,01	A3	FC CV Organisation allemande des bateaux de sauvetage
1665	Embarcations Lifeboats	D/G(c)	0,01	A3	CV German Lifeboat Institution
1665	Plusieurs stations Several stations	Nor	0,02	A3	FX
1667	Bourgas	Bulg	0,5	A1	FX
1667	Genova	I	0,05	A3	FC CP
1667	Potenza	I	0,5	A1 A3	LM
1667	Figueira da Foz	Port	0,025	A3	FC CP
1667	Portimão	Port	0,025	A3	FC CP
1667,5	Fréquence d'appel générale des navires sur le Rhin Rhine Ship General Calling Frequency		0,01-0,05	A3	CP Service du Rhin — Rhine Service
1667,5	Navires (vers côtières) Ship-shore	G	0,02	A3	CV
1667,5	Plusieurs stations Several stations	Nor	0,02	A3	FX CP
1670	Belinskii Majak	URSS	0,2	A3	FX CO
1670	Kamyzjak	URSS	0,25	A1 A3	FX CP
1670	Nikitinskii Majak	URSS	0,2	A3	FX CO
1673	Wien	Autr	0,1	A1 A2 A4	FX
1673	Concarneau	F	0,3	A3	FC CR
1673	Dieppe	F	0,3	A3	FC CR
1673	Douarnenez	F	0,3	A3	FC CR
1673	Lorient	F	0,3	A3	FC CR
1673	Bordeyri	Isla	0,1	A3	FC CP
1673	Husavik	Isla	0,1	A3	FC CP
1673	Raufarhöfn	Isla	0,1	A3	FC CP
1673	Selfoss	Isla	0,15	A3	FC CP
1673	Pomorze	Polo	2,0	A1 A2 A3	FC CP

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
1675	Pêcherie Lac Atchitounour	Mong	2,0	A1 A3	FX FC CO
1678	Cadiz	E	0,06	A3	FC CP
1678	Napoli	I	0,05	A3	FC CP
1678	Pantelleria	I	0,05	A3	FC CP
1680	Dakar	AOF	0,1	A3	FX CO
1680	Alicante	E	0,15	A3	FC CP
1680	Alexandria	Egyp	1,5	A1 A3	FC CO
1680	Navires (vers côtières) Ship-shore	Egyp	0,1	A3	CO
1680	Venezia	I	0,05	A3	FC CP
1680	Barun-Kashiatou	Mong	2,0	A1 A3	FX CP
1680	Bergen	Nor	1,0	A3	FC CO
1680	Horten	Nor	1,0	A3	FC CO
1680	Kirkenes	Nor	1,0	A3	FC CO
1680	Kristiansand	Nor	1,0	A3	FC CO
1680	Oslo	Nor	1,0	A3	FC CO
1680	Stavanger	Nor	1,0	A3	FC CO
1680	Tromsö	Nor	1,0	A3	FC CO
1680	Trondheim	Nor	1,0	A3	FC CO
1680	Navires (vers côtières) Ship-Shore	Nor	0,1	A3	CO
1683	Bad Eilsen	D/G(c)	0,25	A1	FX
1684	Cadiz	E	0,06	A3	Prévisions météorologiques Weather Forecast
1687	Santa Maria	Azor	0,4	A1 A3	FX
1687	Lyngby (Köbenhavn)	Dnk	0,04	A2 A3	FC CP
1687	Lyngby (Skamlebäk)	Dnk	1,5	A2 A3	FC CP
1687	St-Nazaire	F	1,0	A3	FC CP
1687	Ravenna	I	0,5	A1 A3	LM
1690	Mossel Bay	AfrS	0,015	A3	FC CV
1690	Algeciras	E	0,15	A3	FC
1690	Alicante	E		A3	Prévisions météorologiques Weather Forecast
1691	Alicudi	I	0,05	A1 A3	FC CP
1694	Boulogne	F	1,0	A3	FC CP
1696	Mamat	Mong	3,0	A1 A3	FX CP
1697	Porto Empedocle	I	0,05	A1 A3	FX
1697	Viareggio	I	0,05	A1 A3	FC CP
1698	Vigo	E	0,06	A3	FC CP
1700	Huelva	E	0,15	A3	FC CP
1700	30 fermes isolées 30 isolated farms	Isla	0,01	A3	FX
1700	Apcheronskii Port	URSS	0,01	A1 A2 A3	FX FC CP
1700	Artema Ostrov	URSS	0,01	A1 A2 A3	FX FC CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
1700	Astara	URSS	0,01	A1 A3	FX FC CO
1700	Donbass	URSS	0,01	A1 A3	FX CP
1700	Iliitch Port	URSS	0,01	A1 A3	FX FC CP
1700	Leningrad	URSS	0,01	A1 A3	FX
1700	Lenkoran	URSS	0,01	A1 A3	FX FC CP
1701	Dakar	AOF	0,1	A3	FC CO
1701	Skagen	Dnk	0,25	A2 A3	FC CP
1701	Ports hollandais Netherlands Ports	Holl	0,05	A3	FC CO
1701	Carnia	I	0,5	A1 A3	LM
1702,5	Ulan Bator	Mong	20,0	A1 A3	FX CP
1704	Plusieurs stations Several stations	Nor	0,01	A3	FX
1705	Civitavecchia	I	0,05	A1 A3	FC CP
1705	Palermo	I	0,05	A1 A3	FC CP
1708	Ostende	Belg	0,2	A1 A2 A3	FC CP
1708	Tiberias	Isra	0,2	A3	FC
1708	Casablanca	MarF	0,1	A3	FX CO
1708	Ouedzem	MarF	0,1	A3	FX CO
1708	Port Lyautey	MarF	0,1	A3	FX CO
1708	Khondar	Mong	2,0	A1 A3	FX CP
1708	Bratislava	Tche	1,5	A3	FX
1708	Brno	Tche	1,5	A3	FX
1708	Kosice	Tche	1,5	A3	FX
1708	Praha	Tche	1,5	A3	FX
1711	Plusieurs stations Several stations	Nor	0,01	A3	FX
1712	Luxembourg	Luxe	0,2	A1 A2 A3	FX CO
1715	Abidjan	AOF	0,1	A3	FC
1715	Conakry	AOF	0,1	A3	FC
1715	Cotonou	AOF	0,1	A3	FC
1715	Ponta Delgada	Azor	0,1	A1 A3	FX
1715	Köbenhavn	Dnk	0,04	A2 A3	FC
1715	Köbenhavn (Skamlebäk)	Dnk	0,7	A2 A3	FC CO
1715	Lyngby (Skamlebäk)	Dnk	1,5	A2 A3	FC CP
1715	Seaforth	G	0,5	A3	FC CP
1715	Catanzaro	I	0,05	A3	FC CP
1715	Verona	I	0,5	A3	LM
1715	Akureyri	Isla	0,1	A3	FC CP
1715	Djupavik	Isla	0,01	A3	FC CP
1715	Faskrudsfjördur	Isla	0,01	A3	FC CP
1715	Holmavik	Isla	0,02	A3	FC CP
1715	Skagastrond	Isla	0,01	A3	FC CP
1715	Vestmannaeyjar	Isla	0,15	A3	FC CP
1715	Belinskii Majak	URSS	0,2	A3	FX CO
1715	Kamyzjak	URSS	0,25	A1 A3	FX CP
1715	Nikitinskii Majak	URSS	0,2	A3	FX CO
1720	Tenerife	ICan	0,15	A3	Prévisions météorologiques Weather Forecast

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
1720	Bain Obo	Mong	3,0	A1 A3	FX CP
1720	Suède septentrionale North of Sweden	S	0,05	A3	FX
1722	Vidin	Bulg	0,5	A1 A2 A3	FX
1722	Cancale	F	0,3	A3	FC CR
1722	Ile d'Yeu	F	0,3	A3	FC CR
1722	Les Sables d'Olonne	F	0,3	A3	FC CR
1722	Paimpol	F	0,3	A3	FC CR
1722	Ports hollandais Netherlands Ports	Holl	0,05	A3	FC CO
1722	Arbatax	I	0,05	A1 A3	FC CP
1722	Genova	I	0,5	A1 A3	LM
1722	Aalesund	Nor	0,5	A3	FC CP
1722	Jan Mayen	Nor	0,2	A3	FC CP
1722	Sagres	Port	0,15	A3	FC CP
1725	Erdeni	Mong	3,0	A1 A3	FX CP
1729	Nombreuses stations italiennes Many Italian stations	I	0,5	A3	FC CO
1729	Hammerfest	Nor	0,5	A3	FC CP
1729	Ny-Aalesund	Nor	0,2	A3	FC CP
1729	Stavanger	Nor	0,5	A3	FC CP
1730	Barcelona	E		A3	Prévisions météorologiques Weather Forecast
1730	Gijon	E	0,06	A3	FC CP
1730	Tenerife	ICan	0,15	A3	FC CP
1730	Baian Oundur	Mong	2,5	A1 A3	FX CO
1732	Berlin	D/G(c)	2,5	A2	FX
1735	Moltzog	Mong	2,0	A1 A3	FX CP
1736	Calais	F	0,1	A3	FC CV
1736	Harstad	Nor	0,5	A3	FC CP
1736	Isfjord	Nor	0,2	A3	FC CP
1736	Tjöme	Nor	0,5	A3	FC CP
1738	Algeciras	E		A3	FC Prévisions météorologiques Weather Forecast
1738	Oristano	I	0,05	A3	FC CP
1738	S. Nicola di Tremiti	I	0,05	A1 A3	FC CP
1740	Cabo Mayor	E	0,15	A3	FC CP
1740	Luxembourg	Luxe	0,2	A1 A2 A3	LM
1740	Tchonoin-Gol	Mong	20,0	A1 A3	FX CO
1743	Douanes françaises French Customs	F	0,3	A3	FC CO
1743	Bergen	Nor	0,5	A3	FC CP
1743	Vardö	Nor	0,5	A3	FC CP
1746	Ancona	I	0,05	A1 A3	FC CP
1746	Siracusa	I	0,05	A1 A3	FC CP
1746	Stromboli	I	0,05	A1 A3	FC CP
1746	Tamtsak-Bulak	Mong	2,0	A1 A3	FX CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
1748		Autr	0,05	A1 A3	LM
1748	La Coruña	E	0,06	A3	Prévisions météorologiques Weather Forecast
1750	Cape Town	AfrS	0,35	A1 A2 A3	FC CO
1750	Barcelona	E	0,15	A3	FC CP
1750	Santander	E		A3	Prévisions météorologiques Weather Forecast
1750	Alessandria	I	0,5	A3	LM
1750	Las Palmas	ICan	0,06	A3	FC CP
1750	Breidifjördur	Isla	0,005	A3	FX
1750	Erentsab	Mong	2,0	A1 A3	FX CP
1750	Farsund	Nor	0,5	A3	FC CP
1750	Svalbard	Nor	0,2	A3	FC CP
1750	Tromsö	Nor	0,2	A3	FC CP
1753	Sassari	I	1,0	A3	FX CP
1757	Durrës	Alba	0,1	A3	FC
1757	Fuglöy	Dnk(Fer)	0,05	A3	FX
1757	Sand	Dnk(Fer)	0,002	A3	FX
1757	Bordeaux-Port	F	0,1	A3	FC CR
1757	Rouen-Port	F	0,1	A3	FC CR
1757	Sète-Port	F	0,1	A3	FC CR
1757	Bône	F(Alg)	0,1	A3	FC CR
1757	Bougie	F(Alg)	0,1	A3	FC CR
1757	Mostaganem	F(Alg)	0,1	A3	FC CR
1757	Cuneo	I	0,5	A3	LM
1757	Trapani	I	0,05	A1 A3	FX
1757	Björnöya	Nor	0,2	A3	FC CP
1757	Rörvik	Nor	0,5	A3	FC CP
1757	Kolobrzeg	Polo	2,0	A3	FC CP
1757	Swinoujscia	Polo	2,0	A3	FC CP
1757	Cascais	Port	0,35	A3	FC CO
1757	Port des Galets	Reun	0,3	A3	FC CR
1757	Sfax	Tuni	0,1	A3	FC CR
1757	Tunis	Tuni	0,1	A3	FC CR
1764	Gorna-Djoumaja	Bulg	0,5	A1 A2 A3	FX
1764	Scheveningen	Holl	1,0	A3	FC CP
1764	Caprera	I	0,05	A1 A3	FX
1764	Maddalena	I	0,05	A1 A3	FX
1764	Olbia	I	0,05	A1 A3	FX
1764,7	Tenerife	ICan	0,25	A1 A2 A3	FX
1765	San Sebastien	E	0,06	A3	FC CP
1765	Darkhan	Mong	2,4	A1 A3	FX CO
1768	Plusieurs stations Several stations	Nor	0,02	A3	FX
1771	Dieppe	F	0,3	A3	FC CR
1771	Etel	F	0,4	A3	FC CR
1771	Gravelines	F	0,3	A3	FC CR
1771	Port-en-Bessin	F	0,3	A3	FC CR
1771	Bari	I	0,05	A1 A3	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
1771	Messina	I	0,05	A1 A3	FX
1771	Orbetello	I	0,3	A1 A3	FX
1771	Cap Cantin	MarF	0,1	A3	FC CO
1771	Cap Sin	MarF	0,1	A3	FC CO
1771	Mogador	MarF	0,1	A3	FC CO
1771	Safi	MarF	0,1	A3	FC CO
1771	Stafsnäs	S	1,5	A3	FC CP
1775	Magan-Olom	Mong	2,4	A1 A3	FX CP
1775	Roukhnou	URSS	0,03	A1	FX CP
1778	Thorshavn	Dnk(Fer)	0,1	A3	FC CP
1778	Dieppe	F	0,1	A3	FC CV
1778	Bari	I	1,0	A1 A3 F1	FX
1778	Cagliari	I	1,0	A1 A3 F1	FX
1778	Napoli	I	1,0	A1 A3 F1	FX
1778	Palermo	I	1,0	A1 A3 F1	FX
1778	Roma	I	1,0	A1 A3 F1	FX
1778	Trelleborg	S	0,325	A3	FC CR
1780	Horta	Azor	0,4	A1 A3	FX
1785	Libreville	AEF	1,0	A3	FC
1785	Salerno	I	0,05	A1 A3	FC CP
1785	Bulagan	Mong	1,5	A1 A3	FX CO
1785	Cezimbra	Port	0,035	A3	FC CP
1785	Viana do Castelo	Port	0,025	A3	FC CP
1785	Göteborg	S	2,0	A3	FC CP
1792	Alger	F(Alg)	0,5	A3	FC CP
1792	Land's End	G	1,0	A3	FC CP
1792	Niton	G	1,0	A3	FC CP
1792	Seaforth	G	1,0	A3	FC CP
1792	Budapest	Hong	6,0	A2	FX
1792	Arezzo	I	0,5	A1 A3	LM
1795	Lavadores	Port	0,75	A3	FC CO
1796	Gdynia	Polo	2,0	A3	FC CP
1799	Norddeich	D/G(c)	0,5	A3	FC CP
1799	Messina	I	0,05	A3	FC CP
1799	Piemonte	I	0,03	A1	FX CO
1800	Flatey á Breidafirdi	Isla	0,005	A3	FX
1800	Milskii Sovkhoz	URSS	0,05	A1	FX CO
1802	Praha	Tche	3,5	A1	FX
1803	Plusieurs stations Several stations	Nor	0,01	A3	FX
1805	Mankhan	Mong	1,5	A1 A3	FX CO
1806	Ringsted	Dnk	1,5	A2 A3	FC CO
1806	Le Conquet	F	1,0	A3	FC CP
1806	Portoferraio	I	0,05	A3	FC CP
1810	Plusieurs stations Several stations	Nor	0,01	A3	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
1811	Gorgona	I	0,03	A1 A3	FX
1813	Libreville	AEF	0,1	A3	FC
1813	Pointe Noire	AEF	0,1	A3	FC
1813	Port Gentil	AEF	0,1	A3	FC
1813	Abidjan	AOF	0,1	A3	FC
1813	Conakry	AOF	0,1	A3	FC
1813	Cotonou	AOF	0,1	A3	FC
1813	Dakar	AOF	0,1	A3	FC
1813	Port Etienne	AOF	0,1	A3	FC
1813	Saint-Louis	AOF	0,1	A3	FC
1813	Douala	Came	0,1	A3	FC
1813	Blaavand	Dnk	0,5	A2 A3	FC CP
1813	Antalaha	Mada	0,1	A3	FC
1813	Diégo-Suarez	Mada	0,1	A3	FC
1813	Dzaoudzi	Mada	0,1	A3	FC
1813	Fort-Dauphin	Mada	0,1	A3	FC
1813	Maintirano	Mada	0,1	A3	FC
1813	Majunga	Mada	0,1	A3	FC
1813	Manakara	Mada	0,1	A3	FC
1813	Mananjary	Mada	0,1	A3	FC
1813	Morondava	Mada	0,1	A3	FC
1813	Nossi-Bé	Mada	0,1	A3	FC
1813	Tamatave	Mada	0,1	A3	FC
1813	Tuléar	Mada	0,1	A3	FC
1813	Saint-Denis	Reun	0,1	A3	FC
1813	Djibouti	SomF	0,1	A3	FC
1813	Lomé	Togo	0,1	A3	FC
1815	Cervignano	I	0,5	A1 A3	LM
1820	Ostende	Belg	0,2	A3	FC CP
1820	St-Jean-de-Luz	F	0,1	A3	FC CV
1820	Ancona	I	0,5	A3	LM
1820	Faro	Port	0,025	A3	FC CP
1820	Tavira	Port	0,025	A3	FC CP
1820	Tunis	Tuni	0,3	A3	FC CP
1827	Flores	Azor	0,45	A3	FC CO
1827	Almaza	Egyp	0,5	A1	FX
1827	Folkestone	G	0,02	A3	FC CV
1827	Wick	G	0,5	A3	FC CP
1827	Imperia	I	0,15	A1 A3	FX CO
1827	Savona	I	0,15	A1 A3	FX CO
1827	Valentia	Irla	0,07	A3	FC CP
1827	Funchal	Made	0,35	A3	FC
1834	Thyborön	Dnk	0,3	A3	FC CO
1834	Navires (vers côtières) Ship-shore	Dnk	0,1	A3	CO
1834	Agde	F	1,0	A3	FC CP
1834	Niton	G	0,5	A3	FC CP
1834	Bari	I	0,5	A1 A3	LM
1834	Lisboa	Port	0,3	A3	FC
1839	Gorizia	I	0,5	A1 A3	LM

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
1841	Santa Maria	Azor	0,1	A1 A3	FX
1841	Cullercoats	G	0,5	A3	FC CP
1841	Land's End	G	0,5	A3	FC CP
1841	Firenze	I	5,0	A1	FX CO
1841	Malin Head	Irla	0,5	A3	FC CP
1844	Praha	Tche	3,5	A1	FX
1845	Suorva	S	0,075	A3	FX
1848	Praia	CapV	0,08	A3	FX
1848		CapV	0,04	A3	FX
1848	North Foreland	G	0,5	A3	FC CP
1848	Oban	G	0,5	A3	FC CP
1848	Piombino	I	0,05	A3	FC CO
1848	Trapani	I	0,05	A1 A3	FC CP
1848	Lagos	Port	0,025	A3	FC CP
1848	Matozinhos	Port	0,025	A3	FC CP
1850	Pleven	Bulg	0,5	A1 A2 A3	FX
1850	Khanko	URSS	0,5	A3	FX CP
1850,5	Venezia	I	0,1	A1 A3	FX CO
1855	Horta	Azor	0,4	A3	FX
1855	Korsör	Dnk	0,015	A3	FC CP
1855	Jamsankoski	Finl	0,05	A3	FC CP
1855	Mariehamn	Finl	0,5	A3	FC CP
1855	Savonlinna	Finl	0,05	A3	FC CP
1855	Burnham	G	0,5	A3	FC CP
1855	Newhaven	G	0,02	A3	FC CV
1855	Stonehaven	G	0,5	A3	FC CP
1855	Porto Empedocle	I	0,05	A3	FC CP
1859	Civitavecchia	I	0,5	A1 A3	LM
1859	Sintra	Port	0,5	A1 A3	FX
1862	Arcachon	F	1,0	A3	FC CP
1862	Hanko	Finl	0,2	A3	FC CP
1862	Dokkum	Holl	0,25	A3	FC CP
1862	Augusta	I	0,5	A3	FC CO
1862	Brindisi	I	0,5	A3	FC CO
1862	Roma	I	0,5	A3	FC CO
1862	Höfn	Isla	0,1	A3	FC CP
1862	Isafjördur	Isla	0,15	A3	FC CP
1863	Santa Maria	Azor	0,45	A1 A2	FC CO CP
1869	Humber	G	0,5	A3	FC CP
1869	Palermo	I	0,5	A1 A3	LM
1869	Seydisfjördur	Isla	0,5	A3	FC CP
1869	Suède septentrionale North of Sweden	S	0,05	A3	FX
1870	Horta	Azor	0,1	A1	FX
1873	Olhão	Port	0,025	A3	FC CP
1873	Peniche	Port	0,025	A3	FC CP
1875	Las Palmas	ICan	0,25	A1 A2 A3	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
1875	Ali Bairamlinskii Sovkhoz 2	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
1876	Lorient	F	0,3	A3	FC CR
1876	Oegstgeest	Holl	0,25	A3	FC CO
1876	Lampedusa	I	0,05	A3	FC CP
1876	Reykjavik	Isla	1,0	A3	FC CP
1880	Tenerife	ICan	0,4	A1 A2	FX
1880	Arkhangelsk	URSS	0,025	A1 A3	FC
1883	Kiel	D/G(c)	0,5	A3	FC CP
1883	Portpatrick	G	0,5	A3	FC CP
1883	Anzio	I	0,05	A1 A3	FC CP
1883	Neskaupstadur	Isla	0,025	A3	FC CP
1883	Siglufjördur	Isla	0,3	A3	FC CP
1888	Messina	I	0,05	A1 A3	FX
1890	Scheveningen	Holl	1,0	A3	FC CP
1890	Patreksfjördur	Isla	0,05	A3	FC CP
1890	Stalino	RSSU	1,0	A1 A3	FX FC CO
1891	Bologna	I	0,5	A3	LM
1892	Plovdiv	Bulg	0,5	A1 A2 A3	FX
1893	Santa Maria	Azor	0,1	A1 A2 A3	FX
1897	Dakar	AOF	0,3	A3	FC CO
1897	Port Etienne	AOF	0,3	A3	FC CO
1897	Navires (vers côtières) Ship-shore	AOF	0,1	A3	CO
1897	Ajaccio	F	0,3	A3	FC CO
1897	Bordeaux	F	0,3	A3	FC CO
1897	Boulogne-sur-Mer	F	0,3	A3	FC CO
1897	Brest	F	0,3	A3	FC CO
1897	Cherbourg	F	0,3	A3	FC CO
1897	La Pallice	F	0,3	A3	FC CO
1897	Lorient	F	0,3	A3	FC CO
1897	Toulon	F	0,3	A3	FC CO
1897	Navires (vers côtières) Ship-shore	F	0,1	A3	CO Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée — North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean
1897	Alger	F(Alg)	0,3	A3	FC CO
1897	Oran	F(Alg)	0,3	A3	FC CO
1897	Navires (vers côtières) Ship-shore	F(Alg)	0,1	A3	CO Méditerranée — Mediterranean
1897	Agadir	MarF	0,3	A3	FC CO
1897	Casablanca	MarF	1,0	A3	FC CO
1897	Navires (vers côtières) Ship-shore	MarF	0,1	A3	CO Atlantique — Atlantic
1897	Bâle	Suis	0,075	A3	FC CP Service du Rhin — Rhine Service
1897	Bizerte	Tuni	0,3	A3	FC CO
1897	Navires (vers côtières) Ship-shore	Tuni	0,1	A3	CO Méditerranée — Mediterranean
1899	Pjarnov	URSS	0,03	A1	FX FC CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
1900	Arrecife	ICan	0,4	A1	FX
1904	Stations terrestres du Rhin (Fréquence d'appel) Rhine land stations (Calling frequency)		0,2	A3	FC CP
1904	Ponta Delgada	Azor	0,45	A1 A2	FC CO CP
1904	Vyl (bateau-feu) (lightship)	Dnk	0,5	A3	FC CO
1904	Rovaniemi	Finl	0,5	A1 A3	FX
1904	Chania	Grec			FC CO
1904	Kavalla	Grec			FC CO
1904	Kerkyra	Grec			FC CO
1904	Mytilini	Grec			FC CO
1904	Patrai	Grec			FC CO
1904	Pirea	Grec			FC CO
1904	Saloniki	Grec			FC CO
1904	Thessaloniki	Grec			FC CO
1904	Aosta	I	0,5	A3	LM
1907	Bad Oeynhausen	D/G(c)	2,5	A1 A2 A3	FX CO
1910	Puerto Cabras	ICan	0,4	A1	FX
1910	Höfn	Isla	0,05	A3	FX
1910	Isafjördur	Isla	0,05	A3	FX
1910	Reykjavik	Isla	0,05	A3	FX
1910	Seydisfjördur	Isla	0,05	A3	FX
1910	Siglufjördur	Isla	0,05	A3	FX
1910	Vestmannaeyjar	Isla	0,05	A3	FX
1911	Douala	Came	0,1	A3	FC
1911	Coblenz	D/USA(c)	0,2	A3	FC CP Service du Rhin — Rhine Service
1911	Land's End	G	1,0	A3	FC CP
1911	Niton	G	1,0	A3	FC CP
1911	Seaforth	G	1,0	A3	FC CP
1911	Bologna	I	0,5	A3	LM
1911	Lampedusa	I	0,03	A1 A3	FX
1911	Basrah	Iraq	0,25	A1 A2 A3	FC CP
1911	Fao	Iraq	0,05	A1 A2 A3	FC CP
1911	Harmaq	Iraq	0,05	A1 A2 A3	FC CP
1911	Inner Bar	Iraq	0,05	A1 A2 A3	FC CP
1911	Shatal Arab	Iraq	0,05	A1 A2 A3	FC CP
1911	Agadir	MarF	0,2	A3	FC CP
1911	Pomorze	Polo	2,0	A3	FC CP
1911	Tanger	Tger/MarF	0,2	A3	FC CP
1914	Berlin	D/USA(c)	1,0	F1	FX CO
1914	Napoli	I	0,03	A1 A3	FX
1918	Flores	Azor	0,45	A3	FC CO CP
1918	Elbe-Weser	D/G(c)	0,5	A3	FC CP
1918	Kemi	Finl	0,05	A3	FC CP
1918	Laitaatsilta	Finl	0,05	A3	FC CP
1918	Saynatsalo	Finl	0,05	A3	FC CP
1918	Ijmuiden	Holl	0,2	A3	FC CP Service du Rhin — Rhine Service
1918	Ancona	I	0,5	A1 A3	FC CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
1918	Brindisi	I	0,5	A1 A3	FC CO
1918	Cagliari	I	0,5	A1 A3	FC CO
1918	Imperia	I	0,5	A1 A3	FC CO
1918	Italie Centrale Central Italy	I	0,5	A1 A3	LM
1918	Lampedusa	I	0,5	A1 A3	FC CO
1918	Maddalena	I	0,5	A1 A3	FC CO
1918	Pantelleria	I	0,5	A1 A3	FC CO
1918	Trapani	I	0,5	A1 A3	FC CO
1918	Tel-Aviv	Isra	0,2	A3	FC CP
1925	Dakar	AOF	1,0	A3	FC
1925	Duisburg	D/G(c)	0,2	A3	FC CP Service du Rhin — Rhine Service
1925	Land's End	G	1,0	A3	FC CP
1925	Niton	G	1,0	A3	FC CP
1925	Seaforth	G	1,0	A3	FC CP
1925	Porto Empedocle	I	0,05	A1 A3	FX
1925	Udine	I	0,5	A3	LM
1929	Barletta	I	0,05	A3	FC CP
1930	Las Palmas	ICan	0,4	A1	FX
1932	Frankfurt	D/USA(c)	0,5	F1	FX CO
1932	Napoli	I	0,5	A3	LM
1934	Lisboa	Port	0,3	A3	FC
1935	Astrakhan	URSS	0,5	A1	FC CP
1939	Praia	CapV	0,05	A3	FX
1939	Wiesbaden	D/USA(c)	0,2	A3	FC CP Service du Rhin — Rhine Service
1939	Marseille	F	1,0	A3	FC CP
1939	Vlissingen	Holl	0,25	A3	FC CP
1939	Siglufjördur	Isla	0,3	A3	FC CP
1939	Haifa	Isra	0,5	A3	FC CP
1939	Trieste	Trie/ZAA	0,01	A1 A3	LM
1940	Kzyl Balyk	URSS	0,05	A1 A3	FX FC CO
1940	Zelenga Belenskaja	URSS	0,05	A1 A3	FX FC CO
1941	S. Jorge-Graciosa	Azor	0,1	A1	FX
1943	London	G	1,0	A1	FAX CO
1945	Mombasa	Keny	0,1	A3	FC CP
1945	Dar-es-Salaam	Tang	0,1	A3	FC CP
1945	Tanga	Tang	0,1	A3	FC CP
1946	Strasbourg	F	0,2	A3	FC CP Service du Rhin — Rhine Service
1946	Bolzano	I	0,5	A3	LM
1946	Reggio Calabria	I	0,15	A1 A3	FX CO
1946	Vibo Valentia	I	0,15	A1 A3	FX CO
1946	Szczecin	Polo	0,4	A1 A2 A3	FX
1946	Sagres	Port	0,15	A3	FC
1950	Odendaalsrust	AfrS	0,05	A3	FX CV
1950	Viljoensdrift	AfrS	0,05	A3	FX CV

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
1950	Skovanäs	Dnk(Fer)	65 crête peak	P 0	Chaîne Loran Atlantique N.E. N.E. Atlantic Loran chain
1950	Mangersta	G	100 crête peak	P 0	Chaîne Loran Atlantique N.E. N.E. Atlantic Loran chain
1950	Favignana	I	0,15	A1 A3	FX CO
1950	Trapani	I	0,15	A1 A3	FX CO
1950	Viki Mytdal	Isla	65 crête peak	P 0	Chaîne Loran Atlantique N.E. N.E. Atlantic Loran chain
1950	Lisitchansk	RSSU	0,05	A1 A3	FX CO
1950	Novopavlovka	RSSU	1,0	A1 A3	FX CO
1950	Pereezdnaja St.	RSSU	1,0	A1 A3	FX CO
1950	Roütchenkovo	RSSU	0,05	A1 A3	FX CO
1953	Navires (vers côtières) Ship-shore	G et/and Colonies	0,1	A3	CP Baltique, Manche, Mer du Nord, Atlantique, Méditerranée et Océan Indien Baltic, Channel, North Sea, Atlantic, Mediterranean and Indian Ocean
1957	Messina	I	0,5	A3	LM
1957	Trieste	Trie/ZAA	0,1	A3	FX
1960	Navires (vers côtières) Ship-shore	F	0,05	A3	CP Mer du Nord, Manche, Atlant., Balt. North Sea, Channel, Atlantic, Baltic
1960	Navires (vers côtières) Ship-shore	I	0,1	A1 A3	CP
1960	Navires (vers côtières) Ship-shore	Polo	0,1	A3	CP Baltique — Baltic
1964	Frankfurt	D/USA(c)	0,5	A3	FX CO
1967	Pleven	Bulg	0,5	A1 A2 A3	FX
1967	Navires (vers côtières) Ship-shore	Finl	0,1	A3	CP Baltique — Baltic
1967	Anzio	I	0,15	A1 A3	FX CO
1967	Roma	I	0,15	A1 A3	FX CO
1967	Navires (vers côtières) Ship-shore	Nor	0,1	A3	CP Mer du Nord, Atlantique North Sea, Atlantic
1974	Mindelo	CapV	0,2	A3	FX
1974	Navires (vers côtières) Ship-shore	Holl	0,075	A3	CP Mer du Nord, Atlantique North Sea, Atlantic
1974	Navires (vers côtières) Ship-shore	S	0,1	A3	CP Baltique — Baltic
1975	Navires (vers côtières) Ship-shore	I	0,1	A1 A3	CP
1975	Apcheronskii Port	URSS	0,01	A1 A2 A3	FX FC CP
1975	Artema Ostrov	URSS	0,01	A1 A2 A3	FX FC CP
1975	Astara	URSS	0,01	A1 A3	FX FC CP
1975	Donbass	URSS	0,01	A1 A3	FC CP
1975	Iliitch Port	URSS	0,01	A1 A3	FX FC CP
1975	Leningrad	URSS	0,1	A1 A3	FX
1975	Lenkoran	URSS	0,01	A1 A3	FX FC CP

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
1981	Navires (vers côtières) Ship-shore	AfrS	0,05	A3	CO Atlantique, Océan Indien Atlantic, Indian Ocean
1981	Navires (vers côtières) Ship-shore	G	0,05	A3	CO Baltique, Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée, Océan Indien Baltic, North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean, Indian Ocean
1981	Trieste	Trie/ZAA	0,04	A3	LM
1984	Catania	I	0,15	A1 A3	FX CO
1984	Messina	I	0,15	A1 A3	FX CO
1988	Navires (vers côtières) Ship-shore	Azor	0,05	A3	Atlantique — Atlantic
1988	Navires (vers côtières) Ship-shore	Dnk	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Atlantique Baltic, North Sea, Atlantic
1988	Navires (vers côtières) Ship-shore	F	0,05	A3	CP Méditerranée — Mediterranean
1988	Navires (vers côtières) Ship-shore	Port	0,05	A3	Atlantique — Atlantic
1995	Navires (vers côtières) Ship-shore	Dnk	0,1	A3	CP Baltique — Baltic
1995	Navires (vers côtières) Ship-shore	F	0,05	A3	CP Atlantique (au sud de 52° N seulement) — Atlantic (South of latitude 52° N only)
1995	Navires (vers côtières) Ship-shore	Holl	0,075	A3	CP Mer du Nord, Atlantique North Sea, Atlantic
1995	Capri	I	0,15	A1 A3	FX CO
1995	Salerno	I	0,15	A1 A3	FX CO
1995	Vasto	I	0,05	A1 A3	FX
2000	Dakar	AOF	0,1	A3	FX CO
2000	Starobelsk	RSSU	0,05	A1 A3	FX CP
2000	Makhatch Kala	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2000	Nyivo	URSS	0,05	A1	FX CO
2000	Rybnovskii Zavod	URSS	0,05	A1	FX CO
2000	Slavjanka Rybozavod	URSS	0,05	A1 A3	FX FC CO
2002	Navires (vers côtières) Ship-shore	Finl	0,1	A3	CP Baltique — Baltic
2002	Navires (vers côtières) Ship-shore	G et/and Colonies	0,1	A3	CP Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée, Océan Indien North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean, Indian Ocean
2002	Navires (vers côtières) Ship-shore	I	0,1	A1 A3	CP Méditerranée — Mediterranean
2002	Navires (vers côtières) Ship-shore	Isla	0,06	A3	CP Atlantique — Atlantic
2004	Bahrein	Golf	0,1	A3	FC CP
2005	Angra	Azor	0,4	A1 A3	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2009	Navires (vers côtières) Ship-shore	G et/and Colonies	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée, Océan Indien Baltic, North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean, Indian Ocean
2009	Roma	I	1,0	A3	FX
2010	Karaga	URSS	0,05	A1	FX CO
2015	Carnia	I	0,5	A3	LM
2015	Catania	I	0,3	A1	FX
2015	Messina	I	0,3	A1	FX
2015	Reggio Calabria	I	0,3	A1	FX
2015	Stromboli	I	0,3	A1	FX
2016	Navires (vers côtières) Ship-shore	G et/and Colonies	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée, Océan Indien Baltic, North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean, Indian Ocean
2020	Bahrein	Golf	0,1	A3	FC CP
2020	Las Palmas	ICan	0,25	A1 A2 A3	FX
2023	Navires (vers côtières) Ship-shore	D/G(c)	0,1	A3	CP Mer du Nord — North Sea
2023	Navires (vers côtières) Ship-shore	F	0,05	A3	CP Méditerranée — Mediterranean
2023	Brunico	I	0,05	A1 A3	FX
2023	Messina	I	0,05	A1 A3	FX
2023	S. Pietro	I	0,05	A1 A3	FX
2023	Trento	I	0,05	A1 A3	FX
2023	Navires (vers côtières) Ship-shore	Irla	0,1	A3	CP Mer du Nord, Atlantique North Sea, Atlantic
2023	Navires (vers côtières) Ship-shore	Isla	0,1	A3	CP Atlantique — Atlantic
2023	Navires (vers côtières) Ship-shore	Polo	0,1	A3	CP Baltique — Baltic
2023	Navires (vers côtières) Ship-shore	Port	0,05	A3	
2025	Pont Dinca	E	0,2	A1 A2	FX
2030	Navires (vers côtières) Ship-shore	Bulg	0,07	A3	CP
2030	Porto Inglês	CapV	0,04	A3	FX
2030	Navires (vers côtières) Ship-shore	Holl	0,075	A3	CP Mer du Nord, Baltique, Atlantique North Sea, Baltic, Atlantic
2030	Livorno	I	0,05	A1 A3	FX
2030	Pantelleria	I	0,05	A1 A3	FX
2030	Porjus	S	0,075	A3	FX
2030	Gasan-Kouli	URSS	0,02	A1 A3	FX CO
2030	Opouka	URSS	0,05	A1	FX CP
2030	Tilitchiki	URSS	0,05	A1 A3	FX CP

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2037	Navires (vers côtières) Ship-shore	Alba	0,04	A3	CP
2037	Navires (vers côtières) Ship-shore	Azor	0,05	A3	CP Atlantique — Atlantic
2037	Bardonecchia	I	0,07	A1 A3	FX
2037	Busca	I	0,07	A1 A3	FX
2037	Ceva	I	0,07	A1 A3	FX
2037	Torino	I	0,07	A1 A3	FX
2037	Navires (vers côtières) Ship-shore	Port	0,05	A3	Atlantique — Atlantic
2037	Navires (vers côtières) Ship-shore	S	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Atlantique Baltic, North Sea, Atlantic
2040	Mindelo	CapV	0,1	A3	FX
2041	Trieste	Trie/ZAA	0,1	A1	FX
2042	Navires (vers côtières) Ship-shore	G	0,1	A2	CP Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée — North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean
2042	Rhodos	Grec	0,3	A1	FX
2043	Porto	Port	0,5	A1	FX
2044	Milazzo	I	0,3	A1	FX
2044	Napoli	I	0,3	A1	FX
2044	Palermo	I	0,3	A1	FX
2044	Reggio Calabria	I	0,3	A1	FX
2046	Le Caire	Egyp	2,5	A1	MET
2046	Stockholm	S	2,5	A1	MET
2048	Villacher Alpe	Autr	0,03	A3	MET
2048	Royaume-Uni United Kingdom	G	0,1	A1 A2 A3	MET
2050	Bad Eilsen	D/G(c)	0,25	A1	MET
2050	Leningrad	URSS	0,5	A1 A2 A3	FAX
2052	Uxbridge	G	0,5	A1	MET
2052	El Adem	Liby/G	0,4	A1	MET
2052	Ulan Bator	Mong	20,0	A1 A3	MET
2053	Rax	Autr	0,03	A3	MET
2054	Nicosia	Chyp	0,4	A1	MET
2054	Tamtsak-Bulak	Mong	2,0	A1 A3	MET
2054	Andenes	Nor	0,15	A3	MET
2054	Fårder	Nor	0,15	A3	MET
2054	Hellesöy	Nor	0,15	A3	MET
2054	Jomfruland	Nor	0,15	A3	MET
2054	Karasjokk	Nor	0,15	A3	MET
2054	Kråkenes	Nor	0,15	A3	MET
2054	Laukvik	Nor	0,15	A3	MET
2054	Leka	Nor	0,15	A3	MET
2054	Lindesnes	Nor	0,15	A3	MET
2054	Loppa	Nor	0,15	A3	MET
2054	Myken	Nor	0,15	A3	MET

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2054	Nordöyan	Nor	0,15	A3	MET
2054	Skrova	Nor	0,15	A3	MET
2054	Sletnes	Nor	0,15	A3	MET
2054	Sula	Nor	0,15	A3	MET
2054	Svårholt	Nor	0,15	A3	MET
2054	Sörvågen	Nor	0,15	A3	MET
2054	Torsvåg	Nor	0,15	A3	MET
2054	Tynset	Nor	0,15	A3	MET
2054	Utsira	Nor	0,15	A3	MET
2054	Vardö	Nor	0,15	A3	MET
2056	Uxbridge	G	0,5	A1	MET
2057	Gloggnitz	Autr	0,03	A3	MET
2058	Quickborn	D/G(c)	1,0	A1	MET
2058	Castel Benito	Liby/G	0,4	A1	MET
2058	Gheriat	Liby/G	0,4	A1	MET
2058	Homs	Liby/G	0,4	A1	MET
2058	Nalut	Liby/G	0,4	A1	MET
2058	Sirte	Liby/G	0,4	A1	MET
2058	Moltsogor	Mong	2,0	A1 A3	MET
2060	Galsharyin	Mong	2,0	A1 A3	MET
2060	Andenes	Nor	0,15	A3	MET
2060	Färder	Nor	0,15	A3	MET
2060	Hellesöy	Nor	0,15	A3	MET
2060	Jomfruland	Nor	0,15	A3	MET
2060	Karasjokk	Nor	0,15	A3	MET
2060	Kråkenes	Nor	0,15	A3	MET
2060	Laukvik	Nor	0,15	A3	MET
2060	Leka	Nor	0,15	A3	MET
2060	Lindesnes	Nor	0,15	A3	MET
2060	Loppa	Nor	0,15	A3	MET
2060	Myken	Nor	0,15	A3	MET
2060	Nordöyan	Nor	0,15	A3	MET
2060	Skrova	Nor	0,15	A3	MET
2060	Sletnes	Nor	0,15	A3	MET
2060	Sula	Nor	0,15	A3	MET
2060	Svårholt	Nor	0,15	A3	MET
2060	Sörvågen	Nor	0,15	A3	MET
2060	Torsvåg	Nor	0,15	A3	MET
2060	Tynset	Nor	0,15	A3	MET
2060	Utsira	Nor	0,15	A3	MET
2060	Vardö	Nor	0,15	A3	MET
2062	London	G	2,5	A1	MET
2062	Italie-Italy	I	1,0	A1	MET
2063	Villach	Autr	0,03	A3	MET
2064	Quickborn	D/G(c)	1,0	A1	MET
2065	Le Caire	Egyp	1,0	A3	MET
2066	Erentsab	Mong	1,5	A1 A3	FA CO
2068	Sain-Shanda	Mong	1,5	A1 A3	FA CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2069	Navires (vers côtières) Ship-shore	Dnk	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Atlantique Baltic, North Sea, Atlantic
2069	Navires (vers côtières) Ship-shore	Dnk(Fer)	0,1	A3	CP Mer du Nord, Atlantique North Sea, Atlantic
2069	Navires (vers côtières) Ship-shore	F	0,05	A3	CP Atlantique (au sud de 52° N seulement) — Atlantic (south of latitude 52° N only)
2069	Navires (vers côtières) Ship-shore	I	0,1	A1 A3	CP
2069		Isra	0,2		LM
2070	Mangit	URSS	0,05	A1 A3	FC CP
2072	S.O. de l'Angleterre South West England	G	0,05	A1	FA CO
2072	Pêcherie Lac Kurgun-Nur	Mong	1,0	A1 A3	FX CO
2075	Abu Zabal	Egyp	3,0	A2	FX
2075	Eskhar	RSSU	0,05	A1 A3	FX CO
2075	Kharkov	RSSU	0,05	A1 A3	FX CO
2076	Navires (vers côtières) Ship-shore	Dnk	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Atlantique Baltic, North Sea, Atlantic
2076	Bolzano	I	1,0	A1 A3	FX
2076	Padova	I	1,0	A1 A3	FX
2076	Lagos	Nige	0,1	A2	FX
2076	Navires (vers côtières) Ship-shore	Port	0,05	A3	Atlantique — Atlantic
2083	Navires (vers côtières) Ship-shore	Dnk	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord Baltic, North Sea
2083	Navires (vers côtières) Ship-shore	F	0,05	A3	CP Méditerranée, Océan Indien Mediterranean, Indian Ocean
2083	Navires (vers côtières) Ship-shore	F(Alg)	0,05	A3	CP Méditerranée — Mediterranean
2083	Messina	I	0,05	A1 A3	FX
2085	Flores	Azor	0,1	A1	FX
2087	Territoire de l'Autriche Territory of Austria	Autr	0,05	A1 A3	LM
2087	Kolter	Dnk(Fer)	0,002	A3	FX
2087	Nolsö	Dnk(Fer)	0,002	A3	FX
2087	Royaume-Uni United Kingdom	G	0,05	A1	FA CO
2087	Navires (vers côtières) Ship-shore	Port	0,05	A3	Atlantique — Atlantic
2090	Navires (vers côtières) Ship-shore	Belg	0,02	A3	CP Mer du Nord, Manche, Atlantique North Sea, Channel, Atlantic
2090		F	0,1	A1	LM
2090	Navires (vers côtières) Ship-shore	G et/and Colonies	0,1	A3	CP Océan Indien, Méditerranée Indian Ocean, Mediterranean
2090	Sud de l'Italie South Italy	I	0,05	A1 A3	LM
2090	Navires (vers côtières) Ship-shore	Polo	0,1	A3	CP Baltique — Baltic

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2093	Est de l'Angleterre East England	G	0,04	A1	FA CO
2094	Athinai	Grec	0,3	A1	FX CO
2095	S. Miguel	Azor	0,5	A3	FX
2095	Bahrein	Golf	0,1	A3	FX
2095	Oust Niman	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2095	Oust Urgan	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2095	Stalino (Vost Siberie)	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2097	Navires (vers côtières) Ship-shore	Dnk	0,1	A3	CP Baltique — Baltic
2097	Navires (vers côtières) Ship-shore	F	0,05	A3	CP Mer du Nord, Manche, Atlantique North Sea, Channel, Atlantic
2097	Navires (vers côtières) Ship-shore	G	0,1	A3	CP Méditerranée, Océan Indien Mediterranean, Indian Ocean
2097	Aosta	I	0,05	A1 A3	FX
2097	Dionaz	I	0,05	A1 A3	FX
2097	Foggia	I	0,5	A1 A3	LM
2097	Gr. S. Bernardo	I	0,05	A1 A3	FX
2097	Puglie	I	0,5	A1 A3	FX
2097	Torino	I	0,05	A1 A3	FX
2097	Mombasa	Keny	0,1	A2	FX
2097	Navires (vers côtières) Ship-shore	Port	0,05	A3	Atlantique — Atlantic
2100	Santa Isabel	FPoo	0,5	A2 A3	FX
2100	Bata	GuiE	0,5	A2 A3	FX
2100	Bata	GuiE	0,3	A1 A2	FX
2100	Bek Boudi	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2100	Chakhryzabe	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2100	Territoire de la Yougoslavie — Territory of Yugoslavia	Youg	0,5	A1	FX
2101	Kalymnos	Grec	0,3	A1	FX
2101	Kos	Grec	0,3	A1	FX
2101	Suède — Sweden	S	1,0	A1 A3	FA CO
2104	Navires (vers côtières) Ship-shore	G et/and Colonies	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée, Océan Indien Baltic, North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean, Indian Ocean
2104	Verona	I	0,5	A3	LM
2108	Côte du Portugal Portuguese Coast	Port	0,05	A3	FX
2108	Praha	Tche	3,5	A1	FX
2109	Benghazi	Liby/G	1,0	A1	FX
2109	El Adem	Liby/G	1,0	A1	FX
2110	Khanko	URSS	0,4	A1	FX CP

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2111		F	0,1	A1	LM
2111	Navires (vers côtières) Ship-shore	G et/and Colonies	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée, Océan Indien Baltic, North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean, Indian Ocean
2111	Palermo	I	0,03	A1 A3	FX
2115	Est de l'Angleterre East England	G	0,04	A1	FA CO
2118	Frankfurt	D/USA(c)	1,0	A1	FX CO
2118	Roma	I	1,0	A1	FX CO
2118	Navires (vers côtières) Ship-shore	Isra	0,03	A3	CP
2118	Navires (vers côtières) Ship-shore	Nor	0,1	A3	CP Mer du Nord, Atlantique North Sea, Atlantic
2118	Navires (vers côtières) Ship-shore	Polo	0,1	A3	CP Baltique — Baltic
2118	Navires (vers côtières) Ship-shore	Port	0,05	A3	Atlantique — Atlantic
2121	Amsterdam	Holl	0,1	A1 A3	FX CO
2125	Ponta Delgada	Azor	0,4	A1 A3	FX
2125	Navires (vers côtières) Ship-shore	I	0,1	A1 A3	CP
2125	Navires (vers côtières) Ship-shore	Nor	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Atlantique Baltic, North Sea, Atlantic
2125	Diappe	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2128	Berlin	D/USA(c)	0,5	A3	FX CO
2128	Ancona	I	0,1	A1	FX
2128	Aquila	I	0,1	A1	FX
2128	Bari	I	0,1	A1	FX
2128	Bologna	I	0,1	A1	FX
2128	Bolzano	I	0,1	A1	FX
2128	Cagliari	I	0,1	A1	FX
2128	Catanzaro	I	0,1	A1	FX
2128	Firenze	I	0,1	A1	FX
2128	Genova	I	0,1	A1	FX
2128	Milano	I	0,1	A1	FX
2128	Napoli	I	0,1	A1	FX
2128	Palermo	I	0,1	A1	FX
2128	Potenza	I	0,1	A1	FX
2128	Roma	I	0,1	A1	FX
2128	Torino	I	0,1	A1	FX
2128	Venezia	I	0,1	A1	FX
2132	Navires (vers côtières) Ship-shore	I	0,05	A3	CP
2132	Navires (vers côtières) Ship-shore	Nor	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Atlantique Baltic, North Sea, Atlantic
2132	Navires (vers côtières) Ship-shore	Port	0,05	A3	Atlantique — Atlantic
2132	Navires (vers côtières) Ship-shore	Roum	0,1	A3	CP

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2135	Royaume-Uni United Kingdom	G	0,05	A1	FA CO
2135	Abeokuta	Nige	0,35	A1	FX
2136	Territoire de la Yougoslavie Territory of Yugoslavia	Youg	0,25	A1	FX
2139	Navires (vers côtières) Ship-shore	F	0,05	A3	CP Atlantique (au Sud de 52° N seulement), Océan Indien Atlantic (South of latitude 52° N only), Indian Ocean
2139	Navires (vers côtières) Ship-shore	I	0,05	A3	CP
2139	Navires (vers côtières) Ship-shore	Nor	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Atlantique Baltic, North Sea, Atlantic
2140	Leningrad	URSS	0,5		FX
2142	Amsterdam	Holl	0,1	A1 A3	FX CO
2142,5	Italie — Italy	I	0,3	A1	LM
2143	Colenso	AfrS	0,15	A3	FX CV
2143	Congella	AfrS	0,15	A3	FX CV
2146	Navires (vers côtières) Ship-shore	D/G(c)	0,1	A3	CP Baltique — Baltic
2146	Navires (vers côtières) Ship-shore	F	0,1	A3	CP Mer du Nord, Manche, Atlantique North Sea, Channel, Atlantic
2146	Navires (vers côtières) Ship-shore	G et/and Colonies	0,1	A3	CP Atlantique Sud, Océan Indien South Atlantic, Indian Ocean
2146	Navires (vers côtières) Ship-shore	I	0,1	A1 A3	CP Méditerranée — Mediterranean
2150	Mobile terrestre Land Mobile	AOF	0,1	A3	LM
2150	N.E. de l'Angleterre North East England	G	0,05	A1	FA CO
2150	Pesaro	I	0,15	A1 A3	FX CO
2150	Rimini	I	0,15	A1 A3	FX CO
2150	Mobile terrestre Land Mobile	Maur	0,02	A1 A2 A3	LM
2150	Arkhangelsk	URSS	0,025	A1 A3	FC CP
2150	Sverdlovsk	URSS	0,3	A1 A3	FX CO
2150	Tombei	URSS	0,05	A1 A2	FX FC CP
2153	Navires (vers côtières) Ship-shore	D/G(c)	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord Baltic, North Sea
2153	Navires (vers côtières) Ship-shore	F	0,05	A3	CP Méditerranée, Manche, Atlantique Mediterranean, Channel, Atlantic
2153	Navires (vers côtières) Ship-shore	F(Alg)	0,05	A3	CP Méditerranée — Mediterranean
2153	Navires (vers côtières) Ship-shore	Isla	0,06	A3	CP Atlantique — Atlantic
2153	Navires (vers côtières) Ship-shore	MarF	0,05	A3	CP Atlantique — Atlantic

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2153	Lagos	Nige	0,35	A1	FX
2153	Navires (vers côtières) Ship-shore	Tuni	0,05	A3	CP Méditerranée — Mediterranean
2157	Bari	I	0,5	A1 A3	LM
2157	Apulia	Port	0,5	A1	FX
2157	Aveiro	Port	0,5	A1	FX
2157	Bom Sucesso	Port	0,5	A1	FX
2157	Montijo	Port	0,5	A1	FX
2158	Mobile terrestre Land Mobile	AOF	0,1	A3	LM
2158	Mobile terrestre Land Mobile	Mada	0,1	A3	LM
2160	Ponta Delgada	Azor	0,5	A3	FX
2160	Kouvola	Finl	0,5	A1 A3	FX
2160	Oulu	Finl	0,5	A1 A3	FX
2160	Riihimaki	Finl	0,5	A1 A3	FX
2160	Seinajoki	Finl	0,5	A1 A3	FX
2160	Navires (vers côtières) Ship-shore	Holl	0,075	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Atlantique Baltic, North Sea, Atlantic
2160	Ibadan	Nige	0,35	A1	FX
2160	Navires (vers côtières) Ship-shore	Youg	0,1	A3	CP
2164	E. et S.O. de l'Angleterre — East and South West England	G	0,04	A1	FA CO
2165	Mobile terrestre (Niger) Land Mobile (Niger)	AOF	0,1	A3	LM
2167	Navires (vers côtières) Ship-shore	AEF	0,05	A3	CP Atlantique — Atlantic
2167	Navires (vers côtières) Ship-shore	AOF	0,05	A3	CP Atlantique — Atlantic
2167	Navires (vers côtières) Ship-shore	Came	0,05	A3	CP Atlantique — Atlantic
2167	Navires (vers côtières) Ship-shore	Dnk	0,1	A2 A3	CP Baltique — Baltic
2167	Navires (vers côtières) Ship-shore	F	0,1	A3	CP Mer du Nord, Manche, Baltique, Méditerranée, Atlantique, Océan Indien North Sea, Channel, Baltic, Atlantic, Mediterranean, Indian Ocean
2167	Navires (vers côtières) Ship-shore	F(Alg)	0,05	A3	CP Méditerranée — Mediterranean
2167	Messina	I	0,05	A3	FX
2167	Navires (vers côtières) Ship-shore	Mada	0,05	A3	CP Océan Indien — Indian Ocean
2167	Navires (vers côtières) Ship-shore	MarF	0,05	A3	CP Atlantique — Atlantic
2167	Navires (vers côtières) Ship-shore	SomF	0,05	A3	CP Océan Indien — Indian Ocean
2167	Navires (vers côtières) Ship-shore	Togo	0,05	A3	CP Atlantique — Atlantic

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2167	Navires (vers côtières) Ship-shore	Tuni	0,05	A3	CP Méditerranée — Mediterranean
2167	Beograd	Youg	0,1	A1 A2 A3	FX
2195	Petrovsk Zabaikalskii	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2196	Navires (entre eux) Intership	AEF	0,1	A3	CO Atlantique — Atlantic
2196	Navires (entre eux) Intership	AfrS	0,1	A3	CO
2196	Navires (entre eux) Intership	AOF	0,1	A3	CO Atlantique — Atlantic
2196	Navires (entre eux) Intership	Came	0,1	A3	CO Atlantique — Atlantic
2196	Navires (entre eux) Intership	F	0,1	A3	CO Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée — North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean
2196	Navires (entre eux) Intership	F(Alg)	0,1	A3	CO Méditerranée — Mediterranean
2196	Navires (entre eux) Intership	Finl	0,1	A3	CP Baltique — Baltic
2196	Navires (entre eux) Intership	G	0,1	A3	CO Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée, Océan Indien North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean, Indian Ocean
2196	Toscana	I	0,03	A1	FX
2196	Navires (entre eux) Intership	Mada	0,1	A3	CO Océan Indien — Indian Ocean
2196	Navires (entre eux) Intership	MarF	0,1	A3	CO Atlantique — Atlantic
2196	Navires (entre eux) Intership	Reun	0,05	A3	CO Océan Indien — Indian Ocean
2196	Navires (entre eux) Intership	SomF	0,1	A3	CO Océan Indien — Indian Ocean
2196	Navires (entre eux) Intership	Togo	0,1	A3	CO Atlantique — Atlantic
2196	Navires (entre eux) Intership	Tuni	0,1	A3	CO Méditerranée — Mediterranean
2198	Est de l'Angleterre East England	G	0,05	A1	FA CO
2199	Yougoslavie Yugoslavia	Youg	0,5	A1	FX
2200	Accra	CotO	0,35	A1	FX
2200	Funchal	Made	3,0	S A1 A2 A3	FX CP
2200	Backsk	URSS	0,05	A2	FX CO
2200	Boureia St.	URSS	0,05	A2	FX CO
2200	Kochkarovka	URSS	0,05	A2	FX CO
2200	Tcherniaevo	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2200	Tchernychevka	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2200	Tyrma	URSS	0,05	A2	FX CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2201	Navires (entre eux) Intership	Holl	0,075	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Atlantique Baltic, North Sea, Atlantic
2201	Navires (entre eux) Intership	I	0,03	A1 A3	CO Méditerranée — Mediterranean
2201	Navires (entre eux) Intership	Isla	0,05	A3	CP Atlantique — Atlantic
2203	Yougoslavie Yugoslavia	Youg	0,5	A1	FX
2204	Kajaani	Finl	0,5	A1 A3	FX
2206	Navires (entre eux) Intership	AEF	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2206	Navires (entre eux) Intership	AOF	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2206	Navires (entre eux) Intership	Came	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2206	Navires (entre eux) Intership	F	0,1	A3	CO CP Mer du Nord, Manche, Méditerranée, Atlantique — North Sea, Channel, Mediterranean, Atlantic
2206	Navires (entre eux) Intership	F(Alg)	0,1	A3	CO CP Méditerranée — Mediterranean
2206	Navires (entre eux) Intership	Mada	0,1	A3	CO CP Océan Indien — Indian Ocean
2206	Navires (entre eux) Intership	MarF	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2206	Navires (entre eux) Intership	Reun	0,05	A3	CO CP Océan Indien — Indian Ocean
2206	Torslanda	S	0,8	A3	FX
2206	Navires (entre eux) Intership	SomF	0,1	A3	CO CP Océan Indien — Indian Ocean
2206	Navires (entre eux) Intership	Togo	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2206	Navires (entre eux) Intership	Tuni	0,1	A3	CO CP Méditerranée — Mediterranean
2206	Yougoslavie Yugoslavia	Youg	0,5	A1	FX
2209	N.E. et S.O. de l'Angleterre — North East & South West England	G	0,05	A1	FA CO
2210	Arkhalinskii Sovkhoz	URSS	0,1	A1 A3	FX CO
2210	Karasoulskii Sovkhoz	URSS	0,1	A1 A3	FX CO
2210	Sarapoul	URSS	0,25	A1	FX FC CO
2211	Cagliari	I	0,3	A1 A3	FX
2211	Navires (entre eux) Intership	Irla	0,1	A3	CP Atlantique — Atlantic
2211	Stations gouvernementales Government Stations	RhoS	0,05	A3	FX CO
2211	Navires (entre eux) Intership	S	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord Baltic, North Sea
2211	Trieste	Trie/ZAA	0,04	A3	LM

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2213	Bad Oeynhausen	D/G(c)	2,5	A1	FX
2216	Navires (entre eux) Intership	AEF	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2216	Navires (entre eux) Intership	AOF	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2216	Navires (entre eux) Intership	Came	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2216	Navires (entre eux) Intership	F	0,1	A3	CO CP Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée — North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean
2216	Navires (entre eux) Intership	F(Alg)	0,1	A3	CO CP Méditerranée — Mediterranean
2216	Navires (entre eux) Intership	Mada	0,1	A3	CO CP Océan Indien — Indian Ocean
2216	Navires (entre eux) Intership	MarF	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2216	Navires (entre eux) Intership	Reun	0,05	A3	CO CP Océan Indien — Indian Ocean
2216	Navires (entre eux) Intership	S	0,1	A3	CP Baltique — Baltic
2216	Navires (entre eux) Intership	SomF	0,1	A3	CO CP Océan Indien — Indian Ocean
2216	Navires (entre eux) Intership	Togo	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2216	Navires (entre eux) Intership	Tuni	0,1	A3	CO CP Méditerranée — Mediterranean
2220	Porto	Port	0,5	S	FX
2221	Mobile terrestre Land Mobile	AOF	0,1	A3	LM
2221	Navires (entre eux) Intership	S	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Atlantique Baltic, North Sea, Atlantic
2221	Navires (entre eux) Intership	Youg	0,075	A1 A3	Méditerranée — Mediterranean
2224	E. & S.O. de l'Angleterre — East & South West England	G	0,05	A1	FA CO
2225	Trieste	Trie/ZAA	0,04	A1	LM
2225	Se Iago	URSS	0,05	A1 A3	FX FC CP
2226	Navires (entre eux) Intership	G et/and Colonies	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée, Océan Indien Baltic, North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean, Indian Ocean
2226	Is. del Giglio	I	0,05	A1 A3	FX
2230	Freetown	Sier	0,35	A1	FX
2230	Karaoul	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2230	Voltchanka	URSS	0,05	A1 A3	FX CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2231	Navires (entre eux) Intership	G et/and Colonies	0,1	A3	CP Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée, Océan Indien North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean, Indian Ocean
2231	Gorizia	I	1,0	A1 A3	FX
2231	Padova	I	1,0	A1 A3	FX
2234	Est de l'Angleterre East England	G	0,05	A1	FA CO
2234	Athinai	Grec	0,5	A1	FX
2234	Monsanto	Port	0,5	A1	FX
2235	Benghazi	Liby/G	0,4	A1	FX
2236	Navires (entre eux) Intership	G	0,01	A3	CO Mer du Nord, Baltique, Manche, Atlantique, Méditerranée, Océan Indien North Sea, Baltic, Channel, Atlantic, Mediterranean, Indian Ocean
2236	Navires (entre eux) Intership	G et/and Colonies	0,1	A3	CP Mer du Nord, Baltique, Manche, Atlantique, Méditerranée, Océan Indien North Sea, Baltic, Channel, Atlantic, Mediterranean, Indian Ocean
2238	London	G	1,0	A1	FX FA CO
2238	Messina	I	0,03	A1 A3	FX
2239	Mobile terrestre (Niger) Land Mobile (Niger)	AOF	0,1	A3	LM
2241	Navires (entre eux) Intership	G et/and Colonies	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée, Océan Indien Baltic, North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean, Indian Ocean
2242	Wien	Autr	0,4	F1	FX
2243	Lisboa	Port	0,1	A1	FX
2245	Barletta	I	0,15	A1 A3	FX CO
2245	Manfredonia	I	0,15	A1 A3	FX CO
2246	Mobile terrestre Land Mobile	AEF	0,1	A3	LM
2246	Mobile terrestre Land Mobile (Senegal)	AOF	0,1	A3	LM
2246	Navires (entre eux) Intership	G	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée, Océan Indien Baltic, NorthSea, Channel, Atlantic, Mediterranean, Indian Ocean
2248	Astypalaia	Grec	0,3	A1	FX
2248	Karpathos	Grec	0,3	A1	FX
2248	Kastelloris	Grec	0,3	A1	FX
2248	Leros	Grec	0,3	A1	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2249	Aldershot	G	1,0	A1 A2 A3	FX CO
2250	Eskhar	RSSU	0,05	A1 A3	FX CO
2250	Kharkov	RSSU	0,05	A1 A3	FX CO
2250	Koursk	URSS	0,05	A1	FX FA CO
2250	Kouznetsovo	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2250	Pfousoung	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2250	Slavjanka-Ribzavod	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2250	Vladimir	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2250	Vladivostok	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2251	Navires (entre eux) Intership	AfrS	0,01	A3	CO Atlantique Sud — South Atlantic
2251	Navires (entre eux) Intership	G	0,1	A3	CO Mer du Nord, Atlantique, Méditerranée, Océan Indien North Sea, Atlantic, Mediterranean, Indian Ocean
2252	Gorgona	I	0,3	A1 A3	FX
2252	Messina	I	0,05	A1 A3	FX
2253	Royaume Uni United Kingdom	G	0,05	A1	FA CO
2254	Mobile terrestre Land Mobile	AOF	0,1	A3	LM
2255	Wien	Autr	0,4	A1 A2 A4	FX CO
2255	Santa Maria	Azor	3,0	A1	FX
2256	Navires (entre eux) Intership	Belg	0,02	A3	CP Mer du Nord, Manche, Atlantique North Sea, Channel, Atlantic
2258	Helsinki	Finl	0,5	A1 A3	FX
2258	Bari	I	0,15	A1 A3	FX CO
2258	Brindisi	I	0,15	A1 A3	FX CO
2258	Bugone	I	0,05	A3	FX
2258	Como	I	0,05	A3	FX
2261	Navires (entre eux) Intership	AEF	0,1	A3	CO Atlantique — Atlantic
2261	Navires (entre eux) Intership	AfrS	0,01	A3	CO Atlantique Sud — South Atlantic
2261	Navires (entre eux) Intership	AOF	0,1	A3	CO Atlantique — Atlantic
2261	Navires (entre eux) Intership	Came	0,1	A3	CO Atlantique — Atlantic
2261	Navires (entre eux) Intership	F	0,01	A3	CO Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean
2261	Navires (entre eux) Intership	F(Alg)	0,1	A3	CO Méditerranée — Mediterranean
2261	Navires (entre eux) Intership	G	0,01	A3	CO Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée, Océan Indien North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean, Indian Ocean

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2261	Navires entre eux) Intership	Isla	0,01	A3	CP Atlantique — Atlantic
2261	Navires (entre eux) Intership	Mada	0,1	A3	CO Océan Indien — Indian Ocean
2261	Navires (entre eux) Intership	MarF	0,01	A3	CO Atlantique — Atlantic
2261	Navires (entre eux) Intership	Reun	0,05	A3	CO Océan Indien — Indian Ocean
2261	Navires (entre eux) Intership	SomF	0,1	A3	CO Océan Indien — Indian Ocean
2261	Navires (entre eux) Intership	Togo	0,1	A3	CO Atlantique — Atlantic
2261	Navires (entre eux) Intership	Tuni	0,1	A3	CO Méditerranée — Mediterranean
2263	Est de l'Angleterre East England	G	0,04	A1	FA CO
2264	Livorno	I	0,05	A3	FX
2264	Navires (entre eux) Intership	Port	0,05	A3	Atlantique — Atlantic
2265	Ousolie	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2266	Mobile terrestre (Niger) Land Mobile (Niger)	AOF	0,4	A3	LM
2266	Navires (entre eux) Intership	Dnk, Dnk(Fer)	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Manche, Atlantique Baltic, North Sea, Channel, Atlantic
2267	Praha	Tche	3,5	A1	FX
2271	Tiranë	Alba	3,0	A1 A2 A3	FX
2271	Navires (entre eux) Intership	Dnk, Dnk(Fer)	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Atlantique Baltic, North Sea, Atlantic
2271	Navires (entre eux) Intership	G	0,01	A3	CO Mer du Nord, Atlantique, Méditerranée, Océan Indien North Sea, Atlantic, Mediterranean, Indian Ocean
2273	Aldershot	G	1,0	A1 A2 A3	FX CO
2273	Milano	I	0,5	A1 A3	LM
2274	Mobile terrestre Land Mobile	AEF	0,4	A3	LM
2274	Mobile terrestre Land Mobile (Sénégal)	AOF	0,1	A3	LM
2276	Navires (entre eux) Intership	Dnk, Dnk(Fer)	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Atlantique Baltic, North Sea, Atlantic
2276	Navires (entre eux) Intership	I	0,03	A1 A3	CP Méditerranée — Mediterranean
2278	N.E. de l'Angleterre North East England	G	0,05	A1	FA CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2281	Mobile terrestre Land Mobile	AOF	0,1	A3	LM
2281	Navires (entre eux) Intership	Dnk, Dnk(Fer)	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Atlantique Baltic, North Sea ,Atlantic
2281	Torino	I	0,5	A3	FX
2281	Navires (entre eux) Intership	I	0,03	A1 A3	CP Méditerranée — Mediterranean
2282,5	Lisboa	Port	0,5	A3	FX
2285	Grossevitchi	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2286	Navires (entre eux) Intership	Dnk, Dnk(Fer)	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Atlantique Baltic, North Sea, Atlantic
2286	Navires (entre eux) Intership	I	0,03	A1 A3	CP Méditerranée — Mediterranean
2286	Yougoslavie Yugoslavia	Youg	0,3	A1	FX
2287	Mobile terrestre Land Mobile	AEF	0,4	A3	LM
2287	Mobile terrestre Land Mobile (Sénégal)	AOF	0,1	A3	LM
2288	London	G	1,0	A1 A2 A3	FX CO
2289	Yougoslavie Yugoslavia	Youg	0,2	A1	FX
2290	Beaufort West	AfrS	0,2	A1	FAX CO
2290	Bloemfontein	AfrS	0,2	A1	FAX CO
2290	Cape Town	AfrS	0,2	A1	FAX CO
2290	Durban	AfrS	0,2	A1	FAX CO
2290	East London	AfrS	0,2	A1	FAX CO
2290	George	AfrS	0,2	A1	FAX CO
2290	Germiston	AfrS	0,2	A1	FAX CO
2290	Keetmanshoop	AfrS	0,2	A1	FAX CO
2290	Kimberley	AfrS	0,2	A1	FAX CO
2290	Port Elizabeth	AfrS	0,2	A1	FAX CO
2290	Upington	AfrS	0,2	A1	FAX CO
2290	Victoria West	AfrS	0,2	A1	FAX CO
2290	Windhoek	AfrS	0,2	A1	FAX CO
2290	Barcé	Liby/G	0,4	A1	FX
2290	Lourenço Marques	Moza	0,2	A1	FAX CO
2291	Navires (entre eux) Intership	Dnk, Dnk(Fer)	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Atlantique Baltic, North Sea, Atlantic
2291	Navires (entre eux) Intership	I	0,03	A1 A3	CP Méditerranée — Mediterranean
2293		Youg	0,25	A1	FX
2295	Krasno-Selkoupsk	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2296	Navires (entre eux) Intership	AEF	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2296	Navires (entre eux) Intership	AOF	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2296	Navires (entre eux) Intership	Came	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2296	Navires (entre eux) Intership	F	0,1	A3	CO CP Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée — North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean
2296	Navires (entre eux) Intership	F(Alg)	0,1	A3	CO CP Méditerranée — Mediterranean
2296	Navires (entre eux) Intership	Mada	0,1	A3	CO CP Océan Indien — Indian Ocean
2296	Navires (entre eux) Intership	MarF	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2296	Navires (entre eux) Intership	Reun	0,05	A3	CO CP Océan Indien — Indian Ocean
2296	Navires (entre eux) Intership	SomF	0,1	A3	CO CP Océan Indien — Indian Ocean
2296	Navires (entre eux) Intership	Togo	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2296	Navires (entre eux) Intership	Tuni	0,1	A3	CO CP Méditerranée — Mediterranean
2300	Loubny	RSSU	0,05	A1 A3	FX CO
2300	Razdolnoe	URSS	0,05	A1	FX CO
2300	Spask Dalnii	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2300	Tarko Sale	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2301	Oran	F(Alg)	0,1	A3	FX CO
2301	Navires (entre eux) Intership	G et/and Colonies	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée, Océan Indien Baltic, North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean, Indian Ocean
2301	Rhodos	Grec	0,3	A1	FX
2301	Bari	I	0,3	A1	FX
2301	Brindisi	I	0,3	A1	FX
2301	Foggia	I	0,3	A1	FX
2301	Lecce	I	0,3	A1	FX
2301	Pescara	I	0,3	A1	FX
2301	Taranto	I	0,3	A1	FX
2302	Basse	Gamb	0,06	A1 A2 A3	FX
2302	Bathurst	Gamb	0,06	A1 A2 A3	FX
2302	Georgetown	Gamb	0,06	A1 A2 A3	FX
2302	Kantaur	Gamb	0,06	A1 A2 A3	FX
2302	Mansakinko	Gamb	0,06	A1 A2 A3	FX
2303	Heidelberg	D/USA(c)	0,5	A3	FX CO
2303	Salisbury	G	1,0	A1 A2 A3	FX CO
2306	Pietersburg	AfrS	5,0	A3	BC
2306	Mobile terrestre (Niger) Land Mobile (Niger)	AOF	0,4	A3	LM
2306	Navires (entre eux) Intership	G	0,1	A3	CP Mer du Nord, Baltique, Atlantique, Méditerranée, Océan Indien North Sea, Baltic, Atlantic, Mediterranean, Indian Ocean

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2306	Genova	I	0,15	A1 A3	FX
2306	Gorgona	I	0,05	A1 A3	FX
2306	La Spezia	I	0,15	A1 A3	FX
2306	Palermo	I	0,05	A1 A3	FX
2306	Koszalin	Polo	0,4	A1 A2 A3	FX
2306	Odra-Port	Polo	0,4	A1 A2 A3	FX
2306	Poznan	Polo	0,4	A1 A2 A3	FX
2306	Szczecin	Polo	0,4	A1 A2 A3	FX
2306	Lisboa	Port	0,5	S	FX
2306	Trelleborg	S	0,4	A1 A2 A3	FX
2307	Habbaniyah	Iraq/G	0,3	A1	FX
2307	Mosul	Iraq/G	0,3	A1	FX
2307	Ser Amana	Iraq/G	0,3	A1	FX
2308	Digne	F	0,12	A3	FX CO
2308	La Roche-sur-Yon	F	0,12	A3	FX CO
2308	Nimes	F	0,12	A3	FX CO
2309	Est de l'Angleterre East England	G	0,05	A1	FA CO
2310	Noian	Mong	1,0	A1 A3	FX FA
2311	Navires (entre eux) Intership	AEF	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2311	Navires (entre eux) Intership	AOF	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2311	Navires (entre eux) Intership	Came	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2311	Navires (entre eux) Intership	F	0,1	A3	CO CP Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée – North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean
2311	Navires (entre eux) Intership	F(Alg)	0,1	A3	CO CP Méditerranée — Mediterranean
2311	Venezia	I	0,03	A1 A3	FX CO
2311	Navires (entre eux) Intership	Isla	0,1	A1 A3	CP Atlantique — Atlantic
2311	Navires (entre eux) Intership	Mada	0,1	A3	CO CP Océan Indien — Indian Ocean
2311	Navires (entre eux) Intership	MarF	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2311	Navires (entre eux) Intership	Reun	0,05	A3	CO CP Océan Indien — Indian Ocean
2311	Navires (entre eux) Intership	SomF	0,1	A3	CO CP Océan Indien — Indian Ocean
2311	Navires (entre eux) Intership	Togo	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2311	Navires (entre eux) Intership	Tuni	0,1	A3	CO CP Méditerranée — Mediterranean
2312	Diré-Daoua	Etio	0,2	A1	FX
2312	Daru	Sier	0,35	A1	FX
2313	Rhein/Main	D/USA(c)	0,5	A3	FX CO
2315	Uburkhangain	Mong	10,0	A1 A3	FX CP

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2316	Cape Town	AfrS	5,0	A3	BC
2316	Mobile terrestre Land Mobile (Soudan)	AOF	0,4	A3	LM
2316	Navires (entre eux) Intership	Holl	0,075	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Atlantique Baltic, North Sea, Atlantic
2316	Ancona	I	1,0	A1 A3	FX
2316	Cagliari	I	1,0	A1 A3	FX
2316	Chieti	I	1,0	A1 A3	FX
2316	Firenze	I	1,0	A1 A3	FX
2316	Livorno	I	1,0	A1 A3	FX
2316	Roma	I	1,0	A1 A3	FX
2316	Navires (entre eux) Intership	Isra	0,1	A3	CP Méditerranée — Mediterranean
2316	Cascais	Port	0,025	A3	FX
2318	Tsetserlig-Khota	Mong	10,0	A1 A3	FX CP
2319	Rovaniemi	Finl	0,5	A1 A3	FX
2320	Luxembourg	Luxe	0,2	A1 A2 A3	FX CO
2320	Khorly Port	RSSU	0,05	A1 A3	FX FC CO
2320	Khorly	URSS	0,05	A1 A3	FX FC CO
2321	Navires (entre eux) Intership	AEF	0,05	A3	CP Atlantique — Atlantic
2321	Navires (entre eux) Intership	AOF	0,1	A3	CP Atlantique — Atlantic
2321	Wien	Autr	0,6	A1	FX
2321	Navires (entre eux) Intership	Came	0,05	A3	CP Atlantique — Atlantic
2321	Athinai	Grec	0,25	A1	FX
2321	Navires (entre eux) Intership	Mada	0,05	A3	CP Océan Indien — Indian Ocean
2321	Navires (entre eux) Intership	Reun	0,05	A3	CP Océan Indien — Indian Ocean
2321	Navires (entre eux) Intership	SomF	0,05	A3	CP Océan Indien — Indian Ocean
2321	Navires (entre eux) Intership	Togo	0,05	A3	CP Atlantique — Atlantic
2322	Agen	F	0,12	A3	FX CO
2322	Châteauroux	F	0,12	A3	FX CO
2322	La Rochelle	F	0,12	A3	FX CO
2322	Tulle	F	0,12	A3	FX CO
2323	Royaume-Uni United Kingdom	G	0,04	A1	FA CO
2325	Trieste	Trie/ZAA	0,04	A1	LM
2325	Kouegda	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2325	Nogliki	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2325	Pogibi	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2326	Johannesburg	AfrS	5,0	A3	BC
2326	Navires (entre eux) Intership	D/G(c)	0,1	A3	CP Mer du Nord, Manche North Sea, Channel

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2326	Navires (entre eux) Intership	F	0,05	A3	CP Atlantique — Atlantic
2326	Navires (entre eux) Intership	I	0,15	A3	CO Méditerranée — Mediterranean
2326	Teshig	Mong	1,0	A1 A3	FX FA CO
2326	Navires (entre eux) Intership	Polo	0,1	A1 A3	CP Baltique — Baltic
2328	Mobile terrestre Land Mobile (Tchad)	AEF	0,4	A3	LM
2328	Mobile terrestre Land Mobile (Sénégal)	AOF	0,4	A3	LM
2328	Mobile terrestre Land Mobile	F	0,1	A3	LM
2328	Rhodos	Grec	0,05	A1	FX
2328	Emilia	I	0,03	A1	FX
2328	Apulia	Port	0,5	A1	FX CO
2328	Aveiro	Port	0,5	A1	FX CO
2328	Bom Sucesso	Port	0,5	A1	FX CO
2328	Montijo	Port	0,5	A1	FX CO
2329	Bordeaux	F	0,12	A3	FX CO
2329	Dijon	F	0,12	A3	FX CO
2329	Saint-Etienne	F	0,12	A3	FX CO
2329	Tours	F	0,12	A3	FX CO
2329	Skuö	Dnk(Fer)	0,002	A3	FX
2329	Store Dimon	Dnk(Fer)	0,002	A3	FX
2329	Viderejde	Dnk(Fer)	0,002	A3	FX
2330	Karim	URSS	0,05	A1	FX CP
2330	Zernosovkhoz Imeni Bachtsika	URSS	0,05	A2 A3	FX CO
2331	Navires (entre eux) Intership	Holl	0,075	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Atlantique Baltic, North Sea, Atlantic
2331	Navires (entre eux) Intership	I	0,03	A1 A3	CP Méditerranée — Mediterranean
2332	Lagos	Nige	0,35	A1	FX
2333	Napoli	I	0,5	A3	LM
2335	Bachanta	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2335	Bourkhan	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2335	Gorbeia	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2335	Kouibychev	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2335	Malyi Derbet	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2335	Naryna Khoudouk	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2335	Oulan Toug	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2335	Sarpa	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2335	Tiang-Ting-Ziang	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2336	Navires (entre eux) Intership	AEF	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2336	Durban	AfrS	5,0	A3	BC

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2336	Navires (entre eux) Intership	AOF	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2336	Navires (entre eux) Intership	Came	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2336	Navires (entre eux) Intership	F	0,1	A3	CO CP Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée — North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean
2336	Navires (entre eux) Intership	F(Alg)	0,1	A3	CO CP Méditerranée — Mediterranean
2336	Navires (entre eux) Intership	Finl	0,1	A3	CP Baltique — Baltic
2336	Navires (entre eux) Intership	I	0,03	A1 A3	CP Méditerranée — Mediterranean
2336	Navires (entre eux) Intership	Mada	0,1	A3	CO CP Océan Indien — Indian Ocean
2336	Navires (entre eux) Intership	MarF	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2336	Navires (entre eux) Intership	Nor	0,1	A3	CP Mer du Nord, Atlantique North Sea, Atlantic
2336	Navires (entre eux) Intership	Reun	0,05	A3	CO CP Océan Indien — Indian Ocean
2336	Navires (entre eux) Intership	SomF	0,1	A3	CO CP Océan Indien — Indian Ocean
2336	Navires (entre eux) Intership	Togo	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2336	Navires (entre eux) Intership	Tuni	0,1	A3	CO CP Méditerranée — Mediterranean
2337	Gobi-Altaï	Mong	10,0	A1 A3	FX CP
2338,5	Bordeaux	F	1,0	A1	FX CP
2338,5	Dijon	F	1,0	A1	FX CP
2338,5	Lille	F	1,0	A1	FX CP
2338,5	Lyon	F	1,0	A1	FX CP
2338,5	Marseille	F	1,0	A1	FX CP
2338,5	Metz	F	1,0	A1	FX CP
2338,5	Paris	F	1,0	A1	FX CP
2338,5	Rennes	F	1,0	A1	FX CP
2338,5	Toulouse	F	1,0	A1	FX CP
2340	Mobile terrestre Land Mobile	AOF	0,4	A3	LM
2340	Gorlovka	RSSU	0,15	A1 A3	FX CO
2340	Routchenkovo	RSSU	0,15	A1 A3	FX CO
2340	Sergo	RSSU	0,15	A1 A3	FX CO
2340	Narian Mar	URSS	0,15	A1 A2	FX CP
2340	Oust-Tsilma	URSS	0,15	A1	FX CP
2341	Navires (entre eux) Intership	Azor	0,05	A3	Atlantique — Atlantic
2341	Navires (entre eux) Intership	I	0,03	A1 A3	CP Méditerranée — Mediterranean
2341	Navires (entre eux) Intership	Made	0,05	A3	Atlantique — Atlantic

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2341	Navires (entre eux) Intership	Nor	0,1	A3	CP Mer du Nord, Baltique, Atlantique North Sea, Baltic, Atlantic
2341	Navires (entre eux) Intership	Port	0,05	A3	Atlantique, Méditerranée Atlantic, Mediterranean
2342	Pemba	Tang	0,1	A2	FX CO
2343	Budapest	Hong	6,0	A2	FX
2345	Firenze	I	0,5	A3	LM
2345	Khangai	Mong	0,2	A1 A3	FX FA CO
2346	Pietersburg	AfrS	5,0	A3	BC
2346	Navires (entre eux) Intership	Isra	0,1	A3	CP Méditerranée — Mediterranean
2346	Navires (entre eux) Intership	Nor	0,1	A3	CP Mer du Nord, Baltique, Atlantique North Sea, Baltic, Atlantic
2347	Mobile terrestre Land Mobile	AOF	0,1	A3	LM
2347	Benghazi	Liby/G	0,4	A1	FX CO
2348	Paris	F	2,0	F1	FX CO
2350	Charoi	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2350	Chlisselbourg	URSS	0,05	A1	FX CP
2350	Galantchoj	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2350	Korliki	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2350	Lodeinoe Pole	URSS	0,05	A1	FX CP
2350	Novaïa Ladoga	URSS	0,05	A1	FX CP
2350	Okhtourie	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2350	Ouka	URSS	0,05	A1	FX CP
2350	Saiasan	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2351	Roussé	Bulg	0,125	A1 A3	LM
2351	Roma	I	1,0	A3	FX
2351	Navires (entre eux) Intership	Nor	0,1	A3	CP Mer du Nord, Baltique, Atlantique North Sea, Baltic, Atlantic
2351	Porto	Port	0,5	A1 A3	FX
2351	Trieste	Trie/ZAA	1,0	A3	FX
2352	Khadgal	Mong	2,4	A1 A3	FX CP
2353	Aldershot	G	1,0	A1 A2 A3	FX CO
2355	Bir Seba	Isra	0,2	A1 A3	LM
2355	Yougoslavie Yugoslavia	Youg	0,5	A1	FX
2356	Cape Town	AfrS	5,0	A3	BC
2356	Marrakech	MarF	0,1	A3	FX
2356	Navires (entre eux) Intership	Nor	0,1	A3	CP Mer du Nord, Atlantique North Sea, Atlantic
2357	Mobile terrestre Land Mobile	AOF	0,4	A3	LM
2358	Skamlebäk	Dnk	2,0	A1 A3	FX
2358	Rintchin-Lkhumbu	Mong	5,0	A1 A3	FX FA CO
2358	Yougoslavie Yugoslavia	Youg	0,2	A1	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2360	Porto	Port	0,3	A1	FX
2360	Zolotoi	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2361	Navires (entre eux) Intership	AEF	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2361	Tiranë	Alba	3,0	A1 A2 A3	FX
2361	Navires (entre eux) Intership	AOF	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2361	Navires (entre eux) Intership	Came	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2361	Navires (entre eux) Intership	F	0,1	A3	CO CP Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditeranée — North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean
2361	Navires (entre eux) Intership	F(Alg)	0,1	A3	CO CP Méditerranée — Mediterranean
2361	Navires (entre eux) Intership	Mada	0,1	A3	CO CP Océan Indien — Indian Ocean
2361	Navires (entre eux) Intership	MarF	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2361	Navires (entre eux) Intership	Nor	0,1	A3	CP Mer du Nord, Atlantique North Sea, Atlantic
2361	Navires (entre eux) Intership	Reun	0,05	A3	CO CP Océan Indien — Indian Ocean
2361	Navires (entre eux) Intership	SomF	0,1	A3	CO CP Océan Indien — Indian Ocean
2361	Navires (entre eux) Intership	Togo	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2361	Navires (entre eux) Intership	Tuni	0,1	A3	CO CP Méditerranée — Mediterranean
2362	Mobile terrestre Land Mobile	AOF	0,4	A3	LM
2364	Aldershot	G	1,0	A1 A2 A3	FX CO
2365	Yougoslavie Yugoslavia	Youg	0,3	A1	FX
2366	Johannesburg	AfrS	5,0	A3	BC
2366	Mobile terrestre Land Mobile	F	0,12	A3	LM
2366	Navires (entre eux) Intership	G	0,01	A3	CO Mer du Nord, Manche, Atlantique, Océan Indien, Méditerranée North Sea, Channel, Atlantic, Indian Ocean, Mediterranean
2366	Navires (entre eux) Intership	Holl	0,075	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Atlantique Baltic, North Sea, Atlantic
2366	Pêcherie Lac Durganur	Mong	0,05	A1 A3	FX CO
2368	Est de l'Angleterre East England	G	0,05	A1	FA CO
2370	Kharkov	RSSU	1,0	A1 A2 A3	FX
2370	Artema Ostrov	URSS	0,05	A1 A3	FX
2370	Deinaou	URSS	0,05	A1 A3	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2370	Fedtchenko	URSS	0,05	A1 A3	FX
2370	Fergana	URSS	0,05	A1 A3	FX
2370	Karakoul	URSS	0,05	A1 A3	FX
2370	Kermine	URSS	0,05	A1 A3	FX
2370	Kitab	URSS	0,05	A1 A3	FX
2370	Namangan	URSS	0,05	A1 A3	FX
2371	Albanie — Albania	Alba	0,05	A3	LM
2371	Navires (entre eux) Intership	D/G(c)	0,1	A3	CP Baltique — Baltic
2371	Lyon	F	0,3	A3	FX CO
2371	Paris	F	0,3	A3	FX CO
2371	Toulouse	F	0,3	A3	FX CO
2371	Navires (entre eux) Intership	F	0,05	A3	CP Mer du Nord, Manche, Atlantique North Sea, Channel, Atlantic
2371	Navires (entre eux) Intership	F	0,05	A3	CP Méditerranée, Océan Indien Mediterranean, Indian Ocean
2371	Navires (entre eux) Intership	F(Alg)	0,05	A3	CP Méditerranée — Mediterranean
2371	Navires (entre eux) Intership	MarF	0,05	A3	CP Atlantique — Atlantic
2371	Navires (entre eux) Intership	Tuni	0,05	A3	CP Méditerranée — Mediterranean
2374	Rovaniemi	Finl	0,5	A1 A3	FX
2374	Edinburgh	G	1,0	A1 A2 A3	FX CO
2374	Pêcherie Lac Ubsa-Nur	Mong	0,5	A1 A3	FX
2375	Iambourg	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2375	Naiakhan	URSS	0,05	A1 A2	FX CP
2376	Durban	AfrS	5,0	A3	BC
2376	Navires (entre eux) Intership	Belg	0,02	A3	CP Mer du Nord, Manche, Atlantique North Sea, Channel, Atlantic
2376	Ancona	I	0,15	A1 A3	FX CO
2376	Porto Corsini	I	0,15	A1 A3	FX CO
2376	Navires (entre eux) Intership	Isla	0,06	A3	CP Atlantique — Atlantic
2376	Navires (entre eux) Intership	Isra	0,1	A3	CP Méditerranée — Mediterranean
2380	Kkhoutsin	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2380	Samarga	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2381	Navires (entre eux) Intership	AfrS	0,01	A3	CO
2381	Gorna Oriakhovitza	Bulg	0,5	A1 A2 A3	FX
2381	Aurillac	F	0,12	A3	FX CO
2381	Lyon	F	0,12	A3	FX CO
2381	Moulins	F	0,12	A3	FX CO
2381	Rouen	F	0,12	A3	FX CO
2381	Navires (entre eux) Intership	G	0,1	A3	CO Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée, Océan Indien North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean, Indian Ocean

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2381	Navires (entre eux) Intership	G et/and Colonies	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée, Océan Indien Baltic, North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean, Indian Ocean
2381	Oristano	I	0,2	A1 A3	FX
2383	E. & S.O. de l'Angleterre — East and South-West England	G	0,05	A1	FA CO
2385	Groznyi	URSS	0,12	A1 A2	FX CO
2385	Novokrestianskoe	URSS	0,05	A1	FX CO
2385	Sterg-Kertytchka	URSS	0,02	A1	FX CO
2385	Voznesenskaia St.	URSS	0,1	A1	FX CO
2386	Navires (entre eux) Intership	AEF	0,1	A3	CO Atlantique — Atlantic
2386	Windhoek	AfrS	1,0	A3	BC
2386	Navires (entre eux) Intership	AOF	0,1	A3	CO Atlantique — Atlantic
2386	Navires (entre eux) Intership	Came	0,1	A3	CO Atlantique — Atlantic
2386	Navires (entre eux) Intership	F	0,1	A3	CO Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée — North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean
2386	Navires (entre eux) Intership	F(Alg)	0,1	A3	CO Méditerranée — Mediterranean
2386	Navires (entre eux) Intership	G	0,01	A3	CO Baltique, Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée, Océan Indien Baltic, North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean, Indian Ocean
2386	Favignana	I	0,05	A1 A3	FX
2386	Malles	I	0,05	A1 A3	FX
2386	Melago	I	0,05	A1 A3	FX
2386	S. Nicola di Tremiti	I	0,05	A3	FX
2386	Slingia	I	0,05	A1 A3	FX
2386	Trapani	I	0,05	A1 A3	FX
2386	Navires (entre eux) Intership	Mada	0,1	A3	CO Océan Indien — Indian Ocean
2386	Navires (entre eux) Intership	MarF	0,1	A3	CO Atlantique — Atlantic
2386	Navires (entre eux) Intership	Reun	0,05	A3	CO Océan Indien — Indian Ocean
2386	Navires (entre eux) Intership	SomF	0,1	A3	CO Océan Indien — Indian Ocean
2386	Navires (entre eux) Intership	Togo	0,1	A3	CO Atlantique — Atlantic
2386	Navires (entre eux) Intership	Tuni	0,1	A3	CO Méditerranée — Mediterranean
2387	Adele	Etio	0,2	A1	FX
2388	Skamlebäk	Dnk	0,25	A1	FX
2388	Châlons-sur-Marne	F	0,12	A3	FX CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2388	Colmar	F	0,12	A3	FX CO
2388	Pau	F	0,12	A3	FX CO
2388	Perpignan	F	0,12	A3	FX CO
2390	Krasnyi Loutch	RSSU	0,15	A1 A3	FX CO
2390	Krasnotchikoisk	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2391	Navires (entre eux) Intership	Alba	0,04	A1 A3	CP Méditerranée — Mediterranean
2391	Navires (entre eux) Intership	Holl	0,075	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Atlantique Baltic, North Sea, Atlantic
2393	York	G	1,0	A1 A2 A3	FX CO
2393	Zanzibar	Zanz	0,1	A2	FX
2395	Pêcherie Lac Khirgiz-Nur	Mong	0,5	A1 A3	FX CO
2396	Navires (entre eux) Intership	AfrS	0,01	A3	CO
2396	Navires (entre eux) Intership	G	0,01	A3	CO Baltique, Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée, Océan Indien Baltic, North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean, Indian Ocean
2396	Navires (entre eux) Intership	G et/and Colonies	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée, Océan Indien Baltic, North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean, Indian Ocean
2396	Moçambique	Moza	1,0	A3	BC
2396	Bratislava	Tche	1,5	A3	FX
2396	Brno	Tche	1,5	A3	FX
2396	Kosice	Tche	1,5	A3	FX
2396	Praha	Tche	1,5	A3	FX
2398	Est de l'Angleterre East England	G	0,05	A1	FA CO
2398,5	Le Caire	Egyp	1,0	A1	FAX
2398,5	Athinai	Grec	1,0	A1	FAX
2398,5	Roma	I	1,0	A1	FAX
2398,5	Tripoli	Liby	1,0	A1	FAX
2398,5	Stockholm	S	1,0	A1	FAX
2398,5	Tunis	Tuni	1,0	A1	FAX
2400	Basilé	FPoo	1,5	A1	LM
2400	Bata	GuiE	0,3	A1	FX
2400	Benito Muni	GuiE	1,5	A1	LM
2400	Tallinn	URSS	0,03	A1	FX FC CP
2400	Vladimiro Alexandrovskoe	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2401	Navires (entre eux) Intership	AEF	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2401	Tiranë	Alba	3,0	A1 A2 A3	FX
2401	Navires (entre eux) Intership	AOF	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2401	Navires (entre eux) Intership	Came	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2401	Navires (entre eux) Intership	F	0,1	A3	CO CP Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée — North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean
2401	Navires (entre eux) Intership	F(Alg)	0,1	A3	CO CP Méditerranée — Mediterranean
2401	Navires (entre eux) Intership	Mada	0,1	A3	CO CP Océan Indien — Indian Ocean
2401	Casablanca	MarF	0,02	A3	FX
2401	Fes	MarF	0,02	A3	FX
2401	Rabat	MarF	0,02	A3	FX
2401	Navires (entre eux) Intership	MarF	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2401	Navires (entre eux) Intership	Reun	0,05	A3	CO CP Océan Indien — Indian Ocean
2401	Navires (entre eux) Intership	SomF	0,1	A3	CO CP Océan Indien — Indian Ocean
2401	Navires (entre eux) Intership	Togo	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2401	Navires (entre eux) Intership	Tuni	0,1	A3	CO CP Méditerranée — Mediterranean
2403	Heidelberg	D/USA(c)	0,5	F1	FX CO
2403,5	Padova	I	1,0	A1 A3	FX
2403,5	Udine	I	1,0	A1 A3	FX
2405	Pêcherie Lac Kharaousou	Mong	0,5	A1 A3	FX
2406	Navires (entre eux) Intership	Holl	0,075	A3	CP Mer du Nord, Atlantique North Sea, Atlantic
2406	Navires (entre eux) Intership	I	0,03	A1 A3	CP Méditerranée — Mediterranean
2408	Mobile terrestre Land Mobile	AEF	0,4	A3	LM
2408	Mobile terrestre Land Mobile	AOF	0,2	A3	LM
2408	Belfast	G	1,0	A1 A2 A3	FX CO
2408	Catanzaro	I	0,5	A3	LM
2410	Casablanca	MarF	0,05	A3	LM
2410	Lisboa	Port	0,5	A1	FX
2410	Kamychi	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2410	Kassan	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2411	Navires (entre eux) Intership	F	0,05	A3	CP Mer du Nord, Manche North Sea, Channel
2411	Navires (entre eux) Intership	I	0,03	A1 A3	CP Méditerranée — Mediterranean
2411	Navires (entre eux) Intership	Isla	0,06	A3	CP Atlantique — Atlantic

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2411	Navires (entre eux) Intership	Polo	—	A3	CP Baltique — Baltic
2413	Marche	I	0,3	A1	FX
2413	Roma	I	0,3	A1	FX
2415	Achkhabad	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2416	Navires (entre eux) Intership	AEF	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2416	Navires (entre eux) Intership	AOF	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2416	Navires (entre eux) Intership	Came	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2416	Navires (entre eux) Intership	D/G(c)	0,1	A3	CP Baltique — Baltic
2416	Navires (entre eux) Intership	F	0,1	A3	CO CP Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée — North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean
2416	Navires (entre eux) Intership	F(Alg)	0,1	A3	CO CP Méditerranée — Mediterranean
2416	Rhodos	Grec	0,3	A1 A3	FX
2416	Navires (entre eux) Intership	Mada	0,1	A3	CO CP Océan Indien — Indian Ocean
2416	Navires (entre eux) Intership	MarF	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2416	Navires (entre eux) Intership	Reun	0,05	A3	CO CP Océan Indien — Indian Ocean
2416	Navires (entre eux) Intership	SomF	0,1	A3	CO CP Océan Indien — Indian Ocean
2416	Navires (entre eux) Intership	Togo	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2416	Navires (entre eux) Intership	Tuni	0,1	A3	CO CP Méditerranée — Mediterranean
2416	Ljubljana	Youg	0,1	A3	FX
2418	Metz	F	0,12	A3	FX CO
2418	Mont de Marsan	F	0,12	A3	FX CO
2418	Nancy	F	0,12	A3	FX CO
2418	Toulouse	F	0,12	A3	FX CO
2419	Royaume-Uni United Kingdom	G	0,05	A1	FA CO
2420	Muren	Mong	10,0	A1 A3	FX CP
2421	Navires (entre eux) Intership	D/G(c)	0,1	A3	CP Mer du Nord — North Sea
2421	Navires (entre eux) Intership	G	0,1	A3	CP Atlantique, Méditerranée Atlantic, Mediterranean
2421	Bagni Graveggia	I	0,05	A1 A3	FX
2421	Bari	I	0,3	A3	FX
2421	Barletta	I	0,3	A3	FX
2421	Crotone	I	0,3	A3	FX
2421	Domodossola	I	0,05	A1 A3	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2421	Otranto	I	0,3	A3	FX
2421	S. Maria di Leuca	I	0,05	A1 A3	FX
2421	Torino	I	0,05	A1 A3	FX
2423	Varberg	S	5,0	A1 F1	FX
2425	Salisbury	RhoS	15,0	A3	BC
2425	Bereznik	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2425	Bira	URSS	0,05	A1	FX CP
2425	Chourykhari	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2425	Iarovikha	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2425	Iman	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2425	Pitliar	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2425	Stations de faible puissance Low power stations	URSS	—	—	—
2425	Stations mobiles Mobile stations	URSS	0,02	A1 A3	—
2425	Veliki Oustug	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2425	Verchina	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2426	Navires (entre eux) Intership	AEF	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2426	Navires (entre eux) Intership	AOF	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2426	Sofia	Bulg	1,0	A1 A2 A3	FX
2426	Navires (entre eux) Intership	Came	0,1	A3	CO CP Atlantique — Atlantic
2426	Navires (entre eux) Intership	F	0,1	A3	CO CP Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée — North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean
2426	Navires (entre eux) Intership	F(Alg)	0,1	A3	CO CP Méditerranée — Mediterranean
2426	Chieti	I	0,5	A3	LM
2426	Navires (entre eux) Intership	Mada	0,1	A3	CO CP Océan Indien — Indian Ocean
2426	Navires (entre eux) Intership	MarF	0,1	A3	CO CP Méditerranée — Mediterranean
2426	Navires (entre eux) Intership	Reun	0,05	A3	CO CP Océan Indien — Indian Ocean
2426	Navires (entre eux) Intership	SomF	0,1	A3	CO CP Océan Indien — Indian Ocean
2426	Navires (entre eux) Intership	Togo	0,1	A3	CO CP Atlantique — Alantic
2426	Navires (entre eux) Intership	Tuni	0,1	A3	CO CP Méditerranée — Mediterranean
2428	Kuopio	Finl	0,5	A1 A3	FX
2428	Chester	G	1,0	A1 A2 A3	FX CO
2430	Tszabkhan	Mong	1,0	A1 A3	FX FA CO
2431	Navires (entre eux) Intership	AfrS	0,05	A3	CO Océan Indien — Indian Ocean
2431	Tiranë	Alba	3,0	A1 A2 A3	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2431	Navires (entre eux) Intership	G	0,05	A3	CO Mer du Nord, Atlantique, Méditerrannée, Océan Indien North Sea, Atlantic, Mediterranean, Indian Ocean
2431	Navires (entre eux) Intership	G	0,1	A3	CP Mer du Nord, Atlantique, Méditerranée, Océan Indien North Sea, Atlantic, Mediterranean, Indian Ocean
2431	Torino	I	0,5	A1 A3	LM
2431	Navires (entre eux) Intership	Polo		A3	CP Baltique — Baltic
2432	Addis Abeba	Etio	0,2	A1	FX
2434	Est de l'Angleterre East England	G	0,05	A1	FA CO
2435	Lisboa	Port	0,5	A1	FX
2435	Napalkovo	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2436	Navires (entre eux) Intership	AEF	0,1	A3	CO Atlantique — Atlantic
2436	Navires (entre eux) Intership	AOF	0,1	A3	CO Atlantique — Atlantic
2436	Wien	Autr	3,0	F1 A1 A2 A4	FX CP
2436	Navires (entre eux) Intership	Came	0,1	A3	CO Atlantique — Atlantic
2436	Navires (entre eux) Intership	F	0,1	A3	CO Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée — North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean
2436	Navires (entre eux) Intership	F(Alg)	0,1	A3	CO Méditerranée — Mediterranean
2436	Navires (entre eux) Intership	Mada	0,1	A3	CO Océan Indien — Indian Ocean
2436	Navires (entre eux) Intership	MarF	0,1	A3	CO Atlantique — Atlantic
2436	Navires (entre eux) Intership	Reun	0,05	A3	CO Océan Indien — Indian Ocean
2436	Navires (entre eux) Intership	SomF	0,1	A3	CO Océan Indien — Indian Ocean
2436	Navires (entre eux) Intership	Togo	0,1	A3	CO Atlantique — Atlantic
2436	Navires (entre eux) Intership	Tuni	0,1	A3	CO Méditerranée — Mediterranean
2439	Aldershot	G	1,0	A1 A2 A3	FX CO
2440	Urgomal	Mong	1,0	A1 A3	FX FA CO
2442	Navires (vers côtières) Ship-shore	Came	0,05	A3	CP Atlantique — Atlantic
2442	Brest	F	0,1	A3	FX CO
2442	Cuers	F	0,1	A3	FX CO
2442	Rochefort	F	0,1	A3	FX CO
2442	Alger	F(Alg)	0,1	A3	FX CO
2442	Boufarik	F(Alg)	0,1	A3	FX CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2442	Maison Blanche	F(Alg)	0,1	A3	FX CO
2442	Napoli	I	0,05	A1 A3	FX
2442	Agadir	MarF	0,1	A3	FX CO
2442	Casablanca	MarF	0,1	A3	FX CO
2442	Navires (vers côtières) Ship-shore	Nor	0,1	A3	CP Mer du Nord, Manche, Atlantique North Sea, Channel, Atlantic
2442	Navires (vers côtières) Ship-shore	Polo	0,1	A1 A3	
2442	Bizerte	Tuni	0,1	A3	FX CO
2442	Karouba	Tuni	0,1	A3	FX CO
2442	Sidi-Abdallah	Tuni	0,1	A3	FX CO
2442	Tunis	Tuni	0,1	A3	FX CO
2443	Inhambane	Moza	5,0	A3	BC
2445	Bad Eilsen	D/G(c)	0,35	A1	FAX CO
2445	Berlin	D/G(c)	0,35	A1	FAX CO
2445	Hamburg	D/G(c)	0,35	A1	FAX CO
2445	Frankfurt	D/USA(c)	0,35	A1	FAX CO
2445	Amsterdam	Holl	0,35	A1	FAX CO
2445	Zurich	Suis	0,35	A1	FAX CO
2445	Songina	URSS	0,5	A1 A3	FX FA CO
2445	Yougoslavie Yugoslavia	Youg	0,1	A1	FX
2449	Nicosia	Chyp	0,4	A1 A3	FX
2449	Grenoble	F	0,12	A3	FX CO
2449	Le Puy	F	0,12	A3	FX CO
2449	Privas	F	0,12	A3	FX CO
2449	Versailles	F	0,12	A3	FX CO
2449	Navires (vers côtières) Ship-shore	F	0,05	A3	CP Méditerranée — Mediterranean
2449	Navires (vers côtières) Ship-shore	Nor	0,1	A3	CP Mer du Nord, Manche, Atlantique, Baltique — North Sea, Channel, Atlantic, Baltic
2449	Navires (vers côtières) Ship-shore	Port	0,05	A3	Atlantique — Atlantic
2449	Yougoslavie Yugoslavia	Youg	0,2	A1	FX
2450	Kiev Primorskii	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2450	Tetukhe	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2450	Zaliv Vladimira	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2452	Roussé	Bulg	0,125	A1 A3	LM
2452	Muren Somon	Mong	1,0	A1 A3	FX FA CO
2453	Bolama	GuiP	0,5	A3	BC
2453	Gorizia	I	0,3	A1	FX
2453	Treviso	I	0,3	A1	FX
2453	Udine	I	0,3	A1	FX
2453	Venezia	I	0,3	A1	FX
2453	Vicenza	I	0,3	A1	FX
2456	Beauvais	F	0,12	A3	FX CO
2456	Chambéry	F	0,12	A3	FX CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2456	Lille	F	0,12	A3	FX CO
2456	Valence	F	0,12	A3	FX CO
2456	Catania	I	0,3	A1	FX
2456	Cinisi	I	0,3	A1	FX
2456	Messina	I	0,3	A1	FX
2456	Palermo	I	0,3	A1	FX
2456	Stromboli	I	0,3	A1	FX
2456	Trapani	I	0,3	A1	FX
2456	Navires (vers côtières) Ship-shore	Nor	0,1	A3	CP Mer du Nord, Manche, Atlantique North Sea, Channel, Atlantic
2459	Lisboa	Port	0,5	A1	FX
2459	Yougoslavie Yugoslavia	Youg	0,2	A1	FX
2460	Thorshavn	Dnk(Fer)	0,05	A3	FX
2460	Artemovsk	RSSU	1,0	A1 A3	FX CO
2460	Boktchary	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2460	Kassan	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2460	Kenimekh	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2460	Leouchi	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2460	Nour-Ata	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2460	Satyga	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2463	Navires (vers côtières) Ship-shore	F	0,1	A3	CP Atlantique — Atlantic
2463	Navires (vers côtières) Ship-shore	I	0,1	A1 A3	CP
2463	Tete	Moza	1,0	A3	BC
2463	Navires (vers côtières) Ship-shore	Nor	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Atlantique Baltic, North Sea, Atlantic
2463	Bystrzyca	Polo	0,2	A1 A3	FX
2463	Kepno	Polo	0,2	A1 A3	FX
2463	Klaozko	Polo	0,2	A1 A3	FX
2463	Rawicz	Polo	0,2	A1 A3	FX
2463	Warszawa	Polo	0,2	A1 A3	FX
2463	Wroclaw	Polo	0,2	A1 A3	FX
2465	Sakhir	Mong	0,15	A1 A3	FX FA CO
2467	Sofia	Bulg	0,5	A1	FX
2467	Accra	CotO	0,35	A1	FX
2467	Addis Abeba	Etio	0,2	A1	FX
2467	Lille	F	2,0	F1	FX CO
2467	Paris	F	2,0	F1	FX CO
2467	Rennes	F	2,0	F1	FX CO
2467	Fes	MarF	0,1	A3	FX
2467	Marrakech	MarF	0,1	A3	FX
2467	Oujda	MarF	0,1	A3	FX
2470	Navires (vers côtières) Ship-shore	I	0,05	A3	CP Méditerranée — Mediterranean
2470	Navires (vers côtières) Ship-shore	Nor	0,1	A3	CP Mer du Nord, Manche, Atlantique North Sea, Channel, Atlantic

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2470	Navires (vers côtières) Ship-shore	Polo	0,1	A3	Baltique — Baltic
2470	Navires (vers côtières) Ship-shore	Port	0,075	A3	Atlantique — Atlantic
2472	Mobile terrestre Land Mobile	AOF	0,1	A3	LM
2473	Luanda	Ango	3,0	A3	BC
2473,5	Bari	I	0,3	A3	FX
2473,5	Genova	I	0,5	A3	LM
2474	Oegstgeest	Holl	0,1	A1	FX CO
2475	Urtu	Mong	0,15	A1 A3	FX CO
2475	Groznii	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2477	Navires (vers côtières) Ship-shore	I	0,05	A3	CP Méditerranée — Mediterranean
2477	Navires (vers côtières) Ship-shore	Reun	0,05	A3	CP Océan Indien — Indian Ocean
2477	Navires (vers côtières) Ship-shore	S	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Manche, Atlantique — Baltic, North Sea, Channel, Atlantic
2478	Angra	Azor	0,1	A1	FX
2479	Mobile terrestre Land Mobile	AOF	0,2	A3	LM
2480	Le Mans	F	0,12	A3	FX CO
2480	Marseille	F	0,12	A3	FX CO
2480	Nantes	F	0,12	A3	FX CO
2480	Nice	F	0,12	A3	FX CO
2481	Lazio	I	0,03	A1	FX
2481	Liguria	I	0,03	A1	FX
2482	Pointe Noire	AEF	0,5	A1	FX CO
2483	Praia	CapV	0,5	A3	BC
2483	Porto Amelia	Moza	1,0	A3	BC
2484	Navires (vers côtières) Ship-shore	Belg	0,05	A3	CP Mer du Nord, Manche, Atlantique North Sea, Channel, Atlantic
2484	Lom	Bulg	0,125	A1 A3	LM
2484	Navires (vers côtières) Ship-shore	I	0,05	A3	CP Méditerranée — Mediterranean
2484	Navires (vers côtières) Ship-shore	Isla	0,06	A3	CP Atlantique — Atlantic
2484	Benghazi	Liby/G	0,1	A2 A3	FX CO
2484	Undur-Ulan	Mong	0,15	A1 A3	FX CP
2484	Navires (vers côtières) Ship-shore	Port	0,05	A3	Atlantique — Atlantic
2488	Wien	Autr/USA(c)	0,4	A1	FX CO
2490	Almaza	Egyp	0,5	A1	FX
2490	Jitomir	RSSU	0,8	A1 A3	FX CP

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2490	Esso	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2490	Kazymskaia Koultbaza	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2490	Narykary	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2490	Stalinabad	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2490	Tsakir	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2491	Navires (vers côtières) Ship-shore	D/G(c)	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Manche Baltic, North Sea, Channel
2491	Navires (vers côtières) Ship-shore	F	0,1	A3	CP Manche, Atlantique Channel, Atlantic
2491	Padova	I	1,0	A1 A3	FX
2491	Tolmezzo	I	1,0	A1 A3	FX
2493	Mossamedes	Ango	0,5	A3	BC
2493	Lisboa	Port	0,5	A1	FX
2496	Navires (vers côtières) Ship-shore	G et/and Colonies	0,1	A2	CP Baltique, Mer du Nord, Manche, Méditerranée, Atlantique Baltic, North Sea, Channel, Mediterranean, Atlantic
2496	Firenze	I	0,3	A1	FX
2496	Orbetello	I	0,3	A1	FX
2496	Pisa	I	0,3	A1	FX
2496	Roma	I	0,3	A1	FX
2496	Siena	I	0,3	A1	FX
2496	Viterbo	I	0,3	A1	FX
2500	Abinger	G	2,5	A1 A2	Etalon de temps et de fréquence Standard time and frequency
2500	Leningrad	URSS	0,06	A1 A3	FX
2500	Murmansk	URSS	0,05	A1 A3	FX
2500	Oust Khmelevka	URSS	0,05	A1 A3	FX
2500	Romanovo	URSS	0,05	A1 A3	FX
2503	Alghero	I	0,3	A1	FX
2503	Cagliari	I	0,3	A1	FX
2503	Olbia	I	0,3	A1	FX
2503	Oristano	I	0,3	A1 A3	FX
2503	Apulia	Port	0,5	A1	FX
2503	Aveiro	Port	0,5	A1	FX
2503	Montijo	Port	0,5	A1	FX
2503	Bom Sucesso	Port	0,5	A1	FX
2504		AOF	0,4	A1	FX
2504	Mongu	RhoN	0,1	A1	FX
2506	Navires (vers côtières) Ship-shore	AEF	0,05	A3	CP Atlantique — Atlantic
2506	Navires (vers côtières) Ship-shore	AOF	0,05	A3	CP Atlantique — Atlantic
2506	Navires (vers côtières) Ship-shore	Came	0,05	A3	CP Atlantique — Atlantic
2506	Navires (vers côtières) Ship-shore	F	0,05	A3	CP Mer du Nord, Méditerranée, Atlantique, Baltique, Manche North Sea, Mediterranean, Atlantic, Baltic, Channel

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2506	Navires (vers côtières) Ship-shore	F(Alg)	0,05	A3	CP Méditerranée — Mediterranean
2506	Navires (vers côtières) Ship-shore	Isla	0,005	A3	CP Atlantique — Atlantic
2506	Bir Seba	Isra	0,2	A3	LM
2506	Navires (vers côtières) Ship-shore	Mada	0,05	A3	CP Océan Indien — Indian Ocean
2506	Navires (vers côtières) Ship-shore	MarF	0,05	A3	CP Atlantique — Atlantic
2506	Navires (vers côtières) Ship-shore	Polo	0,1	A3	CP Baltique — Baltic
2506	Navires (vers côtières) Ship-shore	SomF	0,05	A3	CP Océan Indien — Indian Ocean
2506	Navires (vers côtières) Ship-shore	Togo	0,05	A3	CP Atlantique — Atlantic
2506	Navires (vers côtières) Ship-shore	Tuni	0,05	A3	CP Méditerranée — Mediterranean
2506	Banjaluka	Youg	0,3	A1	FX
2507	Diégo-Suarez	Mada	0,5	A1	FX
2510	Almaza	Egyp	0,5	A1	FX
2510	Lombardia	I	0,1	A1	FX
2510	Dniepropetrovsk	RSSU	0,01	A1 A3	FX FC CO
2510	Akkarga	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2510	Akkoul	URSS	—	A1 A3	FX CO
2510	Amga	URSS	0,01	A1 A3	FX CO
2510	Allakh Ioun	URSS	0,01	A1 A3	FX CO
2510	Bakr Ousiak	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2510	Baldjai	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2510	Balyksa	URSS	0,02	A1	FX CO
2510	Belosaraiskaia Kosa	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2510	Bestioube	URSS	0,05	A1 A3	FX FC CO
2510	Biisk	URSS	0,02	A1	FX CO
2510	Bolchoi Nemnir	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2510	Bouidinskii Priisk	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2510	Bourgon	URSS	0,05	A1	FX CO
2510	Bouribai	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2510	Chakhtoma	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2510	Charipovo	URSS	0,02	A1	FX CO
2510	Chiro	URSS	0,01	A1	FX CO
2510	Djalzai	URSS	0,01	A1	FX CO
2510	Djelambet Roudnik	URSS	0,05	A1 A2	FX CO
2510	Egorievsk	URSS	0,01	A1	FX CO
2510	Evkandja	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2510	Gaini Selo	URSS	0,01	A1	FX CO
2510	Iktchelbak	URSS	0,01	A1	FX CO
2510	Ioujno-Jenisseiskii-Roudnik	URSS	0,15	A1	FX CO
2510	Izrass	URSS	0,01	A1	FX CO
2510	Kabaktan	URSS	0,02	A1	FX CO
2510	Kara Ogatch	URSS	0,05	A1	FX CO
2510	Kazan	URSS	0,04	A1 A3	FX CO
2510	Kedrovka	URSS	0,1	A1	FX CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2510	Kelbess	URSS	0,04	A1	FX CO
2510	Kholbon	URSS	0,1	A1 A3	FX CO
2510	Kommounarovskii Priisk	URSS	0,1	A1 A3	FX CO
2510	Kondoma	URSS	0,1	A1	FX CO
2510	Kouznetsk	URSS	0,02	A1	FX CO
2510	Kozinskii	URSS	0,01	A1	FX CO
2510	Kozlovo	URSS	0,02	A1	FX CO
2510	Krasnoiarsk	URSS	0,8	A1 A3	FX CO
2510	Makarak	URSS	0,04	A1	FX CO
2510	Makinka	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2510	Minor	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2510	Nagornii	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2510	Nezametnii	URSS	0,15	A1	FX CO
2510	Okhotski Perevoz	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2510	Oufa	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2510	Ouibat	URSS	0,04	A1	FX CO
2510	Ourskoe	URSS	0,01	A1	FX CO
2510	Ouspenskii Priisk	URSS	0,01	A1	FX CO
2510	Oussa	URSS	0,01	A1	FX CO
2510	Oust Allakh	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2510	Oust Kara	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2510	Peizas	URSS	0,02	A1	FX CO
2510	Pervomaisk Zap Sibiria	URSS	0,04	A1 A3	FX CO
2510	Pitskii Gorodok	URSS	0,1	A1 A3	FX CO
2510	Poliakovka Priisk	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2510	Priisk Jakoutskoe	URSS	0,03	A1	FX CO
2510	Razvedka	URSS	—	A1 A3	FX CO
2510	Salair	URSS	0,1	A1 A3	FX CO
2510	Sentach	URSS	0,1	A1 A3	FX CO
2510	Sentach	URSS	0,01	A1	FX CO
2510	Siniavino	URSS	0,01	A1	FX CO
2510	Sovietskii Roudnik	URSS	0,1	A1 A3	FX CO
2510	Spask	URSS	0,1	A1 A3	FX CO
2510	Stalinsk	URSS	—	A1 A3	FX CO
2510	Stepniak	URSS	—	A1 A3	FX CO
2510	Sretensk	URSS	—	A1	FX CO
2510	Tachtip	URSS	—	A1 A2	FX CO
2510	Talon	URSS	—	A1	FX CO
2510	Tarbalzjei	URSS	—	A1 A3	FX CO
2510	Tchanych	URSS	—	A1	FX CO
2510	Tchita	URSS	—	A1	FX CO
2510	Tchouchpa	URSS	—	A1	FX CO
2510	Tchoulman	URSS	—	A1	FX CO
2510	Tchouran	URSS	—	A1	FX CO
2510	Tinda	URSS	—	A1	FX CO
2510	Tirkanda	URSS	—	A1	FX CO
2510	Tisoul	URSS	—	A1	FX CO
2510	Tsipikan	URSS	—	A1	FX CO
2510	Tschoutche	URSS	—	A1	FX CO
2510	Verchina Darasouna	URSS	—	A1 A3	FX CO
2510	Zavod Baimak	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2510	Zentralnii Roudnik	URSS	—	A1 A3	FX CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2513	Mobile terrestre Land mobile	AOF	0,1	A3	LM
2513	Navires (vers côtières) Ship-shore	Holl	0,075	A3	CP Mer du Nord, Manche, Atlantique North Sea, Channel, Atlantic
2513	Mobile terrestre Land mobile	Mada	0,4	A3	LM
2513	Lisboa	Port	0,07	A1 A3	FX
2513	Bulawayo	RhoS	2,5	A1	FX
2515	Altan-Bulak	Mong	5,0	A1 A3	FX CP
2515	Burutu	Nige	0,1	A1	FX
2516	Las Palmas	ICan	0,8	A2	FX
2517	Draguignan	F	0,12	A3	FX CO
2517	Montpellier	F	0,12	A3	FX CO
2517	Quimper	F	0,12	A3	FX CO
2517	Rennes	F	0,12	A3	FX CO
2517	Rhodos	Grec	0,03	A1	FX
2517	Roma	I	0,3	A1 A3	FX
2517	Torino	I	0,3	A1 A3	FX
2520	Albanie — Albania	Alba	0,05	A3	LM
2520	Mobile terrestre Land mobile	AOF	0,1	A3	LM
2520	Navires (vers côtières) Ship-shore	Holl	0,075	A3	CP Baltique, Manche, Mer du Nord, Atlantique, Méditerranée Baltic, Channel, North Sea, Atlantic, Mediterranean
2520	Mobile terrestre Land mobile	Mada	0,4	A3	LM
2520	Khankha	Mong	1,0	A1 A3	FX CO
2522	Braila	Roum	0,3	A1	FX
2522	Bucuresti	Roum	0,3	A1	FX
2522	Cluj	Roum	0,3	A1	FX
2522	Jassy	Roum	0,3	A1	FX
2522	Timisoara	Roum	0,3	A1	FX
2524	Leros	Grec	0,03	A1	FX
2524	Stations italiennes Italian stations	I	0,3	A1	FX
2525	Bogda-Ula	Mong	1,0	A1 A3	FX CO
2525	Bucuresti	Roum	0,015	A3	LM
2525	Cluj	Roum	0,015	A3	LM
2525	Jassy	Roum	0,015	A3	LM
2525	Timisoara	Roum	0,015	A3	LM
2527	Navires (vers côtières) Ship-shore	G et/and Colonies	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Manche, Atlantique, Océan Indien, Méditerranée Baltic, North Sea, Channel, Atlantic, Indian Ocean, Mediterranean
2527,5	Bacau	Roum	0,25	A2	FX
2527,5	Bucuresti	Roum	0,25	A2	FX
2527,5	Jassy	Roum	0,25	A2	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2528	Ismaïlia	Egyp-Suez/G	1,0	A1	FX
2529	Bucuresti	Roum	0,015	A3	LM
2529	Cluj	Roum	0,015	A3	LM
2529	Jassy	Roum	0,015	A3	LM
2529	Timisoara	Roum	0,015	A3	LM
2530	Las Palmas	ICan	0,4	A1	FX
2530	Jos	Nige	0,1	A1	FX
2530	Oustie Toli-Pristan	URSS		A1	FX FC CO
2530	Teretie	URSS		A1	FX FC CO
2530	Tourta	URSS		A1	FX FC CO
2531	Evreux	F	0,12	A3	FX CO
2531	Mâcon	F	0,12	A3	FX CO
2531	Orléans	F	0,12	A3	FX CO
2531	Vesoul	F	0,12	A3	FX CO
2531	Alger	F(Alg)	0,1	A3	FX CO
2534	Mobile terrestre Land mobile	AOF	0,1	A3	LM
2534	Navires (vers côtières) Ship-shore	G et/and Colonies	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Manche, Atlantique, Océan Indien Baltic, North Sea, Channel, Atlantic, Indian Ocean
2534	Palermo	I	0,3	A1 A3	FX
2534	Roma	I	0,3	A1 A3	FX
2534	Navires (vers côtières) Ship-shore	I	0,1	A1 A3	CP Méditerranée — Mediterranean
2534	Navires (vers côtières) Ship-shore	Irla	0,1	A3	CP Atlantique — Atlantic
2534	Tananarive	Mada	0,2	A1	FX CO
2534	Krasnystaw	Polo	0,4	A1 A2 A3	FX
2534	Lublin	Polo	0,4	A1 A2 A3	FX
2534	Radom	Polo	0,4	A1 A2 A3	FX
2534	Rzeszow	Polo	0,4	A1 A2 A3	FX
2534	Warszawa	Polo	0,4	A1 A2 A3	FX
2534	Zamosc	Polo	0,4	A1 A2 A3	FX
2535	Irtichsk	URSS	—	A1 A3	FX FC CO
2537	Ismaïlia	Egyp-Suez/G	0,4	A1	FX
2537	Fort Jameson	RhoN	0,1	A1	FX
2538	Oegstgeest	Holl	0,1	A1	FX CO
2538	Venezia	I	0,3	A1 A3	FX
2538	Mobile terrestre Land Mobile	Polo	0,3	A1 A2 A3	LM
2540	Tobruch	Liby/G	0,01	A1	FX
2540	Kaduna	Nige	0,25	A1	FX
2540	Kasama	RhoN	0,15	A1	FX
2540	Aksarka	URSS		A1 A3	FX FC CO
2540	Bakou	URSS		A1 A3	FC CO
2540	Berezovo	URSS		A1 A3	FX FC CO
2540	Chouginskii-Promysel	URSS	0,02	A1 A3	FX FC CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2540	Idjid Kirta	URSS	0,02	A1 A3	FX FC CO
2540	Khalmersede	URSS	0,05	A1 A3	FX FC
2540	Kolpachevo	URSS	0,05	A1 A3	FX FC CO
2540	Kondinsk	URSS	0,05	A1 A3	FX FC CO
2540	Kouchevat	URSS	0,05	A1 A3	FX FC
2540	Krivaia Kosa	URSS	0,05	A1 A3	FX FC CO
2540	Leningrad	URSS	0,02	A1	FX CO
2540	Moiskii Roudnik	URSS	0,05	A1 A3	FX FC CO
2540	Molotov	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2540	Nagornii	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2540	Nida	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2540	Novii Port	URSS	0,02	A1 A3	FX CO
2540	Pouiko	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2540	Predgornoe Pristan	URSS	0,04	A1 A3	FX FC CO
2540	Selijarowo	URSS	0,04	A1 A3	FX CO
2540	Serafimovitch Pristan	URSS	0,07	A1	FX CO
2540	Vasil Soursk	URSS	0,04	A1 A3	FX CO
2540	Voskresensk	URSS	0,04	A1 A3	FX CO
2540	Zaiarskaria Pristan	URSS	0,1	A1 A3	FX FC CO
2541	Navires (vers côtières) Ship-shore	D/G(c)	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Manche Baltic, North Sea, Channel
2541	Navires (vers côtières) Ship-shore	F	0,1	A3	Atlantique, Manche — Atlantic, Channel
2541	Preveza	Grec	0,5	A1	FX
2541	Navires (vers côtières) Ship-shore	I	0,05	A3	CP Méditerranée — Mediterranean
2543	Mobile terrestre Land Mobile	AOF	0,4	A3	LM
2543	Tananarive	Mada	0,2	A1	FX CO
2543	Lisboa	Port	0,05	A3	FX
2544	Berlin	D/USA(c)	0,5	A3	FX CO
2545	Cagliari	I	0,3	A1 A3	FX
2545	Roma	I	0,3	A1 A3	FX
2545	Bazar Koul	Mong	1,0	A1 A3	FX CP
2545	Braila	Roum	0,3	A1	FX
2545	Bucuresti	Roum	0,3	A1	FX
2545	Cluj	Roum	0,3	A1	FX
2545	Jassy	Roum	0,3	A1	FX
2545	Timisoara	Roum	0,3	A1	FX
2548	Navires (vers côtières) Ship-shore	G et/and Colonies	0,1	A3	CP Mer du Nord, Manche, Méditerranée, Atlantique, Océan Indien North Sea, Channel, Mediterranean, Atlantic, Indian Ocean
2548	Marche	I	0,1	A1	FX
2548	Navires (vers côtières) Ship-shore	Polo	0,1	A1 A3	CP Baltique — Baltic
2548	Mobile terrestre Land mobile	Youg	0,05	A3	LM

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2550	Mobile terrestre Land Mobile (Soudan)	AOF	0,4	A3	LM
2550	Johannesburg	AfrS	0,2	A3	LM CV
2550	Oulan Oude	URSS	0,15	A1 A2 A3	FX FC CO
2550	Oustie Touli Pristan	URSS	0,06	A1	FX FC CO
2550	Sarapoul	URSS	0,25	A1	FX FC CO
2551	Heidelberg	D/USA(c)	0,5	A1	FX CO
2551	Minden	D/G(c)	0,5	A1	FX CO
2553	Rhodos	Grec	0,03	A1	FX
2553		Youg	0,2	A1	FX
2555	Navires (vers côtières) Ship-shore	AEF	0,05	A3	CP Atlantique — Atlantic
2555	Navires (vers côtières) Ship-shore	AOF	0,05	A3	CP Atlantique — Atlantic
2555	Navires (vers côtières) Ship-shore	Came	0,05	A3	CP Atlantique — Atlantic
2555	Navires (vers côtières) Ship-shore	G et/and Colonies	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée Baltic, North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean
2555	Navires (vers côtières) Ship-shore	Mada	0,05	A3	CP Océan Indien — Indian Ocean
2555	Funchal	Made	3,0	A3	FX
2555	Navires (vers côtières) Ship-shore	SomF	0,05	A3	CP Océan Indien — Indian Ocean
2555	Navires (vers côtières) Ship-shore	Togo	0,05	A3	CP Atlantique — Atlantic
2556	Ulan Khusu	Mong	0,1	A1 A3	FX CO
2559	Padova	I	5,0	A1 F1 A3	FX
2559	Roma	I	5,0	A1 F1 A3	FX
2560	Tchernaia Boukhta	URSS	0,05	A1 A2	FX FC CO
2562	Mobile terrestre Land Mobile	AOF	0,1	A3	LM
2562	Navires (vers côtières) Ship-shore	G et/and Colonies	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Manche, Méditerranée, Atlantique, Océan Indien Baltic, North Sea, Mediterranean, Channel, Atlantic, Indian Ocean
2565	Bad Kreuznach	D/F	0,2	A1	FX CO
2565	Deux Ponts	D/F	0,2	A1	FX CO
2565	Takoradi	CotO	0,35	A1	FX
2565	Kherson	RSSU	0,05	A1 A3	FX FC CO
2565	Algazi	URSS	0,05	A1 A3	FX FC CO
2565	Batourinskaia Verf	URSS	0,06	A1 A3	FX FC CO
2565	Briansk	URSS	0,05	A1 A3	FX FC CO
2565	Jigalovo	URSS	0,1	A1 A3	FX FC CO
2565	Katchoug	URSS	0,04	A1 A3	FX FC CO
2565	Kirensk	URSS	0,1	A1 A3	FX FC CO
2565	Kirov	URSS	0,15	A1	FX CO
2565	Kourmich	URSS	0,04	A1 A3	FX CO
2565	Kzil Balik	URSS	0,05	A1 A3	FX FC CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2565	Makarievo	URSS	0,04	A1 A3	FX FC CO
2565	Molotov	URSS	0,04	A1 A3	FX FC CO
2565	Nadjar Kouli Begli	URSS	0,05	A1 A3	FX FC
2565	Oufa	URSS	0,015	A1 A2 A3	FX FC CO
2565	Oust Kout	URSS	0,1	A2 A3	FX FC CO
2565	Ribinsk	URSS	0,04	A1 A3	FX FC CO
2565	Sennaia Kouria Zaton	URSS	0,04	A1 A3	FX CO
2565	Syktivkar	URSS	0,04	A1 A3	FX FC CO
2565	Teretie	URSS	0,06	A1	FX FC CO
2565	Tioumen	URSS	0,05	A1 A3	FX FC CO
2565	Tobolsk	URSS	0,1	A1 A3	FX FC
2565	Vitim	URSS	0,1	A1 A3	FX CO
2565	Zelenga Belenskaia	URSS	0,05	A1 A3	FX FC
2566	Dijon	F	0,3	A3	FX CO
2566	Lille	F	0,3	A3	FX CO
2566	Rennes	F	0,3	A3	FX CO
2566	Livorno	I	0,15	A1 A3	FX CO
2566	Portoferraio	I	0,15	A1 A3	FX CO
2566	Cascais	Port	0,025	A3	FX
2566	Sfax	Tuni	0,2	A3	FX
2566	Sousse	Tuni	0,2	A3	FX
2569	Mobile terrestre Land Mobile	Alba	0,1		LM
2569	Navires (vers côtières) Ship-shore	D/G(c)	0,1	A3	CP Baltique — Baltic
2569	Navires (vers côtières) Ship-shore	G et/and Colonies	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Manche, Atlantique, Océan Indien Baltic, North Sea, Channel, Atlantic, Indian Ocean
2569	Skopje	Youg	0,2	A3	FX
2570	Berezniki	URSS	0,01	A1	FX CO
2572	Bialystok	Polo	0,5	A1 A2 A3	FX
2572	Lublin	Polo	0,5	A1 A2 A3	FX
2572	Olsztyn	Polo	0,5	A1 A2 A3	FX
2572	Torun	Polo	0,5	A1 A2 A3	FX
2572	Warszawa	Polo	0,5	A1 A2 A3	FX
2574	Metz	F	0,2	A1	FX CO
2574	Muscat	Iraq/G	0,2	A2	FX
2574	Porto Santo	Made	0,05	A3	FX
2574	Maiduguri	Nige	0,25	A1	FX
2574	Mobile terrestre Land mobile	Polo	0,3	A3	LM
2574	Lusaka	RhoN	0,05	A1 A3	FX
2574	Dubrovnik	Youg	0,1	A1 A3	FC CP
2574	Rijeka	Youg	0,1	A1 A3	FC CP
2574	Split	Youg	0,1	A1 A3	FC CP
2576	Navires (vers côtières) Ship-shore	F	0,05	A3	CP Mer du Nord, Manche, Atlantique North Sea, Channel, Atlantic
2576	Karlsborg	S	5,0	A1 F1	FX CP
2576	Varberg	S	5,0	A1 F1	FX CP

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2579	Ponza	I	0,05	A3	FC CO
2579	Porto Empedocle	I	0,05	A3	FC CO
2579	Diégo-Suarez	Mada	0,1	A3	FC
2579	Maintirano	Mada	0,1	A3	FC
2579	Majunga	Mada	0,1	A3	FC
2579	Tuléar	Mada	0,1	A3	FC
2580	Firenze	I	0,5	A1 A3	LM
2580	Genitchesk	RSSU	0,05	A1 A3	FX FC CO
2580	Kiev	RSSU	0,1	A1 A3	FX CO
2580	Osipenko	RSSU	0,05	A1 A3	FX FC CO
2580	Astrakhan	URSS	0,05	A1 A3	FC CO
2580	Botievo	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2580	Dolgaia Gouba	URSS	0,05	A1 A3	FX FC CO
2580	Evlakh	URSS	0,04	A1 A3	FX FC CO
2580	Gousinaia Pristan	URSS	0,05	A1 A3	FX FC CO
2580	Krasnii Volgar	URSS	0,04	A1 A3	FX FC CO
2580	Krasnoiarsk	URSS	0,12	A1	FX FC CO
2580	Obitotchnaia Kosa	URSS	0,05	A1 A3	FX FC CO
2580	Ochvar	URSS	0,04	A1 A3	FX FC
2580	Omsk	URSS	0,1	A1 A3	FX FC CO
2580	Oznatchennoe Pristan	URSS	0,04	A1 A3	FX FC CO
2580	Saliani Pristan	URSS	0,04	A1	FX FC CO
2580	Sivaia Maska	URSS	0,04	A1 A3	FX FC CO
2580	Vechkouria Zaton	URSS	0,04	A1 A3	FX FC
2580	Vichnyi Volotchek	URSS	0,04	A1 A3	FX FC CO
2581	Oegstgeest	Holl	0,25	A1	FC CO
2581	Monsanto	Port	3,0	A1 A2	FX FC
2583	Habbaniyah	Iraq/G	2,5	A1	FX
2585	Molotov Oblastnoi	URSS	0,15	A1	FX CO
2585	Oust Ichim	URSS	0,04	A1 A3	FX FC CO
2586	Libreville	AEF	0,1	A3	FC
2586	Pointe Noire	AEF	0,1	A3	FC
2586	Port-Gentil	AEF	0,1	A3	FC
2586	Tiranë	Alba	3,0	A1 A2 A3	FX
2586	Conakry	AOF	0,1	A3	FC
2586	Cotonou	AOF	0,1	A3	FC
2586	St. Louis	AOF	0,1	A3	FC
2586	Douala	Came	0,1	A3	FC
2586	Rönne	Dnk	0,25	A3	FC CP
2586	Dunkerque	F	0,1	A3	FC CR
2586	Nantes	F	0,1	A3	FC CR
2586	Port-Vendres	F	0,1	A3	FC CR
2586	St. Nazaire	F	0,1	A3	FC CR
2586	Alger	F(Alg)	0,1	A3	FC CR
2586	Oran	F(Alg)	0,1	A3	FC CR
2586	Philippeville	F(Alg)	0,1	A3	FC CR
2586	Stykkisholmur	Isla	0,015	A3	FC CP
2586	Antalaha	Mada	0,1	A3	FC
2586	Diégo-Suarez	Mada	0,1	A3	FC
2586	Dzaoudzi	Mada	0,1	A3	FC

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2586	Fort-Dauphin	Mada	0,1	A3	FC
2586	Maintirano	Mada	0,1	A3	FC
2586	Majunga	Mada	0,1	A3	FC
2586	Manakara	Mada	0,1	A3	FC
2586	Mananjary	Mada	0,1	A3	FC
2586	Morondava	Mada	0,1	A3	FC
2586	Nossi-Bé	Mada	0,1	A3	FC
2586	Tamatave	Mada	0,1	A3	FC
2586	Tuléar	Mada	0,1	A3	FC
2586	Mazagan	MarF	0,1	A3	FC CR
2586	Port-Lyautey	MarF	0,1	A3	FC CR
2586	Monaco	Mona	0,1	A3	FC CR
2586	Saint-Denis	Reun	0,1	A3	FC
2586	Djibouti	SomF	0,1	A3	FC
2586	Lomé	Togo	0,1	A3	FC
2586	Bizerte	Tuni	0,1	A3	FC CR
2586	Sousse	Tuni	0,1	A3	FC CR
2588	Mpika	RhoN	0,1	A1	FX
2590	Saloniki	Grec	0,3	A1	FX CO
2591	Livorno	I	0,05	A3	FC CP
2593	Cape Town	AfrS	0,2	A1 A2 A3	FC CO
2593	Durban	AfrS	0,05	A1 A2 A3	FC CO
2593	East London	AfrS	0,25	A1 A2 A3	FC CO
2593	Port-Elizabeth	AfrS	0,2	A1 A2 A3	FC CO
2593	Walvis Bay	AfrS	0,05	A1 A2 A3	FC CO
2593	Blaavand	Dnk	0,5	A2 A3	FC CP
2593	Amiens	F	0,12	A3	FX CO
2593	Mézières	F	0,12	A3	FX CO
2593	Rouen	F	0,12	A3	FX CO
2593	Malin Head	Irla	0,5	A3	FC CP
2593	Agadir	MarF	0,2	A3	FC CP
2595	Brindisi	I	0,3	A3	FX
2595	Cagliari	I	0,3	A3	FX
2595	Catania	I	0,3	A3	FX
2595	Roma	I	0,3	A3	FX
2595	Siracusa	I	0,3	A3	FX
2595	Adzva-Vom	URSS	0,04	A1 A3	FX FC CO
2595	Arkhangelsk	URSS	0,05	A1 A3	FX FC CO
2595	Berezniki	URSS	0,01	A1	FX CO
2595	Berezovo	URSS	0,04	A1 A3	FX FC CO
2595	Bobrovskii Zaton	URSS	0,05	A1 A3	FX FC CO
2595	Kalinin	URSS	0,04	A1 A3	FX FC CO
2595	Kazatchinskii Porog	URSS	0,04	A1 A3	FX FC CO
2595	Kimri	URSS	0,04	A1 A3	FX FC CO
2595	Nijnii Piandj	URSS	0,04	A1 A3	FX CO
2595	Ouchkouria Pristan	URSS	0,02	A1 A3	FX FC CO
2595	Oust Tcharichskaia Pristan	URSS	0,06	A1 A3	FX FC CO
2595	Petroun	URSS	0,02	A1 A3	FX FC CO
2595	Varnavino	URSS	0,04	A1 A3	FX CO
2595	Voznesenie	URSS	0,06	A1 A3	FX FC CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2596	Tchistopol	URSS	0,12	A2	FX FC CO
2597	Swaziland	AfrS	0,1	A3	FX CO
2597	Basrah	Iraq	0,5	A1 A2	FX
2597	Kaduna	Nige	0,1	A1	FX
2600	Mobile terrestre Land mobile	Alba	0,5		LM
2600	Varna	Bulg	0,125	A1 A2 A3	FC CP
2600	Rhodos	Grec	0,3	A1	FX
2600	Scheveningen	Holl	1,0	A3	FC CP
2600	Alicudi	I	0,05	A3	FC CP
2600	Milano	I	0,3	A1 A3	FX
2600	Roma	I	0,3	A1 A3	FX
2600	Reykjavik	Isla	0,5	A3	FX
2600	Seydisfjördur	Isla	0,5	A3	FX
2600	Saint Denis	Reun	0,3	A3	FC
2602	Mobile terrestre Land mobile	AOF	0,1	A3	LM
2605	Graz	Autr	0,5	A3	FX
2605	Innsbruck	Autr	0,5	A3	FX
2605	Klagenfurt	Autr	0,5	A3	FX
2605	Linz	Autr	0,5	A3	FX
2605	Salzburg	Autr	0,5	A3	FX
2605	Wien	Autr	0,5	A3	FX
2605	Altan-Tesli	Mong	1,2	A1 A3	FX CP
2607	Cape Town	AfrS	0,2	A1 A2 A3	FC CO
2607	Durban	AfrS	0,05	A1 A2 A3	FC CO
2607	East London	AfrS	0,25	A1 A2 A3	FC CO
2607	Port Elizabeth	AfrS	0,2	A1 A2 A3	FC CO
2607	Walvis Bay	AfrS	0,05	A1 A2 A3	FC CO
2607	Bruxelles	Belg	0,025	A3	LM
2607	Aarhus Port	Dnk	0,05	A3	FC CO
2607	Ajaccio	F	0,3	A3	FC CO
2607	Toulon	F	0,3	A3	FC CO
2607	Navires/Ship stations	F	0,1	A3	CO Méditerranée — Mediterranean
2607	Portpatrick	G	0,5	A3	FC CP
2607	Athinai	Grec	0,5	A1	FX
2609	Mobile terrestre Land mobile	AOF	0,1	A3	LM
2609	Mobile terrestre Land mobile	Mada	0,2	A3	LM
2610	Tiranë	Alba	0,3	A3	FX
2610	Pays-Bas/Netherlands	Holl	0,1	A1 A3	FX CO
2610	Derna	Liby/G	0,4	A1	FX
2610	Aliabaïramli	URSS	0,04	A1 A3	FX FC CO
2610	Bakou	URSS	0,15	A1 A2	FX FC CO
2610	Barnaoul Pristan	URSS	0,06	A1 A3	FX FC CO
2610	Choumilovo	URSS	0,05	A1 A3	FX FC CO
2610	Gaini Selo	URSS	0,01	A1	FX FC CO
2610	Gasan Kouli	URSS	0,05	A1 A3	FX FC CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2610	Gouriev	URSS	0,04	A1 A3	FX FC CO
2610	Kalatch Don	URSS	0,07	A1	FX CO
2610	Kamskoe Oustie	URSS	0,025	A1	FX FC CO
2610	Kargasok Pristan	URSS	0,04	A1 A3	FX FC CO
2610	Krasnovodsk	URSS	0,02	A1	FX CO
2610	Novoselovo Pristan	URSS	0,04	A1 A3	FX FC CO
2610	Ostachkov Pristan	URSS	0,04	A1 A3	FX FC CO
2610	Oust-Kamenogorsk	URSS	0,05	A1	FX FC CO
2610	Poretskoe	URSS	0,04	A1 A3	FX CO
2610	Pourja	URSS	0,25	A1	FX FC CO
2610	Salekhard	URSS	0,05	A1 A2	FX FC CO
2610	Samarovo	URSS	0,02	A1 A3	FX FC CO
2610	Sourgout	URSS	0,05	A1 A3	FX FC CO
2610	Stavropol	URSS	0,04	A1 A3	FX FC CO
2610	Temruk	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2610	Tioumen	URSS	0,05	A1 A3	FX FC CO
2610	Vetluga	URSS	0,04	A1 A3	FX CO
2610	Vorkouta	URSS	0,04	A1 A3	FX FC CO
2614	Brazzaville	AEF	0,1	A3	FX CP
2614	Djambala	AEF	0,1	A3	FX CP
2614	Dolisié	AEF	0,1	A3	FX CP
2614	Fort Rousset	AEF	0,1	A3	FX CP
2614	Franceville	AEF	0,1	A3	FX CP
2614	Gamboma	AEF	0,1	A3	FX CP
2614	Impfondo	AEF	0,1	A3	FX CP
2614	Mayoumba	AEF	0,1	A3	FX CP
2614	Mossaka	AEF	0,1	A3	FX CP
2614	Abengorou	AOF	0,1	A3	FX CP
2614	Abidjan	AOF	0,1	A3	FX CP
2614	Agadès	AOF	0,5	A3	FX CP
2614	Akjoujt	AOF	0,1	A3	FX CP
2614	Atar	AOF	0,1	A3	FX CP
2614	Bilma	AOF	0,5	A3	FX CP
2614	Bouaké	AOF	0,1	A3	FX CP
2614	Fort Gouraud	AOF	0,1	A3	FX CP
2614	Fort Lamy	AOF	0,5	A3	FX CP
2614	Gagnoa	AOF	0,1	A3	FX CP
2614	Grand Lahou	AOF	0,1	A3	FX CP
2614	Iferouane	AOF	0,5	A3	FX CP
2614	N'Guigmi	AOF	0,5	A3	FX CP
2614	Nouakchott	AOF	0,1	A3	FX CP
2614	Sassandra	AOF	0,1	A3	FX CP
2614	Tabou	AOF	0,1	A3	FX CP
2614	Zinder	AOF	0,5	A3	FX CP
2614	Norddeich	D/G(c)	0,5	A3	FC CP
2614	Arras	F	0,12	A3	FX CO
2614	Clermont-Ferrand	F	0,12	A3	FX CO
2614	Laon	F	0,12	A3	FX CO
2614	Karpathos	Grec	0,03	A1	FX
2614	Palermo	I	0,5	A1 A3	LM
2614	Basrah	Iraq	0,75	A1 A2 A3	FC CP
2614	Fao	Iraq	0,05	A1 A2 A3	FC CP

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2614	Harmaq	Iraq	0,05	A1 A2 A3	FC CP
2614	Inner Bar	Iraq	0,05	A1 A2 A3	FC CP
2614	Shatal Arab	Iraq	0,05	A1 A2 A3	FC CP
2614	Valentia	Irla	0,5	A3	FC CP
2614	Ambatondrazaka	Mada	0,3	A3	FX CP
2614	Antalaha	Mada	0,3	A3	FX CP
2614	Antsirabé	Mada	0,3	A3	FX CP
2614	Arivonimamo	Mada	0,3	A3	FX CP
2614	Diégo-Suarez	Mada	0,3	A3	FX CP
2614	Fianarantsoa	Mada	0,3	A3	FX CP
2614	Fort-Dauphin	Mada	0,3	A3	FX CP
2614	Maintirano	Mada	0,3	A3	FX CP
2614	Majunga	Mada	0,3	A3	FX CP
2614	Mananjary	Mada	0,3	A3	FX CP
2614	Mohéli	Mada	0,3	A3	FX CP
2614	Morondava	Mada	0,3	A3	FX CP
2614	Moroni	Mada	0,3	A3	FX CP
2614	Mutsamudu	Mada	0,3	A3	FX CP
2614	Nossi-Bé	Mada	0,3	A3	FX CP
2614	Ste. Marie	Mada	0,3	A3	FX CP
2614	Tamatave	Mada	0,3	A3	FX CP
2614	Tananarive	Mada	0,3	A3	FX CP
2614	Tuléar	Mada	0,3	A3	FX CP
2614	Bydgoszcz	Polo	0,5	A1 A3	FX
2614	Gdynia	Polo	0,5	A1 A3	FX
2614	Poznan	Polo	0,5	A1 A3	FX
2614	Szczecin	Polo	0,5	A1 A3	FX
2614	Warszawa	Polo	0,5	A1 A3	FX
2614	Tanger	Tger/G	0,1	A2	FX
2615	Ponta Delgada	Azor	0,45	A1 A2	FC CO
2615	Tsetserlig	Mong	1,2	A1 A2	FX CO
2617	Istres	F	2,5	A1 A2	FX CO
2617	London	G	2,5	A1 A2	FX CO
2617	Gibraltar	Gibr	2,5	A1 A2	FX CO
2617	Amsterdam	Holl	0,1	A1 A3	FX
2617	Alma	Liby/G	2,5	A1 A2	FX CO
2617	Malta	Malt	2,5	A1 A2	FX CO
2618	Mekurdi	Nige	0,05	A1	FX
2620	Tamtchi	Mong	0,2	A1 A3	FX CO
2621	Oegstgeest	Holl	0,25	A1 A3	FC CO
2621	Budapest	Hong	0,1	A3	FX
2621	Mehdya	MarF	0,03	A3	FC CR
2621	Mogador	MarF	0,03	A3	FC CR
2621	Safi	MarF	0,03	A3	FC CR
2621	Malmö	S	1,5	A3	FC CP
2621	Trieste	Trie/ZAA	0,3	A3	FC CP
2624	Zakynthos	Grec	0,5	A1	FX
2624	Bologna	I	0,3	A1	FX
2624	Milano	I	0,3	A1	FX
2624	Roma (Ciampino)	I	0,3	A1	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2624	Torino	I	0,3	A1	FX
2624	Venezia	I	0,3	A1	FX
2624	Lagos	Nige	0,25	A1	FX
2625	Atabaevo	URSS	0,01	A1 A3	FX CO
2625	Bystryi Istok	URSS	0,01	A1 A3	FX FC CO
2625	Daoursk Selo	URSS	0,01	A1	FX FC CO
2625	Djerdjan	URSS	0,01	A1 A3	FX CO
2625	Kerki	URSS	0,1	A1 A3	FX FC CO
2625	Krasnii Baki	URSS	0,01	A1 A3	FX CO
2625	Leningrad	URSS	0,06	A1 A3	FX FC CO
2625	Malokrasnoiarka	URSS	0,05	A1 A3	FX FC CO
2625	Oust Ousa	URSS	0,01	A1 A3	FX FC CO
2625	Oust Olonenskoe	URSS	0,1	A1 A3	FC CO
2625	Sabir Abad	URSS	0,05	A1 A3	FX FC CO
2625	Tomsk	URSS	0,06	A1 A3	FX FC CO
2625	Vologda	URSS	0,1	A1	FX CO
2628	Bourgas	Bulg	0,125	A1 A2 A3	FC CP
2628	Marseille	F	1,0	A3	FC CP
2628	Humber	G	0,5	A3	FC CP
2628	Niton	G	0,5	A3	FC CP
2628	Pescara	I	0,05	A1 A3	FC CP
2628	Bordeyri	Isla	0,5	A3	FC CP
2628	Vestmannaeyjar	Isla	0,5	A3	FC CP
2630	Oulan Oude	URSS	0,15	A1 A3	FX FC CO
2630	Pavlodar	URSS	0,01	A1 A3	FX FC CO
2633	Fort-Lamy	AEF	0,5	A1	FX CO
2635	Simonstown	AfrS	0,12	A3	FC CO
2635	Alexandrie	Egyp	1,5	A3	FC CO
2635	Port Said	Egyp	1,5	A3	FC CO
2635	Suez	Egyp	1,5	A3	FC CO
2635	Navires/Ship stations	Egyp	0,1	A3	CO
2635	Napoli	I	0,05	A1 A3	FC
2635	Bodö	Nor	0,2	A3	FC CP
2635	Tjöme	Nor	0,5	A3	FC CP
2638	Funchal	Made	3,0	A3	FX
2640	Adler	URSS	0,05	A1 A3	FX FC CO
2640	Alatir	URSS	0,01	A1 A3	FX CO
2640	Belomorsk	URSS	0,05	A1 A3	FX FC CO
2640	Dargilakh	URSS	0,8	A1 A3	FX FC CO
2640	Faizabad	URSS	0,01	A1 A3	FX FC CO
2640	Gigalovo	URSS	0,1	A1 A3	FX FC CO
2640	Iaroslavl	URSS	0,01	A1 A3	FX CO
2640	Kamen Pristan	URSS	0,01	A1 A3	FX FC CO
2640	Katchoug	URSS	0,01	A1 A3	FX FC CO
2640	Kirensk	URSS	0,1	A1 A3	FX FC CO
2640	Lemtibad	URSS	0,01	A1 A3	FX FC CO
2640	Leningrad	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2640	Oubinsk Pristan	URSS	0,05	A1 A3	FX FC CO
2640	Oust-Kout	URSS	0,1	A1 A3	FX FC CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2640	Sokolia Pristan	URSS	0,04	A1 A3	FX CO
2640	Tioumen	URSS	0,3	A1 A3	FX FA CO
2640	Tobolsk	URSS	0,04	A1 A3	FX FC CO
2640	Troitsko Petchersk	URSS	0,02	A1 A3	FX FC CO
2640	Vitim	URSS	0,1	A1 A3	FX FC CO
2642	Ports hollandais Netherlands Ports	Holl	0,05	A1 A3	FC CO
2642	Messina	I	0,3	A1 A3	FC CP
2642	Farsund	Nor	0,5	A3	FC CP
2642	Sandnessjöen	Nor	0,2	A3	FC CP
2645	Lomé	Togo	0,1	A3	FC
2645	Oufa	URSS	0,15	A1 A2	FX FC CO
2646	Blois	F	0,12	A3	FX CO
2646	Lons-le-Saulnier	F	0,12	A3	FX CO
2646	Melun	F	0,12	A3	FX CO
2646	Nevers	F	0,12	A3	FX CO
2648	Esteiro-Lisboa	Port	0,25	A2	FC
2649	Nice	F	0,3	A3	FC CP
2649	Kotka	Finl	0,2	A3	FC CP
2649	Portsmouth	G	0,05	A3	FC CO
2649	Gallipoli	I	0,15	A1 A3	FX CO
2649	Eilat	Isra	0,2	A3	FC CP
2649	Kristiansund	Nor	0,2	A3	FC CP
2649	Oslo	Nor	0,15	A3	FC CP
2649	Sveagruven	Nor	0,1	A3	FC CP
2650	Seberei	Mong	0,1	A1 A3	FX FA CO
2652	Rhein/Main	D/USA(c)	0,4	A1	FX CO
2652	Athinai	Grec	0,5	A1	FX
2652	Fort Dauphin	Mada	0,1	A3	FC
2652	Mananjary	Mada	0,1	A3	FC
2652	Morondava	Mada	0,1	A3	FC
2652	Tamatave	Mada	0,1	A3	FC
2652	Krakow	Polo	0,5		FX
2655	Aktubinsk	URSS	0,8	A1 A3	FX FA CO
2656	Paris	F	0,2	A1	FX CO
2656	Ancona	I	1,0	A3	FX
2656	Pantelleria	I	0,3	A1 A3	FC CP
2656	Haugesund	Nor	0,2	A3	FC CP
2656	Mehavn	Nor	0,05	A3	FC CP
2656	Trondheim	Nor	0,2	A3	FC CP
2657	Mobile terrestre Land Mobile	AOF	0,1	A3	LM
2657	Santa Maria	Azor	0,4	A1	FX
2657	Mobile terrestre (Madagascar Sud) Land Mobile (South Madagascar)	Mada	0,2	A3	LM

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2658		Holl	0,1	A1	FX CO
2658	Budapest	Hong	0,1	A3	LM
2660	Frankfurt	D/USA(c)	1,0	F1	FX CO
2660	Frosinone	I	0,3	A1	FX
2660	Montecorvino Rovella	I	0,3	A1	FX
2660	Napoli	I	0,3	A1	FX
2660	Ponza	I	0,3	A1	FX
2660	Roma	I	0,3	A1	FX
2660	Nomogon	Mong	0,1	A3	FX CO
2663	Varna	Bulg	0,125	A1 A2 A3	FC CP
2663	Brest	F	0,3	A3	FC CO
2663	Cherbourg	F	0,3	A3	FC CO
2663	La Pallice	F	0,3	A3	FC CO
2663	Lorient	F	0,3	A3	FC CO
2663	Mobile terrestre Land Mobile	F	1,0	A3	LM
2663	Navires (vers côtières) Ship-shore	F	0,1	A3	CO Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée — North Sea, Channel, Atlantique, Mediterranean
2663	Ouargla	F(Alg)	0,8	A1	FX
2663	Ischia	I	0,05	A3	FC CP
2663	Haifa	Isra	0,2	A3	LM
2663	Benghazi	Liby/G	0,4	A1	FX
2663	Antalaha	Mada	0,1	A3	FC
2663	Dzaoudzi	Mada	0,1	A3	FC
2663	Manakara	Mada	0,1	A3	FC
2663	Nossi Bé	Mada	0,1	A3	FC
2663	Casablanca	MarF	0,2	A3	FC CP
2663	Bergen	Nor	0,5	A3	FC CP
2663	Sörvågen	Nor	0,5	A3	FC CP
2663	Gdynia	Polo	2,0	A1 A3	FC CP
2663	Kolobrzeg	Polo	2,0	A1 A3	FC CP
2664	Djibkhulantu	Mong	0,1	A3	FX
2666		Holl	0,25	A1	FA CO
2666		Nor	0,02	A3	FX
2667	Mobile terrestre Land Mobile	Alba	0,05	A3	LM
2667	La Mecque	AraS	0,5	A1	FX
2667	Ponta Delgada	Azor	0,4	A1	FX
2667	Aix-en-Provence	F	0,5	A1	FX CO
2667	Ajaccio	F	0,5	A1	FX CO
2667	Chambéry	F	0,5	A1	FX CO
2667	Lodève	F	0,5	A1	FX CO
2667	Montluçon	F	0,5	A1	FX CO
2667	Minna	Nige	0,1	A1	FX
2670	Belgique — Belgium	Belg	0,02	A1 A2 A3	LM
2670	Burnham	G	0,5	A3	FC CP
2670	Italie — Italy	I	0,3	A1	FX
2670	Florö	Nor	0,2	A3	FC CP
2670	Honningsvåg	Nor	0,2	A3	FC CP

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2670	Kristiansand	Nor	0,2	A3	FC CP
2670	Odessa	RSSU	0,8	A1 A3	FX CO
2670	Tunis	Tuni	0,3	A3	FC CP
2670	Doudinka	URSS	0,8	A1 A3	FX FA CO
2670	Krasnoiarsk	URSS	0,8	A1 A3	FX FA CO
2670	Leningrad	URSS	0,8	A1 A3	FX FA CO
2670	Lepaia	URSS	0,1	A3	FC CP
2670	Podkamennaia Toungouska	URSS	0,8	A1 A3	FX FA CO
2670	Tachkent	URSS	0,8	A1 A3	FX FA CO
2670	Touroukhansk	URSS	0,8	A1 A3	FX FA CO
2670	Verkhne Ijbatsk	URSS	0,8	A1 A3	FX FA CO
2671	Kolka	URSS	0,06	A3	FC CO
2671	Ofic	URSS	0,06	A3	FC CO
2672	Brazzaville	AEF	0,1	A3	FX CP
2672	Dakar	AOF	10,0	A3	FX CP
2672	Pozuelo del Rey	E	5-10	A3	FC CP
2672	Dzaoudzi	Mada	0,1	A3	FX CP
2672	Mohéli	Mada	0,1	A3	FX CP
2672	Moroni	Mada	0,1	A3	FX CP
2672	Mutsamudu	Mada	0,1	A3	FX CP
2673	Tiranë	Alba	1,0	A2	FX
2673	Royaume-Uni United Kingdom	G	0,05	A1	FA CO
2673		Nor	0,02	A3	FX
2675	Ulan-Badarkhu	Mong	1,0	A1 A3	FX CP
2676	Budapest	Hong	0,1	A3	LM
2677	Lopra	Dnk(Fer)	0,07	A3	FC CV
2677	Camaret	F	0,3	A3	FC CP
2677	Fécamp	F	0,3	A3	FC CP
2677	La Rochelle	F	0,3	A3	FC CP
2677	Port Louis	F	0,3	A3	FC CP
2677	Bergamo	I	0,5	A1 A3	LM
2677	Lisboa	Port	0,07		FX
2677	Karlsborg	S	1,0	A1 F1	FX CP
2677	Varberg	S	1,0	A1 F1	FX CP
2678	Germiston	AfrS	0,2	A1	FX CO
2678	Maun	AfrS	0,2	A1	FX CO
2678	Palapye	AfrS	0,2	A1	FX CO
2678	Pietersburg	AfrS	0,2	A1	FX CO
2678	Windhoek	AfrS	0,2	A1	FX CO
2678	Kumalo	RhoN	0,2	A1	FX CO
2678	Belvedere	RhoS	0,2	A1	FX CO
2678	Daougaoukriva	URSS	0,05	A3	FC CO
2680	Flores	Azor	0,2	A1	FX
2680	Khatun-Boulak	Mong	1,0	A1 A3	FX CP
2680		Nor	0,02	A3	FX
2681	Paris	F	0,2	A1	FX CO
2681	Athinai	Grec	0,25	A1	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1.	2	3	4	5	6
2682	Budapest	Hong	0,1	A3	LM
2683	AOF	AOF	0,4	A1	FX
2683	Lampedusa	I	0,05	A3	FC CP
2683	Livorno	I	0,3	A1 A3	FC CP
2684	Humber	G	0,5	A3	FC CP
2684	Pomorse	Polo	2,0	A3	FC CP
2684	Apulia	Port	0,5	A1 A2	FC CO
2684	Montijo	Port	0,5	A1 A2	FX FC CO
2685	Mobile terrestre Land Mobile	Alba	0,05	A3	LM
2685	Cagliari	I	0,2	A1 A3	FX
2685	Oristano	I	0,2	A1 A3	FX
2685	Vinnitsa	RSSU	0,8	A1 A3	FX CO
2687		Nor	0,02	A3	FX
2688	Innsbruck	Autr/F	0,5	A1	FX CO
2688	Baden-Baden	D/F	0,5	A1	FX CO
2688	Berlin	D/F	0,5	A1	FX CO
2688	Lahr	D/F	0,5	A1	FX CO
2688	Paris	F	0,5	A1	FX CO
2688	Chania	Grec	0,8	A1	FX
2688	Tunis	Tuni	0,2	A3	FX
2689	Bitan	AEF	0,02	A3	FX CP
2689	Boké	AEF	0,02	A3	FX CP
2689	Cocobeach	AEF	0,02	A3	FX CP
2689	Koulamoutou	AEF	0,02	A3	FX CP
2689	Lambaréné	AEF	0,02	A3	FX CP
2689	N' Djolé	AEF	0,02	A3	FX CP
2689	Mitzick	AEF	0,02	A3	FX CP
2689	Mouila	AEF	0,02	A3	FX CP
2689	Oyen	AEF	0,02	A3	FX CP
2689	Port Gentil	AEF	0,02	A3	FX CP
2689	Birnienkoni	AOF	0,1	A3	FX CP
2689	Dakar	AOF	0,3	A3	FX CP
2689	Gao	AOF	0,1	A3	FX CP
2689	Kaoklak	AOF	0,3	A3	FX CP
2689	Niamey	AOF	0,3	A3	FX CP
2689	Oualam	AOF	0,1	A3	FX CP
2689	St-Louis	AOF	0,3	A3	FX CP
2689	Tahono	AOF	0,1	A3	FX CP
2689	Tambacounda	AOF	0,3	A3	FX CP
2689	Ziguinchor	AOF	0,3	A3	FX CP
2689	Bathurst	Gamb	0,3	A3	FX CP
2689	Diégo-Suarez	Mada	1,0	A3	FX CP
2689	Dzaoudzi	Mada	1,0	A3	FX CP
2689	Majunga	Mada	1,0	A3	FX CP
2689	Tananarive	Mada	1,0	A3	FX CP
2691	Cherbourg	F	0,3	A3	FC CR
2691	Alger	F(Alg)	0,5	A3	FC CP
2691	Stonehaven	G	0,5	A3	FC CP
2691	Lodz	Polo	0,5		FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2694	Périgueux	F	0,3	A3	FX CO
2694	Poitiers	F	0,3	A3	FX CO
2694	Strasbourg	F	0,3	A3	FX CO
2694	Troyes	F	0,3	A3	FX CO
2694	Monsanto	Port	3,0	A1 A2	FC CO
2694	Yougoslavie Yugoslavia	Youg	0,5	A1	FX
2695	Rönne	Dnk	0,075	A1	FX
2695	Khangor-Ula	Mong	1,0	A1 A3	FX CP
2695		Nor	0,02	A3	FX
2696	Mobile terrestre Land Mobile	AEF	0,4	A3	LM
2696	Mobile terrestre Land Mobile (Sénégal)	AOF	0,2	A3	LM
2698	Durban	AfrS	0,04	A1 A2 A3	FC CV
2698	Mobile terrestre Land Mobile	Alba	0,05	A3	LM
2698	Stara Zagora	Bulg	0,5	A1 A2	FX
2698	North Foreland	G	0,5	A3	FC CP
2698	Napoli	I	0,3	A1 A3	FC CP
2698	Palermo	I	0,3	A1 A3	FX
2698	Venezia	I	0,3	A1 A3	FC CP
2698	Trelleborg	S	0,325	A1 A3	FC CP
2699	Baghdad	Iraq	2,5	A1 A2 A3	FX
2699	Basrah	Iraq	2,5	A1 A2 A3	FX
2699	Mosul	Iraq	2,5	A1 A2 A3	FX
2700	Caves Point	Maur	0,03	A3	FX
2701	Roma	I	1,0	A1	FX
2702	Mobile terrestre Land Mobile (Tchad)	AEF	0,4	A3	LM
2702	Mobile terrestre Land Mobile (Sénégal)	AOF	0,4	A3	LM
2703	Pays-Bas/Netherlands	Holl	0,075	A1	FX FA
2705	Libreville	AEF	0,1	A3	FC
2705	Pointe Noire	AEF	0,1	A3	FC
2705	Port-Gentil	AEF	0,1	A3	FC
2705	Cape Town	AfrS	0,15	A3	LM CV
2705	Annecy	F	0,12	A3	FX CO
2705	Bourg	F	0,12	A3	FX CO
2705	Gap	F	0,12	A3	FX CO
2705	Versailles	F	0,12	A3	FX CO
2705	Plymouth	G	0,1	A3	FC CO
2705	Wick	G	0,5	A3	FC CP
2705	Bologna	I	0,5	A3	LM
2705	Tchonoin Gol	Mong	0,5	A1 A3	FX CO
2705	Jeleniagora	Polo	0,5	A1 A2 A3	FX
2705	Lodz	Polo	0,5	A1 A2 A3	FX
2705	Walbrzych	Polo	0,5	A1 A2 A3	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2705	Warszawa	Polo	0,5	A1 A2 A3	FX
2705	Wroclaw	Polo	0,5	A1 A2 A3	FX
2708	Ponta Delgada	Azor	0,5	A1 A2	FX
2708	Pays-Bas/Netherlands	Holl	0,1	A1	FX CO
2709	Mobile terrestre Land Mobile (Soudan)	AOF	0,4	A3	LM
2710	Malaia Vichera	URSS	0,05	A3	FX FA CO
2712	Asmara	Eryt/USA	1,0	A3	FC CO
2712	Le Conquet	F	1,0	A3	FC CP
2712	Tripoli	Liby/USA	1,0	A3	FC CO
2712	Diégo Suarez	Mada	0,1	A3	FC
2712	Port-Lyautey	MarF/USA	1,0	A3	FC CO
2712	Gdansk	Polo	2,0	A3	FC CP
2712	Katowice	Polo	0,5	A1 A2 A3	FX
2712	10 stations	Youg	0,075	A1 A3	FC CP
2712,5	Lisboa	Port	0,5		FX
2716	Mobile terrestre Land Mobile (Soudan)	AOF	0,1	A3	LM
2716	Pays-Bas/Netherlands	Holl	0,07	A1	FX CO
2716		S	1,0	A1 A3	FA CO
2719	Oran	F(Alg)	0,5	A3	FC CP
2719	Cullercoats	G	0,5	A3	FC CP
2719	Land's End	G	0,5	A3	FC CP
2719	Vasto	I	0,3	A1 A3	FC CP
2719	Jaroslawiec	Polo	2,0	A3	FC CP
2720	Deleger Khan	Mong	0,2	A1 A3	FX FA CO
2720	Warri	Nige	0,1	A1	FX
2720	Saint Denis	Reun	2,0	F1	FX CP
2720	Tallin Kopli	URSS	0,7	A3	FC CP
2722	Pays-Bas/Netherlands	Holl	0,1	A1	FX CO
2722	S. Margherita	I	0,05	A3	FC CP
2722	Tallin Sadam	URSS	0,03	A1 A3	FC CO
2723	Mobile terrestre Land Mobile (Niger)	AOF	0,4	A3	LM
2723	Yougoslavie Yugoslavia	Youg	0,25	A2	FX
2724	Kuopio	Finl	0,5	A3	FX
2724	Akureyri	Isla	0,5	A3	FX
2724	Isafjördur	Isla	0,5	A3	FX
2724	Reykjavik	Isla	0,5	A3	FX
2724	Siglufjördur	Isla	0,5	A3	FX
2725	Leningrad	URSS	0,04	A1 A3	FX FA CO
2726	Butha-Buthe	AfrS	0,1	A3	FX CO
2726	Leribe	AfrS	0,1	A3	FX CO
2726	Mafeteng	AfrS	0,1	A3	FX CO
2726	Maseru	AfrS	0,1	A3	FX CO
2726	Mohaleshoek	AfrS	0,1	A3	FX CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2		4	5	6
2726	Quthing	AfrS	0,1	A3	FX CO
2726	Teyateyaneng	AfrS	0,1	A3	FX CO
2726	Dakar	AOF	0,3	A3	FC CO
2726	Navires (vers côtières) Ship-shore	AOF	0,1	A3	CO
2726	Port-Etienne	AOF	0,3	A3	FC CO
2726	Ajaccio	F	0,3	A3	FC CO
2726	Bordeaux	F	0,3	A3	FC CO
2726	Boulogne	F	0,3	A3	FC CO
2726	Brest	F	0,3	A3	FC CO
2726	Cherbourg	F	0,3	A3	FC CO
2726	La Pallice	F	0,3	A3	FC CO
2726	Lorient	F	0,3	A3	FC CO
2726	Toulon	F	0,3	A3	FC CO
2726	Navires (vers côtières) Ship-shore	F	0,1	A3	CO Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée — North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean
2726	Alger	F(Alg)	0,3	A3	FC CO
2726	Oran	F(Alg)	0,3	A3	FC CO
2726	Navires (vers côtières) Ship-shore	F(Alg)	0,1	A3	CO Méditerranée — Mediterranean
2726	Agadir	MarF	0,3	A3	FC CO
2726	Casablanca	MarF	1,0	A3	FC CO
2726	Navires (vers côtières) Ship-shore	MarF	0,1	A3	CO Atlantique — Atlantic
2726	Zeba	Polo	2,0	A3	FC CP
2726	Trieste	Trie/ZAA	0,1	A3	FX
2726	Bizerte	Tuni	0,3	A3	FC CO
2726	Navires (vers côtières) Ship-shore	Tuni	0,1	A3	CO Méditerranée — Mediterranean
2729	Rhein/Main	D/USA(c)	0,4	A1	FX CO
2729		Nor	0,02	A3	FX
2730	Durban	AfrS	0,065	A3	LM CV
2730	Terceira	Azor	0,5	A3	FX FA CO
2730	Taichet	URSS	0,8	A1 A3	FX FA CO
2733	Bordeaux	F	0,3	A3	FX CO
2733	Marseille	F	0,3	A3	FX CO
2733	Metz	F	0,3	A3	FX CO
2733	Belfast	G	0,02	A3	FC CV
2733	North Foreland	G	0,5	A3	FC CP
2733	Bologna	I	0,07	A1 A3	FX
2733	Empoli	I	0,07	A1 A3	FX
2733	Firenze	I	0,07	A1 A3	FX
2733	Pisa	I	0,07	A1 A3	FX
2733	Pistoia	I	0,07	A1 A3	FX
2733	Stromboli	I	0,05	A3	FC CO
2733	Majunga	Mada	0,1	A3	FC
2733	Tamatave	Mada	0,1	A3	FC
2733	Oujda	MarF	0,1	A3	FX CO
2733	Rabat	MarF	0,3	A3	FX CO
2733	Härnösand	S	0,8	A3	FC CP

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2734	Ismailia	Egyp-Suez/G	0,4	A3	FX CO
2734	Okitipupa	Nige	0,1	A1	FX
2735	Sulabotchin	Mong	0,5	A1 A3	FX CO
2736	Benina	Liby/G	0,4	A1	FAX CO
2736	Castelbenito	Liby/G	0,4	A1	FAX CO
2736	El Adem	Liby/G	0,4	A1	FAX CO
2736	Malta	Malt	0,4	A1	FAX CO
2736		Nor	0,02	A3	FX
2736	Mobile terrestre Land Mobile	Polo	0,1	A3	LM
2737	Mobile terrestre Land Mobile (Tchad)	AEF	0,4	A3	LM
2737	Mobile terrestre Land Mobile (Senegal)	AOF	0,4	A3	LM
2737	Pays-Bas/Netherlands	Holl	0,25	A1	FA CO
2737	Lisboa	Port	0,5		FX
2740	Skagen	Dnk	0,25	A3	FC CP
2740	St. Nazaire	F	1,0	A3	FC CP
2740	Oban	G	0,5	A3	FC CP
2740	Haifa	Isra	0,2		LM
2740	Baian Ulan	Mong	0,25	A1 A3	FX FA CO
2740	Zadar	Youg	0,1	A1 A3	FC CP
2741	Crocodile Bridge	AfrS	0,25	A3	FX CP
2741	Letaba	AfrS	0,25	A3	FX CP
2741	Lower Sabie	AfrS	0,25	A3	FX CP
2741	Malelane	AfrS	0,25	A3	FX CP
2741	Malopane	AfrS	0,25	A3	FX CP
2741	Pretoria	AfrS	0,25	A3	FX CP
2741	Pretoriuskop	AfrS	0,25	A3	FX CP
2741	Punda Maria	AfrS	0,25	A3	FX CP
2741	Rabelais	AfrS	0,25	A3	FX CP
2741	Satara	AfrS	0,25	A3	FX CP
2741	Shingwedsi	AfrS	0,25	A3	FX CP
2741	Skukuza	AfrS	0,25	A3	FX CP
2741	Tournai	Belg	0,025	A1 A2 A3	LM
2741	Espargos	CapV	3,0	A3	FX
2743	Aosta	I	0,07	A1 A3	FX
2743	Chivasso	I	0,07	A1 A3	FX
2743	Santhia	I	0,07	A1 A3	FX
2743	Torino	I	0,07	A1 A3	FX
2743		Nor	0,01	A3	FX
2743	Gabès	Tuni	0,2	A3	FX CO
2743	Gafsa	Tuni	0,2	A3	FX CO
2744	Kalisz	Polo	0,35	A1 A3	FX
2744	Kutno	Polo	0,35	A1 A3	FX
2744	Lodz	Polo	0,35	A1 A3	FX
2744	Lowicz	Polo	0,35	A1 A3	FX
2744	Sieradz	Polo	0,35	A1 A3	FX
2744	Skiernewice	Polo	0,35	A1 A3	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2745	Dumbda-Baian	Mong	0,25	A1 A3	FX FA CO
2747	Boulogne	F	1,0	A3	FC CP
2747	Helsinki	Finl	0,5	A1 A3	FC CP
2747	Kajaani	Finl	0,05	A3	FC CP
2747	Vaasa	Finl	0,02	A1 A3	FC CP
2747	Trapani	I	0,3	A1 A3	FC CP
2747	Lisboa	Port	0,5	A1	FX
2747	Mobile terrestre Land mobile	Youg	0,05	A3	LM
2748	Bitan	AEF	0,2	A3	FX CP
2748	Boké	AEF	0,07	A3	FX CP
2748	Cocobeach	AEF	0,2	A3	FX CP
2748	Koulamoutou	AEF	0,07	A3	FX CP
2748	Lambaréné	AEF	0,2	A3	FX CP
2748	Libreville	AEF	0,2	A3	FX CP
2748	Mitzick	AEF	0,01	A3	FX CP
2748	Oyen	AEF	0,2	A3	FX CP
2748	Dakoro	AOF	0,2	A3	FX CP
2748	Goure	AOF	0,2	A3	FX CP
2748	Kédougou	AOF	0,2	A3	FX CP
2748	Kolda	AOF	0,2	A3	FX CP
2748	Tanout	AOF	0,2	A3	FX CP
2748	Ziguinchor	AOF	0,2	A3	FX CP
2748	Zinder	AOF	0,2	A3	FX CP
2748	Diégo-Suarez	Mada	1,0	A3	FX CP
2748	Dzaoudzi	Mada	1,0	A3	FX CP
2748	Majunga	Mada	1,0	A3	FX CP
2748	Tananarive	Mada	1,0	A3	FX CP
2748	Kano	Nige	0,2	A3	FX CP
2750	Athinai	Grec	0,5	A1	FX
2750	Budapest	Hong	0,1	A3	LM
2750	Darkhan	Mong	0,25	A1 A3	FX FA CO
2750		Nor	0,01	A3	FX
2754	Seaforth	G	0,5	A3	FC CP
2754	Amsterdam	Holl	0,1	A1 A3	FX CO
2754	Bari	I	5,0	A1 F1 A3	FX
2754	Catanzaro	I	5,0	A1 F1 A3	FX
2754	Messina	I	5,0	A1 F1 A3	FX
2754	Napoli	I	5,0	A1 F1 A3	FX
2754	Palermo	I	5,0	A1 F1 A3	FX
2754	Roma	I	5,0	A1 F1 A3	FX
2754	Mobile terrestre Land mobile	Polo	0,1	A3	LM
2754	Lisboa	Port	0,08	A1 A3	LM
2754	Stavsnäs	S	0,4	A3	FC CP
2755	Santa Maria	Azor	0,1	A1 A3	FX
2755	Oshodi	Nige	1,0	A1	FX
2755	Jitomir	RSSU	0,8	A1 A3	FX CP
2755	Korosten	RSSU	0,8	A1 A3	FX CP

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2755	Novograd Volynsk	RSSU	0,8	A1 A3	FX CP
2755	Abramovka	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2755	Akmolinsk	URSS	0,05	A1	FX CO
2755	Alexandrovskoe	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2755	Allegazovo	URSS	0,25	A1	FX CO
2755	Artik	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2755	Bouzdiakovskii	URSS	0,05	A1	FX CO
2755	Choubertovo	URSS	0,05	A1 A3	FC CO
2755	Dargan Ata	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2755	Davlekanovskii	URSS	0,04	A1 A3	FX CO
2755	Emanouil	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2755	Irkoutsk	URSS	0,04	A1 A3	FX CO
2755	Khatang	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2755	Khe (Rn Omska)	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2755	Khoe (Rn Sakhalina)	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2755	Megry	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2755	Mikoian Chakhar	URSS	0,1	A1 A3	FX CO
2755	Mynboulakskii Sovkhoz	URSS	0,1	A1 A3	FX CO
2755	Nori (Rn Omska)	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2755	Oust Kout	URSS	0,04	A1 A3	FX CO
2755	Sym	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2755	Vaiampolka	URSS	0,05	A1 A3	FC CO
2755	Varandei	URSS	0,02	A1	FX CP
2755	Varmakhli	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2755	Viazma	URSS	0,8	A1 A3	FX CP
2755	Vorovskaia	URSS	0,05	A1 A3	FC CO
2755	Zaiarsk	URSS	0,04	A1 A3	FX CO
2756	Bordj-Arreridj	F(Alg)	0,2	A1	FX CO
2756	Michelet	F(Alg)	0,2	A1	FX CO
2756	Nemours	F(Alg)	0,2	A1	FX CO
2757	Est et S.O. de l'Angleterre East and SW England	G	0,05	A1	FA CO
2757	Plusieurs stations Several stations	Nor	0,01	A3	FA CO
2758	Mobile terrestre Land mobile	AOF	0,4	A3	LM
2758	Mobile terrestre Land mobile	F	0,1	A3	LM
2758	Athinai	Grec	0,8	A1	FX
2760	Is Poselok	URSS	0,1	A1 A3	FX CO
2760	Kosia Poselok	URSS	0,1	A1 A3	FX CO
2760	Kyltim	URSS	0,1	A1 A3	FX CO
2760	Nikito Ivdel	URSS	0,1	A1 A3	FX CO
2760	Peredvijka (Rn Moskva)	URSS	0,1	A1 A3	FX CO
2760	Petroun (Rn Severa)	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2760	Sverdlovsk	URSS	0,02	A1 A3	FX CO
2760	Sverdlovsk	URSS	0,1	A1 A3	FX CO
2760	Verkhniaia Sosva	URSS	0,05	A1 A3	FX CP

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2761	Cape Town	AfrS	0,35	A1 A2 A3	FC CO
2761	Ostende	Belg	0,1	A1 A2 A3	FC CO
2761	Augusta	I	0,15	A1 A3	FX CO
2761	Genova	I	0,3	A1 A3	FC CP
2761	Siracusa	I	0,15	A1 A3	FX CO
2761	Reykjavik	Isla	1,5	A3	FC CP
2761	Warszawa	Polo	0,5	A1 A2 A3	FX
2761	Luleå	S	0,8	A3	FC CP
2762	Basse	Gamb	0,06	A1	FX
2762	Bathurst	Gamb	0,06	A1	FX
2762	Georgetown	Gamb	0,06	A1	FX
2762	Kantaur	Gamb	0,06	A1	FX
2762	Mansakinko	Gamb	0,06	A1	FX
2762	Tobruch	Liby/G	0,4	A1	FX
2763	Bordeaux	F	0,5	A1	FX
2763	Paris	F	0,5	A1	FX CO
2763	Roma	I	0,5	A1	FX CO
2763	Lisboa	Port	0,5	A1	FX
2764	Lahr	D/F	0,5	A1	FX
2764	Budapest	Hong	0,1		LM
2764	Plusieurs stations Several stations	Nor	0,02	A3	FX
2765	Sairal	Mong	0,3	A1 A3	FX CO
2767	Abecher	AEF	1,0	A3	FX CP
2767	Bokoro	AEF	1,0	A3	FX CP
2767	Faya Largeau	AEF	1,0	A3	FX CP
2767	Fort Lamy	AEF	1,0	A3	FX CP
2767	Mao	AEF	1,0	A3	FX CP
2767	Moussoro	AEF	1,0	A3	FX CP
2767	Aioun El Atr	AOF	0,1	A3	FX CP
2767	Kayes	AOF	0,1	A3	FX CP
2767	Kiffa	AOF	0,1	A3	FX CP
2767	M'Bout	AOF	0,1	A3	FX CP
2767	Nema	AOF	0,1	A3	FX CP
2767	Nioro	AOF	0,1	A3	FX CP
2767	Tamchakett	AOF	0,1	A3	FX CP
2767	Tidjikja	AOF	0,1	A3	FX CP
2767	Timbedra	AOF	0,1	A3	FX CP
2767	Linz-Horsching	Autr/USA	0,6	A1	FX CO
2767	Wien	Autr/USA	0,6	A1	FX CO
2767	Santa Maria	Azor	0,4	A3	FX
2767	Constantine	F(Alg)	0,1	A3	FX CO
2767	Ambatofinand	Mada	1,0	A3	FX CP
2767	Fandriana	Mada	1,0	A3	FX CP
2767	Marolambo	Mada	1,0	A3	FX CP
2767	Ste Marie	Mada	1,0	A3	FX CP
2767	Tamatave	Mada	1,0	A3	FX CP
2767	Tananarive	Mada	1,0	A3	FX CP
2767	Tsiroanomand	Mada	1,0	A3	FX CP
2767	Vatomandry	Mada	1,0	A3	FX CP

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2768	Carcassonne	F	0,12	A3	FX CO
2768	Chaumont	F	0,12	A3	FX CO
2768	Epinal	F	0,12	A3	FX CO
2768	Tarbes	F	0,12	A3	FX CO
2768	Chatham	G	0,1	A3	FC CO
2768	Clyde	G	0,1	A3	FC CO
2768	Athinai	Grec	1,5	A1 A2	FC CP
2768	Blekinge	S	0,05	A3	FC CP
2770	Budapest	Hong	0,1	A3	LM
2770	Vorochilovgrad	RSSU	0,8	A1 A3	FX CO
2770	Bakou	URSS	0,05	A1	FX CO
2770	Kouchka	URSS	0,8	A1 A3	FX CO
2770	Ouglegorsk	URSS	0,1	A1 A2 A3	FX
2772	Roma	I	1,0	A1	FX
2772	Plusieurs stations Several stations	Nor	0,02	A3	FX
2772	Aveiro	Port	0,5	A1	FX
2772	Portela	Port	0,5	A1	FX
2775	Kiel	D/G(c)	0,5	A3	FC CP
2775	Arcachon	F	1,0	A3	FC CP
2775	Bône	F(Alg)	0,5	A3	FC CP
2775	Andijan	URSS	0,02	A1	FX CO
2775	Fergana	URSS	0,02	A1	FX CO
2775	Izvestia V.Z.I.K. Zernosovkhoz	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2775	Kajndy Koumaks	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2775	Kaountchi	URSS	0,02	A1 A3	FX CO
2775	Kirova Zernosovkhoz	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2775	Kokand	URSS	0,02	A1	FX CO
2775	Maiak Zernosovkhoz	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2775	Molotova Zernosovkhoz	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2775	Namangan	URSS	0,03	A1	FX CO
2775	Platovskii Zernosovkhoz	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2775	Tachkent	URSS	0,05	A1	FX CO
2775	Tchkalov	URSS	0,05	A1 A3	FX CO } demande, N° 591
2775	Tchkalov	URSS	0,05	A1 A3	FX CO } requirement N° 596
2775	Tchkalov	URSS	0,05	A1 A3	FX CO } 598
2775	Volskaia Zernosovkhoz	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2775	Zagliadinskii Zernosovkhoz	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2775	Zelensk	URSS	0,03	A1	FX CO
2776	Pointe Noire	AEF	0,1	A3	FX CP
2776	Conakry	AOF	10,0	A3	FX CP
2776	Terceira	Azor	0,5	A1	FX
2776	Sitia	Grec	0,03	A1	FX
2776	Budapest	Hong	0,1		LM
2776	Folakara	Mada	0,1	A3	FX CP
2776	Maintirano	Mada	0,1	A3	FX CP

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2776	Malaimbandy	Mada	0,1	A3	FX CP
2776	Morondava	Mada	0,1	A3	FX CP
2776	Djibouti	SomF	10,0	A1	FX CP
2777	Bologna	I	1,0	A1	FX
2778	Pays-Bas/Netherlands	Holl	0,075	A1	FAX
2779	Aix-en-Provence	F	0,5	A1	FX CO
2779	Ajaccio	F	0,5	A1	FX CO
2779	Chambéry	F	0,5	A1	FX CO
2779	Lodève	F	0,5	A1	FX CO
2779	Montluçon	F	0,5	A1	FX CO
2779	Plusieurs stations Several stations	Nor	0,02	A3	FX
2779	Beograd	Youg	0,2	A1 A2	FX
2780	Millerovo	URSS	1,0	A1 A3	FX
2780	Oust Tsilma	URSS	0,15	A1	FX
2782	Land's End	G	1,0	A3	FC CP
2782	Niton	G	1,0	A3	FC CP
2782	Seaforth	G	1,0	A3	FC CP
2782	Budapest	Hong	0,1		LM
2782	Bari	I	1,0	A3	FX
2782	Agadir	MarF	0,02	A3	FX CO
2782	Marrakech	MarF	0,02	A3	FX CO
2782	Meknès	MarF	0,02	A3	FX CO
2782	Oujda	MarF	0,02	A3	FX CO
2782	Holmsund	S	0,1	A3	FC CP
2783	Cape Town	AfrS	3,0	A3	FC CP
2783	Abidjan	AOF	0,5	A1	FX CO
2783	Aguelhock	AOF	0,5	A1	FX CO
2783	Birni N'Koni	AOF	0,5	A1	FX CO
2783	Cotonou	AOF	0,5	A1	FX CO
2783	Gao	AOF	0,5	A1	FX CO
2783	Niamey	AOF	0,5	A1	FX CO
2783	Zinder	AOF	0,5	A1	FX CO
2785	Baden-Baden	D/F	0,5	A1	FX CO
2785	Koblenz	D/F	0,5	A1	FX CO
2785	Trèves	D/F	0,5	A1	FX CO
2785	Cagliari	I	0,5	A1 A3	LM
2785	Plusieurs stations Several stations	Nor	0,02	A3	FX
2785	Marievka	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2789	Tveraa	Dnk(Fer)	0,04	A1 A2 A3	FX
2789	Boulogne	F	0,3	A3	FC CO
2789	Brest	F	0,3	A3	FC CO
2789	Cherbourg	F	0,3	A3	FC CO
2789	La Pallice	F	0,3	A3	FC CO
2789	Lorient	F	0,3	A3	FC CO
2789	Navires (vers côtières) Ship-shore	F	0,1	A3	CO Mer du Nord, Manche, Atlantique, Méditerranée — North Sea, Channel, Atlantic, Mediterranean

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2789	Brunico	I	0,5	A3	LM
2789	Palermo	I	0,3	A1 A3	FC CP
2789	Smögen	S	0,15	A3	FC CP
2789	Tingstäde	S	0,1	A3	FC CP
2790	Fort Archambault	AEF	0,3	A3	FX CO
2790	Fort Lamy	AEF	0,3	A3	FX CO
2790	Zinder	AEF	0,3	A3	FX CO
2790	Gaberones	AfrS	0,05	A3	FX CP
2790	Ghanzi	AfrS	0,05	A3	FX CP
2790	Mafeking	AfrS	0,05	A3	FX CP
2790	Maun	AfrS	0,05	A3	FX CP
2790	Tsabon	AfrS	0,05	A3	FX CP
2790	Boké	AOF	0,1	A3	FX CO
2790	Conakry	AOF	0,1	A3	FX CO
2790	Dabola	AOF	0,1	A3	FX CO
2790	Gaoual	AOF	0,1	A3	FX CO
2790	Labe	AOF	0,1	A3	FX CO
2790	Angra	Azor	0,4	A3	FX
2790	Kano	Nige	0,3	A3	FX CO
2790	Ouspenka	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2790	Vaiampolk	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2792	Fürstenfeldbrück	D/USA(c)	0,5	A1	FX CO
2792	Neubiberg	D/USA(c)	0,5	A1	FX CO
2792	Gibraltar	Gibr	0,1	A2	FX
2792	Heraklion	Grec	0,5	A1	FX
2792	Plusieurs stations Several stations	Nor	0,02	A3	FX
2792	Praha	Tche	3,5	A1	FX
2795	Italie — Italy	I	0,3	A1	FA
2795	Iambourg	URSS	0,05	A1 A3	FX FC CP
2795	Katschei	URSS	0,05	A1 A2	FX CP
2796	Köbenhavn	Dnk	2,0	A1 A3	FC CO
2796	Land's End	G	1,0	A3	FC CP
2796	Niton	G	1,0	A3	FC CP
2796	Seaforth	G	1,0	A3	FC CP
2796	Mobile terrestre Land mobile	Youg	0,05		LM
2797	Baghdad	Iraq	2,5	A1	FX
2797	Basrah	Iraq	2,5	A1	FX
2797	Mosul	Iraq	2,5	A1	FX
2797	Mombasa	Keny	0,1	A3	FC CP
2797	Dar es Salaam	Tang	0,1	A3	FC CP
2797	Tanga	Tang	0,1	A3	FC CP
2799	Athinai	Grec	1,5	A1 A2	FC CP
2799	Alessandria	I	1,0	A1 A3 F1	FX
2799	Bolzano	I	1,0	A1 A3 F1	FX
2799	Genova	I	1,0	A1 A3 F1	FX
2799	Milano	I	1,0	A1 A3 F1	FX
2799	Roma	I	1,0	A1 A3 F1	FX
2799	Torino	I	1,0	A1 A3 F1	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2799	Verona	I	1,0	A1 A3 F1	FX
2799	Lisboa	Port	0,1	A1	FX
2800	Cape Town	AfrS	0,1	A3	FC CO
2800	Durban	AfrS	0,1	A3	FC CO
2800	East London	AfrS	0,1	A3	FC CO
2800	Port Elizabeth	AfrS	0,1	A3	FC CO
2800	Santa Isabel	FPoo	0,5	A2 A3	FX
2800	Bata	GuiE	0,03	A1 A2	FX
2800	Bata	GuiE	0,5	A2 A3	FX
2800	Budapest	Hong	0,1	A3	LM
2800	Kharkov	RSSU	1,0	A1 A3	FX CO
2800	Bachkiryia	URSS	0,04	A1 A3	FX CO
2800	Batkant	URSS	0,05	A1 A2	FX CP
2800	Bolchoie Tarkhovo (Rn. Omska)	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2800	Djalal-Abad	URSS	0,05	A2 A3	FX CP
2800	Durbouldjein	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2800	Groznii	URSS	0,1	A1 A2 A3	FX CO
2800	Iangi-Bazar	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2800	Isfana	URSS	0,05	A2 A3	FX CP
2800	Karavan Raizentr	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2800	Kargasok	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2800	Kazbouroun Selo	URSS	0,1	A1 A2 A3	FX CO
2800	Kirov	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2800	Kizil Kia	URSS	0,05	A2	FX CP
2800	Koban Selo	URSS	0,1	A1 A2 A3	FX CO
2800	Korliki Egan (Rn. Omska)	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2800	Lariak	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2800	Nijne Tambovsk	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2800	Omsk	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2800	Peredvijka (Rn. Moskva)	URSS	0,1	A3	FX CO
2800	Sourgout	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2800	Tchaek	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2800	Tounganotcheny	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2800	Zalairskii Zernosovkhoz	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2801	Tampere	Finl	0,5	A1 A3	FX
2802	Elbe-Weser	D/G(c)	0,5	A3	FC CP
2802	Bordeaux	F	0,5	A1	FX CO
2802	Châteauroux	F	0,5	A1	FX CO
2802	Parthenay	F	0,5	A1	FX CO
2802	Rochefort	F	0,5	A1	FX CO
2802	Toulouse	F	0,5	A1	FX CO
2802	Tours	F	0,5	A1	FX CO
2803	Vaasa	Finl	0,5	A3	FC CP
2803	Gaeta	I	0,05	A3	FC CP
2804	Braila	Roum	0,3	A1	FX
2804	Bucuresti	Roum	0,3	A1	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2804	Cluj	Roum	0,3	A1	FX
2804	Jassy	Roum	0,3	A1	FX
2804	Timisoara	Roum	0,3	A1	FX
2805	Amsterdam	Holl	3,0	F1	FX
2805	Deleger Khangai	Mong	0,3	A1 A3	FX CO
2806	Horta	Azor	0,4	A3	FX
2806	Kumasi	CotO	0,35	A1	FX
2806	Augusta	I	2,5	A1	FX
2806	Keflavik	Isla	2,5	A1 F1	FX
2806	Praha	Tche	3,5	A1	FX
2810	Aden	Aden	0,05	A3	FC
2810	Simonstown	AfrS	0,05	A3	FC CO
2810	Varna	Bulg	0,125	A1 A2 A3	FC CP
2810	Helsinki	Finl	1,0	A3	FC CP
2810	Kajaani	Finl	0,05	A3	FC CP
2810	Land's End	G	1,0	A3	FC CP
2810	Niton	G	1,0	A3	FC CP
2810	Seaforth	G	1,0	A3	FC CP
2810	Gibraltar	Gibr	0,05	A1 A2 A3	FC CO
2810	Savona	I	0,05	A3	FC CO
2810	Kilindini	Keny	0,05	A3	FC
2810	Malta	Malt	0,05	A1 A2 A3	FC CO
2810	Borisov	RSSB	0,8	A1 A3	FX CP
2810	Gomel	RSSB	0,8	A1 A3	FX CP
2810	Kritchev	RSSB	0,8	A1 A3	FX CP
2810	Mogilev	RSSB	0,8	A1 A3	FX CP
2810	Osipovitchi	RSSB	0,8	A1 A3	FX CP
2810	Tcherven	RSSB	0,8	A1 A3	FX CP
2810	Freetown	Sier	0,05	A3	FC
2810	Abagour	URSS	0,02	A1	FX CO
2810	Borzia	URSS	0,8	A1 A3	FX CP
2810	Byrka Selo (v. Sib.)	URSS	0,08	A1 A3	FX CP
2810	Iak Lesopromkhoz	URSS	0,02	A1	FX CO
2810	Kitochskii Lesopromkhoz	URSS	0,01	A1	FX CO
2810	Kondoma	URSS	0,02	A1	FX CO
2810	Krasnoiarsk	URSS	0,1	A1 A3	FX CO
2810	Krasnoiarsk	URSS	0,1	A1	FX CO
2810	Lalsk (Rn. Severa)	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2810	Novgorod	URSS	0,8	A1 A3	FX CP
2810	Solovievsk (v. Sib.)	URSS	0,8	A1 A3	FX CP
2810	Tachkent	URSS	0,8	A1 A3	FX CP
2810	Tchardjoou	URSS	0,8	A1 A3	FX CP
2810	Teresinskii Lesopromkhoz	URSS	0,02	A1	FX CO
2813	Thessaloniki	Grec	0,5	A1	FX
2814	Djambala	AEF	0,1	A3	FX CP
2814	Dolisié	AEF	0,1	A3	FX CP
2814	Fort Rousset	AEF	0,1	A3	FX CP
2814	Franceville	AEF	0,1	A3	FX CP

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2814	Gamboma	AEF	0,1	A3	FX CP
2814	Impfondo	AEF	0,1	A3	FX CP
2814	Mossaka	AEF	0,1	A3	FX CP
2814	Ouesse	AEF	0,02	A3	FX CP
2814	Abengorou	AOF	0,5	A3	FX CP
2814	Abidjan	AOF	0,5	A3	FX CP
2814	Agadès	AOF	0,5	A3	FX CP
2814	Akjoujt	AOF	0,5	A3	FX CP
2814	Atar	AOF	0,5	A3	FX CP
2814	Bilma	AOF	0,5	A3	FX CP
2814	Bouaké	AOF	0,5	A3	FX CP
2814	Chinguetti	AOF	0,5	A3	FX CP
2814	Fort Gouraud	AOF	0,5	A3	FX CP
2814	Gagnoa	AOF	0,5	A3	FX CP
2814	Grand Lahou	AOF	0,5	A3	FX CP
2814	Iferouane	AOF	0,5	A3	FX CP
2814	N'Guigmi	AOF	0,5	A3	FX CP
2814	Nouakchott	AOF	0,5	A3	FX CP
2814	Sassandra	AOF	0,5	A3	FX CP
2814	Tabou	AOF	0,5	A3	FX CP
2814	Pays-Bas/Netherlands	Holl	0,075	A1	FX FA
2814	Diégo Suarez	Mada	1,0	A3	FX CP
2814	Dzaoudzi	Mada	1,0	A3	FX CP
2814	Majunga	Mada	1,0	A3	FX CP
2814	Tananarive	Mada	1,0	A3	FX CP
2815	Tchoiren	Mong	0,3	A1 A3	FX FA CO
2816	Dijon	F	0,5	A1	FX CO
2816	Reims	F	0,5	A1	FX CO
2816	Strasbourg	F	0,5	A1	FX CO
2816	Versailles	F	0,5	A1	FX CO
2816	Braila	Roum	0,3	A1	FX
2816	Bucuresti	Roum	0,3	A1	FX
2816	Cluj	Roum	0,3	A1	FX
2816	Jassy	Roum	0,3	A1	FX
2816	Timisoara	Roum	0,3	A1	FX
2817	Anvers	Belg	0,1	A1 A2 A3	FC CP
2817	Le Caire	Egyp	1,0	A3	FC CO
2817	Navires (vers côtières) Ship-shore	Egyp	0,1	A3	CO
2817	Kaunispaa	Finl	0,1	A3	FX
2817	Rosyth	G	0,1	A3	FC CO
2817	Ischia	I	0,15	A1 A3	FX CO
2817	Napoli	I	0,15	A1 A3	FX CO
2817	Rozewie	Polo	2,0	A3	FC CP
2820	Innsbruck	Autr/F	0,5	A1	FX CO
2820	Berlin	D/F	0,5	A1	FX CO
2820	Marignane	F	0,5	A1	FX CO
2820	Toulouse	F	0,5	A1	FX CO
2820	Villacoublay	F	0,5	A1	FX CO
2820	Alger	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
2820	Tindouf	F(Alg)	0,5	A1	FX CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2820	Rabat	MarF	0,5	A1	FX CO
2820	Tunis	Tuni	0,5	A1	FX CO
2820	Crimée — Crimea	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2820	Prievalsk	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2820	Tcheliabinsk	URSS	0,8	A1 A3	FX CP
2821	Mobile terrestre Land mobile	AEF	0,4	A3	LM
2821	Mobile terrestre Land mobile (Sénégal)	AOF	0,2	A3	LM
2821	Djibouti	SomF	1,0	A3	FC
2824	Scheveningen	Holl	1,0	A3	FC CP
2824	Capraia	I	0,05	A1 A3	FC CP
2824	Marettimo	I	0,05	A1 A3	FC CP
2824	Vibo Valentia	I	0,05	A1 A3	FC CP
2825	Varna	Bulg	0,05	A1 A3	FX
2825	Bargouzin	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2827	Brazzaville	AEF	0,5	A1	FX CO
2827	Lisboa	Port	0,2	A1 A3	FX
2828	Bagoua	AEF	0,02	A3	FX CP
2828	Bangui	AEF	0,02	A3	FX CP
2828	Bengassou	AEF	0,02	A3	FX CP
2828	Berberati	AEF	0,02	A3	FX CP
2828	Bouar	AEF	0,02	A3	FX CP
2828	Bozoum	AEF	0,02	A3	FX CP
2828	N'Délé	AEF	0,02	A3	FX CP
2828	Zingua	AEF	0,02	A3	FX CP
2828	Almaza	Egyp	0,5	A1	FX
2828	Paris	F	0,2	F1	FX CO
2828	S.O. de l'Angleterre S.W. England	G	0,05	A1	FA CO
2828	Bolzano	I	0,3	A1	FX
2828	Padova	I	0,3	A1	FX
2828	Venezia	I	0,3	A1	FX
2828	Verona	I	0,3	A1	FX
2828	Diégo Suarez	Mada	1,0	A3	FX CP
2828	Dzaoudzi	Mada	1,0	A3	FX CP
2828	Majunga	Mada	1,0	A3	FX CP
2828	Tananarive	Mada	1,0	A3	FX CP
2828	Atakpamé	Togo	0,25	A3	FX CP
2828	Lomé	Togo	0,25	A3	FX CP
2828	Sansan Mango	Togo	0,25	A3	FX CP
2828	Sokodé	Togo	0,25	A3	FX CP
2830	Rhodos	Grec	0,03	A1	FX
2830	Pervomaisk	RSSU	1,0	A1 A3	FX CP
2830	Novyi Baiazet	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2830	Mobile terrestre Land mobile	Youg	0,05		LM
2831	Oulu	Finl	0,5	A1 A3	FX
2831	Land's End	G	1,0	A3	FC CP

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2831	Niton	G	1,0	A3	FC CP
2831	Seaforth	G	1,0	A3	FC CP
2831	Swinousjcia	Polo	2,0	A3	FC CP
2832	Grootfontein	AfrS	0,04	A3	FX CP
2832	Ohopoho	AfrS	0,04	A3	FX CP
2832	Ondangua	AfrS	0,04	A3	FX CP
2832	Windhoek	AfrS	0,04	A3	FX CP
2832	Ponta Delgada	Azor	0,1	A1 A3	FX CP
2832	Marseille	F	1,0	A1	FX
2832	Athinai	Grec	1,0	A1	FX
2832	Brindisi	I	1,0	A1	FX
2832	Roma	I	1,0	A1	FX
2832	Malta	Malt	1,0	A1	FX
2834	Pays-Bas/Netherlands	Holl	0,1	A1	FX CO
2834	Braila	Roum	0,3	A1	FX
2834	Bucuresti	Roum	0,3	A1	FX
2834	Cluj	Roum	0,3	A1	FX
2834	Jassy	Roum	0,3	A1	FX
2834	Timisoara	Roum	0,3	A1	FX
2835	Mobile terrestre Land mobile (Soudan)	AOF	0,5	A1 A3	LM
2835	Chaartoouz	URSS	0,02	A1 A3	FX CO
2835	Deinaou	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2835	Fedtchenko	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2835	Fergana	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2835	Karakoul	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2835	Kermine	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2835	Kirovabad	URSS	0,03	A1 A3	FX CO
2835	Kitab	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2835	Kouliab	URSS	0,02	A1 A3	FX CO
2835	Kourgan Tube	URSS	0,02	A1 A3	FX CO
2835	Namangan	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2835	Parkhar	URSS	0,02	A1 A3	FX CO
2836	Asmara	Eryt/USA	1,0	A1 F1	FC CO
2836	Bologna	I	0,3	A1	FX
2836	Brindisi	I	0,3	A1	FX
2836	Cagliari	I	0,3	A1	FX
2836	Catania	I	0,3	A1	FX
2836	La Spezia	I	0,3	A1	FX
2836	Milano	I	0,3	A1	FX
2836	Napoli	I	0,3	A1	FX
2836	Roma	I	0,3	A1	FX
2836	Venezia	I	0,3	A1	FX
2836	Tripoli	Liby/USA	1,0	A1 F1	FC CO
2836	Port Lyautey	MarF/USA	1,0	A1 F1	FC CO
2836	Bergen	Nor	1,0	A1 A2	FC CO
2836	Horten	Nor	1,0	A1 A2	FC CO
2836	Kirkenes	Nor	1,0	A1 A2	FC CO
2836	Kristiansand	Nor	1,0	A1 A2	FC CO
2836	Oslo	Nor	1,0	A1 A2	FC CO
2836	Stavanger	Nor	1,0	A1 A2	FC CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2836	Tromsö	Nor	1,0	A1 A2	FC CO
2836	Trondheim	Nor	1,0	A1 A2	FC CO
2836	Navires/Ship stations	Nor	0,1	A1 A2	CO
2836	Mobile terrestre Land mobile	Polo	0,4		LM
2836	Ankara	Turq	0,2	A1	FX CP
2838	La Capelle	F	0,5	A1	FX CO
2838	Ligny-en-Barrois	F	0,5	A1	FX CO
2838	Troyes	F	0,5	A1	FX CO
2838	Versailles	F	0,5	A1	FX CO
2838	Wittry-les-Reims	F	0,5	A1	FX CO
2838	Apulia	Port	0,5	A1 A2	FX CO
2838	Montijo	Port	0,5	A1 A2	FX FC CO
2838	Yougoslavie Yugoslavia	Youg	0,5	A1	FX
2839	Kiel	D/G(c)	0,1	A1 A2	FC CP
2839	Skovanas	Dnk(Fer)	0,2	A1	FAX CO
2839	Mangersta	G	0,5	A1	FAX CO
2839	Vik i Myrdal	Isla	0,2	A1	FAX CO
2840	Bruxelles	Belg	0,5	A1	FAX CO
2840	Est de l'Angleterre East England	G	0,05	A1	FA CO
2840	London	G	0,5	A1	FAX CO
2840	Rhodos	Grec	0,07	A1	FX
2840	Amsterdam	Holl	0,5	A1	FAX CO
2840	Albenga	I	0,3	A1	FX
2840	La Spezia	I	0,3	A1	FX
2840	Milano	I	0,3	A1	FX
2840	Novi Ligure	I	0,3	A1	FX
2840	Parma	I	0,3	A1	FX
2840	Zurich	Suis	0,5	A1	FAX CO
2840	Arik Balik	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2840	Debasta	URSS	0,1	A1 A3	FX CO
2840	Djilianda	URSS	0,04	A1 A3	FX CO
2840	Jouravlevka	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2840	Moskva	URSS	15,0	A1 A3 A4	FX CP
2840	Mourgab	URSS	0,1	A1 A3	FX CO
2840	Och	URSS	0,1	A1 A3	FX CO
2840	Oust Kalakan	URSS	0,8	A1 A3	FX CP
2840	Presnogorkovka	URSS	0,8	A1 A3	FX CP
2840	Raevsk	URSS	0,1	A1 A3	FX CO
2840	Sari Tach	URSS	0,1	A1 A3	FX CO
2840	Sotchi	URSS	0,8	A1 A3	FX CO
2840	Soufi Kourgan	URSS	0,1	A1 A3	FX CO
2840	Tovarkovo	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2841	Mobile terrestre Land mobile (Soudan)	AOF	0,1	A3	LM
2842	Wick	G	0,15	A2	FC CP
2842	Bacau	Roum	0,25	A2	FX
2842	Bucuresti	Roum	0,25	A2	FX
2842	Sibir	Roum	0,25	A2	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
2843	Faro	Port	0,4	A1 A2	FC CO
2845	Horta	Azor	1,0	A1 A2	FC
2845	Oegstgeest	Holl	0,25	A1	FC CO
2845	Bologna	I	5,0	A1 A3 F1	FX
2845	Firenze	I	5,0	A1 A3 F1	FX
2845	Padova	I	5,0	A1 A3 F1	FX
2845	Roma	I	5,0	A1 A3 F1	FX
2845	Udine	I	5,0	A1 A3 F1	FX
2845	Dublin	Irla	0,2	A1	FX FA
2845	Tarko Sale	URSS	0,05	A1 A3	FX FC CP
2846	Bangui	AEF	0,1	A3	FX CP
2846	Bengassou	AEF	0,02	A3	FX CP
2846	Berberati	AEF	0,1	A3	FX CP
2846	N' Délé	AEF	0,02	A3	FX CP
2846	Zingua	AEF	0,02	A3	FX CP
2846	Ambaja	Mada	0,1	A3	FX CP
2846	Andapa	Mada	0,1	A3	FX CP
2846	Antalaha	Mada	0,1	A3	FX CP
2846	Diégo-Suarez	Mada	0,1	A3	FX CP
2846	Nossi Bé	Mada	0,1	A3	FX CP
2846	Vohémar	Mada	0,1	A3	FX CP
2846	Atakpamé	Togo	0,25	A3	FX CP
2846	Lomé	Togo	0,25	A3	FX CP
2846	Sansan Mango	Togo	0,25	A3	FX CP
2846	Sokodé	Togo	0,25	A3	FX CP
2847	Bahrein	Golf	3,0	A2	FX
2847,5	Cluj	Roum	0,25	A2	FX
2847,5	Oradea Mare	Roum	0,25	A2	FX
2947,5	Sibiu	Roum	0,25	A2	FX
2847,5	Timisoara	Roum	0,25	A2	FX
2848	Elbe-Weser	D/G(c)	0,15	A1 A2	FC CP
2848	Norddeich	D/G(c)	0,15	A1 A2	FC CP
2848	Folkestone	G	0,2	A1	FX CV
2848	Newhaven	G	0,2	A1	FX CV
2848	Alessandria	I	0,5	A1 A3	LM
2848	Keflavik	Isla	0,5	A1	FC CP
2848	Pedras Rubras	Port	0,1	A1	FX
2850	Darvaza	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2850	Erbent	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2850	Iarensk	URSS	0,05	A1 A2 A3	FX CP
2850	Iliino Podomskoe	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2850	Karaboutak	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2850	Karluk	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2850	Kounia Ourgentch	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2850	Letka (Rn Severa)	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2850	Moskva	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2850	Novo Alexeevka	URSS	0,05	A1 A2 A3	FX CP
2850	Ouil	URSS	0,05	A1 A3	FX CO
2850	Oust Koulom	URSS	0,05	A1 A2 A3	FX CP
2850	Podosinovets	URSS	0,05	A1 A3	FX CP
2850	Voznesenie Vokhma	URSS	0,05	A1 A3	FX CP

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3156	Ostende	Belg	0,15	A1 A2 A3	FX CO
3156	Léopoldville	Cong	1,0	A1	FX CP
3156	El Hagg	Egyp	0,35	A1	FX
3156	Boulogne	F	0,25	A1	FX CO
3156	Brest	F	0,25	A1	FX CO
3156	Cherbourg	F	0,25	A1	FX CO
3156	Dunkerque	F	0,25	A1	FX CO
3156	Lorient	F	0,25	A1	FX CO
3156	Marseille	F	0,25	A1	FX CO
3156	Paris	F	0,25	A1	FX CO
3156	Rochefort	F	0,25	A1	FX CO
3156	Rouen	F	0,25	A1	FX CO
3156	Toulon	F	0,25	A1	FX CO
3156	Royaume-Uni Général United Kingdom General	G	0,15	A1 A2	FX CO
3156	Oegtsgeest	Holl	0,15	A1	FX CO
3156	Tomar	Port	0,5	A1	FX
3156	Braila	Roum	0,5	A1 A2	FX
3156	Bucuresti	Roum	0,5	A1 A2	FX
3156	Constanza	Roum	0,5	A1 A2	FX
3156	Galatzi	Roum	0,5	A1 A2	FX
3156	Giurgiu	Roum	0,5	A1 A2	FX
3156	Moldova Veche	Roum	0,5	A1 A2	FX
3156	Turnu-Severin	Roum	0,5	A1 A2	FX
3157	Rhodos	Grec	0,07	A1	FX
3157	Basrah	Iraq	0,5	A1 A2	FX
3158	Sofia	Bulg	0,125	A1 A2 A3	FX
3158	Berlin	D/USA(c)	0,5	A1	FX CO
3158	München	D/USA(c)	0,5	A1	FX CO
3158	Rhein/Main	D/USA(c)	0,5	A1	FX CO
3158	Watnall	G	0,3	A1	OR
3159	Abidjan	AOF	2,0	A2	FX CP
3159	Bamako	AOF	2,0	A2	FX CP
3159	Cotonou	AOF	2,0	A2	FX CP
3159	Dakar	AOF	2,0	A2	FX CP
3159	Niamey	AOF	2,0	A2	FX CP
3159	Nicosia	Chyp	1,0	A1	FX CP
3159	Djibouti	SomF	0,5	A1	FX CO
3159	Berne	Suis	2,0	A1	FX CP
3160	Athinai	Grec	0,5	A1	FX
3160	Budapest	Hong	6,0	A1 A2	FX
3160	Stations gouvernementales Government Stations	RhoS	0,05	A1 A3	FX
3160	Providenia Boukhta	URSS	0,4	A1 A2	FX FC
3160	Vstretchnii Ostrov	URSS	0,25	A2	FX FC
3161	Fürstenfeldbrück	D/USA(c)	0,4	A1	FX CO
3161	Kaufbeuren	D/USA(c)	0,4	A1	FX CO
3161	München	D/USA(c)	0,4	A1	FX CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3161	Est de l'Angleterre East England	G	0,3	A1	OR
3161	Pays-Bas/Netherlands	Holl	0,1	A1	FX CO
3161	Reykjavik	Isla	1,5	A2	OR
3161	Navires (vers côtières) Ship-shore	Polo	2,0	A3	
3161	Navires (entre eux) Intership	Polo	2,0	A3	
3161	S. Helena	SHln	0,1	A2	FX
3162	Almaza	Egyp	0,5	A1	FX
3162	Chambéry	F	0,1	A1	FX CO
3162	Orléans	F	0,1	A1	FX CO
3162	Toulouse	F	0,1	A1	FX CO
3162	Alger	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3164	Wien	Autr/USA(c)	0,4	A1	FX CO
3164	Berlin	D/USA(c)	0,4	A1	FX CO
3164	Kaufbeuren	D/USA(c)	0,4	A1	FX CO
3164	Wiesbaden	D/USA(c)	0,4	A1	FX CO
3164	Est de l'Angleterre East England	G	0,3	A1	OR
3164	Milano	I	1,0	A3	FX CP
3164	Monfalcone	I	1,0	A1 A3	FX CO
3164	Padova	I	1,0	A1 A3	FX CO
3164	Lagos	Nige	0,25	A1	FX CO
3164	Coimbra	Port	0,2	A1	FX
3164	Kasempa	RhoN	0,1	A1	FX CO
3164	Karlsborg	S	1,0	A1 F1	FX CP
3164	Varberg	S	1,0	A1 F1	FX CP
3165	Sofia	Bulg	2,0	A1 A2	FX
3165	Lille	F	0,1	A1	FX CO
3165	Lyon	F	0,1	A1	FX CO
3165	Kirkuk	Iraq	0,4	A1 A2 A3	FX
3165	Tel Aviv	Isra	0,2	A1 A3	FX
3165	Tripoli	Liba	0,7	A1 A2 A3	FX
3165	Dniepropetrovsk	RSSU	0,04	A1 A3	FX FC
3165	Osipenko	RSSU	0,05	A1 A3	FX FC
3165	Zaporojie	RSSU	0,04	A1 A3	FX FC
3165	Aiyan Dalne v Krai	URSS	0,1	A1 A3	FX
3165	Baikal Pristan	URSS	0,4	A1	FX FC
3165	Balakovo	URSS	0,3	A1	FX FC
3165	Batoumi	URSS	0,05	A1 A3	FX FC
3165	Biisk	URSS	0,06	A1 A2	FX FC
3165	Gaini Selo	URSS	0,01	A1	FX
3165	Iakoutsk	URSS	0,25	A1	FX FC
3165	Iakoutsk	URSS	0,025	A1	FX FC
3165	Jigalovo Pristan	URSS	0,1	A1 A3	FX FC
3165	Kozmodemiansk Mariiskii	URSS	0,01	A1 A3	FX FC
3165	Lavrentyia Boukhta	URSS	0,04	A1 A3	FA
3165	Leningrad	URSS	0,05	A1 A3	FX
3165	Medvejii Mys	URSS	0,04	A1 A3	FA

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3165	Molotov Obl.	URSS	0,15	A1	FX
3165	Olovianyi Mys	URSS	0,2	A2	FX FC FA
3165	Ostachkov Pristan	URSS	0,04	A1 A3	FX FC
3165	Oulan Oude	URSS	0,15	A1 A2 A3	FX FC
3165	Oust Kamenogorsk Pristan	URSS	0,05	A1	FX FC
3165	Oust Ousa	URSS	0,04	A1 A3	FX FC
3165	Oznatchennoe Pristan	URSS	0,04	A1 A3	FX FC
3165	Riazan	URSS	0,8	A1 A3	FX FC
3165	Sabir Abad Pristan	URSS	0,05	A1 A3	FX FC
3165	Selijarovo	URSS	0,04	A1 A3	FX FC
3165	Tara	URSS	0,06	A1	FX FC
3165	Tchoumikan D.V.K.	URSS	0,1	A1 A3	FC
3165	Termez	URSS	0,1	A1 A3	FX FC
3165	Tiksi Boukhta	URSS	0,25	A2	FX FC FA
3165	Tiksi Boukhta	URSS	1,0	A1 A3	FX
3165	Tourtkoul	URSS	0,1	A1 A3	FX
3165	Troitsko Petchersk	URSS	0,02	A1 A3	FX
3165	Vychnii Volotchek	URSS	0,01	A1 A3	FX FC
3166	Alger	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3166	Oran	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3166	Setif	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3166	Cacheu	GuiP	0,075	A1 A3	FX
3166	Farim	GuiP	0,075	A1 A3	FX
3167		F	0,1	A1	LM
3167	Castelvetrano	I	0,2	A1	FX
3167	Palermo	I	0,2	A1	FX
3168	Bainsdrift	AfrS	0,02	A1 A3	FX CP
3168	Francistown	AfrS	0,02	A1 A3	FX CP
3168	Gaberones	AfrS	0,02	A1 A3	FX CP
3168	Lobatsi	AfrS	0,02	A1 A3	FX CP
3168	Mafeking	AfrS	0,02	A1 A3	FX CP
3168	Palapye	AfrS	0,02	A1 A3	FX CP
3168	Navires (vers côtières) Ship-shore	F	0,1	A3	Baltique, Mer du Nord, Manche, Atlantique, Arctique, Méditerranée, Océan Indien Baltic, North Sea, Channel, Atlantic, Arctic, Mediterranean, Indian Ocean
3168	Alexandroupolis	Grec	0,5	A1	FX
3168	Athinai	Grec	0,5	A1	FX
3168	Navires (vers côtières) Ship-shore	Polo	2,0	A3	
3169	Navires (vers côtières) Ship-shore	Autr	0,1	A3	Danube
3169	Coquilhatville	Cong	0,3	A1	FX CP
3169	El Arish	Egyp	1,5	A3	LM
3170	E. et S.O. de l'Angleterre E. and S.W. England	G	0,3	A1	FX
3170	Maiduguri	Nige	0,1	A1	FX CP
3170	Arua	Ugan	0,02	A1	FX CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3170	Gulu	Ugan	0,02	A1	FX CO
3170	Moroto	Ugan	0,02	A1	FX CO
3170	Matotchkin Char	URSS	0,25	A2	FX FC FA
3170	Podkamennaia Toungouska	URSS	0,8	A1 A3	FX FA
3170	Tchetirekhstolbovii Ostrov	URSS	0,25	A1 A3	FX FC FA
3172	Berlin	D/USA(c)	0,4	A1	FX CO
3172	Rhein/Main	D/USA(c)	0,4	A1	FX CO
3172	Alger	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3172	Tiberias	Isra	0,2	A1 A3	LM
3172	Porto	Port	0,05	A1 A3	LM
3172	Braila	Roum	0,05	A1	LM
3172	Bucuresti	Roum	0,05	A1	LM
3172	Constantza	Roum	0,05	A1	LM
3172	Giurgiu	Roum	0,05	A1	LM
3172	Moldova Veche	Roum	0,05	A1	LM
3172	El Aouina	Tuni	0,5	A1	FX CO
3172	Tunis	Tuni	0,5	A1	FX CO
3173	Abidjan	AOF	10,0	A3	FX CP
3173	Bamako	AOF	10,0	A3	FX CP
3173	Cotonou	AOF	10,0	A3	FX CP
3173	Dakar	AOF	10,0	A3	FX CP
3173	Niamey	AOF	10,0	A3	FX CP
3173	Abong Mbang	Came	0,02	A3	FX CP
3173	E. et S.O. de l'Angleterre E. and S.W. England	G	0,3	A1	OR
3173	Praha	Tche	3,5	A1	FX
3174	Innsbruck	Autr/F	0,5	A1	FX CO
3174	Paris	F	0,1	A3	FX CO
3175	Sofia	Bulg	0,2	A1 A2 A3	FX
3175	Angus Ranch	RhoS	0,05	A3	FX (0600-1400)
3175	Devuli A	RhoS	0,05	A3	FX (0600-1400)
3175	Devuli B	RhoS	0,05	A3	FX (0600-1400)
3175	Humani Ranch	RhoS	0,05	A3	FX (0600-1400)
3175	Ruwari Ranch	RhoS	0,05	A3	FX (0600-1400)
3175	Karlsborg	S	5,0	A1	FX CP
3175	Varberg	S	5,0	A1	FX CP
3176	Palermo	I	0,3	A1 A3	FX CO
3176	Roma	I	1,0	A3	FX CP
3176	Margil BPC	Iraq	0,2	A1 A3	FX
3176	Alta	Nor	1,0	A1	FX FA
3176	Banak	Nor	1,0	A1	FX FA
3176	Bardufoss	Nor	1,0	A1	FX FA
3176	Bodö	Nor	1,0	A1	FX FA
3176	Evenskjär	Nor	1,0	A1	FX FA
3176	Hammerfest	Nor	1,0	A1	FX FA
3176	Harstad	Nor	1,0	A1	FX FA
3176	Kirkenes	Nor	1,0	A1	FX FA

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3176	Lödingen	Nor	1,0	A1	FX FA
3176	Tromsö	Nor	1,0	A1	FX FA
3176	Vadsö	Nor	1,0	A1	FX FA
3176	Yougoslavie Yugoslavia	Youg	0,2	A1	FX
3177	Darmstadt	D/USA(c)	0,4	A1	FX CO
3177	Freising	D/USA(c)	0,4	A1	FX CO
3177	Rothweston	D/USA(c)	0,4	A1	FX CO
3177	Wiesbaden	D/USA(c)	0,4	A1	FX CO
3177	Folkestone	G	0,1	A1 A2	FX CV
3177	Garoua	Nige	0,08	A1	FX CO
3177	Yola	Nige	0,08	A1	FX CO
3177	Jinja	Ugan	0,01	A1	FX (0300-1500) CO
3177	Kampala	Ugan	0,01	A1	FX (0300-1500) CO
3177	M'Bale	Ugan	0,01	A1	FX (0300-1500) CO
3179	Mersamatruh	Egyp	2,0	A3	LM
3179	Dijon	F	0,5	A1	FX CO
3179	Reims	F	0,5	A1	FX CO
3179	Strasbourg	F	0,5	A1	FX CO
3179	Versailles	F	0,5	A1	FX CO
3179	Praha	Tche	3,5	A1	FX
3180	Beaufort West	AfrS	0,2	A1	FA CO
3180	Bloemfontein	AfrS	0,2	A1	FA CO
3180	Cape Town	AfrS	0,2	A1	FA CO
3180	Durban	AfrS	0,2	A1	FA CO
3180	East London	AfrS	0,2	A1	FA CO
3180	George	AfrS	0,2	A1	FA CO
3180	Germiston	AfrS	0,2	A1	FA CO
3180	Keetmanshoop	AfrS	0,2	A1	FA CO
3180	Kimberley	AfrS	0,2	A1	FA CO
3180	Pietersburg	AfrS	0,2	A1	FA CO
3180	Port Elizabeth	AfrS	0,2	A1	FA CO
3180	Upington	AfrS	0,2	A1	FA CO
3180	Victoria West	AfrS	0,2	A1	FA CO
3180	Waterkloof	AfrS	0,2	A1	FA CO
3180	Windhoek	AfrS	0,2	A1	FA CO
3180	Bremerhaven	D/USA(c)	1,0	A1 F1	FX CO
3180	Addis-Abeba	Etio	0,3	A3	FX (J)
3180	Ongar	G	20,0	A2	FX CP
3180	Ongar	G	20,0	A1	FX CP
3180	Buba	GuiP	0,075	A1 A3	FX
3180	Cacine	GuiP	0,075	A1 A3	FX
3180	Dargan Ata	URSS	0,04	A1 A3	FX
3180	Eisk	URSS	0,05	A1 A3	FX
3180	Igarka Port	URSS	1,0	A1 A3	FX FC
3180	Katchoug Pristan	URSS	0,3	A1	FX FC
3180	Kharaouz	URSS	0,04	A1 A3	FC
3180	Kologriv Gorkovskoi Obl.	URSS	0,04	A1 A3	FX
3180	Kolutchinskaia Gouba	URSS	0,04	A1	FX FC
3180	Kotlas	URSS	0,1	A1 A3	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3180	Krasnodar	URSS	0,5	A1	FX
3180	Kresta Zaliv	URSS	0,04	A1 A3	FC
3180	Moiski Roudnik Pristan	URSS	0,05	A1 A3	FX FC
3180	Novosibirsk	URSS	0,25	A1 A2	FX
3180	Ochkouria Pristan (Rn Severa)	URSS	0,02	A1 A3	FX FC
3180	Ouste Toly Pristan	URSS	0,06	A1	FX FC
3180	Petroun	URSS	0,02	A1 A3	FX FC
3180	Pridivnaia	URSS	0,04	A1 A3	FX FC
3180	Prontchevoi Boukhta	URSS	0,01	A1 A2	FX FC
3180	Rybatchia Pristan	URSS	0,05	A1	FX FC
3180	Saliany Pristan	URSS	0,04	A1	FX FC
3180	Stchemor	URSS	0,04	A1 A3	FX FC
3180	Taganrog	URSS	0,05	A1 A3	FX
3180	Tavris Pristan	URSS	0,04	A1 A3	FX FC
3180	Tchistopol	URSS	0,12	A2	FX FC
3180	Tchkalov	URSS	0,25	A1	FX FC
3180	Tobolsk	URSS	0,01	A1 A3	FX FC
3180	Tomot Pristan	URSS	0,04	A1 A3	FX FC
3180	Vaïgal Ostrov	URSS	0,25	A2	FX FC FA
3180	Vorkouta	URSS	0,04	A1 A3	FX FC
3181	Horta	Azor	5,0	A1	FX
3181	Terceira	Azor	5,0	A1	FX
3181	Rhodos	Grec	0,25	A1	FX
3181	Lisboa	Port	0,4	A1	FX
3181	S. Tomé	STPr	0,08	A1 A2 A3	FX LM
3182	Caen	F	0,5	A1	FX CO
3182	Nantes	F	0,5	A1	FX CO
3182	Orléans	F	0,5	A1	FX CO
3182	Paris	F	0,5	A1	FX CO
3182	Vitré	F	0,5	A1	FX CO
3182	Augusta	I	2,0	A3	FX CO
3182	Brindisi	I	2,0	A3	FX CO
3182	Cagliari	I	0,3	A1 A3	FX CO
3182	Roma	I	2,0	A3	FX CO
3182	Bir Seba	Isra	0,3	A1 A3	FX
3182	Navires (entre eux) Intership	Polo	1,0	A3	
3182	Navires (vers côtières) Ship-shore	Youg	0,075	A1 A3	
3183	Est de l'Angleterre East England	G	0,3	A1	OR
3183		Roum	0,06	A3	OR
3184	Stanleyville	Cong	0,25	A1	FX CP
3185	Caen	F	0,5	A1	FX CO
3185	Nantes	F	0,5	A1	FX CO
3185	Orléans	F	0,5	A1	FX CO
3185	Paris	F	0,5	A1	FX CO
3185	Vitré	F	0,5	A1	FX CO
3185	Ainzalah	Iraq	0,4	A1 A2 A3	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3185	Navires (entre eux) Intership	Isla	0,1	A1 A3	
3185	Navires (vers côtières) Ship-shore	S	0,2	A3	
3186	Baden-Oos	D/F	0,4	A1	FX CO
3186	Le Caire	Egyp	2,5	A3	LM
3187	Bamako	AOF	0,3	A3	FX CP
3187	Kankan	AOF	0,3	A3	FX CP
3187	Kiffa	AOF	0,3	A3	FX CP
3187	Mopti	AOF	0,3	A3	FX CP
3187	Nara	AOF	0,3	A3	FX CP
3187	Est de l'Angleterre East England	G	0,3	A1	OR
3187,5	Sofia	Bulg	3,0	A1	FX
3187,5	Praha	Tche	3,5	A1	FX
3188	Heidelberg	D/USA(c)	0,5	A1	FX CO
3188	Bordeaux	F	0,5	A1	FX CO
3188	Châteauroux	F	0,5	A1	FX CO
3188	Parthenay	F	0,5	A1	FX CO
3188	Rochefort	F	0,5	A1	FX CO
3188	Toulouse	F	0,5	A1	FX CO
3188	Tours	F	0,5	A1	FX CO
3188	Roma	I	1,0	A3	FX CP
3189	Safad	Isra	0,3	A1 A3	FX
3189	Enugu	Nige	0,25	A1	FX CO
3189	Lagos	Nige	0,25	A1	FX CO
3189	Navires (vers côtières) Ship-shore	Polo	2,0	A3	
3189	Lusaka	RhoN	0,01	A3	FX CO
3189	Berbera	SomB	0,02	A2	FX CO
3189	Berne	Suis	2,0	S	FX CP
3190	Mobile terrestre Land Mobile (Tchad)	AEF	0,4	A3	LM
3190	Nord de l'Irlande North Ireland	G	0,3	A1	OR
3190	Kiev	RSSU	0,1	A1 A3	FX
3190	Chmidt Mys	URSS	0,25	A2	FX FA FC
3190	Iakoutsk	URSS	1,0	A1 A3	FX
3190	Krasnyi Koteltschik Zavod Tatarskaia ASSR	URSS	0,01	A1 A3	FX
3190	Outchour Pristan	URSS	0,1	A1 A3	FX FC
3190	Vladivostok	URSS	0,5	A1	FC
3190	Yougoslavie Yugoslavia	Youg	0,3	A1	FX
3191	France	F	0,4	A1	LM
3192	Sal	CapV	1,0	A1	FX
3192	Athinai	Grec	0,25	A1	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3192	Navires (vers côtières) Ship-shore	Holl	0,075	A3	Entre/between 30°N-70°N
3192	Aveiro	Port	0,025	A3	OR
3192	Bom Sucesso	Port	0,025	A3	OR
3192	Montijo	Port	0,025	A3	OR
3193	Nicosia	Chyp	1,0	A1	FX CP
3193	Paris	F	0,1	A3	FX CO
3193	Ouest de l'Angleterre West England	G	0,3	A1	OR
3193	Kosice	Tche	1,5	A3	FX
3194	Navires (vers côtières) Ship-shore	D/G(c)	0,03	A1 A2	CP Mer du Nord, Baltique North Sea, Baltic
3194	El Fasher	Egyp	0,05	A1	FX
3194	Kuttum	Egyp	0,05	A1	FX
3195	Sofia	Bulg	0,2	A1 A2 A3	FX
3195	France	F	0,2	A1	LM
3195	Cagliari	I	1,0	A3	FX CP
3195	Caltanissetta	I	0,2	A1 A3	FX CO
3195	Lagos	Nige	0,25	A1	FX CO
3195	Balovale	RhoN	0,15	A1	FX CO
3195	Stockholm	S	0,8	A1	FX CO (J)
3195	Abez	URSS	0,04	A1 A3	FX FC
3195	Adzva-Vom	URSS	0,04	A1 A3	FX FC
3195	Aliabairamli	URSS	0,04	A1 A3	FX FC
3195	Arabat	URSS	0,05	A1 A3	FX
3195	Billinge	URSS	0,04	A1 A3	FA
3195	Doudinka	URSS	0,8	A1 A3	FX FA
3195	Evlakh	URSS	0,15	A2	FX FC
3195	Evpatoria	URSS	0,05	A1 A3	FX
3195	Gorkii	URSS	0,04	A1 A3	FX
3195	Idjidkyrta	URSS	0,02	A1 A3	FX FC
3195	Ila Pristan	URSS	0,05	A1	FX FC
3195	Jigalovo	URSS	0,1	A1 A3	FX FC
3195	Katchoug	URSS	0,04	A1 A3	FX FC
3195	Kirensk	URSS	0,1	A1 A3	FX FC
3195	Krasnyi Kout Krit	URSS	0,05	A1 A3	FX
3195	Lemtibat	URSS	0,04	A1 A3	FX FC
3195	Nijne Angarsk	URSS	0,1	A1 A3	FX FC
3195	Novoselovo Pristan	URSS	0,04	A1 A3	FX FC
3195	Novosibirsk	URSS	0,04	A1 A3	FX FC
3195	Omsk	URSS	0,1	A1 A3	FX FC
3195	Omsk	URSS	0,8	A1 A3	FX FC
3195	Oust Kout	URSS	0,1	A1 A3	FX FC
3195	Oust Ouilma	URSS	0,04	A1 A3	FX FC
3195	Samarevo	URSS	0,06	A1	FX FC
3195	Sarapoul	URSS	0,25	A1	FX FC
3195	Tchigin	URSS	0,2	A1	FX
3195	Vitim	URSS	0,1	A1 A3	FX FC
3195	Vkhodnoi Piasino	URSS	0,05	A1 A3	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3196	Charleroi	Belg	0,025	A1 A2 A3	LM
3196	Nord de l'Irlande North Ireland	G	0,3	A1	OR
3196	Eilat (Gulf of Akabat)	Isra	0,5	A1 A3	FX
3197	Navires (vers côtières) Ship-shore	D/G(c)	0,1	A1 A2	CP Mer du Nord, Baltique North Sea, Baltic
3197	Chania	Grec	0,08	A1	FX CP
3198	Kloofnek	AfrS	0,1	A3	FX CV
3198	Newlands	AfrS	0,1	A3	FX CV
3198	Gibraltar	Gibr	1,0	A1 A2	FX CO
3198	Praha	Tche	3,5	A1	FX
3199	A.O.F. (Ouest/West)	AOF	0,5	A3	LM
3199	Paris	F	0,1	A1	FX CO
3199	Tours	F	0,1	A1	FX CO
3199	Preston	G	0,3	A1	FX CO
3199	Prestwick	G	0,3	A1	FX CO
3199	Basrah	Iraq	0,5	A1 A2	FX
3200	Flores	Azor	0,1	A1 S	FX
3200	Malakal	Egyp	0,05	A1	FX
3200	Pays-Bas/Netherlands	Holl	0,1	A1	FX CO
3200	Budapest	Hong	0,5	A1	FX
3200	Debrecen	Hong	0,07	A1	FX
3200	Gyor	Hong	0,07	A1	FX
3200	Miskolc	Hong	0,07	A1	FX
3200	Pécs	Hong	0,07	A1	FX
3200	Szeged	Hong	0,07	A1	FX
3200	Szombathely	Hong	0,07	A1	FX
3200	Lisboa	Port	0,08	A1 A3	LM
3200	Moskva	URSS	0,05	A1 A3	FX
3200	Beograd	Youg	1,5	A1	FX
3201	Sud et Nord-Est de l'Angleterre S. and N.E. England	G	0,3	A1	OR
3201	Augusta	I	5,0	A1	FX CO
3201	Roma	I	5,0	A1	FX CO
3201	Tarento	I	5,0	A1	FX CO
3201	Venezia	I	5,0	A1	FX CO
3202	Luxembourg	Luxe	0,45	A1 A3	OR
3203	Siracusa	I	0,2	A1 A3	FX CO
3203	Navires (vers côtières) Ship-shore	Made	0,05	A3	
3203	Navires (vers côtières) Ship-shore	Nor	0,1	A3	Atlantique Nord et Région Arctique North Atlantic and Arctic Area
3203	Suisse — Switzerland	Suis	0,5	A1 A2 A3	FX CO
3204	Quelimane	Moza	7,5	A3	BC (0500-2000)
3204	Lagos	Nige	20,0	A3	BC
3205	Paris	F	1,0	A1	FX CO
3205	Est de l'Angleterre East England	G	0,3	A1	OR

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3205	Blagovestchensk	URSS	0,05	A1 A3	FX
3205	Lambovoi (Omskaia Oblast)	URSS	0,05	A1 A3	FX
3205	Nakkanno (Vost Siberie)	URSS	0,05	A1 A3	FX
3205	Preobrajenskaia (Vost Siberie)	URSS	0,05	A1 A3	FX
3205	Sarapoul	URSS	0,05	A1 A3	FX
3205	Sartynia	URSS	0,05	A1 A3	FX
3205	Sverdlovsk	URSS	0,3	A1 A3	FX
3205	Touroukhansk	URSS	0,05	A1 A3	FX
3205	Tovarkovo	URSS	0,05	A1 A3	FX
3205	Banja Luka	Youg	0,1	A3	FX
3206	Varna	Bulg	1,0	A1 A2 A3	FX
3207	Paris	F	0,4	A1	FX CO
3207	Mobile terrestre Land Mobile	F(Alg)	0,4	A1	LM
3208	Bruxelles	Belg	0,35	A1	OR
3208	Roma	I	1,0	A3	FX CP
3208	Coimbra	Port	0,05	A1 A3	LM
3209	Est de l'Angleterre East England	G	0,3	A1	OR
3210		F	0,1	A1	LM
3210	Navires (vers côtières) Ship-shore	Nor	0,1	A3	Atlantique Nord et Région Arctique North Atlantic and Arctic Area
3210	Odessa	RSSU	1,0	A1	FX
3210	Abakan	URSS	0,1	A1 A3	FX
3210	Allegazovo	URSS	0,25	A1	FX
3210	Amyl	URSS	0,05	A1 A3	FX
3210	Berikoul	URSS	0,2	A1	FX
3210	Bourgon	URSS	0,05	A1	FX
3210	Bouzdiakovskii Zernosovkhoz	URSS	0,5	A1	FX
3210	Davlekanovsk	URSS	0,04	A1 A3	FX
3210	Kommounarovskii Priisk	URSS	0,1	A1 A3	FX
3210	Kourtchino	URSS	0,04	A1	FX
3210	Krasnaia Bachkiria	URSS	0,04	A1 A3	FX
3210	Lenkoran, Azerbaidjan	URSS	0,05	A1 A3	FX
3210	Lerik	URSS	0,05	A1 A3	FX
3210	Olkhovka	URSS	0,2	A1	FX
3210	Oufa	URSS	0,05	A1 A3	FX
3210	Ousinskij Priisk	URSS	0,01	A1	FX
3210	Raevskii Zernosovkhoz	URSS	0,1	A1 A3	FX
3210	Salair	URSS	0,1	A1 A3	FX
3210	Sarala	URSS	0,3	A1	FX
3210	Sisim	URSS	0,01	A1	FX
3210	Spassk	URSS	0,1	A1 A3	FX
3210	Tsentralnyi Roudnik	URSS	0,1	A1 A3	FX
3210	Zilairskii	URSS	0,05	A1 A3	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3210	Znamenityi	URSS	0,2	A1	FX
3210	Bitolj	Youg	0,1	A1	FX
3212	Heidelberg	D/USA(c)	1,0	F1	FX CO
3212	Omdurman	Egyp	0,35	A1	FX
3212	Est de l'Angleterre East England	G	0,3	A1	OR
3213	Windhoek	AfrS	1,0	A3	BC
3213		AOF	1,0	A1	FX CO
3213	A.O.F. (Niger)	AOF	0,4	A3	LM
3213	Aalborg	Dnk	0,3	A1	FX FA CO
3213	Aarhus	Dnk	0,3	A1	FX FA CO
3213	Kastrup	Dnk	0,3	A1	FX FA CO
3213	Rönne	Dnk	0,3	A1	FX FA CO
3213		Mada	0,4	A3	LM
3213	Praha	Tche	3,5	A1	FX
3214	Bruxelles	Belg	0,35	A1	OR
3215	Marseille	F	0,15	A3	FX CO
3215	Versailles	F	0,15	A3	FX CO
3215	Royaume-Uni General United Kingdom General	G	0,3	A1	OR
3215	Ulan Bator	Mong	60,0	A3	BC
3215	Roumanie/Roumania	Roum	0,05	A1	OR
3215	Bizerte	Tuni	0,4	A3	FX CO
3215	Gabès	Tuni	0,4	A3	FX CO
3215	Gafsa	Tuni	0,4	A3	FX CO
3215	Kairouan	Tuni	0,4	A3	FX CO
3215	Le Kef	Tuni	0,4	A3	FX CO
3215	Sfax	Tuni	0,4	A3	FX CO
3215	Tabarka	Tuni	0,4	A3	FX CO
3215	Tunis	Tuni	0,4	A3	FX CO
3215	Derbenka Len. Obl.	URSS	0,05	A1	FX
3215	Rybatchie Pristan	URSS	0,05	A1	FX FC
3215	Vaïgatch Ostrov	URSS	0,25	A2	FC
3216	Rousse	Bulg	0,125	A3	LM
3216	Apulia	Port	0,5	A1	FX
3216	Aveiro	Port	0,5	A1	FX
3216	Bom Sucesso	Port	0,5	A1	FX
3216	Montijo	Port	0,5	A1	FX
3217	Bad Eilsen	D/G(c)	0,25	A1	FX CO
3217	Calabria	I	0,3	A1	FX CO
3217	Emilia	I	0,3	A1	FX CO
3217	Roma	I	0,3	A1	FX CO
3217	Toscana	I	0,3	A1	FX CO
3217	Navires (vers côtières) Ship-shore	Nor	0,1	A3	Atlantique Nord, Région Arctique, Mer du Nord, Golfe de Gascogne North Atlantic, Arctic Area, North Sea, Bay of Biscay

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3218	Sud-Ouest de l'Angleterre South West England	G	0,3	A1	OR
3219	Hvar	Youg	0,8	A1	FX
3220	El Grao	E	0,2	A1 A2	FX
3220	Paris	F	15,0	A3	FX CO
3220	Berditchev	RSSU	0,8	A1 A3	FX
3220	Kotelnikovo	URSS	0,05	A1 A3	FX
3220	Morozovskaia St.	URSS	0,05	A1 A3	FX
3220	Ouglegorsk	URSS	0,1	A1 A2 A3	FX
3220	Ouidja	URSS	0,05	A1 A3	FX
3220	Salsk	URSS	0,05	A1 A3	FX
3221	El Fasher	Egyp	0,35	A1	FX
3221	Est de l'Angleterre East England	G	0,3	A1	OR
3222	Köbenhavn	Dnk	0,5	A1	FAX CO
3222	Amsterdam	Holl	0,5	A1	FAX CO
3222	Tsagan Ur	Mong	5,0	A1 A3	FX CP
3222	Lourenço Marques	Moza	7,5	A3	BC
3222	Kristiansand	Nor	0,5	A1	FAX CO
3222	Oslo	Nor	0,5	A1	FAX CO
3222	Stockholm	S	0,5	A1	FAX CO
3222	Lomé	Togo	1,0	A3	BC
3222,5	Plovdiv	Bulg	0,15	A1 A2	FX
3223	Navires (vers côtières) Ship-shore	I	0,05	A3	CR
3224	Est de l'Angleterre East England	G	0,3	A1	OR
3224	Luxembourg	Luxe	0,45	A1 A3	OR
3225	Navires (vers côtières) Ship-shore	Isla	0,06	A3	
3225	Jitomir	RSSU	0,8	A1 A3	FX
3225	Sébastopol	URSS	0,8	A1 A3	FX
3225	Sotchi	URSS	0,05	A1 A3	FX
3225	Hvar	Youg	0,8	A1	FX
3226	Malakal	Egyp	0,35	A3	FX
3226	Porto	Port	0,07	A1 A3	FX
3226		Suis	2,0	A1	FX CP
3226	Berne	Suis	2,0	A1	FX CP
3226	Tunis	Tuni	0,2	A1	FX CO
3227		F	1,0	A3	LM
3227	Est de l'Angleterre East England	G	0,1	A1	OR
3227	Sud-Ouest de l'Angleterre Sout West England	G	0,1	A1	OR
3227	Alessandria	I	0,5	A3	LM

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3229	Santa Maria	Azor	3,0	A1 S	FX
3229	Tripoli	Liby/G	1,5	A1	FX
3229	Tromsö	Nor	0,5	A1	FX FA MET
3229	Praha	Tche	1,5	A3	FX
3230	Tiranë	Alba	5,0	A1 A2 A3	FX
3230		G	2,5	A1	FX CO
3230	Evgort Omsk Obl.	URSS	0,05	A1 A3	FX
3230	Gorkii	URSS	0,05	A1 A3	FX
3230	Kroutchina (Vost Siberie)	URSS	0,02	A1 A3	FX
3230	Leningrad	URSS	0,2	A1	FX
3230	Oufa	URSS	0,05	A1	FX
3230	Tchiatoury, Georgii	URSS	0,05	A1 A3	FX
3230	Tchistaia Gorkovskaia Obl.	URSS	0,05	A1 A3	FX
3230	Teguenckli	URSS	0,05	A1 A3	FX
3230	Zilair	URSS	0,05	A1 A3	FX
3230	Pazin	Youg	1,0	A3	FX
3231	Fayid	Egyp-Suez/G	1,0	A1 A2	FX CO
3232	Brazzaville	AEF	1,0	A3	BC
3232		Autr	0,1	A3	FX
3232	Mindelo	CapV	0,5	A3	BC
3232		F	0,1	A1	LM
3232	Majunga	Mada	1,0	A3	BC
3232	Casablanca	MarF	1,0	A1	FX CO
3232	Khangai	Mong	0,1	A1 A3	FX CO
3233	Roma	I	0,3	A1	FX CO
3233	Baghdad	Iraq	0,25	A1 A2 A3	FX
3233	Navires (vers côtières) Ship-shore	S	0,2	A3	
3235	Lille	F	0,5	A1	FX CO
3235	Paris	F	0,5	A1	FX CO
3235	Rouen	F	0,5	A1	FX CO
3235	Versailles	F	0,5	A1	FX CO
3235	Khatun Bulak	Mong	0,1	A1 A3	FX CO
3235	Poiarkovo	URSS	0,05	A1 A3	FX
3235	Rijeka	Youg	0,1	A3	FX
3237	Palermo	I	0,3	A1 A3	FX CO
3237	Roma	I	1,0	A3	FX CP
3237	Haifa	Isra/G	3,0	A1 A2	FX
3237	Vis	Youg	0,2	A1 A3	FX
3238		F	0,1	A1	LM
3238		F(Alg)	0,1	A1	LM
3238	Athinai	Grec	0,5	A1	FX
3238	Kavalla	Grec	0,5	A1	FX
3240	Köbenhavn	Dnk	0,5	A1	FX
3240	Juba	Egyp	0,05	S	FX
3240	Nagishot	Egyp	0,05	A1 A3	FX
3240	Yambio	Egyp	0,05	A1	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3240	Navires (vers côtières) Ship-shore	Finl	0,2	A3	
3240	Prestwick	G	1,0	A1	FX CO
3240	Amsterdam	Holl	0,5	A1	FX
3240	Navires (vers côtières) Ship-shore	I	0,05	A3	CP
3240	Oslo	Nor	0,5	A1	FX
3240	Stavanger	Nor	0,5	A1	FX
3240	Navires (vers côtières) Ship-shore	Port	0,05	A3	
3240	Konstantinovka	RSSU	0,05	A1 A3	FX
3240	Makeevka	RSSU	1,0	A1 A2 A3	FX
3240	Stalino	RSSU	0,15	A1 A2 A3	FX
3240	Zaporojie Kamenskoe	RSSU	1,0	A1 A2 A3	FX
3240	Stockholm	S	0,5	A1	FX
3240	Erofei Pavlovitch	URSS	0,8	A1 A2 A3	FX
3240	Eroudi (Rn. Krasnoiarska)	URSS	0,02	A1 A3	FX
3240	Ilinskoe (Rn. Krasnoiarska)	URSS	0,02	A1 A3	FX
3240	Ivanovsk	URSS	0,02	A1 A3	FX
3240	Kouibychev	URSS	0,25	A1	FX
3240	Kouvai (Rn. Krasnoiarska)	URSS	0,04	A1 A3	FX
3240	Krasnoiarsk	URSS	0,8	A1 A3	FX
3240	Negota (Rn. Krasnoiarska)	URSS	0,02	A1 A3	FX
3240	Pokrovskii Priisk	URSS	0,02	A1 A3	FX
3240	Proletarskii Priisk (Rn. Krasnoiarska)	URSS	0,02	A1 A3	FX
3240	(Rn. Krasnoiarska)	URSS	0,02	A1 A3	FX
3240	Sverdlovsk	URSS	0,8	A1 A3	FX
3240	Toula	URSS	1,0	A1 A3	FX
3240	Verkhniaia Mana (Rn. Krasnoiarska)	URSS	0,04	A1 A3	FX
3242	Mobile terrestre (Oubangui) Land mobile	AEF	0,4	A3	LM
3242	Abidjan	AOF	1,0	A3	BC
3242		F	0,1	A1	LM
3242	Bahrein	Golf	2,0	A3	BC (0700-2400)
3242	Bukhei-Muren	Mong	0,1	A1 A3	FX
3242	Beira	Moza	7,5	A3	BC (0500-2000)
3243		Autr/F	0,1	A1	LM (J)
3243		D/F	0,1	A1	LM (J)
3243	Alger	F(Alg)	10,0	A1	FX CO
3245	Navires (vers côtières) Ship-shore	Dnk	0,1	A2 A3	CP
3245	Mobile terrestre Land mobile	F	0,1	A1	LM (J)
3245	Alghero	I	0,07	A3	OR

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3245	Brindisi	I	0,07	A3	OR
3245	Cagliari	I	0,07	A3	OR
3245	Milano	I	0,07	A3	OR
3245	Napoli	I	0,07	A3	OR
3245	Palermo	I	0,07	A3	OR
3245	Roma	I	0,07	A3	OR
3245	Torino	I	0,07	A3	OR
3245	Udine	I	0,07	A3	OR
3245	Venezia	I	0,07	A3	OR
3245	Mingat	Mong	0,1	A1 A3	FX
3245	Alexandrovskii Zavod (Vost Siberie)	URSS	0,05	A1 A3	FX
3245	Irkoutsk	URSS	0,05	A1 A3	FX
3245	Itaka Dalnii Vostok	URSS	0,1	A1 A3	FX
3245	Kellokh (Rn. Krasnoiarska)	URSS	0,05	A1 A3	FX
3245	Kollar (Rn. Amoura)	URSS	0,05	A1 A3	FX
3245	Koudetcha (Rn. Amoura)	URSS	0,05	A1 A3	FX
3245	Kouzadeevo	URSS	0,05	A1 A3	FX
3245	Krasnovodsk	URSS	0,8	A1 A3	FX
3245	Mogotcha	URSS	0,05	A1 A3	FX
3245	Novyi Port	URSS	0,05	A1 A3	FX
3245	Odloi Priisk (Rn. Zeiska)	URSS	0,05	A1 A3	FX
3245	Ounekha Dalnii Vostok	URSS	0,05	A1 A3	FX
3245	Riazanskaia (Rn.	URSS	0,05	A1 A3	FX
3245	Azovo Tchernogorska)				
3245	Samarka	URSS	0,02	A1	FX
3245	Seitach	URSS	0,05	A1	FX
3245	Solovievskii Priisk (Rn. Zeiska)	URSS	0,05	A1 A3	FX
3245	Stalinsk	URSS	0,05	A1 A3	FX
3245	Staliniri, Georgie	URSS	0,05	A1 A3	FX
3245	Syktyvkar	URSS	0,1	A1 A2 A3	FX
3245	Veretschagino	URSS	0,05	A1 A3	FX
3245	Split	Youg	1,0	A3	FX CO
3246	Freiburg	D/F	0,1	A1	FX CO
3246	Neustadt	D/F	0,1	A1	FX CO
3247	Barcelona	E	1,0	A1	FX CO
3247	Marseille	F	1,0	A1	FX CO
3247	London	G	0,5	A1	FX CO
3247	Bir Seba	Isra	0,3	A1 A3	FX
3247	Bratislava	Tche	1,5	A3	FX
3250	Varna	Bulg	0,5	A1 A3	FX
3250	Alger	F(Alg)	0,1	A3	FX CO
3250	Venezia	I	1,0	A3	FX CP
3250	Spanga	S	0,8	A1	FA CR
3250	Lastovo	Youg	0,1	A3	FX
3251	Sá da Bandeira	Ango	0,5	A3	BC (1700-2300)
3251		AOF	0,1	A3	LM

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3251		Autr/F	0,4	A1	LM (J)
3251		Came	0,4	A3	LM
3251	Praia	CapV	0,5	A3	BC
3251		D/F	0,1	A1	LM (J)
3251		F	0,1	A1	LM (J)
3251	Saint-Denis	Reun	1,0	A3	BC
3252	Navires (vers côtières) Ship-shore	G	0,1	A3	CP
3253	Crotone	I	0,15	A1 A3	FX CO
3253	Taranto	I	0,15	A1 A3	FX CO
3253	Casablanca	MarF	0,5	A1	FX CO
3254	Mer Morte — Dead Sea	Isra	0,3	A1 A3	FX
3254		Tuni	0,1	A3	LM
3255	Nancy	F	0,5	A1	FX CO (0600-2000)
3255	Oslo	Nor	1,0	A1	FX CO
3255	Trondheim	Nor	1,0	A1	FX CO
3255	21 Stations	Tche	0,2	A3	OR
3255	Akdjal Vost. Kazakhstan	URSS	0,4	A1 A3	FX
3255	Alexeevka	URSS	0,15	A1 A2 A3	FX
3255	Baladjal Roudnik	URSS	0,05	A1 A3	FX
3255	Georgievka, Iarminskaia	URSS	0,05	A1 A3	FX
3255	Gornoe Selo	URSS	0,1	A1 A3	FX
3255	Kazan-Tchounkour	URSS	0,05	A1 A3	FX
3255	Kouloundji	URSS	0,05	A1 A2	FX
3255	Maralikha	URSS	0,1	A1 A3	FX
3255	Poutintsevo Vost. Kazakhstan	URSS	0,1	A1 A3	FX
3255	Samarka Kazakhstan	URSS	0,05	A1 A3	FX
3255	Semipalatinsk	URSS	0,15	A1 A3	FX
3255	Soldatovo	URSS	0,05	A1 A3	FX
3256		G	0,3	A1	FX CO
3257	Le Caire	Egyp	2,5	A1	FX
3257	Ariano Irpino	I	0,3	A1	FX FA
3257	Avellino	I	0,3	A1	FX FA
3257	Bari	I	1,0	A1	FX CP
3257	Benevento	I	0,3	A1	FX FA
3257	Napoli	I	0,3	A1	FX FA
3257	Tszabukhan	Mong	0,1	A1 A3	FX
3259	Navires (vers côtières) Ship-shore	Dnk	0,1	A2 A3	CP
3259	Baghdad	Iraq	3,5	A1 A2	FX
3259	Navires (vers côtières) Ship-shore	Port	0,05	A3	
3259	Berne	Suis	3,0	S	FX CP

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3260	Mobile terrestre Land Mobile (Gabon)	AEF	0,4	A3	LM
3260	Mobile terrestre Land Mobile (Moyen Congo)	AEF	0,4	A3	LM
3260	Niamey	AOF	1,0	A3	BC
3260	Budapest	Hong	0,1	A1	LM
3260	Tananarive	Mada	1,0	A3	BC
3260	Bologoe (Rn. Kalinina)	URSS	0,2	A1	FX
3260	Botchkarevo	URSS	0,8	A1 A2 A3	FX
3260	Mednii Ostrov (Rn. Kamtchatki)	URSS	0,05	A1 A3	FX
3261		F	0,1	A1	LM (J)
3261		D/F	0,1	A1	LM (J)
3262	Navires (vers côtières) Ship-shore	I	0,05	A3	CP
3263	Lom	Bulg	0,125	A1 A2 A3	LM
3263	Beni Ounif	F(Alg)	0,2	A1	FX CO
3263	Biskra	F(Alg)	0,2	A1	FX CO
3263	Laghouat	F(Alg)	0,2	A1	FX CO
3263	Saida	F(Alg)	0,2	A1	FX CO
3263	Aldershot	G	1,0	A1 A2 A3	FX CO
3264		F	0,1	A1	LM
3264	Gabès	Tuni	1,0	A3	FX CP
3265	Shkoder	Alba	0,5	A1 A2	FX
3265	Bregenz	Autr	0,05	A2	FX
3265	Bitchoura, Bouriato Mongolie	URSS	0,05	A3	FX
3265	Kyrian	URSS	0,05	A3	FX
3265	Vis	Youg	0,1	A3	FX
3266	Bordeaux	F	0,15	A3	FX CO
3266	Metz	F	0,15	A3	FX CO
3266	Navires (vers côtières) Ship-shore	I	0,05	A3	CP
3266	Navires (vers côtières) Ship-shore	S	0,2	A3	
3267		F	0,1	A1	LM
3267	Safad	Isra	0,3	A1 A3	FX
3267		MarF	0,1	A3	LM
3269	Aldershot	G	1,0	A1 A2 A3	FX CO
3269	Alto Adige	I	0,5	A1 A3	LM
3269	Bolzano	I	0,5	A1 A3	LM
3269	Ustica	I	0,05	A3	FX CP
3270		AOF	0,4	A3	LM
3270	Mobile terrestre Land Mobile (Soudan)	AOF	0,2	A3	LM
3270	Anvers	Belg	0,02	A1	FX CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3270	Bruxelles	Belg	0,02	A1	FX CO
3270		F(Alg)	0,4	A1	LM
3270	Budapest	Hong	0,1	A1	LM
3270	Lourenço-Marques	Moza	7,5	A3	BC (0500-2000)
3270	Artemovsk	RSSU	0,15	A1 A2 A3	FX
3270	Elenovka Anadolskaia	RSSU	0,15	A1 A2 A3	FX
3270	Konstantinovka	RSSU	0,05	A1 A2 A3	FX
3270	Krivoi Rog	RSSU	1,0	A1 A2 A3	FX
3270	Loutougino	RSSU	0,05	A1	FX
3270	Makeevka	RSSU	1,0	A1 A2 A3	FX
3270	Marioupol	RSSU	0,15	A1 A2 A3	FX
3270	Nikitovka Golma	RSSU	0,05	A1 A2 A3	FX
3270	Stalino	RSSU	0,15	A1 A2 A3	FX
3270	Vorochilovsk	RSSU	0,15	A1 A2 A3	FX
3270	Zaporojie Kamenskoe	RSSU	1,0	A1 A3	FX
3270	Djibouti	SomF	1,0	A3	BC
3270	S. Thomé	STPr	0,5	A3	BC
3270	Arkhangelsk	URSS	0,25	A1 A2 A3	FX
3270	Kertch	URSS	1,0	A1 A3	FX
3270	Moskva	URSS	0,05	A1 A3	FX
3270	Yougoslavie Yugoslavia	Youg	0,2	A1 A3	FX
3271	Bergen	Nor	0,25	A1	FX MET
3271	Fanaraaken	Nor	0,25	A1	FX MET
3272	Madrid	E	0,5	A1	FX CO
3272	Sevilla	E	0,5	A1	FX CO
3272	Bordeaux	F	1,0	A1	FX CO
3272	Paris	F	1,0	A1	FX CO
3272	Casablanca	MarF	1,0	A1	FX CO
3272	Lisboa	Port	0,5	A1	FX CO
3273		Autr	0,1	A3	FX
3273	Dublin	Irla	0,2	A1	FX CO
3275	Navires (vers côtières) Ship-shore	Dnk	0,1	A3	CP
3275	Navires (vers côtières) Ship-shore	I	0,05	A3	CR
3275	Khabarovsk	URSS	0,8	A1	FX
3275	Tbilisi	URSS	0,15	A1 A3	FX
3276	Varna	Bulg	0,1	A1 A2	FX
3276		F	0,1	A1	LM
3276		Youg	0,05	A1 A3	LM
3277	Durbeltchjin	Mong	0,1	A1 A3	FX CO
3278		F(Alg)	0,4	A1	LM
3278	Rugby	G	15,0	A4	FX CP Hell
3278	Tiberias	Isra	0,2	A1 A3	LM
3279	Malange	Ango	0,25	A3	BC (1700-2300)
3279	Mobile terrestre Land Mobile (Niger)	AOF	0,1	A3	LM
3279	Bissau	GuiP	0,5	A3	BC

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3279		Mada	0,4	A3	LM
3279	Bizerte	Tuni	1,0	A3	FX CO
3279	Gabès	Tuni	1,0	A3	FX CO
3279	Gafsa	Tuni	1,0	A3	FX CO
3279	Sfax	Tuni	1,0	A3	FX CO
3279	Sousse	Tuni	1,0	A3	FX CO
3279	Tunis	Tuni	1,0	A3	FX CO
3280	Nice	F	0,1	A1	FX CO
3280	Poitiers	F	0,1	A1	FX CO
3280	Budapest	Hong	0,1	A1	LM
3280	Ouralsk	RSSU	0,05	A1 A3	FX
3280	Sarrebruck	Sarr	0,1	A1	FX CO
3280	Katchoug	URSS	0,05	A3	FX
3280	Parabel (Vost. Siberie)	URSS	0,05	A1 A3	FX
3280	Sloutsk Leningradskii	URSS	0,8	A1 A3	FX
3280		Youg	0,05	A1 A3	LM
3281	Hamburg	D/G(c)	0,25	A1	FX MET
3281	Campania	I	0,5	A1 A3	LM
3281	Linosa	I	0,05	A3	FX CP
3281	Ponza	I	0,05	A3	FX CP
3281	S. Giorgio a Cremano	I	0,5	A1 A3	LM
3281	Lisboa	Port	0,05	A1 A3	LM
3282	Navires (vers côtières) Ship-shore	Bulg	0,07	A3	
3282	Navires (vers côtières) Ship-shore	S	0,2	A3	
3283		F	0,1	A1	LM
3283	Alger	F(Alg)	3,0	A1	FX CO
3284	Basrah	Iraq/G	2,5	A1	FX
3284	Lagos	Nige	0,35	A1	FX
3284	Praha	Tche	3,5	A1	FX
3285	Rugby	G	10,0	A4	FX CP
3285	Arka (Rn. Nijne Amourskii)	URSS	0,05	A1 A3	FX
3285	Rouzaevka	URSS	0,05	A1 A3	FX
3286	Roma	I	1,0	A1	FX CP
3286	Venezia	I	1,0	A1	FX CP
3288	Fort-Lamy	AEF	1,0	A3	BC
3288	Mobile terrestre Land Mobile (Sénégal)	AOF	0,1	A3	LM
3288	Brest	F	0,4	A1	FX CO
3288	Perpignan	F	0,4	A1	FX CO
3288	Rennes	F	0,4	A1	FX CO
3288	Toulouse	F	0,4	A1	FX CO
3288	Alger	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3288	Fianarantsoa	Mada	1,0	A3	BC

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3289	Bari	I	1,0	A1	FX CP
3289	Roma	I	1,0	A1	FX CP
3289	Navires (vers côtières) Ship-shore	S	0,2	A3	
3290	Budapest	Hong	0,1	A1	LM
3290	Chaambary, Tadjikistan	URSS	0,05	A1 A3	FX
3290	Kim	URSS	0,05	A1 A2	FX
3290	Kirovsk	URSS	0,3	A1 A3	FX
3290	Krasnoselkoupsk	URSS	0,05	A1 A3	FX
3290	Tchangirtach	URSS	0,05	A1 A3	FX
3290	Tchek Saldabad, Ouzbekistan	URSS	0,02	A1 A3	FX
3290	Tchimkent	URSS	0,15	A1 A3	FX
3290	Zilovo	URSS	0,8	A1 A3	FX
3290	Zagreb	Youg	0,5	A1	FX
3291		F	0,1	A1	LM
3291	Alger	F(Alg)	0,2	A1	FX CO
3291	Rabat	MarF	1,0	A1	FX CO
3291	Tunis	Tuni	1,0	A1	FX CO
3292	London	G	3,5	A1 A2	FX CO
3292	Gaeta	I	0,15	A1 A3	FX CO
3292	Napoli	I	1,0	A1	FX CO
3292	Palermo	I	1,0	A1	FX CO
3292	Ponza	I	0,15	A1 A3	FX CO
3294		Autr	0,1	A3	FX
3294		F	0,1	A1	LM
3294		F(Alg)	0,4	A1	LM
3295	Napoli	I	1,0	A1	FX CP
3295	Roma	I	1,0	A1	FX CP
3295	Undurchan	Mong	0,5	A1	FX
3295	Zadar	Youg	0,5	A1	FX
3296	Navires (vers côtières) Ship-shore	Belg	0,1	A1 A2 A3	CO
3296	Navires (vers côtières) Ship-shore	S	0,2	A3	
3296		Youg	0,05	A1 A3	LM
3297	Lobito	Ango	3,0	A3	BC (1700-2300)
3297	Mobile terrestre Land mobile (Niger)	AOF	0,1	A1 A3	LM
3297		Came	0,4	A3	LM
3297	Touggourt	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3297	Bathurst	Gamb	1,0	A3	BC (0700-2400)
3297	Baghdad	Iraq	10,0	A3	BC
3298	Quickborn	D/G(c)	1,5	A2	FX CO
3300	Tiranë	Alba	0,5	A1 A2	FX
3300	Oxford	G	20,0	A4	FX CP

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3300	Budapest	Hong	0,1	A1	LM
3300	Roma	I	1,0	A3	FX CP
3300	Tananarive	Mada	1,0	A1	FX CO
3300	Kiev	RSSU	0,5	A1 A3	FX
3300	Aktubinsk	URSS	0,1	A1 A3	FX
3300	Bachkant	URSS	0,05	A1 A2	FX
3300	Batchary Selo Zap. Sibir	URSS	0,01	A1	FX
3300	Bolchaia Viktorovka Zap. Sibir	URSS	0,01	A1	FX
3300	Durbuldjin	URSS	0,05	A1 A3	FX
3300	Iangi Bazar	URSS	0,05	A1 A3	FX
3300	Isfana	URSS	0,05	A1 A3	FX
3300	Karavan Raizentr	URSS	0,05	A1 A3	FX
3300	Kizil	URSS	0,05	A2	FX
3300	Kzyl Touk (Rn. Karagandi)	URSS	0,05	A1 A3	FX
3300	Massi	URSS	0,05	A1 A3	FX
3300	Moskva	URSS	1,0	A1 A2 A3	FX
3300	Nadejdinsk	URSS	0,01	A1	FX
3300	Syktyvkar	URSS	0,15	A2	FX
3300	Tchaek	URSS	0,05	A1 A3	FX
3300	Zmeinogorsk	URSS	0,06	A1	FX
3300	Ljubljana	Youg	0,5	A1	FX
3301		F	0,1	A1	LM (J)
3302	Oran	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3303	Bruxelles	Belg	0,025	A1 A2	LM
3303	Funchal	Made	0,05	A1 A3	FX
3304		AEF	0,4	A3	LM
3304	Navires (vers côtières) Ship-shore	Dnk	0,1	A3	CP
3304		MarF	0,1	A3	LM
3304	Tunis	Tuni	0,5	A1	FX CO
3305	Bad Eilsen	D/G(c)	0,25	A1	FX CO
3305	Buckeburg	D/G(c)	0,25	A1	FX CO
3305	Düsseldorf	D/G(c)	0,25	A1	FX CO
3305	Hamburg	D/G(c)	0,25	A1	FX CO
3305	Ajaccio	F	0,5	A3	FX CO
3305	[1]	Liba	0,7	A1	FX
3305	Bolchoi Naver	URSS	0,15	A1	FX
3305	Dambouki, Dalnii Vostok	URSS	0,04	A1 A3	FX
3305	Doldourga, Bouriato Mongolie	URSS	0,05	A1 A3	FX
3305	Iasnyi Priisk, Dalnii Vostok	URSS	0,04	A1 A3	FX
3305	Nijne Maisk	URSS	0,05	A1 A3	FX
3305	Ounia Bom	URSS	0,1	A1 A3	FX

[1] 33° 54′ N — 55° 34′ E

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3305	Petropavlovsk	URSS	0,05	A1 A3	FX
3305	Rn. Amoura	URSS	0,04	A1 A3	FX
3305	Sougdjar, Dalnii Vostok	URSS	0,1	A1 A3	FX
3305	Sourajevka	URSS	0,1	A2	FX
3305	Zeia, Dalnii Vostok	URSS	0,05	A1 A3	FX
3306	Budapest	Hong	0,1	A1	LM
3306	Diégo Suarez	Mada	1,0	A3	BC
3306	Enugo	Nige	5,0	A3	BC (0700-2400)
3307	Pays-Bas—Netherlands	Holl	0,1	A1	FX CO
3307	Italie — Italy	I	0,3	A1	FX CO
3308	Alger	F(Alg)	1,0	F1	FX CO
3309	Uxbridge	G	0,3	A1	FX CO
3309	Budapest	Hong	0,1	A1	LM
3309	Navires (vers côtières) Ship-shore	S	0,2	A3	
3310		F	0,1	A1	LM (J)
3310	Navires (vers côtières) Ship-shore	I	0,15	A1	
3310	Lisboa	Port	0,25	A1 A3	FX
3310	Beloousovka Selo	URSS	0,05	A1 A3	FX
3310	Bogotol, Zap. Sibir	URSS	0,1	A1 A3	FX
3310	Groznyi	URSS	0,12	A1 A2	FX
3310	Izberbach, Daghestan	URSS	0,05	A1 A3	FX
3310	Kanibadam	URSS	0,05	A1	FX
3310	Kouibichev	URSS	0,08	A1	FX
3310	Naou	URSS	0,05	A1	FX
3310	Novo-Krestianskoe Selo	URSS	0,05	A1	FX
3310	Promychlennaia	URSS	0,04	A1 A3	FX
3310	Rider	URSS	0,5	A1 A3	FX
3310	Semipalatinsk	URSS	0,5	A1 A3	FX
3310	Soldatskoe	URSS	0,05	A1	FX
3310	Sterg-Kertychka	URSS	0,02	A1	FX
3310	Voznesenskaia St.	URSS	0,1	A1	FX
3310	Zarianovka	URSS	0,15	A1	FX
3311	Basrah	Iraq	0,5	A1	FX
3312	Oxford	G	5,0	A2	FX CP
3312	Budapest	Hong	0,1	A1	LM
3313	Innsbruck	Autr/F	0,5	A1	FX CO
3313	Mengen	D/F	0,5	A1	FX CO
3313	Dijon	F	0,5	A1	FX CO
3313	Marseille	F	0,5	A1	FX CO
3313	Paris	F	0,5	A1	FX CO
3313	Toulouse	F	0,5	A1	FX CO
3313	Alger	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3313	Blidah	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3313	Rabat	MarF	0,5	A1	FX CO
3313	Tunis	Tuni	0,5	A1	FX CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3315	Royaume-Uni Général United Kingdom General	G	0,3	A1	FX CO
3315	Rhodos	Grec	0,25	A1	FX
3315	Budapest	Hong	0,1	A1	LM
3315	Trieste	Trie/ZAA	0,5	A3	FX CO (1700-0800)
3315	Kazan	URSS	0,1	A1	FX
3316	Johannesburg	AfrS	5,0	A3	BC (0115-2100)
3316		F(Alg)	0,4	A1	LM
3316	Nord de Madagascar North Madagascar	Mada	0,2	A3	LM
3316	Freetown	Sier	5,0	A3	BC (0700-2400)
3317	Navires (vers côtières) Ship-shore	F	0,1	A3	CP Baltique, Mer du Nord, Manche, Atlantique, Arctique, Méditerranée, Océan Indien — Baltic, North Sea, Channel, Atlantic, Arctic, Mediterranean and Indian Ocean
3317	Navires (vers côtières) Ship-shore	Polo	2,0	A3	
3317	Navires (entre eux) Intership	Polo	2,0	A3	
3318	Budapest	Hong	0,1	A1	LM
3320	Lahr	D/F	0,5	A1	FX CO
3320	Aix-en-Provence	F	0,5	A1	FX CO
3320	Bordeaux	F	0,5	A1	FX CO
3320	Dijon	F	0,5	A1	FX CO
3320	Paris	F	0,5	A1	FX CO
3320	Alger	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3320	Cagliari	I	1,0	A3	FX CP [1]
3320	Cagliari	I	1,0	A3	FX CP [2]
3320	Bucuresti	Roum	0,2	A1	FX
3320	Cluj	Roum	0,2	A1	FX
3320	Constantza	Roum	0,2	A1	FX
3320	Jassy	Roum	0,2	A1	FX
3320	Belaja Tserkov	RSSU	0,8	A1 A3	FX
3320	Nijne Dnieprovsk	RSSU	0,15	A1 A3	FX
3320	Nikopol	RSSU	0,15	A1 A3	FX
3320	Taganrog	RSSU	0,15	A1 A3	FX
3320		Tuni	0,1	A3	LM
3320	Bakou	URSS	0,025	A1 A3	FX
3320	Biandai	URSS	0,05	A3	FX
3320	Blagodatnoe	URSS	0,15	A1 A3	FX
3320	Bogorodsk	URSS	0,05	A1 A3	FX
3320	Iman	URSS	0,8	A1 A2 A3	FX
3320	Kotlas	URSS	0,05	A1 A3	FX
3320	Krasnii Iar (Rn. Omska)	URSS	0,05	A1 A3	FX

[1] Demande N° 252 D — Requirement N° 252 D
[2] Demande N° 255 D — Requirement N° 255 D

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3320	Skovorodino	URSS	0,8	A1	FX
3320	Tachkent	URSS	0,025	A1 A3	FX
3320	Viksa (Rn. Gorkovo)	URSS	0,15	A1 A3	FX
3321	Budapest	Hong	0,1	A1	LM
3322	Karslborg	S	5,0	A1 F1	FX CP
3322	Varberg	S	5,0	A1 F1	FX CP
3323	Italie — Italy	I	0,3	A1	FX CO
3323	Roma	I	0,3	A1	FX CO
3324		F	0,1	A1	LM (J)
3324	Navires (vers côtières) Ship-shore	G	0,5	A3	CP
3324	Budapest	Hong	0,1	A1	LM
3324	Navires (vers côtières) Ship-shore	Polo	2,0	A3	
3325	Bruxelles	Belg	0,02	A1	FX CO
3325	Benina	Liby	0,8	A3	FX
3325	Castel-Benito	Liby	0,8	A3	FX
3325	El Adem	Liby	0,8	A3	FX
3325	Malta	Malt	0,8	A3	FX
3325	Oust Kamtchatsk	URSS	0,25	A1 A3	FX
3326	Durban	AfrS	5,0	A3	BC (0445-2100)
3326	Lahr	D/F	0,5	A1	FX CO
3326	Kaduna	Nige	5,0	A3	BC (0700-2400)
3327	Ponta Delgada	Azor	3,0	A1 A2 A3 S	FX
3327	Budapest	Hong	0,1	A1	LM
3328	Berat	Alba	0,1	A1 A2	FX
3328	Paris	F	1,0	A1	FX CO
3328	Alger	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3328	Stockholm	S	0,8	A1	FX CO
3329	Vetersen	D/G(c)	0,25	A1	FX CO
3329	Genova	I	1,0	A1	FX
3329	Roma	I	1,0	A1	FX
3330	Tirana	Alba	0,1	A1	FX
3330	Budapest	Hong	0,1	A1	LM
3330	Anapa	URSS	0,15	A1 A2 A3	FX
3330	Armavir	URSS	0,15	A1	FX
3330	Barginskii Roudnik	URSS	0,06	A1 A3	FX
3330	Biruza	URSS	0,04	A1 A3	FX
3330	Gelendjik (Sev Kavkaz)	URSS	0,15	A1 A3	FX
3330	Kondakovskii Roudnik	URSS	0,06	A1	FX
3330	Moma	URSS	0,02	A1 A3	FX
3330	Nijne-Oudinsk	URSS	0,04	A1 A3	FX
3330	Novorossiisk	URSS	0,05	A1 A3	FX
3330	Penza	URSS	0,15	A1 A3	FX
3330	Penza	URSS	1,0	A1 A3	FX
3330	Sogdiondon Roudnik	URSS	0,2	A1 A3	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3330	Tchita	URSS	1,0	A1 A3	FX
3330	Temir	URSS	0,08	A1	FX
3331	Beni Abbès	F(Alg)	0,1	A1	FX CO
3331	Navires (entre eux) Intership	G	0,1	A3	
3331	Navires (vers côtières) Ship-shore	Polo	2,0	A3	
3331	Navires (entre eux) Intership	Polo	2,0	A3	
3331	Bizerte	Tuni	0,08	A3	FX CO
3331	Tunis	Tuni	0,08	A3	FX CO
3332	Graz	Autr	0,05	A2	FX
3333	Abu-Zabal	Egyp	5,0	A2	FX
3333	Budapest	Hong	0,1	A1	LM
3333	Palermo	I	0,15	A1 A3	FX CO
3333	Panarea	I	0,15	A1 A3	FX CO
3333	Bucuresti	Roum	0,2	A1 A3	FX
3333	Clong, Mold.	Roum	0,2	A1 A3	FX
3333	Cluj	Roum	0,2	A1 A3	FX
3333	Constantza	Roum	0,2	A1 A3	FX
3333	Jassy	Roum	0,2	A1 A3	FX
3333	Sibiu	Roum	0,2	A1 A3	FX
3333	Khanko	URSS	0,4	A3	FC
3334	Pleven	Bulg	0,07	A1 A2	FX
3334	Baden-Baden	D/F	1,0	A1	FX CO
3334	Paris	F	1,0	A1	FX CO
3334	Bergen	Nor	1,5	A1	FX CO
3334	Horten	Nor	1,5	A1	FX CO
3334	Kirkenes	Nor	1,5	A1	FX CO
3334	Kristiansand	Nor	1,5	A1	FX CO
3334	Oslo	Nor	1,5	A1	FX CO
3334	Stavanger	Nor	1,5	A1	FX CO
3334	Tromsö	Nor	1,5	A1	FX CO
3334	Trondheim	Nor	1,5	A1	FX CO
3334	Sarrebruck	Sarr	1,0	A1	FX CO
3335	Ancona	I	0,1	A1	FX
3335	L'Aquila	I	0,1	A1	FX
3335	Bari	I	0,1	A1	FX
3335	Bologna	I	0,1	A1	FX
3335	Bolzano	I	0,1	A1	FX
3335	Cagliari	I	0,1	A1	FX
3335	Catanzaro	I	0,1	A1	FX
3335	Firenze	I	0,1	A1	FX
3335	Genova	I	0,1	A1	FX
3335	Milano	I	0,1	A1	FX
3335	Napoli	I	0,1	A1	FX
3335	Palermo	I	0,1	A1	FX
3335	Potenza	I	0,1	A1	FX
3335	Roma	I	0,1	A1	FX
3335	Torino	I	0,1	A1	FX
3335	Venezia	I	0,1	A1	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3335	Ichimbaevo	URSS	0,02	A1 A3	FX
3336	Pietersburg	AfrS	5,0	A3	BC (0445-2100)
3336	Dakar	AOF	10,0	A3	BC
3336	Sehba	F(Alg)	0,08	A1	FX CO
3336	Budapest	Hong	0,1	A1	LM
3336	Tunis	Tuni	0,4	A1	FX CO
3336	Peredvijka	URSS	0,04	A1 A3	FX
3336	Sterlitamak	URSS	0,04	A1 A3	FX
3337		F	0,1	A1	LM (J)
3337	Coimbra	Port	0,15	A1 A3	FX
3338	Navires (vers côtières) Ship-shore	G	0,1	A3	CP
3338	Linosa	I	1,0	A1	FX CP
3338	Milano	I	1,0	A1	FX CP
3338	Ventotene	I	1,0	A1	FX CP
3338	Vulcano	I	1,0	A1	FX CP
3338	Navires (vers côtières) Ship-shore	Polo	2,0	A3	
3339	Budapest	Hong	0,1	A1	LM
3340	Bruxelles	Belg	0,15	A1	FX CO
3340		F	0,1	A1	LM (J)
3340	Constantine	F(Alg)	0,2	A1	FX CO
3340	Soukharas	F(Alg)	0,2	A1	FX CO
3340	Kiev	RSSU	0,5	A1 A3	FX
3340	Akhaltsikh	URSS	0,15	A1 A3	FX
3340	Bakou	URSS	0,02	A3	FX
3340	Karpovo Sovkhoz	URSS	0,15	A1 A2 A3	FX
3340	Mitchourinsk	URSS	0,15	A1 A2 A3	FX
3340	Novoiouskii Sovkhoz	URSS	0,02	A1	FX
3340	Pim (Rn. Omska)	URSS	0,05	A1 A3	FX
3340	Semipalatinsk	URSS	0,15	A1 A2 A3	FX
3340	Termez	URSS	1,0	A1 A3	FX
3340	Trem Agan (Rn. Omska)	URSS	0,05	A1 A3	FX
3341	Innsbruck	Autr/F	1,2	A1	FX CO
3341	Baden-Baden	D/F	1,0	A1	FX CO
3341	Ras Chareb	Egyp	1,5	A3	LM
3342	Budapest	Hong	0,1	A1	LM
3343	Bordeaux	F	0,4	A1	FX CO
3343	Laon	F	0,4	A1	FX CO
3343	Lille	F	0,4	A1	FX CO
3343	Rouen	F	0,4	A1	FX CO
3343	Tours	F	0,4	A1	FX CO
3343	Tulle	F	0,4	A1	FX CO
3343	Aldershot	G	2,5	A1 A2 A3	FX CO
3343	Caprera	I	0,05	A3	FX CP
3343	Lombardia	I	0,5	A1 A3	LM
3343	Maddalena	I	0,05	A3	FX CP
3343	Milano	I	0,5	A1 A3	LM

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3343	S. Nicola di Tremiti	I	0,05	A3	FX CP
3343	Vasto	I	0,05	A3	FX CP
3345	Navires (entre eux) Intership	AEF	0,1	A3	CO CP
3345	Navires (entre eux) Intership	AOF	0,1	A3	CO CP
3345	Navires (entre eux) Intership	Came	0,1	A3	CO CP
3345	Navires (entre eux) Intership	F	0,1	A3	CO CP Méditerrannée — Mediterranean
3345	Navires (entre eux) Intership	F(Alg)	0,1	A3	CO CP
3345	Navires (entre eux) Intership	Holl	0,05	A1 A3	CO
3345	Navires (entre eux) Intership	Isla	0,06	A3	
3345	Navires (entre eux) Intership	Mada	0,1	A3	CO CP
3345	Navires (entre eux) Intership	MarF	0,1	A3	CO CP
3345	Navires (entre eux) Intership	Polo	1,0	A3	
3345	Navires (entre eux) Intership	SomF	0,1	A3	CO CP
3345	Navires (entre eux) Intership	Togo	0,1	A3	CO CP
3345	Navires (entre eux) Intership	Tuni	0,1	A3	CO CP
3345	Djaoudjikaou	URSS	0,05	A1 A3	FX
3345	Indigo (Rn. Severa)	URSS	0,15	A1 A3	FX
3345	Makhatch-Kala	URSS	0,05	A1 A3	FX
3346	Cape Town	AfrS	5,0	A3	BC (0445-2100)
3346	Nicosia	Chyp	0,4	A3	FX CP
3346	Tamale	CotO	5,0	A3	BC (0800-2400)
3346	Ismailia	Egyp-Suez/G	0,4	A3	FX CP
3346	Amman	Tran/G	0,4	A3	FX CP
3347	Chester	G	1,0	A1 A2 A3	FX CO
3348	Graz	Autr	0,05	A2	FX
3348	Thorshavn	Dnk(Fer)	2,0	A3	FX
3349	Lahr	D/F	0,5	A1	FX CO
3349	Assiut	Egyp	1,0	A3	LM
3349	Bordeaux	F	0,5	A1	FX CO
3349	Dijon	F	0,5	A1	FX CO
3349	Paris	F	0,5	A1	FX CO
3349	Alger	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3350	Linosa	I	0,05	A3	FX
3350	Saida	Liba	1,0	A1 A3 S	FX
3350	Sintra	Port	0,15	A1	FX
3350	Gouriev	URSS		A1 A3	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3350	Kamali, Dalnii Vostok	URSS		A1 A3	FX
3350	Okhotsk	URSS		A1	FX
3352	Navires (entre eux) Intership	F	0,1	A3	CO CP Mer du Nord, Manche, Atlantique North Sea, Channel, Atlantic
3352	Navires (entre eux) Intership	S	0,1	A3	
3352	Praha	Tche	3,5	A1	FX
3354	Amsterdam	Holl	0,5	A1	FX
3354	Bari	I	0,5	A1 A3	LM
3354	Firenze	I	1,0	A1	FX
3354	Napoli	I	1,0	A1	FX
3354	Puglia	I	0,5	A1 A3	LM
3354	Shannon	Irla	1,0	A1	FX CO
3355		F	0,1	A1	LM (J)
3355	Dargan-Ata	URSS		A1 A3	FX
3355	Djizak	URSS		A1 A3	FX
3355	Dobriatino St.	URSS		A1 A3	FX
3355	Douchet	URSS		A1	FX
3355	Kalmykovo	URSS		A1 A3	FA
3355	Kazan	URSS		A1 A2 A3	FX
3355	Peredvijka	URSS		A1	FA
3355	Prokhladnaia St.	URSS		A1	FX
3355	Soukhoumi	URSS		A1 A3	FX
3355	Stalingrad	URSS		A1 A3	FX
3356	Mobile terrestre Land mobile (Oubangui)	AEF	0,4	A3	LM
3356	Johannesburg	AfrS	5,0	A3	BC (0445-2100)
3356	Mobile terrestre Land Mobile (Sénégal)	AOF	0,2	A3	LM
3356	Mobile terrestre Land Mobile (Soudan)	AOF	0,1	A3	LM
3356	Skamlebäk	Dnk	2,0	A2 A3	FX
3356	Abu Zabal	Egyp	50,0	A3	BC (1800-2100)
3359	Padova	I	1,0	A1 A3	FX CO
3359	Pieve di Cadore	I	1,0	A1 A3	FX CO
3359	Roma	I	1,0	A1	FX CP
3359	Navires (entre eux) Intership	Nor	0,1	A3	Arctique, Atlantique Nord Arctic, North Atlantic
3360	Jigansk (Iakoustkaia A.S.S.R.)	URSS	0,3	A1 A3	FX
3360	Makhatch-Kala	URSS	0,01	A1	FX
3360	Rostov-Don	URSS	0,8	A1 A3	FX
3360	Taldy-Kourgan	URSS	0,02	A2	FX
3362	Rubgy	G	15,0	A4	FX CP

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3363	Navires (entre eux) Intership	AEF	0,1	A3	CO CP
3363	Navires (entre eux) Intership	AOF	0,1	A3	CO CP
3363	Navires (entre eux) Intership	Came	0,1	A3	CO CP
3363	Navires (entre eux) Intership	F	0,1	A3	CO CP
3363	Navires (entre eux) Intership	F(Alg)	0,1	A3	CO CP
3363	Navires (entre eux) Intership	Mada	0,1	A3	CO CP
3363	Navires (entre eux) Intership	MarF	0,1	A3	CO CP
3363	Navires (entre eux) Intership	Reun	0,1	A3	CO CP
3363	Navires (entre eux) Intership	SomF	0,1	A3	CO CP
3363	Navires (entre eux) Intership	Togo	0,1	A3	CO CP
3363	Navires (entre eux) Intership	Tuni	0,1	A3	CO CP
3364		F	0,1	A1	LM (J)
3364	Irlande — Ireland	Irla	1,0	A1	FAX MET
3365	Innsbruck	Autr/F	0,4	A1	FX CO
3365	Tripoli	Liby/USA	0,4	A3	FX CO
3365	Kharkov Osnova	RSSU	0,15	A1 A3	FX
3365	Achkhabad	URSS	0,1	A1 A3	FX
3365	Erevan	URSS	0,15	A1 A3	FX
3365	Istok na Baikal	URSS	0,04	A1 A3	FX
3365	Kizil-Arvat	URSS	0,02	A1	FX
3365	Kourgan	URSS	0,15	A1 A2 A3	FX
3365	Moskva	URSS	0,5	A1 A2	FX
3365	Omsk	URSS	0,15	A1 A2 A3	FX
3365	Peredvijka (Rn. Moskva)	URSS	0,1	A1	FX
3365	Sotchi	URSS	0,04	A1 A3	FX
3365	Tchardjoou	URSS	0,1	A1 A3	FX
3365	Tcheliabinsk	URSS	0,04	A1 A3	FX
3366	Durban	AfrS	5,0	A3	BC (0445-2100)
3366	Mobile terrestre Land Mobile (Sénégal)	AOF	0,4	A3	LM
3366	Douala	Came	1,0	A3	BC
3366	Navires (entre eux) Intership	Holl	0,05	A1 A3	CO
3366	Navires (entre eux) Intership	Nor	0,1	A3	
3367	Bor	Egyp	0,05	A3	FX
3367	Torit	Egyp	0,05	A3	FX
3367	Wau	Egyp		A3	FX
3367	Yambio	Egyp	0,05	A3	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3367	Roma	I	1,0	A3	FX CP
3367	Porto	Port	0,25	A1 A3	FX
3368	Paris	F	0,3	A3	LM
3370	Budapest	Hong	0,1	A1	FX
3370	Malta	Malt	0,01	A3	FX CO
3370	Motala	S	5,0	A1 A2 A3 A4	FX CP
3370	Groznyi	URSS	0,05	A1	FX FA
3370	Koustanai	URSS	0,02	A1	FX FA
3370	Oimekon	URSS	0,05	A1	FX FA
3371	Konstanz	D/F	0,1	A1	FX CO
3371	Tubingen	D/F	0,1	A1	FX CO
3371	Kongwa	Tang	0,02	A1	FX (1500-0600)
3372		F	0,1	A1	LM (J)
3372	Lampedusa	I	0,05	A1 A3	FX CP
3372	Pescara	I	0,15	A1 A3	FX CO
3372	Termoli	I	0,15	A1 A3	FX CO
3372,5	Barun-Khashiatu	Mong	1,0	A1 A3	FX
3373	Cyprus	Chyp	3,0	A2	FX CP
3373	Navires (vers côtières) Ship-shore	G	0,1	A3	CP
3375		F	0,1	A1	LM
3375		F(Alg)	0,4	A1	LM
3375	Saluzi-Derevnia (Rn. Leningrada)	URSS	0,15	A1 A3	FX
3376	Mobile terrestre Land mobile (Gabon)	AEF	0,4	A3	LM
3376	Pietersburg	AfrS	5,0	A3	BC (0445-2100)
3376	Conakry	AOF	1,0	A3	BC
3376	Skamlebäk	Dnk	2,0	A2 A3	FX
3376	Alessandria	I	5,0	A1 F1 A3	FX CO
3376	Bologna	I	5,0	A1 F1 A3	FX CO
3376	Bolzano	I	5,0	A1 F1 A3	FX CO
3376	Genova	I	5,0	A1 F1 A3	FX CO
3376	Milano	I	5,0	A1 F1 A3	FX CO
3376	Padova	I	5,0	A1 F1 A3	FX CO
3376	Roma	I	5,0	A1 F1 A3	FX CO
3376	Torino	I	5,0	A1 F1 A3	FX CO
3376	Verona	I	5,0	A1 F1 A3	FX CO
3377	Nagishot	Egyp	0,05	A3	FX
3377	Praha	Tche	3,5	A1	FX
3377	Gabès	Tuni	1,0	A3	FX CP
3378	Fulda	D/G(c)	0,25	A1	FX CO
3378	Kempenich	D/G(c)	0,25	A1	FX CO
3378	Osnabrück	D/G(c)	0,25	A1	FX CO
3378	Winterburg	D/G(c)	0,25	A1	FX CO
3378		F	0,1	A1	LM (J)

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3380	Anvers	Belg	0,025	A1 A2 A3	LM
3380	Belfast	G	1,0	A1 A2 A3	FX CO
3380	Livorno	I	0,5	A3	LM
3380	Navires (entre eux) Intership	Port	0,05	A3	
3380	Navires (entre eux) Intership	S	0,2	A3	Mer du Nord — North Sea
3380	Arzamas	URSS	0,15	A1	FX
3380	Djaoudjikaou	URSS	0,02	A1	FX
3380	Djarkent	URSS	0,02	A2	FX
3380	Garm	URSS	0,05	A1 A3	FX
3380	Gouriev	URSS	0,05	A1	FX
3380	Khorog	URSS	0,05	A1 A3	FX
3380	Kirovabad	URSS	0,05	A1	FX
3380	Lodeinoe Pole	URSS	0,1	A3	FX
3380	Tsimlianskaia	URSS	0,04	A3	FX FA
3381		F	0,1	A1	LM (J)
3381	Suisse — Switzerland	Suis	0,5	A1 A2 A3	FX CO
3382	Ismailia	Egyp-Suez/G	2,5	A1	FX CO
3383	Bari	I	1,0	A1 A3	FX CO
3383	Italie — Italy	I	0,5	A1 A3	LM
3383	Messina	I	0,05	A3	FX CP
3383	Napoli	I	1,0	A1 A3	FX CO
3383	Porto Empedocle	I	0,05	A3	FX CP
3383	Roma	I	0,5	A1 A3	LM
3383	Ventotene	I	0,05	A3	FX CP
3384	Wien	Autr	3,0	A1 A2 A3 A4	FX CP
3384	Alger	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3384	Oran	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3384	Sétif	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3385	Djousaly	URSS	0,05	A1	FX
3386	Mobile terrestre Land mobile (Gabon)	AEF	0,4	A3	LM
3386	Cape Town	AfrS	5,0	A3	BC (0445-2100)
3386		AOF	0,4	A3	LM
3386	Debra Marcos	Etio	2,0	A3	BC (J)
3387	Aix	F	0,5	A3	FX CO
3387	Nice	F	0,5	A3	FX CO
3387	Perpignan	F	0,5	A3	FX CO
3387	Navires (entre eux) Intership	G	0,01	A3	CO Méditerranée — Mediterranean
3387	Navires (entre eux) Intership	S	0,2	A3	Mer du Nord — North Sea
3387	Tunisie — Tunisia	Tuni	0,1	A3	LM
3388	Innsbruck	Autr	0,05	A2	FX
3388	Juba	Egyp	0,35	A3	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3390	Rennes	F	0,15	A3	FX CO
3390	Toulouse	F	0,15	A3	FX CO
3390	Capraia	I	0,05	A1 A3	FX CP
3390	Livorno	I	0,05	A1 A3	FX CP
3390	Marettimo	I	0,05	A1 A3	FX CP
3390	Roma	I	0,3	A1 A3	FX CO
3390	Verona	I	0,3	A1 A3	FX CO
3390	Faro	Port	0,025	A3	FX
3390	Chapkino	URSS	0,02	A1	FX
3390	Peredvijka Sev. Krai	URSS	0,02	A1	FX
3392	Skamlebäk	Dnk	2,0	A2 A3	FX
3392	Basrah	Iraq/G	2,5	A1	FX CO
3393	Lille	F	0,3	A3	LM
3393	Marseille	F	0,3	A3	LM
3393	Augusta	I	1,0	A1	FX FA
3393	Brindisi	I	1,0	A1	FX FA
3393	Cagliari	I	1,0	A1	FX FA
3393	La Spezia	I	1,0	A1	FX FA
3393	Milano	I	1,0	A1	FX FA
3393	Roma	I	1,0	A1	FX FA
3393	Venezia	I	1,0	A1	FX FA
3394	Navires (entre eux) Intership	AEF	0,1	A3	CO
3394	Navires (entre eux) Intership	AfrS	0,05	A3	CO
3394	Navires (entre eux) Intership	AOF	0,1	A3	CO
3394	Innsbruck	Autr	0,05	A2	FX
3394	Navires (entre eux) Intership	Came	0,1	A3	CO
3394	Navires (entre eux) Intership	D/G(c)	0,02	A3	CO
3394	Navires (entre eux) Intership	F	0,1	A3	CO
3394	Navires (entre eux) Intership	F(Alg)	0,1	A3	CO
3394	Navires (entre eux) Intership	G	0,05	A3	CO
3394	Navires (entre eux) Intership	Mada	0,1	A3	CO
3394	Navires (entre eux) Intership	MarF	0,1	A3	CO
3394	Navires (entre eux) Intership	SomF	0,1	A3	CO
3394	Navires (entre eux) Intership	Togo	0,1	A3	CO
3394	Navires (entre eux) Intership	Tuni	0,1	A3	CO
3395	Kiev	RSSU	0,04	A1 A3	FX
3395	Alexeevka	URSS	0,04	A1 A3	FX
3395	Bezymianka	URSS	0,15	A1 A2	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3395	Kouliab	URSS	0,05	A1 A3	FX
3395	Krasnooufimsk	URSS	0,05	A1 A3	FX
3395	Lechoukonskoe	URSS	0,03	A1	FX
3395	Moskva	URSS	2,0	A1 A3	FX
3395	Ourioupino	URSS	0,05	A1 A3	FX
3395	Rostov Don	URSS	0,15	A1 A2 A3	FX
3395	Rostov Don	URSS	0,8	A1 A3	FX
3395	Tchita	URSS	0,15	A1 A2 A3	FX
3396	Bruxelles (Ruiselede)	Belg	1,0	A1	FX CP
3396	Accra	CotO	20,0	A3	BC (0700-2400)
3396	El Obeid	Egyp	0,35	A3	FX
3396	Brindisi	I	0,25	A1	FX FA
3396	Crotone	I	0,25	A1	FX FA
3396	Paola	I	0,25	A1	FX FA
3396	Reggio Calabria	I	0,25	A1	FX FA
3396	Roma	I	1,0	A1	FX CP
3396	Vibo Valentia	I	0,25	A1	FX FA
3396	Salisbury	RhoS	15,0	A3	BC (0700-2400)
3398	Bregenz	Autr	0,05	A2	F
3398		F	0,1	A1	LM (J)
3398	Shannon	Irla	1,0	F1	FX CO
3399	Liguria	I	0,12	A1	FX CO
3399	Piemonte	I	0,12	A1	FX CO
3399	Roma	I	0,12	A1	FX CO
3399	Roma	I	1,0	A1	FX CP
3400	Akmolinsk	URSS	0,01	A1	FX
3400	Chelabolinkha	URSS	0,1	A1	FX
3400	Delonga-Iakoutskaia/Rass	URSS	0,25	A1 A3	FX
3400	Kamskoe Oustie	URSS	0,025	A1	FX
3400	Kamtchatka	URSS	0,01	A1 A3	FX
3400	Novyi Port	URSS	0,25	A3	FX
3400	Oust-Ousa	URSS	0,8	A1 A3	FX
3400	Providenia Boukhta	URSS	0,01	A1 A2	FX
3400	Rostov-Don	URSS	0,01	A1 A3	FX
3400	Severo Vostotch. Bank	URSS	0,05	A1 A3	FX
3400	Tcheluskin Mys	URSS	0,25	A2	FX
3400	Vstretchnyi Ostrov	URSS	0,25	A2	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3500	Bangui	AEF	0,5	A1	FX CO
3500	Jedda	AraS	0,5	A1	FX (0100-1500)
3500	La Mecque	AraS	0,5	A1 A3	FX
3500	Ryadh	AraS	0,5	A1 A3	FX (0100-1500)
3500	Ryadh	AraS	0,5	A1	FX
3500	Praha	Tche	0,1	A3	LM
3500	Adjikaboul	URSS	0,05	A1 A3	FX
3500	Aigouz	URSS	0,02	A1	FX
3500	Berezniki	URSS	0,03	A1	FX
3500	Djetygora	URSS	0,05	A1	FX
3500	Grouznovka	URSS	0,04	A1 A3	FX
3500	Kansk	URSS	0,15	A1 A2 A3	FX
3500	Malaia Vichera	URSS	0,005	A1	FX
3500	Mizoian	URSS	0,05	A1	FX
3500	Moskva	URSS	3,0	A1 A2 A3	FX
3500	Penza	URSS	0,25	A1 A2	FX
3500	Piatigorsk	URSS	0,15	A1	FX
3500	Stalinabad	URSS	0,05	A1	FX
3500	Stalinogorsk	URSS	0,04	A1 A3	FX
3500	Tatarskaia	URSS	0,03	A1	FX
3500	Termez	URSS	0,02	A1	FX
3501		F	0,02	A1	LM (J)
3501	Rugby	G	12,0	A2	FX
3501	Italie — Italy	I	0,3	A1	FX CO
3501	Roma	I	1,0	A1	FX CP
3502	Ascension	Asce	3,0	A2	FX
3502	Accra	CotO	3,0	A2	FX CP
3502	Bathurst	Gamb	3,0	A2	FX
3502	Lagos	Nige	3,0	A2	FX
3502	Freetown	Sier	3,0	A2	FX
3503	Sofia	Bulg	1,5	A1 A3	FX
3503	Lille	F	0,5	A1	FX CO
3503	Lyon	F	0,5	A1	FX CO
3503	Marseille	F	0,5	A1	FX CO
3503	Nancy	F	0,5	A1	FX CO
3503	Paris	F	0,5	A1	FX CO
3503	Rennes	F	0,5	A1	FX CO
3503	Toulouse	F	0,5	A1	FX CO
3503	Alger	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3503	Fianarantsoa	Mada	0,2	A1	FX
3504	Navires (entre eux) Intership	AfrS	0,1	A1 A2	
3505	Navires (entre eux) Intership	Belg	0,1	A1 A2 A3	CO
3505	El Fasher	Egyp	0,35	A1	FX
3505	Navires (entre eux) Intership	G	0,1	A1 A2	CO
3505	Roma	I	1,0	A1	FX CP
3505	Kano	Nige	2,5	A1	FX
3505	Maiduguri	Nige	2,5	A1	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3505	Pologne — Poland	Polo	0,2	A1 A2 A3	LM
3505	Hargeisa	SomB	2,5	A1	FX
3505	Djibouti	SomF	0,5	A1	FX CO
3505	Alexandrovsk Sakhalin	URSS	0,15	A1 A2	FX
3505	Garovka	URSS	0,15	A1 A2	FX
3505	Komsomolsk	URSS	0,03	A1	FX
3505	Krasnyi Oktiabr P.	URSS	0,15	A1 A3	FX
3505	Moskva	URSS	1,0	A1 A3	FX
3505	Nertchinsk	URSS	0,15	A1 A2 A3	FX
3505	Nijne-Oudinsk	URSS	0,15	A1 A2 A3	FX
3505	Nikolaevsk Amour	URSS	0,15	A1 A2	FX
3505	Noukha	URSS	0,05	A1	FX
3505	Obloutchie St.	URSS	0,04	A1 A3	FX
3505	Oufa	URSS	0,1	A1 A3	FX
3505	Ouralsk	URSS	0,05	A1	FX
3505	Roukhlovo	URSS	0,15	A1 A2	FX
3505	Salekhard	URSS	0,15	A1 A3	FX
3505	Syktyvkar	URSS	0,05	A1	FX
3505	Tachkent	URSS	0,15	A1 A2 A3	FX
3505	Tchebertoury	URSS	0,04	A1 A3	FX
3505	Tchimbai	URSS	0,04	A1 A3	FX
3505	Vladivostok	URSS	0,15	A1 A2	FX
3505	Vournari St.	URSS	0,04	A1 A3	FX
3506	Serondellas	AfrS	0,05	A1 A2 A3	FX CV
3506	Terceira	Azor	0,5	A1 A3 S	FX
3506	Banningville	Cong	0,25	A1	FX CP
3506		F	0,02	A1	LM (J)
3506	Livingstone	RhoN	0,05	A1 A2 A3	FX CV
3507	Tiranë	Alba	5,0	A1 A2 A3	FX CP
3507	Bathurst	Gamb	0,35	A1	FX (0800-2000)
3507	Roma	I	5,0	A3	FX CP
3508	Ismailia	Egyp-Suez/G	3,5	A1 A2	FX CO
3510	A.E.F.	AEF	1,0	A1	FX CO
3510	A.O.F.	AOF	1,0	A1	FX CO
3510	Cameroun/Cameroons	Came	1,0	A1	FX CO
3510	France	F	1,0	A1	FX CO
3510	Algérie — Algeria	F(Alg)	1,0	A1	FX CO
3510	Budapest	Hong	0,1	A1	FX
3510	Madagascar	Mada	1,0	A1	FX CO
3510	Maroc — Morocco	MarF	1,0	A1	FX CO
3510	Ulan	Mong	0,5	A1	FX
3510	Stord	Nor	0,02	A3	FX
3510	Turistforeningen	Nor	0,02	A3	FX
3510	Côte Française des Somalis French Somaliland	SomF	1,0	A1	FX CO
3510	Togo — Togoland	Togo	1,0	A1	FX CO
3510	Tunisie — Tunisia	Tuni	1,0	A1	FX CO
3510	Koutaisi	URSS	0,05	A1 A3	FX
3510	Prokopievsk	URSS	0,03	A1	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3512	Navires (entre eux) Intership	AEF	0,1	A3	CO CP
3512	Navires (entre eux) Intership	AOF	0,1	A3	CO CP
3512	Navires (entre eux) Intership	Came	0,1	A3	CO CP
3512	Navires (entre eux) Intership	D/G(c)	0,02	A3	CO
3512	Navires (entre eux) Intership	F	0,1	A3	CO CP
3512	Navires (entre eux) Intership	F(Alg)	0,1	A3	CO CP
3512	Oulu	Finl	0,2	A3	LM
3512	Navires (entre eux) Intership	Mada	0,1	A3	CO CP
3512	Navires (entre eux) Intership	MarF	0,1	A3	CO CP
3512	Navires (entre eux) Intership	SomF	0,1	A3	CO CP
3512	Navires (entre eux) Intership	Togo	0,1	A3	CO CP
3512	Navires (entre eux) Intership	Tuni	0,1	A3	CO CP
3513	Berne	Suis	2,0	S	FX CP
3514	Johannesburg	AfrS	0,05	A3	FX CV
3514	Lydenburg	AfrS	0,05	A3	FX CV
3515	Bir Seba	Isra	0,2	A1 A3	FX
3515	Gdansk	Polo	0,75	A1 A3	FX
3515	Krakow	Polo	0,75	A1 A3	FX
3515	Warszawa	Polo	0,75	A1 A3	FX
3515	Istanbul	Turq	5,0	A1 A2	FX
3515	Petrozavodsk	URSS	0,05	A1	FX
3516	A.E.F.	AEF	1,0	A1	FX CO
3516	A.O.F.	AOF	1,0	A1	FX CO
3516	Cameroun/Cameroons	Came	1,0	A1	FX CO
3516	France	F	1,0	A1	FX CO
3516	Algérie — Algeria	F(Alg)	1,0	A1	FX CO
3516	Madagascar	Mada	1,0	A1	FX CO
3516	Maroc — Morocco	MarF	1,0	A1	FX CO
3516	Côte française des Somalis French Somaliland	SomF	1,0	A1	FX CO
3516	Togo — Togoland	Togo	1,0	A1	FX CO
3516	Tunisie — Tunisia	Tuni	1,0	A1	FX CO
3518	Wien	Autr	3,0	A1 A2 F1	FX CP
3519		D/F	0,1	A1	LM (J)
3519		F	0,02	A1	LM (J)
3519	Helsinki	Finl	0,2	A3	LM
3519	Navires (entre eux) Intership	G	0,1	A3	CP

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3520	Bolama	GuiP	0,08	A1 A3	FX (0900-1800)
3520	Budapest	Hong	0,1	A1	FX
3520	Civitavecchia	I	0,15	A1 A3	FX CO
3520	Napoli	I	1,0	A3	FX CP
3520	Piombino	I	0,15	A1 A3	FX CO
3520	Melilla	MarE	0,3	A3	FX
3520	Iano Semei	URSS	0,02	A1	FX
3520	Nertchinsk	URSS	0,05	A1	FX
3520	Port-Arthur	URSS	0,5	A1	FX
3520	Samarkand	URSS	0,04	A1 A3	FX
3520	Tchimkent	URSS	0,05	A1 A3	FX
3520	Turkestan	URSS	0,8	A1 A3	FX
3520	Yougoslavie Yugoslavia	Youg	0,1	A1 A3	LM
3520,5	Brazzaville	AEF	1,0	A1	FX CO
3520,5	Libreville	AEF	1,0	A1	FX CO
3520,5	Pointe Noire	AEF	1,0	A1	FX CO
3520,5	Port-Gentil	AEF	1,0	A1	FX CO
3521	Germiston	AfrS	2,5	A1	FX CO
3521	Pietersburg	AfrS	2,5	A1	FX CO
3522	Aden	Aden	1,0	A1	FX
3522	Bad Oeynhausen	D/G(c)	2,5	A2	FX CO
3522		F	0,1	A1	LM (J)
3522	Tel Aviv	Isra	0,2	A1 A3	FX
3522	Tananarive	Mada	1,0	A1	FX
3522	Lagos	Nige	0,25	A1	FX
3522	Djibouti	SomF	1,0	A1	FX CP
3522	Ankara	Turq	5,0	A3	FX
3523	La Spezia	I	5,0	A1	FX CO
3523	Napoli	I	1,0	A1	FX CP
3523	Taranto	I	5,0	A1	FX CO
3524	Pays-Bas/Netherlands	Holl	0,1	A1	FX CO
3524	Aura	Nor	0,02	A3	LM
3524	Mogen	Nor	0,02	A3	LM
3525	Lagos	Nige	0,35	A1	FX
3525	Berezovo	URSS	0,15	A1 A3	FX
3525	Bouroundai	URSS	0,15	A1 A2 A3	FX
3525	Narian-Mar	URSS	0,01	A1 A3	FX
3526	Navires (entre eux) Intership	AEF	0,1	A3	CO CP
3526	Navires (entre eux) Intership	AOF	0,1	A3	CO CP
3526	Navires (entre eux) Intership	Came	0,1	A3	CO CP
3526	Navires (entre eux) Intership	D/G(c)	0,02	A3	CO CP
3526	Algérie — Algeria	F(Alg)	0,1	A1	FX CO
3526	Cagliari	I	1,0	A1	FX CP
3526	Roma	I	0,12	A1	FX CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3526	Sicilia	I	0,12	A1	FX CO
3526	Luxembourg	Luxe	0,2	A1 A2 A3	FX CO
3526	Navires(entre eux) Intership	Mada	0,1	A3	CO CP
3526	Marrakech	MarF	0,3	A3	FX CO
3526	Rabat	MarF	0,3	A3	FX CO
3526	Bydgoszcz	Polo	0,2	A1 A3	FX
3526	Inowroclaw	Polo	0,2	A1 A3	FX
3526	Pila	Polo	0,2	A1 A3	FX
3526	Poznan	Polo	0,2	A1 A3	FX
3526	Zielonagora	Polo	0,2	A1 A3	FX
3526	Navires (entre eux) Intership	SomF	0,1	A3	CO CP
3526	Navires (entre eux) Intership	Togo	0,1	A3	CO CP
3528	Rugby	G	15,0	S A3	FX CP
3528	Lagos	Nige	0,25	A1	FX
3529	Cape Town	AfrS	0,05	A3	LM CV
3529	Wynberg	AfrS	0,05	A3	LM CV
3529	Bahrein	Golf	0,5	A2	FX
3529	Basrah	Golf	0,5	A2	FX
3529	Dahran	Golf	0,5	A2	FX
3529	Sharjah	Golf	0,5	A2	FX
3529	Tiberias	Isra	0,2	A1 A3	FX
3530	Angra	Azor	0,1	A1 S	FX
3530	Lyon	F	0,1	A1	FX CO
3530	Metz	F	0,1	A1	FX CO
3530	Rennes	F	0,1	A1	FX CO
3530	Italie — Italy	I	0,3	A1	FX CO
3530	Roma	I	0,3	A1	FX CO
3530	Grand Bassa	Libe	0,5	A1	FX
3530	Ulan	Mong	0,5	A3	FX
3530	Bucuresti	Roum	0,3	A1	FX
3530	Constanza	Roum	0,3	A1	FX
3530	Craiova	Roum	0,3	A1	FX
3530	Armavir	URSS	0,1	A1	FX
3530	Krest-Maior	URSS	0,02	A1	FX
3530	Lazo	URSS	0,05	A1 A3	FX
3530	Tygda	URSS	0,15	A1 A2	FX
3531	Diégo-Suarez	Mada	0,5	A1	FX CO
3531	Fort Dauphin	Mada	0,5	A1	FX CO
3531	Tamatave	Mada	0,5	A1	FX CO
3531	Tananarive	Mada	0,5	A1	FX CO
3531	Tuléar	Mada	0,5	A1	FX CO
3531	Saint-Denis	Reun	0,5	A1	FX CO
3532	Bathurst	Gamb	3,0	A1 A2 A3	FX
3533	Navires (entre eux) Intership	F	0,1	A3	CO CP
3533	Navires (entre eux) Intership	F(Alg)	0,1	A3	CO CP

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3533	Navires (entre eux) Intership	Holl	0,05	A1 A3	CO
3533	Navires (entre eux) Intership	MarF	0,1	A3	CO CP
3533	Navires (entre eux) Intership	Polo	2,0	A3	
3533	Navires (entre eux) Intership	Tuni	0,1	A3	CO CP
3534	Coquilhatville	Cong	0,8	A1	FX CP
3535		G	0,3	A1	FX CO
3535		Mada	1,0	A1	FX CO
3535	Victoria	Nige	0,35	A1	FX
3535	Leningrad	URSS	0,02	A1	FX
3535	Zagreb	Youg	0,5	A1	FX
3536	Bamako	AOF	0,5	A2	FX CP
3536	Kayes	AOF	0,5	A2	FX CP
3536	Saint-Louis	AOF	0,5	A2	FX CP
3536		E	0,4	A1 A2 A3	FX
3536	Ismailia	Egyp-Suez/G	3,5	A1	FX
3536	Paris	F	0,4	A1	FX CO
3536	Campania	I	0,5	A3	LM
3536	Messina	I	0,05	A1 A3	FX CP
3536	Napoli	I	0,5	A3	LM
3536	Vulcano	I	0,05	A1 A3	FX CP
3536	Las Palmas	ICan	0,4	A1 A2	FX
3538	Ongar	G	20,0	A2	FX CP [1]
3538	Ongar	G	20,0	A2	FX CP [2]
3538	Badagry	Nige	0,1	A1	FX
3538	Abercorn	RhoN	0,1	A1	FX
3538	Hargeisa	SomB	0,12	A1	FX
3538	Bitolj	Youg	0,2	A1	FX
3540	Navires (entre eux) Intership	AEF	0,1	A3	CO CP
3540	Navires (entre eux) Intership	AOF	0,1	A3	CO CP
3540	Navires (entre eux) Intership	Came	0,1	A3	CO CP
3540	Navires (entre eux) Intership	F	0,1	A3	CO CP
3540	Navires (entre eux) Intership	F(Alg)	0,1	A3	CO CP
3540	Navires (entre eux) Intership	Mada	0,1	A3	CO CP
3540	Navires (entre eux) Intership	MarF	0,1	A3	CO CP
3540	Navires (entre eux) Intership	Reun	0,1	A3	CO CP

[1] Demande N° 26 — Requirement N° 26.
[2] Demande N° 27 — Requirement N° 27.

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3540	Navires (entre eux) Intership	SomF	0,1	A3	CO CP
3540	Navires (entre eux) Intership	Togo	0,1	A3	CO CP
3540	Navires (entre eux) Intership	Tuni	0,1	A3	CO CP
3540	Leningrad	URSS	0,06	A1 A3	FX
3540	Tilitchiki	URSS	0,02	A1	FX
3541		AfrS	0,03	A3	FX CV
3541	Ongar	G	20,0	A2	FX CP
3541	Haifa	Isra	0,2	A1 A3	LM
3541	Port Harcourt	Nige	0,25	A1	FX
3541	Hargeisa	SomB	0,12	A1	FX
3541	Ostrava	Tche	0,2	A3	LM
3543	Roma	I	1,0	A1	FX CP
3543	Saint-Denis	Reun	0,25	A1	FX CP
3544	Paris	F	3,0	A1	FX CO
3544	Nwimilunga	RhoN	0,1	A1	FX
3544	Hargeisa	SomB	0,12	A1	FX
3544,5	Libreville	AEF	0,3	A1	FX CO
3544,5	Port-Gentil	AEF	0,3	A1	FX CO
3544,5	Cotonou	AOF	0,3	A1	FX CO
3544,5	Batouri	Came	0,3	A1	FX CO
3544,5	Douala	Came	0,3	A1	FX CO
3544,5	Garoua	Came	0,3	A1	FX CO
3544,5	Maroua	Came	0,3	A1	FX CO
3544,5	N'Gaoundéré	Came	0,3	A1	FX CO
3544,5	Yaoundé	Came	0,3	A1	FX CO
3544,5	Lagos	Nige	0,3	A1	FX CO
3544,5	Lomé	Togo	0,3	A1	FX CO
3545		D/F	0,1	A1	LM
3545	Navires (entre eux) Intership	Dnk, Dnk(Fer)	0,1	A3	
3545	Almaza	Egyp	0,5	A1	FX
3545	Suez	Egyp	0,5	A1	FX
3545		F	0,1	A1	LM
3545	Khabarovsk	URSS	1,0	A1 A3	FX
3546	Bologna	I	5,0	A1	FX CO
3546	Calabria	I	0,5	A3	LM
3546	Catanzaro	I	0,5	A3	LM
3546	Messina	I	0,05	A3	FX CP
3546	Palermo	I	5,0	A1	FX CO
3546	Stromboli	I	0,05	A3	FX CP
3546	Tananarive	Mada	1,0	A1	FX CO
3547	Nemours d'Algérie	F(Alg)	0,2	A1	FX CO
3547	Kaduna	Nige	0,35	A1	FX
3548	Sal	CapV	1,0	A1	FX
3548		D/F	0,1	A1	LM (J)
3548	Paris	F	2,0	F1	FX CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3549	Tananarive	Mada	1,0	A1	FX CO
3549	Saint-Denis	Reun	1,0	A1	FX CO
3550	Bloemfontein	AfrS	1,0	A1 A2 A3	FX CV
3550	Cape Town	AfrS	1,0	A1 A2 A3	FX CV
3550	Durban	AfrS	1,0	A1 A2 A3	FX CV
3550	East London	AfrS	1,0	A1 A2 A3	FX CV
3550	Johannesburg	AfrS	1,0	A1 A2 A3	FX CV
3550	Kimberley	AfrS	1,0	A1 A2 A3	FX CV
3550	Port Elizabeth	AfrS	1,0	A1 A2 A3	FX CV
3550		D/F	0,1	A1	LM (J)
3550	Navires (entre eux) Intership	Dnk, Dnk(Fer)	0,1	A3	
3550		F	0,02	A1	LM (J)
3550	Tchonoin-Gol	Mong	0,5	A3	FX
3550	Ikeja	Nige	0,3	A1	FX (0600-1800)
3550	Porto	Port	0,5	A3	FX
3550	Sabbourra	Syri	2,0	A1	FX
3550	Entebbe	Ugan	0,02	A1	FX
3550	Gulu	Ugan	0,02	A1	FX
3550	Kitgum	Ugan	0,02	A1	FX
3550	Alma-Ata	URSS	0,02	A1	FX
3550	Botchkarevo	URSS	0,15	A1 A2	FX
3550	Chaartouz	URSS	0,04	A1 A3	FX
3550	Elista	URSS	0,04	A1 A3	FX
3550	Evlakh	URSS	0,05	A1	FX
3550	Frounze	URSS	0,05	A1 A3	FX
3550	Kotlas	URSS	0,05	A1	FX
3550	Leninakan	URSS	0,05	A1	FX
3550	Mogotcha	URSS	0,15	A1 A2	FX
3550	Okha	URSS	0,15	A1 A2	FX
3550	Oulan-Oude	URSS	0,15	A1 A2 A3	FX
3550	Sangarkaia	URSS	0,3	A1 A3	FX
3550	Toula	URSS	0,05	A1 A3	FX
3550	Viliouisk	URSS	0,3	A1 A3	FX
3550	Navires (entre eux) Intership	Youg	0,1	A1 A3	
3551	Cagliari	I	1,0	A1	FX CO
3551	Genova	I	1,0	A1	FX CO
3551	Roma	I	1,0	A1	FX CP
3552	Annecy	F	0,4	A1	FX CO
3552	Aurillac	F	0,4	A1	FX CO
3552	Lille	F	0,4	A1	FX CO
3552	Lyon	F	0,4	A1	FX CO
3552	Rouen	F	0,4	A1	FX CO
3552	Constantine	F(Alg)	0,3	A1	FX CO
3552	Touggourt	F(Alg)	0,3	A1	FX CO
3552		Sier	0,1	A2	FX (0700-2000)
3553	Italie — Italy	I	0,3	A1	FX CO
3553	Enugu	Nige	0,35	A1	FX
3553		Syri	2,0	A1 A2	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3555	Navires (entre eux) Intership	Dnk, Dnk(Fer)	0,1	A3	
3555	Almaza	Egyp	1,0	A1	FX
3555	Mersa Matrouh	Egyp	1,0	A1	FX
3555	Dijon	F	0,15	A3	FX CO
3555	Marseille	F	0,5	A1	FX CO
3555	Toulouse	F	0,15	A3	FX CO
3555	Bucuresti	Roum	0,8	A1	FX
3555	Tunis	Tuni	0,5	A1	FX CO
3555	Kostroma	URSS	0,05	A1 A2	FX
3555	Koursk	URSS	0,05	A1	FX
3556	Cape Town	AfrS	0,05	A3	FX CV
3556	Wynberg	AfrS	0,05	A3	FX CV
3556	Niamey	AOF	2,0	A2	FX CP
3557	Berlin	D/G(c)	2,5	A2	FX CO
3557	Oran	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3557	Nairobi	Keny	0,4	A1	FX (0600-1800)
3558	Metz	F	0,1	A1	FX CO
3558	Rennes	F	0,1	A1	FX CO
3558	Calabria	I	0,5	A3	LM
3558	Nord Italie/North Italy	I	0,5	A1	LM
3558	Bratislava	Tche	0,1	A3	LM
3558	Ankara	Turq	20,0	A1 A2	FX
3559	Accra	CotO	2,0	A1	MET
3559	Kano	Nige	2,0	A1	MET
3559	Kano	Nige	0,3	A1	MET
3560	Navires (entre eux) Intership	Bulg	0,07	A3	
3560		D/F	0,1	A1	LM (J)
3560	Navires (entre eux) Intership	Dnk, Dnk(Fer)	0,1	A3	
3560	Le Caire	Egyp	0,5	A1 A3	FX
3560	Elarish	Egyp	0,5	A1 A3	FX
3560	Mersa Matrouh	Egyp	0,5	A1 A3	FX
3560		F	0,02	A1	LM (J)
3560	In Salah	F(Alg)	0,2	A1	FX CO
3560	Tananarive	Mada	10,0	A1	FX CO
3560	Tamtsak Bulak	Mong	1,0	A1 A3	FX
3560	Tchoybolsan	Mong	0,8	A1	FX
3560		Syri	0,5	A1 A2	FX
3560	Dalnii	URSS	1,5	A1	FX
3561	Firenze	I	1,0	A1	FX CP
3561	Lampedusa	I	5,0	A1 A3	FX CO
3561	Messina	I	5,0	A1 A3	FX CO
3562	Wien	Autr	0,5	A1	FAX CO
3562	Elisabethville	Cong	1,0	A1	FX CP
3562	Bad Eilsen	D/G(c)	0,5	A1	FAX CO
3562	Frankfurt	D/USA(c)	0,5	A1	FAX CO
3562	London	G	0,5	A1	FAX CO
3562	Amsterdam	Holl	0,5	A1	FAX CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3564	Johannesburg	AfrS	0,05	A1 A2 A3	LM CV
3564	Bordeaux	F	1,0	A1	FX CO
3564	Alger	F(Alg)	1,0	A1	FX CO
3564	Casablanca	MarF	1,0	A1	FX CO
3565	Graz	Autr	0,05	A2	FX
3565		D/F	0,1	A1	LM (J)
3565	Navires (entre eux) Intership	Dnk, Dnk(Fer)	0,1	A3	
3565		F	0,02	A1	LM (J)
3565	Kano	Nige	2,5	A1	FX
3565		Syri	0,5	A1 A2	FX
3565	Samarovo	URSS	0,15	A1 A3	FX
3566	Napoli	I	1,0	A1	FX
3566	Tomar	Port	0,5	A1	FX
3567	Bangui	AEF	2,0	A3	FX CP
3567	Brazzaville	AEF	2,0	A3	FX CP
3567	Fort Lamy	AEF	2,0	A3	FX CP
3567	Libreville	AEF	2,0	A3	FX CP
3567	Araouané	AOF	0,1	A3	FX CP
3567	Gourma Rharous	AOF	0,1	A3	FX CP
3567	Gueckedou	AOF	0,1	A3	FX CP
3567	Kabara	AOF	0,1	A3	FX CP
3567	Kankan	AOF	0,1	A3	FX CP
3567	Macenta	AOF	0,1	A3	FX CP
3567	N'Zérékoré	AOF	0,1	A3	FX CP
3567	Siguiri	AOF	0,1	A3	FX CP
3567		D/F	0,1	A1	LM (J)
3567	Bordeaux	F	1,0	A1	FX CP
3567	Dijon	F	1,0	A1	FX CP
3567	Lille	F	1,0	A1	FX CP
3567	Lyon	F	1,0	A1	FX CP
3567	Marseille	F	1,0	A1	FX CP
3567	Metz	F	1,0	A1	FX CP
3567	Paris	F	1,0	A1	FX CP
3567	Rennes	F	1,0	A1	FX CP
3567	Toulouse	F	1,0	A1	FX CP
3567	Amborompotsy	Mada	0,1	A3	FX CP
3567	Fiananrantsoa	Mada	0,1	A3	FX CP
3567	Karianga	Mada	0,1	A3	FX CP
3567	Mananjary	Mada	0,1	A3	FX CP
3567	Ranohira	Mada	0,1	A3	FX CP
3567	Warszawa	Polo	5,0	A1 A2 A3	FX CP
3567	Istanbul	Turq	5,0	A1 A2	FX
3567,5	Reykjavik	Isla	2,5	A1 F1	FX
3568	Mersa Matrouh	Egyp	1,5	A1 A3	LM
3569	Accra	CotO	2,5	A1	FX
3569	Asmara	Eryt/G	3,0	A2	FX
3569	Roma	I	2,0	A1 A3	FX CP
3569	Freetown	Sier	0,35	A1	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3570	Tirana	Alba	0,5	A1 A2	FX
3570	Vila Luso	Ango	1,0	A1 A2 A3	FX
3570	München	D/USA(c)	0,4	A1	FX CO
3570	Navires (entre eux) (Intership	Dnk, Dnk(Fer)	0,1	A3	
3570		F	0,1	A1	LM (J)
3570	Alyk Djer Selo	URSS	0,1	A1	FX
3570	Glazov	URSS	0,01	A1	FX
3570	Iakoutsk	URSS	0,1	A1 A3	FX
3570	Kez	URSS	0,01	A1	FX
3570	Kirov	URSS	0,02	A1	FX
3570	Kirov	URSS	0,05	A1 A3	FX
3570	Klimovka	URSS	0,02	A1 A3	FX
3570	Nagorskoe	URSS	0,01	A1	FX
3570	Napas	URSS	0,04	A1	FX
3570	Viatskie Poliani	URSS	0,05	A3	FX
3570		Youg	0,1	A1 A3	LM
3571	Fez	MarF	0,3	A3	FX CO
3571	Oujda	MarF	0,3	A3	FX CO
3571	Rabat	MarF	0,3	A3	FX CO
3571	Oshodi	Nige	2,5	A1	F
3572		F	0,1	A1	LM (J)
3572	Amsterdam	Holl	3,0	F1	FX CP
3573	Buckeburg	D/G(c)	0,25	A1	FX CO
3573		Syri	0,5	A1 A2	FX
3574	Cotonou	AOF	0,1	A3	FX CP
3574	Kandi	AOF	0,1	A3	FX CP
3574	Natitingo	AOF	0,1	A3	FX CP
3574	Tehaourou	AOF	0,1	A3	FX CP
3574	Navires (vers côtières) Ship-shore	I	0,05	A1	CP Adriatique — Adriatic
3574	Akureyri	Isla	0,5	A1	FX CP
3574	Isafjördur	Isla	0,5	A1	FX CP
3574	Reykjavik	Isla	0,5	A1	FX CP
3574	Siglufjördur	Isla	0,5	A1	FX CP
3574	Tananarive	Mada	1,0	A3	FX
3574	Djibouti	SomF	1,0	A3	FX CP
3574	Zurich	Suis	0,3	A1 A2 A3	FX
3575	Navires (entre eux) Intership	AEF	0,1	A3	CO CP
3575	Navires (entre eux) Intership	AOF	0,1	A3	CO CP
3575	Innsbruck	Autr	0,05	A2	FX
3575	Wien	Autr	0,05	A2	FX
3575	Navires (entre eux) Intership	Came	0,1	A3	CO CP
3575	Navires (entre eux) Intership	F	0,1	A3	CO CP
3575	Navires (entre eux) Intership	F(Alg)	0,1	A3	CO CP

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3575	Navires (entre eux) Intership	Mada	0,1	A3	CO CP
3575	Navires (entre eux) Intership	MarF	0,1	A3	CO CP
3575	Navires (entre eux) Intership	Polo	1,0	A3	
3575	Navires (entre eux) Intership	SomF	0,1	A3	CO CP
3575	Navires (entre eux) Intership	Togo	0,1	A3	CO CP
3575	Navires (entre eux) Intership	Tuni	0,1	A3	CO CP
3575	Artik	URSS	0,05	A1 A3	FX
3575	Imeni Bachtsyka Zernosovhkoz	URSS	0,05	A2 A3	FX
3575	Megry	URSS	0,05	A1 A3	FX
3575	Saratov	URSS	0,08	A1	FX
3575	Tachkent	URSS	0,25	A1	FX
3577	CapeTown	AfrS	0,1	A3	LM CV
3577	Sinde	Libe	0,5	A1	FX
3578		D/F	1,0	A1	LM (J)
3578		F	0,1	A1	LM (J)
3578	Karlsborg	S	5,0	A1 F1	FX CP
3578	Varberg	S	5,0	A1 F1	FX CP
3579	Costermansville	Cong	0,25	A1	FX CP
3580	Navires (entre eux) Intership	AfrS	0,1	A1 A2 A3	
3580		D/F	0,1	A1	LM (J)
3580		F	0,02	A1	LM (J)
3580	Sehba	F(Alg)	0,15	A1	FX CO
3580	Navires (entre eux Intership	G	0,1	A1 A2 A3	CP
3580	Athinai	Grec	1,0	A3	FX
3580	Roma	I	5,0	A1	FX
3580	Kharkov	RSSU	0,25	A1	FX
3580	Odessa	RSSU	0,15	A1 A3	FX
3580	Aian	URSS	0,15	A1 A2	FX
3580	Iak-Iar	URSS	0,05	A1 A3	FX
3580	Meleouz	URSS	0,02	A1	FX
3580	Moskva	URSS	1,0	A1 A3	FX
3580	Oust Kabyrza	URSS	0,05	A1 A3	FX
3580	Samarovo	URSS	1,0	A1 A3	FX
3580	Tabyn-Djerkamys	URSS	0,15	A1	FX
3580	Tchulman	URSS	0,8	A1 A3	FX
3580	Toupik	URSS	0,05	A1 A3	FX
3580		Youg	0,1	A1 A3	FX
3581	Araouané	AOF	0,1	A3	FX CP
3581	Gourma Rharous	AOF	0,1	A3	FX CP
3581	Gueckedou	AOF	0,1	A3	FX CP

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3581	Kabara	AOF	0,1	A3	FX CP
3581	Kankan	AOF	0,1	A3	FX CP
3581	Macenta	AOF	0,1	A3	FX CP
3581	N'Zérékoré	AOF	0,1	A3	FX CP
3581	Siguiri	AOF	0,1	A3	FX CP
3581	Abong-Mbang	Came	0,05	A3	FX CP
3581	Fort Foureau	Came	0,05	A3	FX CP
3581	Maroua	Came	0,05	A3	FX CP
3581	Mokolo	Came	0,05	A3	FX CP
3581	Mora	Came	0,05	A3	FX CP
3581	Yagoua	Came	0,05	A3	FX CP
3581	Fianarantsoa	Mada	0,1	A3	FX CP
3581	Fort-Dauphin	Mada	0,1	A3	FX CP
3581	Tananarive	Mada	0,1	A3	FX CP
3581	Tuléar	Mada	0,1	A3	FX CP
3581	Lomé	Togo	0,05	A3	FX CP
3583	Berlin	D/F	1,0	A1	FX
3583	Algérie — Algeria	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3583	Roma	I	1,0	A3	FX CP
3583	Pologne — Poland	Polo	0,1	A1 A2 A3	LM
3583	Istanbul	Turq	5,0	A1 A2 S	FX
3584	Mossamedes	Ango	1,0	A1 A2 A3	FX
3584	Porto	Port	0,2	A1 A3	FX
3585		D/F	0,1	A1	LM (J)
3585		F	0,02	A1	LM (J)
3585	Navires (entre eux) Intership	G	0,05	A3	
3585	Navires (entre eux) Intership	I	0,1	A3	
3585	Kirovsk	URSS	0,15	A1 A2 A3	FX
3585	Piatigorsk	URSS	1,0	A3	FX
3587	Köbenhavn	Dnk	0,5	A1	FX
3587	Paris	F	1,0	A1	FX
3587	Warszawa	Polo		A1	FX
3587	Stockholm	S		A1	FX
3587	Zurich	Suis	1,0	A1	FX
3588	Dakar	AOF	2,5	A3	FX CP
3588		D/F	0,1	A1	LM (J)
3588		F	0,1	A1	LM (J)
3588	Roma	I	1,0	A1	FX
3588	Fianarantsoa	Mada	1,0	A3	FX CP
3588	Fort Dauphin	Mada	1,0	A3	FX CP
3588	Tananarive	Mada	1,0	A3	FX CP
3588	Tuléar	Mada	1,0	A3	FX CP
3588	Fes	MarF	0,1	A3	FX CO
3588	Mazagan	MarF	0,1	A3	FX CO
3588	Mogador	MarF	0,1	A3	FX CO
3589	Basilé	FPoo	1,5	A1	LM

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3590	Paris	F	2,0	F1	FX CO
3590	Mytilini	Grec	1,0	A3	FX
3590	Navires (entre eux) Intership	Holl	0,05	A1 A3	CO
3590	Napoli	I	1,0	A3	FX CP
3590	Vitebsk	RSSB	1,0	A1 A3	FX
3590	Alexandrovsk Sakhalinskii	URSS	15,0	A1	FX
3590	Belomorsk	URSS	0,8	A1 A3	FX
3590	Borzia	URSS	0,8	A1 A3	FX
3590	Birka Selo	URSS	0,08	A1 A3	FX
3590	Mezen	URSS	0,15	A1	FX
3590	Novosibirsk	URSS	1,0	A1 A3	FX
3590	Petropavlovsk Kamtchatskii	URSS	0,25	A1 A3	FX
3590	Solovievsk	URSS	0,8	A1 A3	FX
3591	Portugalia	Ango	0,25	A1 A2 A3	FX
3592	Entebbe	Ugan	1,0	A1	FX CO
3592	Kampale	Ugan	1,0	A1	FX CO
3593	Wien	Autr		A1	FX CO
3593	Bruxelles	Belg	2,0	A1	FX CO
3593	Sofia	Bulg		A1	FX CO
3593	Köbenhavn	Dnk		A1	FX CO
3593	Le Caire	Egyp		A1	FX CO
3593	Paris	F	2,5	A1	FX CO
3593	Helsinki	Finl		A1	FX CO
3593	London	G		A1	FX CO
3593	Athinai	Grec		A1	FX CO
3593	Utrecht	Holl		A1	FX CO
3593	Budapest	Hong		A1	FX CO
3593	Roma	I		A1	FX CO
3593	Dublin	Irla		A1	FX CO
3593	Luxembourg	Luxe		A1	FX CO
3593	Tanger	MarF		A1	FX CO
3593	Oslo	Nor		A1	FX CO
3593	Warszawa	Polo		A1	FX CO
3593	Lisboa	Port		A1	FX CO
3593	Stockholm	S		A1	FX CO
3593	Zurich	Suis		A1	FX CO
3593	Praha	Tche		A1	FX CO
3593	Ankara	Turq		A1	FX CO
3593	Beograd	Youg		A1	FX CO
3595	Anefis	AOF	0,1	A3	FX CP
3595	Assondo	AOF	0,1	A3	FX CP
3595	Gao	AOF	0,1	A3	FX CP
3595	Hombori	AOF	0,1	A3	FX CP
3595	Kidal	AOF	0,1	A3	FX CP
3595	Menaka	AOF	0,1	A3	FX CP
3595	Tessalit	AOF	0,1	A3	FX CP
3595	Batouri	Came	0,1	A3	FX CP
3595	Bertoua	Came	0,1	A3	FX CP

Réseau de la Commission Internationale de Police criminelle
International Police Commission Network

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3595	Bétareoya	Came	0,1	A3	FX CP
3595	Douala	Came	0,1	A3	FX CP
3595	Dschang	Came	0,1	A3	FX CP
3595	Kentzou	Came	0,1	A3	FX CP
3595	Yaoundé	Came	0,1	A3	FX CP
3595	Yokodoumé	Came	0,1	A3	FX CP
3595	Fianarantsoa	Mada	1,0	A3	FX CP
3595	Fort-Dauphin	Mada	1,0	A3	FX CP
3595	Tananarive	Mada	1,0	A3	FX CP
3595	Tuléar	Mada	1,0	A3	FX CP
3595	Bakou	URSS	0,15	A1 A3	FX
3595	Elista	URSS	0,15	A1 A2 A3	FX
3596	Baden-Baden	D/F	0,5	A1	FX CO
3596	Auxerre	F	0,5	A1	FX CO
3596	Belfort	F	0,5	A1	FX CO
3596	Besançon	F	0,5	A1	FX CO
3596	Dijon	F	0,5	A1	FX CO
3596	Vesoul	F	0,5	A1	FX CO
3596	Oran	F(Alg)	0,1	A3	FX CO
3596	Tampere	Finl	0,5	A1 A3	FX
3596	Bugone	I	0,05	A3	FX CO
3596	Prabello	I	0,05	A3	FX CO
3596	Lausanne	Suis	0,3	A1 A2 A3	FX CO
3598	Gabela	Ango	0,25	A1 A3	FX
3598	Kharga Oases	Egyp	0,5	A3	FX
3598	Warszawa	Polo	5,0	A1 A2 S	FX
3598	Ankara	Turq	20,0	A1 A2 S	FX
3600	Navires (entre eux) Intership	AEF	0,1	A3	CO
3600	Navires (entre eux) Intership	AfrS	0,5	A1 A2 A3	
3600	Navires (entre eux) Intership	AOF	0,1	A3	CO
3600	Navires (entre eux) Intership	Came	0,1	A3	CO
3600	Navires (entre eux) Intership	F	0,1	A3	CO
3600	Navires (entre eux) Intership	F(Alg)	0,1	A3	CO
3600	Navires (entre eux) Intership	G	0,05	A1 A2 A3	CP
3600	Pays-Bas/Netherlands	Holl	0,1	A1	FX CO
3600	Navires (entre eux) Intership	Mada	0,1	A3	CO
3600	Navires (entre eux) Intership	MarF	0,1	A3	CO
3600	Artemovsk	RSSU	1,0	A1 A3	FX
3600	Navires (entre eux) Intership	SomF	0,1	A3	CO
3600	Navires (entre eux) Intership	Togo	0,1	A3	CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3600	Navires (entre eux) Intership	Tuni	0,1	A3	CO CP
3600	Arkhangelsk	URSS	1,0	A1 A3	FX
3600	Kar-Karalinsk	URSS	0,15	A1 A3	FX
3600	Khabarovsk	URSS	1,0	A1 A3	FX
3600	Kojevnikovo	URSS	0,05	A1 A3	FX
3600	Koutaisi	URSS	0,15	A1 A3	FX
3600	Molotov	URSS	0,04	A1 A3	FX
3600	Olekma	URSS	0,05	A1	FX
3600	Sountar	URSS	0,05	A1	FX
3600	Toukouz	URSS	0,05	A1 A3	FX
3600	Zyrianovsk	URSS	0,05	A1 A3	FX
3602	Danané	AOF	0,1	A3	FX CP
3602	Gagnoa	AOF	0,1	A3	FX CP
3602	Man	AOF	0,1	A3	FX CP
3602	Linz	Autr	0,05	A2	FX
3602	Wien	Autr	0,05	A2	FX
3602	Bruxelles	Belg	0,02	A1	FX CO
3602	Gand	Belg	0,02	A1	FX CO
3602	Bango	Came	0,25	A3	FX CP
3602	Douala	Came	0,25	A3	FX CP
3602	Meiganga	Came	0,25	A3	FX CP
3602	N'Gaoundéré	Came	0,25	A3	FX CP
3602	Tibati	Came	0,25	A3	FX CP
3602	Yaoundé	Came	0,25	A3	FX CP
3602	Yoko	Came	0,25	A3	FX CP
3602	Fianarantsoa	Mada	1,0	A3	FX CP
3602	Fort-Dauphin	Mada	1,0	A3	FX CP
3602	Tananarive	Mada	1,0	A3	FX CP
3602	Tuléar	Mada	1,0	A3	FX CP
3603	Sarande	Alba	0,1	A1 A3	FC
3603	Autriche — Austria	Autr/F	0,4	A1	FX CO
3603	Aviation militaire Air Force	E	0,5	A3	FX
3603	Le Caire	Egyp	0,5	A1 A3	FX
3603	Bordeaux	F	0,1	A3	FX CO
3603	Lyon	F	0,1	A3	FX CO
3603	Paris	F	0,1	A3	FX CO
3603	Malmö	S	1,5	A3	FX CP
3603	Tunis	Tuni	0,1	A3	FX CO
3604	Genova	I	1,0	A1	FX CO
3605	Nova Lisboa	Ango	0,75	A1 A2 A3	FX
3605	Adamovka	URSS	0,04	A1 A3	FX
3605	Beloretchenskaia St.	URSS	0,015	A1	FX
3605	Keg Ostrov	URSS	0,15	A1 A3	FX
3605	Khavarovsk	URSS	0,15	A1 A2	FX
3605	Krasnodar	URSS	0,2	A1	FX
3605	Krest-Kholdjai P.	URSS	0,03	A1 A3	FX
3605	Mestia	URSS	0,05	A1 A3	FX
3605	Nijne-Tombovsk	URSS	0,15	A1 A2	FX
3605	Novyi-Ourgentch	URSS	0,04	A1 A3	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3605	Tbilissi	URSS	0,05	A1	FX
3605	Zakataly	URSS	0,05	A1	FX
3605	Skopje	Youg	0,25	A1 A3	FX
3606	Baden-Baden	D/F	2,0	F1	FX CO
3606		MarF	0,1	A3	LM
3606	Sabboura	Syri	2,0	A1 A2	FX
3607	Aden	Aden	3,0	A2	FX CP (0200-0600)
3607	Björnöya	Nor	0,5	A1	FX FA MET
3607	Hopen	Nor	0,5	A1	FX FA MET
3607	Isfjord	Nor	0,5	A1	FX FA MET
3607	Jan Mayen	Nor	0,5	A1	FX FA MET
3607,5	Roussé	Bulg	0,15	A1 A2	FX
3608	Arlon	Belg	0,15	A1	FX CO
3608		F	0,02	A1	LM (J)
3608	Firenze	I	1,0	A1	FX CP
3609	Bamako	AOF	0,5	A3	FX CP
3609	Gao	AOF	0,5	A3	FX CP
3609	Kabara	AOF	0,5	A3	FX CP
3609	Ougadougou	AOF	0,5	A3	FX CP
3609	Batouri	Came	0,1	A3	FX CP
3609	Douala	Came	0,1	A3	FX CP
3609	Manoka	Came	0,1	A3	FX CP
3609	N'Gaoundéré	Came	0,1	A3	FX CP
3609	Yaoundé	Came	0,1	A3	FX CP
3609	Yoko	Came	0,1	A3	FX CP
3609	Morondava	Mada	1,0	A3	FX CP
3609	Tamatave	Mada	1,0	A3	FX CP
3609	Tananarive	Mada	1,0	A3	FX CP
3610		D/F	0,1	A1	LM (J)
3610	Le Caire	Egyp	0,5	A1 A3	FX
3610		F	0,02	A1	LM (J)
3610	Algérie — Algeria	F(Alg)	0,4	A1	LM
3610	Lieksa	Finl	0,2	A3	FX
3610	Nurmes	Finl	0,2	A3	FX
3610	Land's End	G	1,0	A3	FC CP
3610	Ancona	I	5,0	A3	FX CO
3610	Augusta	I	5,0	A3	FX CO
3610	Bologna	I	1,0	A3	FX CP
3610	Brindisi	I	5,0	A3	FX CO
3610	Roma	I	5,0	A3	FX CO
3610	Trapani	I	5,0	A3	FX CO
3610	Nikolaiev	RSSU	0,25	A1 A2 A3	FX
3610	Vinnitsa	RSSU	0,15	A1 A2	FX
3610	Davalou	URSS	0,15	A1 A3	FX
3610	Koupavna	URSS	1,0	A1 A3	FX
3610	Nertchinsk	URSS	0,25	A1 A3	FX
3610	Novaia Boukhara Kagan	URSS	0,15	A2	FX
3610	Novosibirsk	URSS	0,04	A1 A3	FX
3610	Dubrovnik	Youg	0,1	A1 A3	FC

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3612	Silva Porto	Ango	0,75	A1 A2 A3	FX
3612	Wien	Autr	0,05	A2	FX
3612	Lisboa	Port	0,5	S	FX
3613	Dijon	F	0,1	A3	FX CO
3613	Lille	F	0,1	A3	FX CO
3613	Marseille	F	0,1	A3	FX CO
3613	Bougie	F(Alg)	0,1	A3	FX CO
3613	Athinai	Grec	1,0	A3	FX
3613	Roma	I	1,0	A1	FX CP
3613	Gdynia	Polo	1,0	A1 A3	FX
3613	Poznan	Polo	1,0	A1 A3	FX
3613	Warszawa	Polo	1,0	A1 A3	FX
3613	Gabès	Tuni	0,4	A3	FX CO
3614	Akua	Ugan	0,02	A1	FX (0300-1500)
3614	Gulu	Ugan	0,02	A1	FX (0300-1500)
3614	Kitgum	Ugan	0,02	A1	FX (0300-1500)
3614	Mokoto	Ugan	0,02	A1	FX (0300-1500)
3614	Ljubljana	Youg	0,2	A1 A3	FX
3615	Genève	Suis	5,0	A1	FX CP
3615	Syrie — Syria	Syri	0,5	A1 A2	FX
3616	Bamako	AOF	0,1	A3	FX CP
3616	Bobo Dioulasso	AOF	0,1	A3	FX CP
3616	Sikasso	AOF	0,1	A3	FX CP
3616	Sokolo	AOF	0,1	A3	FX CP
3616	Batouri	Came	0,5	A3	FX CP
3616	Campo	Came	0,5	A3	FX CP
3616	Douala	Came	0,5	A3	FX CP
3616	Dschang	Came	0,5	A3	FX CP
3616	Garoua	Came	0,5	A3	FX CP
3616	Kribi	Came	0,5	A3	FX CP
3616	Manoka	Came	0,5	A3	FX CP
3616	Maroua	Came	0,5	A3	FX CP
3616	N'Gaoundéré	Came	0,5	A3	FX CP
3616	Yaoundé	Came	0,5	A3	FX CP
3616		D/F	0,1	A1	LM (J)
3616		F	0,02	A1	LM (J)
3616	Morondava	Mada	1,0	A3	FX CP
3616	Tamatave	Mada	1,0	A3	FX CP
3616	Tananarive	Mada	1,0	A3	FX CP
3617	Nyala	Egyp	0,05	A3	FX
3617	El Geneina	Egyp	0,35	A3	FX
3617	Zalingei	Egyp	0,05	A3	FX
3617	Casablanca	MarF	0,5	A1	FX CO
3617	Marrakech	MarF	0,5	A1	FX CO
3617	Wick	G	1,0	A3	FC CP
3617	Roma	I	1,0	A3	FX CP
3617	Taranto	I	15,0	A3 S	FC
3618		F	0,1	A1	LM (J)
3619	Cazombo	Ango	0,1	A1 A3	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3620	Mindelo	CapV	0,1	A1 A2 A3	FX (0800-2000)
3620	Paris	F	5,0	A1	FX CO
3620	Mascara	F(Alg)	0,1	A3	FX CO
3620	Sabboura	Syri	2,0	A1 A2	FX
3620	Stations de puissance moyenne Medium power stations	URSS		A3	FX
3620	30 stations fixes 30 fixed stations	URSS	0,02-0,15	A1 A2 A3	FX
3620	Achkhabad	URSS	0,8	A1 A3	FX
3620	Aian	URSS	0,8	A1 A3	FX
3620	Alexeevka	URSS	1,15	A1 A3	FX
3620	Soldatovo	URSS	0,5	A1 A2 A3	FX
3620	Yougoslavie Yugoslavia	Youg	0,1	A1 A3	LM
3622	Klagenfurt	Autr	0,05	A2	FX
3622		D/F	0,1	A1	LM (J)
3622	Ismailia	Egyp-Suez/G	1,0	A1	FX CO
3622		F	0,1	A1	LM (J)
3623	Bangui	AEF	2,0	A3	FX CP
3623	Brazzaville	AEF	2,0	A3	FX CP
3623	Fort-Lamy	AEF	2,0	A3	FX CP
3623	Libreville	AEF	2,0	A3	FX CP
3623	Conakry	AOF	0,3	A3	FX CP
3623	Kankan	AOF	0,3	A3	FX CP
3623	Andriamena	Mada	0,1	A3	FX CP
3623	Bealanama	Mada	0,1	A3	FX CP
3623	Kandreho	Mada	0,1	A3	FX CP
3623	Majunga	Mada	0,1	A3	FX CP
3623	Manpikony	Mada	0,1	A3	FX CP
3623	Mitsinjo	Mada	0,1	A3	FX CP
3624		F	0,1	A1	LM (J)
3624	Alger	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3624	Land's End	G	1,0	A3	FC CP
3624	Maddalena	I	1,0	A1 A3	FX
3624	Roma	I	1,0	A1 A3	FX
3624	Mer Morte — Dead Sea	Isra	0,3	A1 A3	FX
3624	Taza	MarF	0,5	A1	FX CO
3624	Bizerte	Tuni	0,5	A1	FX CO
3625	Linz	Autr	0,05	A2	FX
3625	Kharkov	RSSU	0,15	A1 A3	FX
3625	Stations de faible puissance Low power stations	URSS		A3	FX
3625	Abai	URSS	0,1	A1 A3	FX
3625	Aksaout	URSS	0,05	A1 A3	FX
3625	Batoumi	URSS	0,15	A1	FX
3625	Kara Aoul	URSS	0,05	A1 A3	FX
3625	Novosibirsk	URSS	0,05	A1 A3	FX
3625	Oulan Oude	URSS	0,01	A1	FX
3625	Ouralsk	URSS	0,15	A1 A3	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3625	Tchebaklinskii	URSS	0,05	A1 A3	FX
3625	Tchkalov	URSS	0,15	A1 A3	FX
3625	Tchkalov	URSS	0,3	A1 A3	FX
3626	Buco Zau	Ango	0,05	A1 A3	FX
3626	Charleroi	Belg	0,025	A1 A2	LM
3626	Varna	Bulg	0,15	A1 A2	FX
3626		D/F	0,1	A1	LM (J)
3626		F	0,02	A1	LM (J)
3627	Roma	I	2,0	A3 S	FX CP
3628	Aden	Aden	3,0	A2	FX CP
3628	Paris	F	1,0	A3	FX CO
3628	Alger	F(Alg)	1,0	A3	FX CO
3628	Rabat	MarF	1,0	A3	FX CO
3628	Tunis	Tuni	1,0	A3	FX CO
3630	Bangui	AEF	2,0	A3	FX CP
3630	Brazzaville	AEF	2,0	A3	FX CP
3630	Fort-Lamy	AEF	2,0	A3	FX CP
3630	Libreville	AEF	2,0	A3	FX CP
3630	Korça	Alba	0,1	A1	FX
3630	Aioun el Atr	AOF	0,1	A3	FX CP
3630	Kayes	AOF	0,1	A3	FX CP
3630	Kiffa	AOF	0,1	A3	FX CP
3630	M'Bour	AOF	0,1	A3	FX CP
3630	Nema	AOF	0,1	A3	FX CP
3630	Nioro	AOF	0,1	A3	FX CP
3630	Tamchakett	AOF	0,1	A3	FX CP
3630	Tidjikja	AOF	0,1	A3	FX CP
3630	Timbedra	AOF	0,1	A3	FX CP
3630		D/F	0,1	A1	LM (J)
3630		F	0,02	A1	LM (J)
3630	Italie — Italy	I	0,3	A1	FX
3630	Berroha	Mada	0,1	A3	FX CP
3630	La-Sakoa	Mada	0,1	A3	FX CP
3630	Sakaraha	Mada	0,1	A3	FX CP
3630	Soalara	Mada	0,1	A3	FX CP
3630	Tuléar	Mada	0,1	A3	FX CP
3630	Bakanas-Balkhachskii	URSS	0,15	A1	FX
3630	Baldjan	URSS	0,05	A1 A3	FX
3630	Chagon	URSS	0,05	A1 A3	FX
3630	Chourabad	URSS	0,15	A1 A3	FX
3630	Djarkent	URSS	0,15	A1 A2 A3	FX
3630	Fort Ouritskii	URSS	0,05	A1 A3	FX
3630	Kalai-Khoumb	URSS	0,15	A1	FX CP
3630	Khavaling	URSS	0,05	A1 A3	FX
3630	Kirov	URSS	0,15	A1 A3	FX
3630	Matcha	URSS	0,05	A1 A3	FX
3630	Mouminabad	URSS	0,05	A1 A3	FX
3631	Tiberias	Isra	0,3	A1 A3	FX
3631	Bergen	Nor	1,0	A3	FC CP
3631	Suisse — Switzerland	Suis	0,5	A1 A2 A3	FX CO
3631	Split	Youg	0,1	A1 A3	FC

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3632		Autr/F	0,4	A1	LM (J)
3632		F	0,02	A1	LM (J)
3632	Sassari	I	1,0	A3	FX CP
3632,5	Plovdiv	Bulg	0,15	A1 A2	FX
3633	Landana	Ango	0,1	A1 A2 A3	FX
3633	Klagenfurt	Autr	0,05	A2	FX
3633	Anvers	Belg	0,03	A3	FX CO
3633	Bruxelles	Belg	0,03	A3	FX CO
3633	Tindouf	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3633	Agadir	MarF	0,5	A1	FX CO
3633	Casablanca	MarF	0,5	A1	FX CO
3633	Fez	MarF	0,5	A1	FX CO
3633	Marrakech	MarF	0,5	A1	FX CO
3633	Meknès	MarF	0,5	A1	FX CO
3633	Oujda	MarF	0,5	A1	FX CO
3633	Rabat	MarF	0,5	A1	FX CO
3635	Hamburg	D/G(c)	1,0	A1	FX MET
3635	Hurghada	Egyp	1,5	A3	FX
3635	Vaasa	Finl	0,5	A1 A3	FX
3635	Genova	I	1,0	A3	FX CP
3635	Roma	I	2,0	A3	FX CP
3635		Liba	0,25	A1	FX [1]
3635	Tripoli	Liby	2,0	A3	FX CP
3635	Bereznik	URSS	0,05	A1 A3	FX
3635	Kotlas	URSS	0,02	A1 A3	FX
3635	Onega	URSS	0,05	A1 A3	FX
3635	Selikhard	URSS	0,15	A1	FX
3635	Stations de faible puissance Low power stations	URSS	—	—	FX
3635	Velikii Oustug	URSS	0,05	A1 A3	FX
3636	Bissau	GuiP	0,25	A1	FX
3636	Celje	Youg	0,1	A1 A3	FX
3637	Brazzaville	AEF	2,0	A3	FX CP
3637	Lyon	F	0,1	A1	FX CO
3637	Toulouse	F	0,1	A1	FX CO
3637	Versailles	F	0,1	A1	FX CO
3637	Algérie — Algeria	F(Alg)	0,1	A1	FX CO
3637	Anivorano	Mada	0,1	A3	FX CP
3637	Antsirabé	Mada	0,1	A3	FX CP
3637	Fianarantsoa	Mada	0,1	A3	FX CP
3637	Moramanga	Mada	0,1	A3	FX CP
3637	Tamatave	Mada	0,1	A3	FX CP
3637	Tananarive	Mada	0,1	A3	FX CP
3638	Cagliari	I	15,0	A1 A3 S	FC
3638	Harstad	Nor	1,0	A3	FC CP
3638	Stavanger	Nor	1,0	A3	FC CP

[1] 33° 50′ 48″ N — 35° 29′ 03″ E.

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3638	Brno	Tche	0,1	A3	LM
3638	Atakpamé	Togo	0,25	A3	FX CP
3638	Lomé	Togo	0,25	A3	FX CP
3638	Sansan Mango	Togo	0,25	A3	FX CP
3638	Sokodé	Togo	0,25	A3	FX CP
3640	Cabinda	Ango	0,25	A1 A2 A3	FX
3640	Metz	F	0,4	A1	FX CO
3640	Rennes	F	0,4	A1	FX CO
3640	Agadir	MarF	0,3	A1	FX CO
3640	Tiznit	MarF	0,3	A1	FX CO
3640	Kiev	RSSU	1,0	A1 A3	FX
3640	30 stations fixes	URSS	0,02-	A1 A2 A3	FX
	30 fixed stations		0,15		
3640	Khabarovsk	URSS	15,0	A1	FX
3641	Pays-Bas/Netherlands	Holl	0,1	A3	FX CO
3642	Berlin	D/F	1,0	A1	FX
3642	Suez	Egyp	0,5	A1 A3	FX
3642	Alger	F(Alg)	1,0	A1	FX CO
3642	Aoulef	F(Alg)	1,0	A1	FX CO
3642	Immola	Finl	0,5	A1 A3	FX
3642	Kemijarvi	Finl	0,5	A1 A3	FX
3642	Kjaani	Finl	0,5	A1 A3	FX
3642	Rovaniemi	Finl	0,5	A1 A3	FX
3642	Crotone	I	0,05	A1 A3	FC CR
3642	Porto S. Stefano	I	0,05	A1 A3	FC CP
3642	Porto Torrès	I	0,05	A1 A3	FC CR
3644	Abecher	AEF	0,1	A3	FX CP
3644	Am Timan	AEF	0,1	A3	FX CP
3644	Ati	AEF	0,1	A3	FX CP
3644	Bokoro	AEF	0,1	A3	FX CP
3644	Bongor	AEF	0,1	A3	FX CP
3644	Bousso	AEF	0,1	A3	FX CP
3644	Fada	AEF	0,1	A3	FX CP
3644	Faya-Largeau	AEF	0,1	A3	FX CP
3644	Fort-Archambault	AEF	0,1	A3	FX CP
3644	Fort-Lamy	AEF	0,1	A3	FX CP
3644	Goz Beida	AEF	0,1	A3	FX CP
3644	Korotoro	AEF	0,1	A3	FX CP
3644	Mao	AEF	0,1	A3	FX CP
3644	Mongo	AEF	0,1	A3	FX CP
3644	Moussoro	AEF	0,1	A3	FX CP
3644	Zouar	AEF	0,1	A3	FX CP
3644	Abidjan	AOF	0,5	A3	FX CP
3644	Bobo-Dioulasso	AOF	0,5	A3	FX CP
3644	Kankan	AOF	0,5	A3	FX CP
3644	Man	AOF	0,5	A3	FX CP
3644	Morondava	Mada	1,0	A3	FX CP
3644	Tamatave	Mada	1,0	A3	FX CP
3644	Tananarive	Mada	1,0	A3	FX CP

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3645	Stations Mobiles Mobile stations	Belg	0,3	A3	LM CO
3645	Bordeaux	F	0,1	A3	FX CO
3645	Metz	F	0,1	A3	FX CO
3645	Toulouse	F	0,1	A3	FX CO
3645	Chania	Grec	1,0	A3	FX
3645	Bari	I	0,5	A3	LM CO
3645	Puglie	I	0,5	A3	LM CO
3645	Farsund	Nor	1,0	A3	FC CP
3645	Praha	Tche	0,1	A3	LM
3645	Khabarovsk	URSS	0,15	A2	FX
3645	Koustanaii	URSS	1,0	A1 A3	FX
3645	Split	Youg	0,2	A1	FX
3647	Luanda	Ango	0,75	A1 A2 A3	FX
3648	Baden-Baden	D/F	0,5	A1	FX CO
3648	Le Caire	Egyp	0,5	A1 A3	FX
3648	Metz	F	0,5	A1	FX CO
3648	Paris	F	0,5	A1	FX CO
3648	Comacchio	I	0,05	A3	FX CO
3648	Ravenna	I	0,05	A3	FX CO
3648	Lisboa	Port	3,0	A1 A2 A3	FX
3648	Sarrebrück	Sarr	0,5	A1	FX CO
3649	Atar	AOF	1,0	A1	FX CO
3649	Bamako	AOF	1,0	A1	FX CO
3649	Bobo-Dioulasso	AOF	1,0	A1	FX CO
3649	Bouaké	AOF	1,0	A1	FX CO
3649	Dakar	AOF	1,0	A1	FX CO
3649	Kankan	AOF	1,0	A1	FX CO
3649	Kayes	AOF	1,0	A1	FX CO
3649	Konakry	AOF	1,0	A1	FX CO
3649	Port-Etienne	AOF	1,0	A1	FX CO
3649	Saint-Louis	AOF	1,0	A1	FX CO
3650	Paris	F	0,2	A1	LM
3650	Tunis	Tuni	0,5	A1	FX CO
3650	Alma-Ata	URSS	15,0	A1 A2 A3	FX
3650	Cetinje	Youg	0,3	A1 A2 A3	FX
3651		AEF	0,1	A1 A3	LM
3651		Mada	0,2	A3	LM
3651		RhoS	3,0	A1 A2 A3	FX (0700-1600)
3652	Kuopio	Finl	0,05	A3	FC
3652	Aldershot	G	1,0	A1 A2 A3	FX CO
3652	Augusta	I	10,0	A3 S	FC
3652	Cagliari	I	0,3	A3	FC CP
3652	Mer morte — Dead Sea	Isra	0,3	A1 A3	FX
3652	Aalesund	Nor	1,0	A3	FC CP
3652	Hammerfest	Nor	1,0	A3	FC CP
3652	Č-Budejovice	Tche	0,1	A3	LM
3653	Francistown	AfrS	0,05	A3	FX CV
3653	Kazungula	AfrS	0,05	A3	FX CV

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3653	Mohembo	AfrS	0,05	A3	FX CV
3653	Abidjan	AOF	0,5	A1	FX CO
3653	Cotonou	AOF	0,5	A1	FX CO
3653	Accra	CotO	0,5	A1	FX CO
3653	Arcachon	F	0,5	A1	FX CP
3653	Boulogne	F	0,5	A1	FX CP
3653	Le Conquet	F	0,5	A1	FX CP
3653	Lyon	F	0,5	A1	FX CP
3653	Marseille	F	0,5	A1	FX CP
3653	Paris	F	0,5	A1	FX CP
3653	Saint-Lys	F	0,5	A1	FX CP
3653	Saint-Nazaire	F	0,5	A1	FX CP
3653	Constantine	F(Alg)	0,1	A3	FX CO
3653	Gabès	Tuni	0,08	A3	FX CO
3653	Gafsa	Tuni	0,08	A3	FX CO
3654	Gallipoli	I	0,05	A3	FC CP
3655	Bruxelles	Belg	0,4	A3	LM CO
3656		AEF	0,5	A1	FX CO
3656		AOF	0,5	A1	FX CO
3656		Came	0,5	A1	FX CO
3656	Fürstenfeldbrück	D/USA(c)	0,4	A1	FX CO
3656	Neubiberg	D/USA(c)	0,4	A1	FX CO
3656		F	0,5	A1	FX CO
3656	Algérie — Algeria	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3656	Malles	I	0,05	A3	FX CO
3656	Trento	I	0,05	A3	FX CO
3656		Mada	0,5	A1	FX CO
3656		MarF	0,5	A1	FX CO
3656		SomF	0,5	A1	FX CO
3656		Tuni	0,5	A1	FX CO
3657	Klagenfurt	Autr	0,05	A2	FX
3657	Bergen	Nor	1,0	A1	FC CO
3657	Horten	Nor	1,0	A1	FC CO
3657	Kirkenes	Nor	1,0	A1	FC CO
3657	Kristiansand S	Nor	1,0	A1	FC CO
3657	Oslo	Nor	1,0	A1	FC CO
3657	Stavanger	Nor	1,0	A1	FC CO
3657	Tromsö	Nor	1,0	A1	FC CO
3657	Trondheim	Nor	1,0	A1	FC CO
3657	Navires (vers côtières) Ship-shore	Nor	0,1	A1	CO
3659	Shëngjin	Alba	0,1	A1 A3	FC
3659	Sofia	Bulg	3,0	A1	FX
3659	Elbe-Weser	D/G(c)	1,5	A1 A2	FC CP
3659	Kiel	D/G(c)	1,5	A1 A2	FC CP
3659	Norddeich	D/G(c)	1,5	A1 A2	FC CP
3659	Kajaani	Finl	0,05	A3	FC
3659	Budapest	Hong	15,0	A1	FX
3659	Roma	I	5,0	A1 A3	FX CP
3659	Agadir	MarF	0,3	A3	FX CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3659	Meknès	MarF	0,3	A3	FX CO
3659	Rabat	MarF	0,3	A3	FX CO
3659	Bucuresti	Roum	5,0	A1	FX
3660	Mokhotlong	AfrS	0,3	A3	FX CP
3660	Maseru	AfrS	0,3	A3	FX CP
3660	Irlande — Ireland	Irla	1,0	A1	FX MET
3660	Khabarovsk	URSS	15,0	A1 A2 A3	FX
3661		AEF	0,05	A1 A3	LM
3661	Madagascar (Nord) Madagascar (North)	Mada	0,2	A3	LM
3661	Lomé	Togo	1,0	A3	FX CP
3662	Omdurman	Egyp	0,35	A1	FX
3662	Amiens	F	0,5	A1	FX CO
3662	Arras	F	0,5	A1	FX CO
3662	Beauvais	F	0,5	A1	FX CO
3662	Lille	F	0,5	A1	FX CO
3662	Mézières	F	0,5	A1	FX CO
3662	Rouen	F	0,5	A1	FX CO
3662	Aoulef	F(Alg)	1,0	A1	FX CO
3662	Colomb Béchar	F(Alg)	1,0	A1	FX CO
3662	El Goléa	F(Alg)	1,0	A1	FX CO
3662	Fort Flatters	F(Alg)	1,0	A1	FX CO
3662	Ouargla	F(Alg)	1,0	A1	FX CO
3662	Tamanrasset	F(Alg)	1,0	A1	FX CO
3662	Brno	Tche	0,1	A3	LM
3663	Genova	I	1,0	A3	FX CP
3664	Accra	CotO	0,35	A1	FX CO
3665	Ngobegu	AfrS	0,05	A3	FX CV
3665	Pinetown	AfrS	0,05	A3	FX CV
3665	Innsbruck	Autr/F	0,5	A1	FX CO
3665	Berlin	D/F	0,5	A1	FX CO
3665	Paris	F	0,5	A1	FX CO
3665	Prestwick	G	3,5	A1	FX CO
3665	Porto Santo	Made	0,05	A3	FX
3665	Malta	Malt	0,4	A1	MET
3665	Cabo Santa Maria	Port	0,025	A3	FX
3665	Gorlovka	RSSU	0,15	A1 A3	FX
3665	Kharkov	RSSU	0,5	A1 A3	FX
3665	Kharkov	RSSU	0,03	A1	FX
3665	Kiev	RSSU	0,05	A1 A3	FX
3665	Krasnii Loutch	RSSU	0,04	A1 A3	FX
3665	Krasnodon	RSSU	0,03	A1	FX
3665	Lisitchansk	RSSU	0,05	A1 A3	FX
3665	Novo Pavlovka	RSSU	1,0	A1 A3	FX
3665	Pereezdnaia St.	RSSU	1,0	A1 A3	FX
3665	Routchenkovo	RSSU	0,05	A1 A3	FX
3665	59 stations	URSS	0,01-0,05[1]	A1 A2 A3	FX

[1] 1 station: 0,3 kW; 1 station: 0,5 kW.

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3666	Kaliakra	Bulg	0,12	A1 A2 A3	FC
3666	Kindu	Cong	0,15	A1	FX CP
3667	Cotonou	AOF	2,0	A2	FX CP
3667	Dakar	AOF	1,0	A1	FX CO
3667	Paris	F	0,4	A1	FX CO
3667	Strasbourg	F	0,4	A1	FX CO
3668		AEF	0,05	A1 A3	LM
3668	El Shatt	Egyp	0,5	A3	FX
3668	Ajaccio	F	0,4	A1	FX CO
3668	Blois	F	0,4	A1	FX CO
3668	Evreux	F	0,4	A1	FX CO
3668	Marseille	F	0,4	A1	FX CO
3668	Nice	F	0,4	A1	FX CO
3668	Paris	F	0,4	A1	FX CO
3668	Alger	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3668	Constantine	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3668	Oran	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3668	Bergamo	I	0,25	A1	FX FA
3668	Genova	I	0,25	A1	FX FA
3668	Milano	I	0,25	A1	FX FA
3668	Roma	I	1,0	A3	FX CP
3668	S. Remo	I	0,25	A1	FX FA
3668	Torino	I	0,25	A1	FX FA
3668	Madagascar (Sud) Madagascar (South)	Mada	0,2	A3	LM
3668	Fez	MarF	0,3	A1	FX CO
3668	Meknès	MarF	0,3	A1	FX CO
3668	Taza	MarF	0,3	A1	FX CO
3670	Bordeaux	F	2,0	A1	FX CO
3670	Paris	F	2,0	A1	FX CO
3670	Toulouse	F	2,0	A1	FX CO
3670	Kuopio	Finl	0,5	A1 A3	FX
3670	Kharkov	RSSU	15,0	A1 A2 A3 A4	FX
3670	Bratislava	Tche	0,1	A3	LM
3670	Entebbe	Ugan	0,08	A1	FX
3670	Kizil-Kiia Roudnik	URSS	0,05	A1 A3	FX
3670	Kok-Iaïgan	URSS	0,05	A1 A3	FX
3670	Naryn, RSS Ouzbekistan	URSS	0,05	A1 A3	FX
3670	Nefte Promysel, Zap. Kazakhstan	URSS	0,02	A1 A3	FX
3670	Rakoucha More, Rn. Oural	URSS	0,02	A1 A3	FX
3670	Rakoucha-Perekatchka, R. Oural	URSS	0,02	A1 A3	FX
3670	Soulukta	URSS	0,05	A1 A3	FX
3670	Tachkent	URSS	0,05	A1 A3	FX
3671	Luanda	Ango	0,25	A1 A2 A3	FX
3672	Eisenstadt	Autr	0,05	A2	FX
3672		D/F	0,1	A1	LM (J)
3672		F	0,02	A1	LM (J)

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3673	Tzarevo	Bulg	0,12	A1 A2 A3	FC
3673	Campo	Came	0,05	A3	FX CP
3673	Douala	Came	0,05	A3	FX CP
3673	Kribi	Came	0,05	A3	FX CP
3673	Scheveningen	Holl	1,0	A3	FC CP
3673	Porto	Port	1,0	A3	FX
3675	Dakar	AOF	1,0	A3	FC CO
3675	Bordeaux	F	0,1	A1	FX CO
3675	Marseille	F	0,1	A1	FX CO
3675	Diégo-Suarez	Mada	1,0	A3	FX CO
3675	Moskva	URSS	20,0	A3	FX
3677	Bruxelles	Belg	0,3	A3	FX CO
3677		D/F	0,1	A1	LM (J)
3677		F	0,02	A1	LM (J)
3677	Bône	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3677	Buggiolo	I	0,05	A3	FX CO
3677	Garzirola	I	0,05	A3	FX CO
3677	Aalesund	Nor	1,0	A1	FX FA
3677	Arendal	Nor	1,0	A1	FX FA
3677	Bergen	Nor	1,0	A1	FX FA
3677	Bodö	Nor	1,0	A1	FX FA
3677	Haugesund	Nor	1,0	A1	FX FA
3677	Kristiansand S	Nor	1,0	A1	FX FA
3677	Kristiansund N	Nor	1,0	A1	FX FA
3677	Molde	Nor	1,0	A1	FX FA
3677	Oslo	Nor	1,0	A1	FX FA
3677	Röros	Nor	1,0	A1	FX FA
3677	Stavanger	Nor	1,0	A1	FX FA
3677	Trondheim	Nor	1,0	A1	FX FA
3677	Gabès	Tuni	0,5	A1	FX CO
3677	Gafsa	Tuni	0,5	A1	FX CO
3677	Tunis	Tuni	0,5	A1	FX CO
3678	Vila Pereira d'Eça	Ango	0,25	A1 A2 A3	FX
3678	Sundern	D/G(c)	0,25	A1	FX CO
3678	Berne	Suis	0,3	A1	FX CO
3679	Ancona	I	0,3	A1 A3	FX CO
3679	Cagliari	I	1,0	A3	FX CO
3680	Innsbruck	Autr/F	0,4	A1	FX CO
3680	Barcelona	E	0,5	A1	FAX CO
3680	Madrid	E	0,5	A1	FAX CO
3680		F	0,4	A1	LM
3680	Milano	I	0,5	A1	FAX CO
3680	Roma	I	0,5	A1	FAX CO
3680	Castel Benito	Liby/G	0,4	A1	FX FA
3680	Gheriat	Liby/G	0,4	A1	FX FA
3680	Homs	Liby/G	0,4	A1	FX FA
3680	Nalut	Liby/G	0,4	A1	FX FA
3680	Syrte	Liby/G	0,4	A1	FX FA
3680	Orcha	RSSB	0,15	A1 A3	FX
3680	Zurich	Suis	0,5	A1	FAX CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3680	Moskva	URSS	20,0	A1 A2 A3	FX
3680	Rijeka	Youg	0,1	A1 A3	FC
3682	Anefis	AOF	0,1	A3	FX CP
3682	Assendo	AOF	0,1	A3	FX CP
3682	Gao	AOF	0,1	A3	FX CP
3682	Hombori	AOF	0,1	A3	FX CP
3682	Kidal	AOF	0,1	A3	FX CP
3682	Menaka	AOF	0,1	A3	FX CP
3682	Niamey	AOF	0,1	A3	FX CP
3682	Tessalit	AOF	0,1	A3	FX CP
3682	Bruxelles	Belg	0,03	A3	FX CO
3682	Charleroi	Belg	0,03	A3	FX CO
3682		Came	0,4	A3	LM
3682	Baden-Baden	D/F	2,0	A1	FX CO
3682	Marseille	F	0,5	A1	FX CO
3682		F(Alg)	0,4	A1	LM
3682	Salisbury	G	1,0	A1 A2 A3	FX CO
3682	Civitavecchia	I	0,05	A3	FX CO
3682	S. Marinella	I	0,05	A3	FX CO
3682	Porto	Port	0,5	A1 A3 S	FX
3682	Salisbury	RhoS	0,5	A1 A2	FX (0700-1600)
3685		AOF	0,1	A1 A3	LM
3685	Uncocua	Ango	0,05	A1 A3	FX
3685	Linz	Autr	1,0	A1A2A3F1	FC
3685	Wien	Autr	1,0	A1A2A3F1	FC
3685	Paris	F	0,4	A1	FX CO
3685	Tripoli	Liby/G	0,1	A2 A3	FX CP
3685	Berezovo	URSS	0,05	A1 A3	FX
3685	Choukhtoungort, Rn. Omska	URSS	0,05	A1 A3	FX
3685	Erevan	URSS	0,15	A1 A3	FX
3685	Kamenka	URSS	0,05	A1 A3	FX
3685	Niaksimvol	URSS	0,05	A1 A3	FX
3685	Oulagan, Zap. Sibir	URSS	0,05	A1 A3	FX
3685	Sosvinskaia Koultbaza	URSS	0,05	A1 A3	FX
3685	Tbilisi	URSS	0,04	A1 A3	FX [1]
3685	Tbilisi	URSS	0,04	A1 A3	FX [2]
3687		F	0,02	A1	LM
3687	Algérie — Algeria	F(Alg)	0,4	A1	LM
3687	Scheveningen	Holl	1,0	A3	FC CP
3687	Stations côtières Coast stations	I	0,5	A1 A3	FC
3687	Banya	Keny	0,01	A1 A3	FX CO
3689	Mobile terrestre Land Mobile (Oubangui)	AEF	0,4	A3	LM
3689	Bobo-Dioulasso	AOF	0,5	A3	FX CP
3689	Bogandé	AOF	0,5	A3	FX CP

[1] Indicatif RLSY — Call sign RLSY.
[2] Indicatif RLUZ — Call sign RLUZ.

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3689	Ouagadougou	AOF	0,5	A3	FX CP
3689	Palermo	I	0,5	A3	LM CO
3689	Tananarive	Mada	1,0	A1	FX CO
3690	Aden	Aden	2,5	A1	FX CO
3690	Asmara	Eryt/G	2,5	A1	FX CO
3690	Asmara	Eryt/G	1,5	A1	FX CO
3690	Aurillac	F	0,5	A1	FX CO
3690	Gap	F	0,5	A1	FX CO
3690	Lyon	F	0,5	A1	FX CO
3690	Paris	F	0,5	A1	FX CO
3690	Oran	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3690	Malta	Malt	0,1	A2 A3	FX
3690	Taza	MarF	0,5	A1	FX CO
3690	Bergen	Nor	1,0	A1	FX FA
3690	Brönnöysund	Nor	1,0	A1	FX FA
3690	Kristiansand S	Nor	1,0	A1	FX FA
3690	Oslo	Nor	1,0	A1	FX FA
3690	Rörvik	Nor	1,0	A1	FX FA
3690	Stavanger	Nor	1,0	A1	FX FA
3690	Kharkov	RSSU	0,25	A1	FX
3690	22 stations fixes 22 fixed stations	URSS	0,01- 0,15	A1 A3	FX
3690	Tachkent	URSS	1,0	A1 A3	FX
3690	Sarajevo	Youg	0,1	A1 A3	FX
3691	Salina	I	0,05	A1 A3	FX CP
3692	Sá da Bandeira	Ango	0,75	A1 A2 A3	FX
3692		F	0,02	A1	LM
3692		F(Alg)	0,4	A1	LM
3693	El Geneina	Egyp-Suez/G	2,5	A1	FX CP
3694	Santa Maria	Azor	0,4	A1 A2	FC
3694	Tzarevo	Bulg	0,12	A1 A2 A3	FC
3694	Wilhelmshaven	D/G(c)	0,8	A1	FC CO
3694		F	0,02	A1	LM
3694		F(Alg)	0,4	A1	LM
3694	Lahti	Finl	0,05	A3	FC
3694	Aldershot	G	1,0	A1 A2 A3	FX CO
3694	Faro	Port	0,4	A1 A2	FC
3696	Birni en Koni	AOF	0,2	A3	FX CP
3696	Dakar	AOF	0,2	A3	FX CP
3696	Kaolack	AOF	0,2	A3	FX CP
3696	Niamey	AOF	0,2	A3	FX CP
3696	Oualam	AOF	0,2	A3	FX CP
3696	Saint-Louis	AOF	0,2	A3	FX CP
3696	Tahono	AOF	0,2	A3	FX CP
3696	Tambacounda	AOF	0,2	A3	FX CP
3696	Lyon	F	0,3	A3	LM
3696	Rennes	F	0,3	A3	LM
3696	Ancona	I	5,0	A1	FX CO
3696	Brindisi	I	5,0	A1	FX CO
3696	Venezia	I	5,0	A1	FX CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3696	Rabat	MarF	0,1	A3	FX CO
3696	Zanzibar	Zanz	0,1	A2	FX
3697		F(Alg)	0,4	A1	LM
3697	Lourenço Marques	Moza	3,5	A1 A2 A3	FX
3698	Fayid	Egyp-Suez/G	1,0	A1 A2	FX
3699	Sá da Bandeira	Ango	0,25	A1 A2 A3	FX
3700		F	0,02	A1	LM
3700		F(Alg)	0,4	A1	LM
3700	Amsterdam	Holl	3,0	F1	FX CP
3700	Aktogai	URSS	0,15	A3	FX
3700	Bakou	URSS	0,05	A1	FX
3700	Djagala Novaia Kazanka	URSS	0,15	A3	FX
3700	Kolokolkovaia, Rn. Severa	URSS	0,02	A1	FX
3700	Koutoulik	URSS	0,1	A1	FX
3700	Kzyl-Orda	URSS	0,15	A1	FX
3700	Molotov	URSS	0,1	A1	FX
3700	Petroun, Rn. Severa	URSS	0,05	A3	FX
3700	Pskov	URSS	1,0	A3	FX
3700	Tandry	URSS	0,05	A3	FX
3700	Tchita	URSS	0,05	A3	FX
3700	Tobolsk	URSS	1,0	A3	FX
3700	Varandei, Rn. Severa	URSS	1,0	A1	FX
3701	Trapani	I	3,0	A1	FC
3702	Bad Eilsen	D/G(c)	0,25	A1	FX CO
3702	Aix-en-Provence	F	0,5	A1	FX CO
3702	Ajaccio	F	0,5	A1	FX CO
3702	Bordeaux	F	0,5	A1	FX CO
3702	Alger	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3702	Oran	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3702	Bizerte	Tuni	0,5	A1	FX CO
3703	Boké	AOF	2,0	A3	FX CP
3703	Conakry	AOF	2,0	A3	FX CP
3703	Dabola	AOF	2,0	A3	FX CP
3703	Gaoual	AOF	2,0	A3	FX CP
3703	Labe	AOF	2,0	A3	FX CP
3703	Niamey	AOF	2,0	A3	FX CP
3703	Zinder	AOF	2,0	A3	FX CP
3703	Lipari	I	0,05	A1 A3	FX CP
3703	Roma	I	0,3	A1 A3	FX CO
3703	Torino	I	0,3	A1 A3	FX CO
3704	Dar es Salaam	Keny	1,0	A2	FX CP
3704	Mombasa	Keny	1,0	A2	FX CP
3704	Nairobi	Keny	1,0	A2	FX CP
3705	Port Sudan	Egyp	0,35	A1	FX
3705	Lille	F	0,15	A3	FX CO
3705	Lyon	F	0,15	A3	FX CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3705	Rabat	MarF	2,0	A3	FX CP
3705	Undurchan	Mong	0,5	A3	FX
3705	Adigeni (Géorgie)	URSS	0,05	A3	FX
3705	Bakou	URSS	15,0	A1 A2 A3	FX
3705	Kenga, Zap. Sibir	URSS	0,05	A1 A3	FX
3706	S. Salvador	Ango	0,1	A1 A3	FX
3706	Roma	I	1,0	A3	FX CP
3707	Tananarive	Mada	1,0	A1	FX CO
3707	Warszawa	Polo	1,0	A1 A3	FX
3708	Gao	AOF	0,5	A1	FX CO
3708	Pleven	Bulg	0,15	A1 A2	FX
3708	Bad Eilsen	D/G(c)	0,25	A1	FX CO [1]
3708	Bad Eilsen	D/G(c)	0,25	A1	FX CO [2]
3708	Paris	F	0,4	A1	FX CO
3708	Aanekoski	Finl	0,05	A3	FC
3708	Filicudi	I	0,05	A1 A3	FX CO
3708	Messina	I	0,05	A1 A3	FX CO
3708	Autres îles/other islands	I	0,05	A1 A3	FX CO
3709	Yaoundé	Came	0,5	A1	FX CO
3709	Alger	F(Alg)	0,3	A1	FX CO
3709	Oran	F(Alg)	0,3	A1	FX CO
3709	Oujda	MarF	0,3	A1	FX CO
3710	Namur	Belg	0,025	A1 A2 A3	LM
3710	Alexandrie	Egyp	0,5	A1 A3	FX
3710		F	0,02	A1	LM
3710		F(Alg)	0,4	A1	LM
3710		G	0,05	A3	FX CO
3710	Milano	I	0,3	A1 A3	FX CO
3710	Roma	I	0,3	A1 A3	FX CO
3710	Artemovsk	RSSU	0,15	A1	FX
3710		SomF	1,0	A1	FX CO
3710	Alexandrovskii Priisk	URSS	0,1	A3	FX
3710	Andjerskii Roudnik	URSS	0,06	A1	FX
3710	Kartoun, Rn. Khabarovska	URSS	0,1	A3	FX
3710	Katon-Karagai	URSS	0,15	A1	FX
3710	Kemerovo	URSS	0,06	A1	FX
3710	Kherpoutchi	URSS	0,1	A3	FX
3710	Kizlovskii Roudnik	URSS	0,06	A1	FX
3710	Leninskii Roudnik	URSS	0,3	A1	FX
3710	Nikolaevskii Priisk	URSS	0,05	A3	FX
3710	Oust-Ousa	URSS	1,0	A3	FX
3710	Prokopievsk	URSS	0,1	A3	FX
3710	Somnitelnyi Priisk	URSS	0,1	A3	FX
3710	Stalingrad	URSS	1,0	A1 A3	FX
3710	Takhta Priisk	URSS	0,1	A3	FX
3710	Temir Taoul	URSS	0,06	A1	FX
3710	Turkestan	URSS	0,15	A3	FX
3710	Zaizan	URSS	0,15	A3	FX

[1] Demande N° 12 — Requirement N° 12.

[2] Demande N° 13 — Requirement N° 13.

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3711		AOF	0,5	A1	FX CO
3711	Dakar	AOF	1,0	A1	FX CO
3711	Irumu	Cong	0,2	A1	FX CP
3711	Göteborg	S	2,0	A3	FC CP
3712	Cape Town	AfrS	0,02	A3	FC CV
3712	Berlin	D/F	0,5	A1	FX CO
3712	Mainz	D/F	0,5	A1	FX CO
3712		F	0,4	A1	LM
3712		F(Alg)	0,4	A1	LM
3712	Palermo	I	0,5	A3	LM CO
3713	Mombasa	Keny	0,4	A1	FX CO
3713		MarF	0,4	A1	LM
3713		Tuni	0,4	A1	LM
3714	Dijon	F	0,5	A1	FX CO
3714	Paris	F	0,5	A1	FX CO
3714	Strasbourg	F	0,5	A1	FX CO
3715		AEF	0,4	A3	LM
3715	Freiburg	D/F	0,4	A1	FX CO
3715	Lappeenranta	Finl	0,05	A3	FC
3715		G	0,3	A1	FX CO
3715	Roma	I	0,3	A1 A3	FX CO
3715		Mada	0,2	A3	LM
3715	Cascais	Port	0,4	A3	FC
3715	Djandybal, Rn. Iakoutska	URSS	0,05	A1	FX
3715	Minousinsk	URSS	0,05	A1	FX
3715	Verkhoiansk	URSS	0,05	A3	FX
3716		MarF	0,4	A1	LM
3716	Atakpamé	Togo	0,25	A3	FX CP
3716	Lomé	Togo	0,25	A3	FX CP
3716	Sansan Mango	Togo	0,25	A3	FX CP
3716	Sokodé	Togo	0,25	A3	FX CP
3716		Tuni	0,4	A1	LM
3716		Youg	0,2	A1	FX
3717	Bruxelles	Belg	0,03	A3	FX CO
3717	Liége	Belg	0,03	A3	FX CO
3717	El Hagg	Egyp	0,35	A1	FX
3717	Albi	F	0,5	A1	FX CO
3717	Auch	F	0,5	A1	FX CO
3717	Foix	F	0,5	A1	FX CO
3717	Montauban	F	0,5	A1	FX CO
3717	Tarbes	F	0,5	A1	FX CO
3717	Toulouse	F	0,5	A1	FX CO
3717	Livorno	I	0,05	A1 A3	FX
3717	Svalbard	Nor	1,0	A1 A3	FX CP
3718	Maquela do Zombo	Ango	0,25	A1 A2 A3	FX
3718	Eisenstadt	Autr	0,05	A2	FX
3720	Addis-Abeba	Etio	0,2	A1	FX [1]
3720	Addis-Abeba	Etio	0,2	A1	FX [2]

[1] Demande N° 5 — Requirement N° 5.

[2] Demande N° 7 — Requirement N° 7.

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3720		F	0,4	A1	LM
3720	Algérie — Algeria	F(Alg)	0,4	A1	LM
3720	Panarea	I	0,05	A3	FX CP
3720	Roma	I	0,3	A1 A3	FX CO
3720	Batrak Zernosovkhoz	URSS	1,0	A3	FX
3720	Jigouli	URSS	0,04	A3	FX
3720	Kouibychev	URSS	0,04	A3	FX
3720	Kouibychev	URSS	0,15	A3	FX
3720	Krasnyi Sovkoz	URSS	0,04	A3	FX
3720	Maslenikovo	URSS	0,04	A3	FX
3720	Novosokolniki	URSS	0,15	A3	FX
3720	Oloviannaia	URSS	0,25	A1	FX
3720	Oust-Belaia	URSS	0,05	A3	FX
3720	Pioner Sovkhoz	URSS	0,04	A3	FX
3720	Podlipki	URSS	1,0	A3	FX
3720	Rabotchii Zernosovkhoz	URSS	0,04	A3	FX
3720	Stepanakert	URSS	0,15	A3	FX
3720	Skopje	Youg	1,0	A1 A3	FX
3722		AEF	0,4	A3	LM
3722	Abidjan	AOF	0,5	A3	FX CP
3722	Cotonou	AOF	0,5	A3	FX CP
3722	Kandi	AOF	0,5	A3	FX CP
3722	Natitingo	AOF	0,5	A3	FX CP
3722	Tchaourou	AOF	0,5	A3	FX CP
3722	Le Conquet	F	1,0	A3	FC CP
3722	Salisbury	RhoS	0,5	A1 A3	FX (0700-1600)
3724	Genova	I	0,3	A1 A3	FX CO
3724	Ventotene	I	0,05	A1 A3	FX CP
3724	S. Cruz de Tenerife	ICan	0,3	A1	FX
3725	Quimbele	Ango	0,1	A1 A3	FX
3725	Abidjan	AOF	0,5	A1	FX CP
3725	Le Caire	Egyp	0,5	A1 A3	FX
3725	Metz	F	0,1	A3	FX CO
3725	Rennes	F	0,1	A3	FX CO
3725	Toulouse	F	0,1	A3	FX CO
3725	Bône	F(Alg)	0,1	A3	FX CO
3725	Stalinabad	URSS	0,25	A1 A3	FX
3725	Pazin	Youg	0,2	A1 A3	FX
3727	Blois	F	0,5	A1	FX CO
3727	Evreux	F	0,5	A1	FX CO
3727	Melun	F	0,5	A1	FX CO
3727	Orléans	F	0,5	A1	FX CO
3727	Paris	F	0,5	A1	FX CO
3727	Tours	F	0,5	A1	FX CO
3727	Versailles	F	0,5	A1	FX CO
3727	Funchal	Made	0,35	A1	FC CO
3727	Lagos	Nige	0,35	A1	FX CO
3728	St. Gall	Suis	0,3	A1	FX CO
3728	Trieste	Trie	0,4	A1	FX CO
3728	Sfax	Tuni	0,08	A3	FX CO
3728	Sousse	Tuni	0,08	A3	FX CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3729	Bruxelles	Belg	0,03	A3	FX CO
3729	Gand	Belg	0,03	A3	FX CO
3729	Stanleyville	Cong	0,3	A1	FX CP
3729	Köbenhavn	Dnk	1,0	A1 A2	FC CO
3729	Navires (vers côtières) Ship-shore	Dnk	0,1	A1 A2	CO
3729	Tananarive	Mada	1,0	A1	FX CO
3730	Bourgas	Bulg	0,2	A1 A3	FX
3730		F	0,1	A1	LM (J)
3730	Borisov	RSSB	0,8	A1 A3	FX
3730	Gomel	RSSB	0,8	A1 A3	FX
3730	Kritchev	RSSB	0,8	A1 A3	FX
3730	Mogilev	RSSB	0,8	A1 A3	FX
3730	Osipovitvhi	RSSB	0,8	A1 A3	FX
3730	Tcherven	RSSB	0,8	A1 A3	FX
3730	Kiev	RSSU	0,5	A1 A3	FX
3730	7 stations fixes 7 fixed stations	URSS	0,15	A1 A2	FX
3730	11 stations fixes 11 fixed stations	URSS	0,15	A1 A2 A3	FX
3730		Youg	0,1	A3	LM
3731	Dakoro	AOF	0,1	A3	FX CP
3731	Gouré	AOF	0,1	A3	FX CP
3731	Kedougou	AOF	0,1	A3	FX CP
3731	Kolda	AOF	0,1	A3	FX CP
3731	Tanout	AOF	0,1	A3	FX CP
3731	Ziguinchor	AOF	0,1	A3	FX CP
3731	Zinder	AOF	0,1	A3	FX CP
3731	Bologna	I	0,3	A1 A3	FX CO
3732	Sanza Pombo	Ango	0,1	A1 A3	FX
3732	Bordeaux	F	1,0	A1	FX CO
3732	Alger	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3732	Budapest	Hong	15,0	A1 A2	FX [1]
3732	Budapest	Hong	15,0	A1 A2	FX [2]
3732	Rabat	MarF	0,5	A1	FX CO
3732	Praha	Tche	3,5	A1	FX
3732	Tunis	Tuni	0,5	A1	FX CO
3734	Lagos	Nige	0,35	A1	FX CO (0800-2000)
3735	Bordeaux	F	0,15	A3	FX CO
3735	Limoges	F	0,15	A3	FX CO
3735	Paris	F	0,15	A3	FX CO
3735	Alger	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3735	Constantine	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3735	Oran	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3735	Kuwait	Golf	3,0	A2	FX CO
3735	Bissau	GuiP	0,05	A1	FX
3735	Napoli	I	0,05	A1 A3	FX CP
3735	Ponza	I	0,05	A1 A3	FX CP
3735	Ventotene	I	0,05	A1 A3	FX CP
3735	Waterloo	Sier	0,01	A1	FX CP

[1] Demande N° 40 — Requirement N° 40. [2] Demande N° 41 — Requirement N° 41.

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	3	5	6
3735	Dalnii	URSS	0,5	A1	FX
3735	Toundra	URSS	0,1	A1	FX
3736	Ridgewat	RhoN	0,25	A1	FX
3737	Eisenstadt	Autr	0,05	A2	FX
3737	Wien	Autr	0,05	A2	FX
3737	Le Caire	Egyp	0,5	A1 A3	FX
3737	Lagos	Nige	0,35	A1	FX CO
3737,5	Sofia	Bulg	0,25	A1 A2	FX
3738	Angra	Azor	0,4	A1 A3 S	FX
3738	Frankfurt	D/USA(c)	0,5	A1	FX CO
3738	Köbenhavn	Dnk	0,5	A1	FX
3738	Paris	F	0,5	A1	FX CO
3738	Firenze	I	0,3	A1 A3	FX CO
3738	Oslo	Nor	0,5	A1	FX CO
3740	Costermansville	Cong	0,3	A1	FX CP
3740	Philippeville	F(Alg)	0,1	A3	FX CO
3740	Uxbridge	G	0,3	A1	FX CO
3740	Meknès	MarF	0,1	A3	FX CO
3740	Taza	MarF	0,1	A3	FX CO
3740	Chepetovka	RSSU	0,8	A1 A3	FX
3740	Djibouti	SomF	10,0	A1	FX CO
3740	Kairouan	Tuni	0,2	A3	FX CO
3740	Mateur	Tuni	0,2	A3	FX CO
3740	Bolchaia-Razvoznaia	URSS	0,05	A1 A3	FX
3740	Egorchino	URSS	0,04	A1 A3	FX
3740	Kainer	URSS	0,05	A1 A3	FX
3740	Kasatchinsk-Lensk	URSS	0,05	A1 A3	FX
3740	Semipalatinsk	URSS	0,63	A1 A2 A3	FX
3741	Bordeaux	F	0,1	A3	FX CO
3741	Paris	F	0,1	A3	FX CO
3741	Rennes	F	0,1	A3	FX CO
3741	Ventotene	I	0,05	A1 A3	FX CP
3742	Sofia	Bulg	3,0	A1	FX
3742	Bathurst	Gamb	2,5	A1	FX CO
3743	Châlons	F	0,5	A1	FX CO
3743	Chaumont	F	0,5	A1	FX CO
3743	Colmar	F	0,5	A1	FX CO
3743	Epinal	F	0,5	A1	FX CO
3743	Metz	F	0,5	A1	FX CO
3743	Nancy	F	0,5	A1	FX CO
3743	Strasbourg	F	0,5	A1	FX CO
3743	Troyes	F	0,5	A1	FX CO
3743	Kajaani	Finl	0,05	A3	FC
3743	Savonlinna	Finl	0,05	A3	FC
3743	Chatham	G	0,05	A1 A2	FC CO
3743	Londonderry	G	0,05	A1 A2	FC CO
3743	Plymouth	G	0,05	A1 A2	FC CO
3743	Portland	G	0,05	A1 A2	FC CO
3743	Portsmouth	G	0,05	A1 A2	FC CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3743	Rosyth	G	0,05	A1 A2	FC CO
3743	Bari	I	0,3	A3	FC CP
3743	La Maddalena	I	0,05	A3	FC CP
3743	Oristano	I	0,05	A3	FC CR
3743	Ponza	I	0,05	A3	FC CR
3743	S. Maria di Leuca	I	0,05	A3	FC CP
3743	S. Remo	I	0,05	A3	FC CP
3744	Porto	Port	0,2	A1	FX
3745		D/F	0,1	A1	LM (J)
3745		F	0,1	A1	LM (J)
3745	Algérie — Algeria	F(Alg)	0,4	A1	LM
3745	S. Nicola di Tremiti	I	0,05	A3	FC CR
3745	Bamenda	Nige	0,25	A1 A3	FX CO
3745	Lagos	Nige	0,25	A1 A3	FX CO
3745	Namfe	Nige	0,25	A1 A3	FX CO
3745	Mzimba	Nyas	0,5	A1 A2 A3	FX CO
3745	Jitomir	RSSU	0,15	A1 A3	FX
3745	Baladjary	URSS	1,0	A1 A3	FX
3745	Bouzatchinsk	URSS	0,05	A1 A3	FX
3745	Chaim	URSS	0,05	A1 A3	FX
3745	Karataousk	URSS	0,05	A1 A3	FX
3745	Khabarovsk	URSS	1,0	A1 A2 A3	FX
3745	Nakhratchi	URSS	0,05	A1 A3	FX
3745	Tbilisi	URSS	1,0	A1 A3	FX
3745		Youg	0,1	A1 A3	LM
3746	London	G	3,5	A1	FX MET
3747	Fayid	Egyp-Suez/G	1,0	A1 A2	FX CO
3747	Bari	I	1,0	A1 A3	FX CP
3748	Wien	Autr	0,4	A3	FX
3748	Nairobi	Keny	0,1	A1	FX CO
3749	Vila Luso	Ango	1,5	A1 A2 A3	FX
3749	Lomé	Togo	0,25	A1	FX CO
3750	Dakar	AOF	2,5	A1	FX CO
3750	Hasselt	Belg	0,025	A1 A2 A3	LM
3750	Port Dinca	E	0,8	A2 A3	FX
3750	Bordeaux	F	0,3	A3	LM
3750	Dijon	F	0,3	A3	LM
3750	Algérie — Algeria	F(Alg)	0,4	A1	LM
3750	Immola	Finl	0,5	A1 A3	FX
3750	Joensuu	Finl	0,5	A1 A3	FX
3750	Kajaani	Finl	0,5	A1 A3	FX
3750	Oulu	Finl	0,5	A1 A3	FX
3750	Savonlinna	Finl	0,5	A1 A3	FX
3750	Villes Côte Ouest W. Coast Towns	Finl	0,5	A1 A3	FX
3750	Ongar	G	20,0	A1	FX CO
3750	Budapest	Hong	0,1	A1	LM
3750	Cagliari	I	2,0	A1	FX CP

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3750	Roma	I	2,0	A1	FX CP
3750	Porto Santo	Made	0,05	A1 A3	FX
3750	Bucuresti	Roum	0,8	A1	FX
3750	Bucuresti	Roum	0,1	A1 A3	FX
3750	Constantza	Roum	0,1	A1 A3	FX
3750	Sulina	Roum	0,1	A1 A3	FX
3750	Tulcea	Roum	0,1	A1 A3	FX
3750	Iakoutsk	URSS	0,5	A1 A3	FX
3750	Ianaoul	URSS	0,02	A1	FX
3750	Iarsali, Omskaia Obl.	URSS	0,15	A1 A3	FX
3750	Kargo, Krasnoiarskii Kraii	URSS	0,01	A1	FX
3750	Leningrad	URSS	0,5	A1 A2 A3	FX
3750	Nertchenskii Zavod	URSS	0,25	A1	FX
3750	Ousolié	URSS	0,05	A1 A3	FX
3750	Peredvijka, Moskovskaia Obl.	URSS	0,01	A1 A3	FX [1]
3750	Peredvijka, Moskovskaia Obl.	URSS	0,01	A1 A3	FX [2]
3750	Touroukhansk	URSS	0,15	A1 A3	FX
3750	Voiampolka	URSS	0,05	A1 A3	FX
3750	Vorovskaia, Kamtchatha	URSS	0,05	A1 A3	FX
3752	Berlin	D/USA(c)	0,1	A1	FX CO
3752	Fassberg	D/USA(c)	0,1	A1	FX CO
3752	Fürstenfeldbrück	D/USA(c)	0,1	A1	FX CO
3752	El Arish	Egyp	1,5	A3	LM
3752		F	0,1	A1	LM (J)
3752	Brindisi	I	3,0	A1	FC
3752	Cagliari	I	3,0	A1	FC
3752	Genova	I	3,0	A1	FC
3752	Napoli	I	3,0	A1	FC
3752	Bamenda	Nige	0,1	A1	FX CO
3752	Lilongwe	Nyas	0,01	A1 A2 A3	FX CO
3752	Bucuresti	Roum	0,5	A1	FX
3752	Satu Mare	Roum	0,5	A1	FX
3752	Timisoara	Roum	0,5	A1	FX
3753	York	G	1,0	A1 A2 A3	FX CO
3755	Mobile terrestre Land mobile (Oubangui)	AEF	0,1	A1 A3	LM
3755	Tiranë	Alba	10,0	A1 A2 A3	FX
3755		AOF	0,1	A3	LM
3755	Mobile terrestre Land mobile (Soudan)	AOF	0,4	A3	LM
3755	Lahr	D/F	1,6	A1	FX CO
3755	Ajaccio	F	0,5	A1	FX CO
3755	Marseille	F	0,5	A1	FX CO
3755	Malta	Malt	0,1	A1	FX
3755	Karchi	URSS	0,25	A2	FX
3755	Yougoslavie Yugoslavia	Youg	0,3	A1	FX

[1] Indicatif RFAM — Call sign RFAM. [2] Indicatif RFAX — Call sign RFAX.

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	3	5	6
3756	Simonstown	AfrS	0,01	A3	FC CV
3756	Bahrein	Golf	3,0	A2	FX CP
3756	Budapest	Hong	0,1	A1	LM
3756	Napoli	I	0,5	A1	LM CO
3757	Tamale	CotO	0,35	A1	FX CO
3757		D/F	0,1	A1	LM (J)
3757	Le Caire (et navires sur le Nil) — Cairo (and ships on the Nile)	Egyp	2,5	A3	FC
3757	Louqsor (et navires sur le Nil) — Luxor (and ships on the Nile)	Egyp	0,5	A1 A3	FC
3757		F	0,1	A1	LM (J)
3757	Lahti	Finl	0,05	A3	FC
3757	Oulu	Finl	0,05	A3	FC
3757	Oegstgeest	Holl	1,0	A1	FC CO
3759	Budapest	Hong	0,1	A1	LM
3759	Napoli	I	0,3	A1 A3	FX CO
3759	Pianosa	I	0,05	A1 A3	FX CO
3759	Zomba	Nyas	0,1	A1 A2 A3	FX CO
3760	Bad Eilsen	D/G(c)	0,25	A1	FX
3760	Arganda	E	0,8	A1 A2	FX
2760	Ajaccio	F	0,5	A1	FX CO
3760	Deauville	F	0,5	A1	FX CO
3760	Lille	F	0,5	A1	FX CO
3760	Nancy	F	0,5	A1	FX CO
3760	Nice	F	0,5	A1	FX CO
3760	Paris	F	0,5	A1	FX CO
3760	Toulouse	F	0,5	A1	FX CO
3760	Algérie — Algeria	F(Alg)	0,4	A3	LM
3760	London	G	0,3	A1	FX CO
3760	Dniepropetrovsk	RSSU	0,3	A1 A3	FX
3760	Kramatorsk	RSSU	0,15	A2	FX
3760	Beliaevka Selo	URSS	0,04	A1 A3	FX
3760	Bezengi	URSS	0,5	A1 A3	FX
3760	Djaudjikau	URSS	0,5	A1 A2 A3	FX
3760	Groznyi	URSS	0,1	A1 A2 A3	FX
3760	Kaban Selo	URSS	0,1	A1 A2 A3	FX
3760	Kazbouroun	URSS	0,1	A1 A2 A3	FX
3760	Khabarovsk	URSS	0,5	A1	FX
3760	Krasnokamsk	URSS	0,04	A1 A3	FX
3760	Molotov	URSS	0,04	A1 A3	FX
3760	Naltchik	URSS	0,1	A1 A2 A3	FX
3760	Narian-Mar	URSS	0,15	A1 A2	FX
3760	Piatigorsk	URSS	0,5	A1 A3	FX
3760	Tchardjoou	URSS	0,8	A1 A3	FX
3760	Tegouldet	URSS	0,15	A1 A3	FX
3760	Verkhne-Tcheget	URSS	0,04	A1 A3	FX
3761	Tiranë	Alba	10,0	A1 A2 A3	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3762	Atar	AOF	1,0	A3	FX CP
3762	Kayes	AOF	1,0	A3	FX CP
3762	Port-Etienne	AOF	1,0	A3	FX CP
3762	St-Louis	AOF	1,0	A3	FX CP
3762	Ziguinchor	AOF	1,0	A3	FX CP
3762	Maroua	Came	0,05	A3	FX CP
3762	Mokolo	Came	0,05	A3	FX CP
3762	Mora	Came	0,05	A3	FX CP
3762	Yagona	Came	0,05	A3	FX CP
3762	Budapest	Hong	0,1	A1	LM
3762	Zanzibar	Zanz	0,01	A1	FX CO
3763	Cape Town	AfrS	0,35	A1 A2 A3	FC CO
3763	Paris	F	0,4	A1	FX CO
3763	Gloucester	G	1,0	A1	FX CO
3764	Kemi	Finl	0,05	A3	FC (J)
3764	Pori	Finl	0,05	A3	FC (J)
3764	Porvoo	Finl	0,05	A3	FC (J)
3764	Savonlinna	Finl	0,05	A3	FC (J)
3764	Roma	I	15,0	A3 S	FC
3765	Gorna Orehovitza	Bulg	0,07	A1 A2	FX
3765		F	0,02	A1	LM
3765	Budapest	Hong	0,1	A1	LM
3765	Haifa	Isra	0,2	A1 A3	FX
3765	Berne	Suis	0,3	A1 A2 A3	FX CO
3765	Akmolinsk	URSS	0,15	A2	FX
3765	Karabougaz	URSS	0,15	A1 A2 A3	FX
3765	Ratta	URSS	0,05	A1 A3	FX
3765	Rijeka	Youg	0,2	A3	FX
3766	Tiranë	Alba	0,5	A1 A2	FX
3766	London	G	3,5	A1	FX MET
3766	Bari	I	0,3	A1 A3	FX CO
3766	Kasama	RhoN	0,25	A1	FX CO
3766	Erigavo	SomB	0,12	A2	FX
3766	Hargeisa	SomB	0,12	A2	FX
3768	Paris	F	1,0	A3	FX CO
3768	Alger	F(Alg)	1,0	A3	FX CO
3768	Budapest	Hong	0,1	A1	LM
3768	Rabat	MarF	1,0	A3	FX CO
3768	Tunis	Tuni	0,5	A3	FX CO
3769	Atar	AOF	0,5	A3	FX CP
3769	Kayes	AOF	0,5	A3	FX CP
3769	Port-Etienne	AOF	0,5	A3	FX CP
3769	St-Louis	AOF	0,5	A3	FX CP
3769	Ziguinchor	AOF	0,5	A3	FX CP
3769	Garoua	Came	0,05	A3	FX CP
3769	Guilder	Came	0,05	A3	FX CP
3769	Poli	Came	0,05	A3	FX CP
3769	Rei Bouba	Came	0,05	A3	FX CP
3769	Yola	Came	0,05	A3	FX CP
3769	Alicudi	I	0,05	A1 A3	FX CP

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3770	Briansk	URSS	1,0	A1	FX
3770	Elantsi	URSS	0,05	A1 A3	FX
3770	Karsakpai	URSS	0,15	A1 A3	FX
3770	Kiakhta	URSS	0,15	A1 A3	FX
3770	Nijne-Amgarsk	URSS	0,05	A1	FX
3770	Tachkoumyr	URSS	0,05	A1 A3	FX
3770	Tcheboksary	URSS	0,04	A1	FX
3770	Tchoulak Kourgan	URSS	0,15	A1 A3	FX
3771	Vlore	Alba	0,1	A1 A3	FC
3771	Ostende	Belg	0,1	A1 A2 A3	FC CO
3771	Accra	CotO	0,1	A1	FX CO
3771	Kumasi	CotO	0,1	A1	FX CO
3771	Takoradi	CotO	0,1	A1	FX CO
3771	Tamale	CotO	0,1	A1	FX CO
3771		D/F	0,1	A1	LM (J)
3771	Melilla	E	0,3	A3	FC
3771	Pozuelo del Rey	E	0,06	A3	FC
3771		F	0,1	A1	LM (J)
3771	Jyvaskyla	Finl	0,05	A1	FC
3771	Budapest	Hong	0,1	A1	LM
3771	Capraia	I	0,05	A1 A3	FX CP
3771	Lampedusa	I	0,05	A1 A3	FX CP
3771	Napoli	I	0,05	A1 A3	FX CP
3771	Reykjavik	Isla	1,0	A3	FC CP
3771	Seydisfjördur	Isla	1,0	A3	FC CP
3771	Vestmannaeyjar	Isla	1,0	A3	FC CP
3771	Isiolo	Keny	0,02	A1 A3	FX CO
3771	Nairobi	Keny	0,02	A1 A3	FX CO
3772	Uíge	Ango	0,25	A1 A2 A3	FX
3772	Salzburg	Autr	0,07	A2	FX
3772	El Rosseires	Egyp	0,05	A3	FX
3772	Porto Santo	Made	0,2	A1	FX
3773	Reggio Calabria	I	0,3	A1 A3	FX CO
3773	Roma	I	0,3	A1 A3	FX CO
3773		Luxe	0,2	A1 A2 A3	LM
3774		AOF	0,1	A1 A3	LM
3774		Came	0,4	A3	LM
3774	Budapest	Hong	0,1	A1	LM
3775	Paris	F	3,0	F1	FX CO
3775	Tunisie — Tunisia	Tuni	1,0	A3	FX CP
3775	Kiev	RSSU	0,15	A1 A3	FX
3775	Kiev	RSSU	20,0	A1 A2 A3	FX
3775	Blagopoloutchiia Zaliv	URSS	0,04	A1 A3	FX
3775	Novik Boj	URSS	0,25	A1 A3	FX
3775	Perevalnaiia, Dalnii Vostok	URSS	0,04	A1 A3	FX
3775	Beograd	Youg	5,0	A1 A2 A3	FX
3776	Roma	I	1,0	A1	FX CP

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3777	Port Nolloth	AfrS	0,4	A1 A3	FC CV
3777	Velddrift	AfrS	0,4	A1 A3	FC
3777	Abidjan	AOF	0,2	A1	FX CO
3777	Accra	CotO	0,2	A1	FX CO
3777	Budapest	Hong	0,1	A1	LM
3777	Mombasa	Keny	0,2	A1	FX CO (0300-1500)
3777	Praha	Tche	3,5	A1	FX
3777	Lomé	Togo	0,2	A1	FX CO
3778		D/F	0,1	A1	LM (J)
3778	Alexandria (et navires Méditerranée, Mer Rouge — and ships on Mediterranean and Red Sea)	Egyp	3,5	A3	FC
3778	Marseille	F	1,0	F1	FX
3778	Hyrynsalmi	Finl	0,05	A3	FC
3778	Rovaniemi	Finl	0,05	A3	FC
3778	Land's End	G	1,0	A3	FC CP
3778	Bari	I	1,0	A1	FX CO
3778	Firenze	I	1,0	A1	FX CO
3780	Tiranë	Alba	10,0	A1 A2 A3	FX
3780	Cabo Verde	CapV	0,01	A1 A3	FX (0800-1700)
3780	Bad Eilsen	D/G(c)	0,25	A1	FX CO
3780	Budapest	Hong	0,1	A1	LM
3780	Astrakhan	URSS	0,5	A1	FX
3780	Barnaoul	URSS	0,05	A1 A3	FX
3780	Borzia	URSS	0,25	A1 A3	FX
3780	Konevo, Leningradskaia Obl.	URSS	0,8	A1 A3	FX
3780	Nakihtchevan Araks	URSS	0,15	A1 A3	FX
3780	Roukhlovo	URSS	0,3	A1 A3	FX
3780	Velikaia Kema	URSS	0,05	A1 A3	FX
3780	Verkhniaia Sosva	URSS	0,05	A1 A3	FX
3781		F	0,1	A1	LM (J)
3781	Bolzano	I	1,0	A1 A3	FX CO
3781	Roma	I	1,0	A1 A3	FX CO
3781	Agadir	MarF	0,5	A1	FX CO
3781	Casablanca	MarF	0,5	A1	FX CO
3781	Fes	MarF	0,5	A1	FX CO
3781	Guercif	MarF	0,5	A1	FX CO
3781	Marrakech	MarF	0,5	A1	FX CO
3781	Bulawayo	RhoS	0,5	A1 A2	FX
3782	Harstad	Nor	0,5	A1	FX CO
3782	Kirkenes	Nor	0,5	A1	FX CO
3782	Mosjöen	Nor	0,5	A1	FX CO
3782	Oslo	Nor	0,5	A1	FX CO
3782	Entebbe	Ugan	0,02	A1	FX CO
3782	Gulu	Ugan	0,02	A1	FX CO
3782	Kitgum	Ugan	0,02	A1	FX CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3783	41 stations	Cong	0,5	A1	FX CO
3783	Budapest	Hong	0,1	A1	LM
3783	Praha	Tche	3,5	A1	FX
3784	Paris	F	1,0	A1	FX CO
3784	Tunis	Tuni	1,0	A3	FX CP
3785	Bamako	AOF	1,0	A3	FX CP
3785	Conakry	AOF	1,0	A3	FX CP
3785	Gao	AOF	1,0	A3	FX CP
3785	Kabara	AOF	1,0	A3	FX CP
3785	Kankan	AOF	1,0	A3	FX CP
3785	Ouagadougou	AOF	1,0	A3	FX CP
3785	Giza	Egyp	1,0	A1 A3	FX
3785	Kemi	Finl	0,2	A3	FC
3785	Aldershot	G	1,0	A1 A2 A3	FX CO
3785	Bari	I	0,3	A1 A3	FX FA
3785	Brindisi	I	0,3	A1 A3	FX FA
3785	Cagliari	I	0,3	A1 A3	FX FA
3785	Ciampino	I	0,3	A1 A3	FX FA
3785	Lecce	I	0,3	A1 A3	FX FA
3785	Napoli	I	0,3	A1 A3	FX FA
3785	Roma	I	0,3	A1 A3	FX FA
3785	Roma	I	1,0	A3	FX CP
3785	Lavadores	Port	0,8	A3	FC
3785	Pecha	URSS	0,15	A1	FX
3785	Yougoslavie Yugoslavia	Youg	0,3	A1 A2 A3	FX
3786	Pilgrimsrest	AfrS	0,05	A3	LM CV
3786	Budapest	Hong	0,1	A1	LM
3787	Bordeaux	F	0,5	A1	FX
3787	Lyon	F	0,5	A1	FX
3787	Marseille	F	0,5	A1	FX
3787	Paris	F	0,5	A1	FX
3787	Rennes	F	0,5	A1	FX
3787	Strasbourg	F	0,5	A1	FX
3787	Bari	I	1,0	A1	FX CO
3787	Bologna	I	1,0	A1	FX CO
3787	Lungi	Sier	0,3	A1	FX CO (0600-1800)
3788	Takoradi	CotO	0,3	A1	FX FA (0600-1800) [1]
3788	Takoradi	CotO	0,3	A1	FX FA (0600-1800) [2]
3788	Lastovo	Youg	0,25	A1 A2 A3	FX
3789	Budapest	Hong	0,1	A1	LM
3790	Bruxelles	Belg	0,02	A3	LM
3790	Varna	Bulg	0,125	A1 A2 A3	FC
3790	Luluabourg	Cong	0,3	A1	FX CP
3790	Madrid	E	—	A1	FX
3790	Le Caire	Egyp	0,5	A1 A3	FX
3790	Dijon	F	0,1	A1	FX CV
3790	Lyon	F	0,1	A1	FX CV
3790	Marseille	F	0,1	A1	FX CV

[1] Demande N° 10 — Requirement N° 10. [2] Demande N° 11 — Requirement N° 11.

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3790	Paris	F	0,1	A1	FX CV
3790	Lampedusa	I	3,0	A1	FC
3790	Oristano	I	3,0	A1	FC
3790	Porto Empedocle	I	3,0	A1	FC
3790	Portoferraio	I	3,0	A1	FC
3790	Viesti	I	3,0	A1	FC
3790	Bergen	Nor	1,0	A3	FC CO
3790	Horten	Nor	1,0	A3	FC CO
3790	Kirkenes	Nor	1,0	A3	FC CO
3790	Kristiansand S	Nor	1,0	A3	FC CO
3790	Oslo	Nor	1,0	A3	FC CO
3790	Stavanger	Nor	1,0	A3	FC CO
3790	Tromsö	Nor	1,0	A3	FC CO
3790	Trondheim	Nor	1,0	A3	FC CO
3790	Navires (vers côtières) Ship-shore	Nor	0,1	A3	CO
3790	Kharkov	RSSU	0,25	A1	FX
3790	Androusovo, Rn. Karelska	URSS	0,15	A1 A3	FX
3790	Frounze	URSS	1,0	A1 A3	FX
3790	Prjevalsk	URSS	0,05	A1 A3	FX
3790	Samarovo, Omskaia Obl.	URSS	0,05	A1 A3	FX
3790	Sverdlovsk	URSS	15,0	A1 A3	FX
3790	Vidlitsy, Rn. Karelii	URSS	0,15	A1 A3	FX
3792	Accra	CotO	0,35	A1	FX CO (0800-1000)
3792	Budapest	Hong	0,1	A1	LM
3792	Lisboa	Port	1,0	A1 A3	FX
3793	Chartres	F	0,1	A1	FX CO
3793	Lyon	F	0,1	A1	FX CO
3793	Montpellier	F	0,1	A1	FX CO
3793	Athinai	Grec	1,0	A3	FX
3794	Conakry	AOF	0,5	A1	FX CP
3794	Dakar	AOF	0,5	A1	FX CP
3794	Port-Etienne	AOF	0,5	A1	FX CP
3794	Garoua	Came	0,1	A3	FX CP
3794	Guilder	Came	0,1	A3	FX CP
3794	Poli	Came	0,1	A3	FX CP
3794	Rei Bouba	Came	0,1	A3	FX CP
3794	Dar es Salaam	Tang	3,0	A2	FX CP
3795	Tamale	CotO	0,35	A1	FX (0700-2000)
3795	Siwa	Egyp	1,0	A1 A3	FX
3795	Saint-Nazaire	F	1,0	A3	FC CP
3795	Helsinki	Finl	1,0	A3	FC
3795	Budapest	Hong	0,1	A1	LM
3795	Basrah	Iraq	0,05	A1 A2 A3	FC
3795	Fao	Iraq	0,05	A1 A2 A3	FC
3795	Harmaq	Iraq	0,05	A1 A2 A3	FC
3795	Toten	Nor	0,02	A3	LM
3795	Varanger	Nor	0,02	A3	LM
3795	Bakou	URSS	0,15	A1	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3795	Baladek	URSS	0,04	A1 A3	FX
3795	Loukatchev	URSS	0,04	A1 A3	FX
3795	Ozodja, Rn. Amoura	URSS	0,05	A1 A3	FX
3795	Rostov Don	URSS	1,0	A1 A3	FX
3795	Sofiisk	URSS	0,04	A1 A3	FX
3795	Stoibo	URSS	0,05	A1 A3	FX
3795	Zlatooustovskii	URSS	0,1	A1 A3	FX
3796	Gordons Bay	AfrS	0,3	A1 A2	FC CO
3797	Libreville	AEF	2,0	A2	FX CP
3797	Abidjan	AOF	2,0	A2	FX CP
3797	Bamako	AOF	2,0	A2	FX CP
3797	Niamey	AOF	2,0	A2	FX CP
3797	Wien	Autr	0,05	A2	FX
3798	Villacoublay	F	1,0	A3	FX CO
3798	Boufarik	F(Alg)	1,0	A3	FX CO
3798	Salé	MarF	1,0	A3	FX CO
3798	El Aouina	Tuni	1,0	A3	FX CO
3799	Capraia	I	0,05	A1 A3	FX CP
3799	Gorgona	I	0,05	A1 A3	FX CP
3799	Italie — Italy	I	0,1	A1 A3	LM
3799	Livorno	I	0,05	A1 A3	FX CP
3800	Bruxelles	Belg	0,02	A1	FX CO
3800	Charleroi	Belg	0,02	A1	FX CO
3800		D/F	0,1	A1	LM (J)
3800	Le Caire	Egyp	10,0	S	FX
3800		F	0,02	A1	LM (J)
3800	Como	I	0,05	A3	FX CO
3800	Porlezza	I	0,05	A3	FX CO
3800	Stations Gouvernementales Government Stations	Rhos	0,05	A1 A3	FX (0600-1400)
3800	Minsk	RSSB	0,15	A3	FX
3800	Suède — Sweden	S	0,2	A3	LM
3800	Esso Kamtchatka	URSS	0,05	A1 A3	FX
3800	Joupanovo	URSS	0,05	A1 A3	FX
3800	Kouchka Tourkmenistan	URSS	0,8	A1 A3	FX
3800	Oufa	URSS	0,15	A1 A2 A3	FX
3800	Tchita	URSS	0,15	A1 A3	FX
3800	Split	Youg	0,05	A1	LM
3801	Bou Bernous	F(Alg)	0,2	A1	FX CO
3801	Fort Trinquet	F(Alg)	0,2	A1	FX CO
3801	Ghadamès	F(Alg)	0,2	A1	FX CO
3802	Conakry	AOF	1,0	A3	FX CP
3802	Dakar	AOF	1,0	A3	FX CP
3802	Niamey	AOF	1,0	A3	FX CP
3802	Port-Etienne	AOF	1,0	A3	FX CP
3802	Zinder	AOF	1,0	A3	FX CP
3802	Helsinki	Finl	0,5	A1 A3	FX
3802	London	G	2,5	A1 A2	FX MET

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3803	Paris	F	0,4	A1	FX CO
3804	Luanda	Ango	3,5	A1 A2 A3	FX
3804	Kosseir	Egyp	1,0	A1 A3	FX
3804	Colomb Béchar	F(Alg)	0,1	A1	FX CO
3804	Ouargla	F(Alg)	0,1	A1	FX CO
3804	Oslo	Nor	1,0	A1	FX CO
3804	Stavanger	Nor	1,0	A1	FX CO
3804	Trondheim	Nor	1,0	A1	FX CO
3805	Aden	Aden	3,0	A2	FX
3805	Grass Valley	AfrS	0,005	A3	FX CV
3805	Immerpan	AfrS	0,005	A3	FX CV
3805		F	0,1	A1	LM (J)
3805	Palermo	I	1,0	A3	FX CP
3805	Bucuresti	Roum	0,5	A1	FX
3805	Cluj	Roum	0,5	A1	FX
3805	Jassy	Roum	0,5	A1	FX
3805	Baisoun	URSS	0,15	A1 A3	FX
3805	Blagovestchensk	URSS	1,0	A1 A3	FX
3805	Chirabad	URSS	0,15	A1 A3	FX
3806	Bango	Came	0,05	A3	FX CP
3806	Meiganga	Came	0,05	A3	FX CP
3806	N'Gaoundéré	Came	0,05	A3	FX CP
3806	Tibati	Came	0,05	A3	FX CP
3806	Pays-Bas/Netherlands	Holl	0,25	A1	OR FA CO
3807	Paris	F	0,2	A1	FX CO
3807	Pau	F	0,2	A1	FX CO
3807	Alger	F(Alg)	0,2	A1	FX CO
3807	Philippeville	F(Alg)	0,2	A1	FX CO
3807	Tel-Aviv	Isra	0,2	A1 A3	FX
3807	Marrakech	MarF	0,2	A1	FX CO
3807	Saint-Denis	Reun	2,0	A3	FX CP
3807	Yougoslavie Yugoslavia	Youg	0,3	A1 A3	FX
3808	Bregenz	Autr	0,15	A2	FX
3808	Bruxelles	Belg	0,1	A3	LM
3808	Frankfurt	D/USA(c)	0,5	A1	OR
3808	Nord de l'Angleterre North England	G	0,3	A1	OR
3808,5	Buggiolo	I	0,05	A3	FX CO
3808,5	Porlezza	I	0,05	A3	FX CO
3809	Angers	F	0,5	A1	FX
3809	Paris	F	0,5	A1	FX
3809	Rennes	F	0,5	A1	FX
3809	Basse	Gamb	0,06	A1 A2 A3	FX CO (0800-2000)
3809	Bathurst	Gamb	0,06	A1 A2 A3	FX CO (0800-2000)
3809	Georgetown	Gamb	0,06	A1 A2 A3	FX CO (0800-2000)
3809	Kunta-Ur	Gamb	0,06	A1 A2 A3	FX CO (0800-2000)
3809	Mansakinko	Gamb	0,06	A1 A2 A3	FX CO (0800-2000)
3809	Suède — Sweden	S	0,02	A3	LM CR

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3810	Le Caire	Egyp	0,5	A1 A3	FX
3810	Lourenço Marques	Moza	1,0	A1 A2 A3	FX
3810	Lusaka	RhoN	2,5	A1	FX
3810	Bulawayo	RhoS	2,5	A1	FX
3810	Salisbury	RhoS	2,5	A1	FX
3810	Kasatin	RSSU	0,15	A1	FX
3810	Letitchev	RSSU	0,25	A1 A3	FX
3810	Proskourov	RSSU	0,15	A1	FX
3810	Jijtchin Ostrov, Rn. Severa	URSS	0,05	A1 A3	FX
3810	Kachira	URSS	0,02	A1 A3	FX
3810	Kouchka	URSS	0,3	A1 A3	FX
3810	Petrozavodsk	URSS	0,8	A1 A3	FX
3810	Stalinsk	URSS	1,0	A1 A3	FX
3810	Beograd	Youg	1,0	A1 A2 A3	FX
3811	Alger	F(Alg)	0,1	A3	FX CO
3811	Constantine	F(Alg)	0,1	A3	FX CO
3811	Oran	F(Alg)	0,1	A3	FX CO
3811	Ecosse — Scotland	G	0,3	A1	OR
3812	Ponta Delgada	Azor	3,0	A1 A2 A3 S	FX
3812	Bialystok	Polo	0,35	A1 A3	FX
3812	Elblag	Polo	0,35	A1 A3	FX
3812	Gdansk	Polo	0,35	A1 A3	FX
3812	Luków	Polo	0,35	A1 A3	FX
3812	Olsztyn	Polo	0,35	A1 A3	FX
3812	Skierniewice	Polo	0,35	A1 A3	FX
3812	Warszawa	Polo	0,35	A1 A3	FX
3812	Principe	STPr	0,08	A1 A2 A3	FX FC (0700-1700)
3813		F	0,1	A1	LM (J) (0300-1500)
3813	Isiolo	Keny	0,12	A1	FX
3813	Mandera	Keny	0,12	A1	FX
3813	Nairobi	Keny	0,12	A1	FX
3813	Genève	Suis	10,0	A4	FX
3814	Niamey	AOF	2,0	A3	FX CP
3814	N. O. de l'Angleterre N.W. England	G	0,3	A1	OR
3815	Wadi Halfa	Egyp	0,35	A1	FX
3815	Tschoiren	Mong	0,3	A1 A3	FA
3815	Bucuresti	Roum	0,8	A1	FX
3815	Aktubinsk	URSS	0,8	A1 A3	FX
3815	Angalsk Mys	URSS	0,04	A1 A3	FX
3815	Gouzar	URSS	0,15	A1 A3	FX
3815	Ianda-Ioudan	URSS	0,3	A1 A3	FX
3815	Kokand	URSS	0,15	A1 A3	FX
3815	Leningrad	URSS	20,0	A1 A2 A3	FX
3816	Alger	F(Alg)	1,0	A1	FX CO
3816	Gorgona	I	1,0	A3	FX CP
3816	Lampedusa	I	1,0	A3	FX CP
3816	Salina	I	1,0	A3	FX CP
3816	Torino	I	1,0	A3	FX CP

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	3	5	6
3816	Bergen	Nor	0,5	A1	FX CO
3816	Halden	Nor	0,5	A1	FX CO
3816	Hamar	Nor	0,5	A1	FX CO
3816	Neumunster	Nor	0,5	A1	FX CO
3816	Oslo	Nor	0,5	A1	FX CO
3816	Tunis	Tuni	0,5	A1	FX CO
3817	Bellac	F	0,5	A1	FX CO
3817	La Rochelle	F	0,5	A1	FX CO
3817	Parthenay	F	0,5	A1	FX CO
3817	Versailles	F	0,5	A1	FX CO
3817	Angleterre — England	G	0,1	A1	OR
3817	Nampula	Moza	0,4	A1 A2 A3	FX
3817	Bucuresti	Roum	0,1	A1	OR
3817	S. Tomé	STPr	0,5	A1 A2 A3	FX
3818	Le Caire	Egyp	0,5	A1	FAX CO
3818		F	0,4	A1	LM
3818	Roma	I	0,5	A1	FAX CO
3818	Katowice	Polo	5,0	A1	FX
3818	Ankara	Turq	0,5	A1	FAX CO
3818	Istanbul	Turq	0,5	A1	FAX CO
3819	Gand	Belg	0,025	A1 A2 A3	LM
3819	Bissau	GuiP	1,5	A1 A2 A3	FX
3819	Keflavik	Isla	2,5	F1	FX FA CO
3820	Bad Oeynhausen	D/G(c)	2,5	A1 A2 A3	FX CO
3820	Ouest de l'Angleterre W. England	G	0,3	A1	OR
3820	Benito Muni	GuiE	1,5	A1	LM
3820	Ancona	I	5,0	A1	FX CO
3820	Brindisi	I	5,0	A1	FX CO
3820	Filicudi	I	0,05	A1 A3	FX
3820	Sinelnikovo	RSSU	0,05	A1 A3	FX
3820	Aban	URSS	0,02	A1	FX
3820	Bogoutchany	URSS	0,02	A1	FX
3820	Chelaevo	URSS	0,02	A1	FX
3820	Dianybek St.	URSS	0,05	A1 A3	FX
3820	Fourmanovo	URSS	0,05	A1 A3	FX
3820	Kandaki Lesopounkt	URSS	0,02	A1	FX
3820	Kazatchinskoe	URSS	0,02	A1	FX
3820	Krasnoiarsk	URSS	0,05	A1 A3	FX
3820	Moskva	URSS	0,05	A1	FX
3820	Narva	URSS	0,01	A1	FX
3820	Ousolié	URSS	0,05	A1 A3	FX
3820	Oust Kalakan	URSS	0,8	A1 A3	FX
3820	Prospikhino	URSS	0,02	A1	FX
3820	Tbilisi	URSS	0,15	A1 A3	FX
3820	Toula	URSS	0,15	A1 A3	FX
3821	El Obeid	Egyp	0,35	A1	FX
3821	Rashad	Egyp	0,35	A1	FX
3822		F	0,1	A1	LM (J)
3822	Metulla	Isra	0,3	A1 A3	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3822	Tananarive	Mada	1,0	A1	FX CO
3822	Balan Deleger	Mong	0,5	A1 A3	FX
3822	Tunis	Tuni	1,0	A1	FX CO
3824	Douglas Colliery	AfrS	0,01	A3	FX CV
3824	Transvaal Development	AfrS	0,005	A3	FX CV
3824	Witbank	AfrS	0,005	A3	FX CV
3824	Witbank	AfrS	0,01	A3	FX CV
3824	Abidjan	AOF	1,0	A3	FX CP
3824	Bobo-Dioulasso	AOF	1,0	A3	FX CP
3824	Man	AOF	1,0	A3	FX CP
3824	Hjorring	Dnk	1,0	A3	FX
3824	Möen	Dnk	1,0	A3	FX
3824	Samsö	Dnk	1,0	A3	FX
3824	Tönder	Dnk	1,0	A3	FX
3824	Ajaccio	F	1,0	A1	FX CO
3824	Colomb Bechar	F(Alg)	0,15	A1	FX CO
3824	Aldershot	G	0,5	A1 A2 A3	FX CO
3824	Trieste	Trie/ZAA	0,4	A1	FX
3825	Bourgas	Bulg	1,0	A1 A2 A3	FX
3825	Le Caire	Egyp	0,5	A1 A3	FX
3825	Tafjord	Nor	0,02	A3	LM
3825	Tinnoset	Nor	0,02	A3	LM
3825	Lisboa	Port	3,0	A1 A2 A3 S	FX
3825	Grodekovo	URSS	0,15	A1 A3	FX
3825	Khalmersede	URSS	0,15	A1	FX
3825	Moskva	URSS	20,0	A1 A2 A3	FX
3825	Tourii Rog	URSS	0,15	A1 A2	FX
3826	Innsbruck	Autr/F	1,0	A1	FX CO
3826	Accra	CotO	0,12	A1	FX CO
3826	Kumasi	CotO	0,12	A1	FX CO
3826		F	0,1	A1	LM (J)
3826	Embu	Keny	0,2	A1	FX CO
3826	Lokitaung	Keny	0,2	A1	FX CO
3826	Nairobi	Keny	0,2	A1	FX CO
3827	Cagliari	I	1,0	A1	FX FA
3827	Roma	I	1,0	A1	FX FA
3828	Malange	Ango	0,75	A1 A2 A3	FX
3828	Royaume-Uni Général U.K. General	G	0,3	A1	OR
3828	Baghdad	Iraq	5,0	A1 A2 A3	FX
3828	Bardufoss	Nor	1,0	A1	FX
3828	Oslo	Nor	1,0	A1	FX
3828	Trondheim	Nor	1,0	A1	FX
3829	Agen	F	0,5	A1	FX CO
3829	Bordeaux	F	0,5	A1	FX CO
3829	Guéret	F	0,5	A1	FX CO
3829	La Rochelle	F	0,5	A1	FX CO
3829	Tours	F	0,5	A1	FX CO
3829	Bubaque	GuiP	0,075	A1 A3	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3829	Gdynia	Polo	0,75	A1 A3	FX
3829	Krakow	Polo	0,75	A1 A3	FX
3829	Lublin	Polo	0,75	A1 A3	FX
3829	Szczecin	Polo	0,75	A1 A3	FX
3829	Warszawa	Polo	0,75	A1 A3	FX
3829	Wroclaw	Polo	0,75	A1 A3	FX
3830	Algérie — Algeria	F(Alg)	0,4	A1	FX CO
3830	Messina	I	0,5	A3	FX CP
3830	Polotsk	RSSB	1,0	A1 A3	FX
3830	Fastov	URSS	0,15	A1 A3	FX
3830	Khabarovsk	URSS	1,0	A1 A3	FX
3830	Khabarovsk	URSS	15,0	A1 A3	FX
3830	Lozovaia	URSS	0,2	A1 A2 A3	FX
3830	Meleouz	URSS	0,02	A1	FX
3830	Omsk	URSS	1,0	A1 A3	FX
3830	Poltava	URSS	0,25	A1 A2 A3	FX
3830	Vorochilov, Ousuriiskii	URSS	0,15	A1 A2 A3	FX
3831	Liége	Belg	0,025	A1	LM
3831	Annobon	GuiE	0,5	A1	FX
3831	Bata	GuiE	0,5	A1	FX
3831	Tete	Moza	0,4	A1 A2 A3	FX
3831	Skopje	Youg	1,0	A1 A2	FX
3832	Luxor	Egyp	0,5	A1	FX
3832	Centre de l'Angleterre Central England	G	0,3	A1	OR
3833	Aix-en-Provence	F	0,5	A1	FX CO
3833	Alger	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3834	Cotonou	AOF	2,0	A3	FX CP
3834	Bialystok	Polo	1,75	A1 A3	FX
3834	Gdynia	Polo	1,75	A1 A3	FX
3834	Krakow	Polo	1,75	A1 A3	FX
3834	Lublin	Polo	1,75	A1 A3	FX
3834	Szczecin	Polo	1,75	A1 A3	FX
3834	Warszawa	Polo	1,75	A1 A3	FX
3834	Wroclaw	Polo	1,75	A1 A3	FX
3835		D/F	0,1	A1	LM (J)
3835		F	0,02	A1	LM (J)
3835	Cagliari	I	2,0	A1 A3	FX CO
3835	Roma	I	2,0	A1 A3	FX CO
3835	Karaganda	URSS	0,15	A2	FX
3836	Edinburgh	G	1,0	A1 A2 A3	FX CO
3836	Kisumu	Keny	2,5	A1	FX CO
3836	Nairobi	Keny	2,5	A1	FX CO
3836	Livingstone	RhoN	2,5	A1	FX CO
3836	Lusaka	RhoN	2,5	A1	FX CO
3836	Mpika	RhoN	2,5	A1	FX CO
3836	Woola	RhoN	2,5	A1	FX CO
3836	Mbeya	Tang	2,5	A1	FX CO
3836	Mwanza	Tang	2,5	A1	FX CO
3836	Portbell	Ugan	2,5	A1	FX CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3837	Batouri	Came	0,05	A3	FX CP
3837	Bertoua	Came	0,05	A3	FX CP
3837	Bétaré Oya	Came	0,05	A3	FX CP
3837	Kentzou	Came	0,05	A3	FX CP
3837	Yokodoumé	Came	0,05	A3	FX CP
3837		Youg	0,1	A1 A3	LM
3838	Horta	Azor	2,5	A1	FX
3838	El Fasher	Egyp	0,35	A3	FX
3838	Ancona	I	1,0	A3	FX CP
3839	Bruxelles (Ruiselede)	Belg	2,0	A1	FX CP [1]
3839	Bruxelles (Ruiselede)	Belg	2,0	A1	FX CP [2]
3839	Alger	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3839	Oran	F(Alg)	0,5	A1	FX CO
3839		G	0,3	A1	OR
3839	Gabu	GuiP	0,05	A1 A3	FX
3839	Taza	MarF	0,5	A1	FX CO
3839	Salisbury	RhoS	0,5	A1 A2	FX (0700-1600)
3839	Bizerte	Tuni	0,5	A1	FX CO
3840	Tiranë	Alba	10,0	A1 A2 A3	FX
3840		S	0,02	A3	LM CR
3840	Aliaty	URSS	0,02	A1 A3	FX
3840	Artema Ostrov	URSS	0,02	A1 A3	FX
3840	Bakou	URSS	0,02	A1 A3	FX [3]
3840	Bakou	URSS	0,02	A1 A3	FX [4]
3840	Khilly	URSS	0,03	A1	FX
3840	Khodjeili	URSS	0,05	A1 A3	FX
3840	Mardakiany	URSS	0,02	A1 A3	FX
3840	Naftalan	URSS	0,02	A1 A3	FX
3840	Nefte-Tchala	URSS	0,02	A1 A3	FX
3840	Omsk	URSS	0,15	A1 A3	FX
3842	Ajaccio	F	0,5	A1	FX CO
3842	Marseille	F	0,5	A1	FX CO
3842	Paris	F	0,5	A1	FX CO
3842	Principe	STPr	0,5	A1 A2 A3	FX FC (0700-1700)
3843	Est de l'Angleterre East England	G	0,3	A1	OR
3844	El Rosseires	Egyp	0,05	A1	FX
3844	Kurmuk	Egyp	0,05	A3	FX
3844	Kurmuk	Egyp	0,05	A1	FX
3844	Genova	I	1,0	A1	FX CP
3844	Palermo	I	0,3	A1	FX CO
3844	Roma	I	0,3	A1	FX CO
3844		Polo	0,3	A1 A2 A3	LM
3845	Poitiers	F	0,1	A1	FX CO
3845	Toulon	F	0,1	A1	FX CO
3845	Alger	F(Alg)	0,08	A1	FX CO
3845	Beira	Moza	0,4	A1 A2 A3	FX
3845		Polo	0,1	A1 A2 A3	LM
3845	Nagoevo	URSS	20,0	A1 A2 A3	FX
3845	Tchilik	URSS	0,05	A1 A2 A3	FX

[1] Demande N° 20 — Requirement N° 20.
[2] Demande N° 21 — Requirement N° 21.
[3] Indicatif RIPA — Call sign RIPA.
[4] Indicatif RLMA — Call sign RLMA.

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	3	5	6
3846	Linz	Autr	0,05	A2	FX
3846	Praia	CapV	0,08	A1 A3	FX (0800-2000)
3846		G	0,1	A1	OR
3847	Brazzaville	AEF	1,0	A1	FX CO
3847	Frankfurt	D/USA(c)	0,5	A3	OR
3847		F	0,1	A1	LM (J)
3847		I	0,25	A1	OR
3847	Safad	Isra	0,3	A1 A3	FX
3848	Paris	F	0,5	A1	FX CO
3848		F(Alg)	0,4	A1	LM
3848		MarF	0,4	A1	LM
3849	Malakal	Egyp	0,35	A1	FX
3849	Valkenburg	Holl	0,2	A1 A3	OR CO
3849	Devuli A	RhoS	0,05	A3	FX CO (0600-1400)
3849	Lomé	Togo	0,25	A1	FX CP
3850	Luanda	Ango	1,5	A1 A2 A3	FX
3850	Berlin	D/URSS	0,8	A3	FA
3850	Ulan	Mong	1,0	A1	FX
3850	Bergen III	Nor	0,02	A3	LM
3850	Tinnsjoen	Nor	0,02	A3	LM
3850	Odessa	RSSU	0,15	A1 A3	FX
3850	Aiagouz	URSS	0,05	A1 A3	FX
3850	Bakhty	URSS	0,05	A1 A3	FX
3850	Gorkii	URSS	0,15	A1	FX
3850	Irkoutsk	URSS	1,0	A1 A2 A3	FX
3850	Is Poselok	URSS	0,1	A1 A3	FX
3850	Kosia Poselok	URSS	0,1	A1 A3	FX
3850	Krasnyi Priisk	URSS	0,2	A1 A3	FX
3850	Kytlym	URSS	0,1	A1 A3	FX
3850	Nikito Ivdel	URSS	0,1	A1 A3	FX
3850	Okha	URSS	0,15	A2	FX
3850	Ourdjary	URSS	0,05	A1 A3	FX
3850	Oust-Kamtchatsk	URSS	0,15	A2	FX
3850	Sretensk	URSS	0,25	A1 A3	FX
3850	Sverdlovsk	URSS	1,0	A1 A3	FX
3850	Taskisken	URSS	0,02	A1 A3	FX
3850	Tourinskii Roudnik	URSS	0,1	A1 A3	FX
3850	Tygda	URSS	0,15	A1 A2	FX
3850	Zeia	URSS	0,15	A1 A2	FX
3851	Paris	F	0,4	A1	FX CO
3851	Roma	I	5,0	A3	FX CP
3851	Praha	Tche	3,5	A1	FX
3852	Omdurman	Egyp	0,35	A1	FX
3852	Oran	F(Alg)	0,1	A1	FX CO
3852	Est du Royaume-Uni E. United Kingdom	G	0,3	A1	OR
3853	Libreville	AEF	10,0	A3	FX CP
3853	Abidjan	AOF	10,0	A3	FX CP
3853	Bamako	AOF	10,0	A3	FX CP

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3853	Cotonou	AOF	10,0	A3	FX CP
3853	Dakar	AOF	10,0	A3	FX CP
3853	Niamey	AOF	10,0	A3	FX CP
3853	Nampula	Moza	0,4	A1 A2 A3	FX
3853	62°20′N 16°00′E	S	1,0	A1 A3	OR
3854	Annecy	F	0,5	A1	FX CO
3854	Aurillac	F	0,5	A1	FX CO
3854	Bourg	F	0,5	A1	FX CO
3854	Gap	F	0,5	A1	FX CO
3854	Lyon	F	0,5	A1	FX CO
3854	Moulins	F	0,5	A1	FX CO
3854	Privas	F	0,5	A1	FX CO
3855	Sofia	Bulg	1,0	A1	FX
3855	Est du Royaume-Uni E. United Kingdom	G	0,3	A1	OR
3855	Casablanca	MarF	1,0	A1	FX CO
3855	Petropavlosk	URSS	15,0	A1 A2 A3	FX
3855	Syktyvkar	URSS	0,15	A1	FX
3855	Tchimbai	URSS	0,02	A1	FX
3856	Sofia	Bulg	1,0	A1	FX
3856	Italie — Italy	I	0,3	A1	FX CP
3856	Torino	I	1,0	A1	FX CP
3856	Torino	I	5,0	A1	FX CO
3857		F	0,4	A1	LM
3857	Lisboa	Port	1,0	A1 A3	FX
3858	El Hagg	Egyp	2,5	A1	FX
3858	Bergen	Nor	1,5	A1	FX CO
3858	Oslo	Nor	1,5	A1	FX CO
3858	Tromsö	Nor	1,5	A1	FX CO
3859	Bruxelles	Belg	0,08	A3	OR CO
3859		G	0,3	A1	OR
3859	Alicudi	I	1,0	A1	FX CP
3859	Pianosa	I	1,0	A1	FX CP
3859	Roma	I	1,0	A1	FX CP
3859	Trapani	I	1,0	A1	FX CP
3859	Bulawayo	RhoS	0,5	A1 A2	FX (0200-1600)
3859	Germiston	RhoS	0,5	A1 A2	FX (0200-1600)
3860	Tiranë	Alba	10,0	A3	FX
3860	Berlin	D/URSS	1,2	A3	FA
3860	Kouvola	Finl	0,05	A3	LM
3860	Oulu	Finl	0,05	A3	LM
3860	Riihimaki	Finl	0,05	A3	LM
3860	Seinajoki	Finl	0,05	A3	LM
3860	Bissau	GuiP	0,5	A1 A3	FX
3860	Biisk	URSS	0,05	A1 A2	FX
3860	Djouroun	URSS	0,15	A1 A3	FX
3860	Elbrous Gora	URSS	0,05	A1	FX
3860	Inia	URSS	0,05	A1 A3	FX
3860	Piatigorsk	URSS	0,15	A1 A2 A3	FX

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3860	Salekhard	URSS	0,15	A1 A3	FX
3860	Stalinogorsk	URSS	0,05	A1 A3	FX
3860	Toula	URSS	1,0	A1 A3	FX
3861		AEF	0,2	A3	OR (G)
3861		AOF	0,2	A3	OR (G)
3861	Frankfurt	D/USA(c)	0,2	A3	OR (G)
3861	Köbenhavn	Dnk	0,5	A1	FAX CO
3861		F	0,2	A3	OR (G)
3861		F(Alg)	0,2	A3	OR (G)
3861	London	G	0,5	A1	FAX CO
3861	Haifa	Isra	0,03	A3	OR
3861		Mada	0,2	A3	OR (G)
3861		MarF	0,2	A3	OR (G)
3861	Oslo	Nor	0,5	A1	FAX CO
3861	Stavanger	Nor	0,5	A1	FAX CO
3861		SomF	0,2	A3	OR (G)
3861	Praha	Tche	0,5	A1	FAX CO
3861		Tuni	0,2	A3	OR (G)
3862	Kikwit	Cong	0,15	A1	FX
3862	Nord de l'Irlande N. Ireland	G	0,3	A1	OR
3862	Alicudi	I	1,0	A1	FX CP
3862	Pianosa	I	1,0	A1	FX CP
3862	Roma	I	1,0	A1	FX CP
3862	Trapani	I	1,0	A1	FX CP
3863	Bir Seba	Isra	0,3	A3	FX
3864	Paris	F	1,0	A1	FX CO
3864	Diégo Suarez	Mada	0,5	A1	FX CO
3864	Enugu	Nige	1,0	A1 A2	FX CP
3864	Jos	Nige	1,0	A1 A2	FX CP
3864	Oshodi	Nige	1,0	A1 A2	FX CP
3864	59°10'N-16°50'E	S	1,0	A3	OR
3865	Ponta Delgada	Azor	0,4	A3	FX
3865	Ulan Bator	Mong	25,0	A3	FX
3865	Porto	Port	0,5	A3	FX
3865	Sarajevo	Youg	1,0	A1	FX
3866	Bloemfontein	AfrS	0,4	A1	FX CP
3866	Cape Town	AfrS	0,4	A1	FX CP
3866	Durban	AfrS	0,4	A1	FX CP
3866	East London	AfrS	0,4	A1	FX CP
3866	Johannesburg	AfrS	0,4	A1	FX CP
3866	Port Elizabeth	AfrS	0,4	A1	FX CP
3866	Pretoria	AfrS	0,4	A1	FX CP
3866	Conakry	AOF	2,0	A2	FX CP
3866		Suis	0,5	A3	FX CO
3867	El Hagg	Egyp	1,0	A1	FX
3867	Sud-Ouest de l'Angleterre/S.W. England	G	0,3	A1	OR
3867	Ancona	I	0,05	A3	FX CO

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3867	Iesi	I	0,05	A3	FX CO
3867	S. Elpidio	I	0,05	A3	FX CO
3867	Malta	Malt	0,2	A3	FX
3867		Polo	0,05	A3	LM
3868	Brazzaville	AEF	0,5	A1	FX CO
3868	Douala	Came	0,5	A1	FX CO
3868	Laon	F	0,5	A1	FX CO
3868	La Roche-sur-Yon	F	0,5	A1	FX CO
3868	Le Mans	F	0,5	A1	FX CO
3868	Quimper	F	0,5	A1	FX CO
3868	Rennes	F	0,5	A1	FX CO
3869	Cotonou	AOF	0,5	A1	FX CO
3869	Kandi	AOF	0,5	A1	FX CO
3869	Niamey	AOF	0,5	A1	FX CO
3869	Ouagadougou	AOF	0,5	A1	FX CO
3869	Tchaourou	AOF	0,5	A1	FX CO
3869	Salzburg	Autr	0,05	A2	FX
3869	Tindouf	F(Alg)	0,08	A1	FX CO
3869	Lourenço Marques	Moza	0,5	A1 A2 A3	FX
3869	Oslo	Nor	0,25	A1	FX MET
3869	Lomé	Togo	0,5	A1	FX CO
3870	Bruxelles	Belg	0,05	A3	LM
3870	Berlin	D/USA(c)	0,5	A3	FX CO
3870	Braila	Roum	0,05	A1	LM
3870	Bucuresti	Roum	0,05	A1	LM
3870	Bucuresti	Roum	0,5	A1 A2	FX
3870	Constantza	Roum	0,5	A1 A2	FX
3870	Constantza	Roum	0,05	A1	LM
3870	Galatzi	Roum	0,5	A1 A2	FX
3870	Giurgiu	Roum	0,05	A1	LM
3870	Moldovaveche	Roum	0,5	A1 A2	FX
3870	Moldovaveche	Roum	0,05	A1	LM
3870	Berditchev	RSSU	0,15	A1 A3	FX
3870	Smela	RSSU	0,15	A1 A3	FX
3870	Vapniarka	RSSU	0,15	A1 A3	FX
3870	Alexandrovskoe	URSS	0,15	A1	FX
3870	Amazia	URSS	0,05	A1 A3	FX
3870	Azizbekov	URSS	0,05	A1 A3	FX
3870	Basartchegar	URSS	0,05	A1 A3	FX
3870	Chadrinsk	URSS	0,1	A1 A3	FX
3870	Dalnii	URSS	0,5	A1	FX
3870	Detskoe Selo	URSS	0,15	A1 A3	FX [1]
3870	Detskoe Selo	URSS	0,15	A1 A3	FX [2]
3870	Geriousi	URSS	0,05	A1 A3	FX
3870	Kouibychev	URSS	0,2	A1 A3	FX
3870	Oimiakon	URSS	0,15	A2	FX
3870	Oust-Maia	URSS	0,15	A1	FX
3870	Sisavan	URSS	0,05	A1 A3	FX
3870	Tachkent	URSS	1,0	A1 A3	FX
3870	Tchouraptcha	URSS	0,15	A1	FX
3870	Tompo	URSS	0,15	A1 A2	FX

[1] Indicatif RDFS — Call sign RDFS. [2] Indicatif RDFT — Call sign RDFT.

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3871		F	0,1	A1	LM (J)
3871	Lyon	F	2,0	F1	FX CO
3871	Marseille	F	2,0	F1	FX CO
3871	Paris	F	2,0	F1	FX CO
3871	Est de l'Angleterre E. England	G	0,1	A1	OR
3871	Eilat (Gulf of Akaba)	Isra	0,5	A1 A3	FX
3872,5	Isola del Giglio	I	1,0	A1	FX CP
3872,5	Napoli	I	1,0	A1	FX CP
3872,5	Milano	I	1,0	A1	FX CP
3872,5	Palermo	I	1,0	A1	FX CP
3873		AEF	0,2	A3	OR (F)
3873		AOF	0,2	A3	OR (F)
3873		D/F	0,1	A3	OR (F)
3873		F	0,2	A3	OR (F)
3873		F(Alg)	0,2	A3	OR (F)
3873	Tel Aviv	Isra	0,03	A3	OR
3873		Mada	0,2	A3	OR (F)
3873		MarF	0,2	A3	OR (F)
3873		SomF	0,2	A3	OR (F)
3873		Tuni	0,2	A3	OR (F)
3874	Dabola	AOF	0,5	A1	FX CO
3874	Dakar	AOF	0,5	A1	FX CO
3874	Fort-Gouraud	AOF	0,5	A1	FX CO
3874	Kaolack	AOF	0,5	A1	FX CO
3874	Nouakchott	AOF	0,5	A1	FX CO
3874	Tabou	AOF	0,5	A1	FX CO
3874	Tambacounda	AOF	0,5	A1	FX CO
3874	Ziguinchor	AOF	0,5	A1	FX CO
3874	Valkenburg	Holl	0,2	A1 A3	OR CO
3874	Brindisi	I	0,3	A1	FX FA MET
3874	Catania	I	0,3	A1	FX FA MET
3874	Salisbury	RhoS	1,5	A1 A3	FX (0200-1600)
3875	Berlin	D/URSS	0,8	A3	FX
3875	Wema	Etio	0,3	A3	FX (J)
3875	Budapest	Hong	0,5	A1	OR
3875	Pologne — Poland	Polo	0,1	A1	FX
3875	Krest Kholdjai	URSS	0,15	A1	FX
3875	Leningrad	URSS	20,0	A1 A2 A3	FX
3875	Tachkent	URSS	0,8	A1 A3	FX
3875	Stations de faible puissance Low power stations	URSS			
3876	Bangui	AEF	0,5	A1	FX CO
3876	Brazzaville	AEF	0,5	A1	FX CO
3876	Fort-Lamy	AEF	0,5	A1	FX CO
3876	Libreville	AEF	0,5	A1	FX CO
3876	Pointe Noire	AEF	0,5	A1	FX CO
3876	Douala	Came	0,5	A1	FX CO
3876	Genova	I	1,0	A1	FX CO
3876	Reykjavik	Isla	7,0	A1 A3	FX CP

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3877	Wau	Egyp	0,05	A1	FX
3877	Yambio	Egyp	0,05	A1	FX
3878	Salzburg	Autr	0,05	A2	FX
3878		G	0,3	A1	OR
3879		AEF	0,2	A3	OR (E)
3879		AOF	0,2	A3	OR (E)
3879		Came	0,2	A3	OR (E)
3879		F	0,2	A3	OR (E)
3879		F(Alg)	0,2	A3	OR (E)
3879	Bir-Seba	Isra	0,03	A3	OR
3879		Mada	0,2	A3	OR (E)
3879		MarF	0,2	A3	OR (E)
3879		Reun	0,2	A3	OR (E)
3879		SomF	0,2	A3	OR (E)
3879		Togo	0,2	A3	OR (E)
3879		Tuni	0,2	A3	OR (E)
3880	Bad Oeynhausen	D/G(c)	2,5	A2	FX CO
3880	Berlin	D/G(c)	2,5	A2	FX CO
3880	Accra	CotO	2,5	A1	FX
3880	Abruzzo	I	0,5	A3	LM CO
3880	Capraia	I	0,05	A1 A3	FX CP
3880	Chieti	I	0,5	A3	LM CO
3880	Gorgona	I	0,05	A1 A3	FX CP
3880	Livorno	I	0,05	A1 A3	FX CP
3880	Belvedere	RhoS	0,2	A1	FX
3880	Jlobin	RSSB	0,15	A1 A2 A3	FX
3880	Arkhangelsk	URSS	1,0	A1 A2 A3	FX
3880	Arkhangelsk	URSS	1,0	A1 A3	FX
3880	Dalnii	URSS	1,0	A1	FX
3880	Karaganda	URSS	1,0	A1 A3	FX
3880	Kazgorodok	URSS	0,15	A1 A3	FX
3880	Kiselevka	URSS	0,05	A1 A3	FX
3880	Mogotcha	URSS	0,05	A1 A3	FX
3880	Oulan-Oude	URSS	1,0	A1 A3	FX
3880	Tioumen	URSS	2,0	A1 A3	FX
3881	Akobo	Egyp	0,05	A1	FX
3881	Gambeila	Egyp	0,05	A1	FX
3881	Nasir	Egyp	0,05	A1	FX
3882	Tiranë	Alba	10,0	A1 A2 A3	FX
3882		Autr/F	0,4	A1	LM (J)
3882		D/F	0,1	A1	LM (J)
3882		F	0,02	A1	LM (J)
3882	Ecosse — Scotland	G	0,3	A1	OR
3883	Cividale	I	0,05	A3	FX CO
3883	Udine	I	0,05	A3	FX CO
3883	Harstad	Nor	1,0	A1 A3	FX
3884	Metz	F	0,3	A3	LM
3884	Toulouse	F	0,3	A3	LM
3884		F(Alg)	0,4	A1	LM

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3884		MarF	0,4	A3	LM
3884		Tuni	0,4	A1	LM
3885	Johannesburg	AfrS	0,005	A3	LM CV
3885	Accra	CotO	2,5	A1	FX CP [1]
3885	Accra	CotO	2,5	A1	FX CP [2]
3885	Accra	CotO	3,5	A1	FX CP
3885	Takoradi	CotO	2,5	A1	FX CP
3885	Sud-Ouest de l'Angleterre/S.W. England	G	0,1	A1	OR
3885	Bathurst	Gamb	2,5	A1	FX CP
3885	Roma	I	5,0	A1 A3	FX CO
3885	Taranto	I	5,0	A1 A3	FX CO
3885	Lagos	Nige	3,5	A1	FX CP
3885	Warszawa	Polo	2,0	A1 A2 A3	FX
3885	Freetown	Sier	1,5	A1 A2	FX CP
3885	Alma-Ata	URSS	1,0	A1 A3	FX [3]
3885	Alma-Ata	URSS	1,0	A1 A3	FX [4]
3885	Bakou	URSS	15,0	A1 A2 A3	FX
3886		D/F	0,1	A1	LM (J)
3886		F	0,02	A1	LM (J)
3886	Amsterdam	Holl	0,5	A1	FAX CO
3886	Lisboa	Port	0,5	A1	FAX CO
3886	Malmö	S	0,5	A1	FAX CO
3886	Zurich	Suis	0,5	A1	FAX CO
3887	Giza	Egyp	1,5	A1	FX
3887	Ecosse/Scotland	G	0,3	A1	OR
3888	66°N-21°E	S	1,0	A1 A3	OR
3888,75	Sofia	Bulg	3,0	A1	FX
3889	Ajaccio	F	0,5	A3	FX CO
3889	Digne	F	0,5	A3	FX CO
3889	Marseille	F	0,5	A3	FX CO
3889	Mende	F	0,5	A3	FX CO
3889	Montpellier	F	0,5	A3	FX CO
3889	Nice	F	0,5	A3	FX CO
3889	Alger	F(Alg)	1,0	A1	FX CO
3889	Biskra	F(Alg)	1,0	A1	FX CO
3889	Bône	F(Alg)	1,0	A1	FX CO
3889	Constantine	F(Alg)	1,0	A1	FX CO
3889	Laghouat	F(Alg)	1,0	A1	FX CO
3889	Oran	F(Alg)	1,0	A1	FX CO
3889	Domodossola	I	0,05	A1 A3	LM
3890	Varna	Bulg	1,0	A1 A2 A3	FX
3890	Akobo	Egyp	0,05	A3	FX
3890	Gambeila	Egyp	0,05	A3	FX
3890	Nasir	Egyp	0,05	A3	FX
3890	Pays-Bas/Netherlands	Holl	0,1	A1 A3	FX
3890	Torino	I	0,5	A3	LM
3890	Kano	Nige	2,5	A1	FX
3890	Bobrouisk	RSSB	1,0	A1 A3	FX

[1] Demande N° 12 — Requirement N° 12.
[2] Demande N° 13 — Requirement N° 13.
[3] Indicatif RDR — Call sign RDR.
[4] Indicatif REB — Call sign REB.

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3890	Kramatorsk	RSSU	0,15	A2	FX
3890	Sergo	RSSU	0,15	A2	FX
3890	Stalino	RSSU	0,15	A1	FX
3890	Vorochilovsk	RSSU	0,15	A1 A2 A3	FX
3890	Alai Goultcha	URSS	0,05	A1 A2	FX
3890	Ali Bairamlinskii Sovkhoz 2	URSS	0,05	A1 A3	FX
3890	Khalmersede	URSS	0,3	A1 A3	FX
3890	Novosibirsk	URSS	0,1	A1	FX
3890	Piraza Selo	URSS	0,02	A1 A3	FX
3890	Poti	URSS	0,05	A1 A3	FX
3890	Semipalatinsk	URSS	0,63	A1 A2 A3	FX
3891	Luanda	Ango	0,1	A3	OR (D) [1]
3891	Sal	CapV	0,1	A3	OR (D) [1]
3891		F	0,2	A3	OR (D)
3891	Bissau	GuiP	0,1	A3	OR (D) [1]
3891	Bolama	GuiP	0,1	A3	OR (D) [1]
3891	Oslo	Nor	1,0	A1 A3	OR (D)
3891	Stavanger	Nor	1,0	A1 A3	OR (D)
3891	Tromsö	Nor	1,0	A1 A3	OR (D)
3891	Trondheim	Nor	1,0	A1 A3	OR (D)
3891	Lourenço Marques	Moza	0,1	A3	OR (D) [1]
3891	S. Tomé	STPr	0,1	A3	OR (D) [1]
3892	Madrid	E	0,5	A1	FAX CO
3892	Mostaganem	F(Alg)	0,1	A3	FX CO
3892	London	G	1,0	A1	FAX CO
3892	Roma	I	0,5	A1	FAX CO
3892	Lydda	Isra	0,03	A3	OR
3892	Lisboa	Port	0,5	A1	FAX CO
3893	Atlantique Sud South Atlantic	AfrS	0,05	A3	OR
3893		D/F	0,1	A1	LM (J)
3893		F	0,02	A1	LM (J)
3893	S. Tomé	STPr	5,0	A1 A2 A3	FX
3894	Bruxelles	Belg	0,08	A3	OR CO
3894		S	0,02	A3	LM
3895	Sofia	Bulg	0,125	A1 A2 A3	LM
3895	Bolzano	I	0,5	A3	LM CO
3895	Roma	I	1,0	A1 A3	FX CP
3895	Chaartouz	URSS	0,2	A1 A3	FX
3895	Deinaou	URSS	0,05	A1 A3	FX
3895	Fedtchénko	URSS	0,05	A1 A3	FX
3895	Fergana	URSS	0,05	A1 A3	FX
3895	Ichimbaevo	URSS	0,02	A1 A3	FX
3895	Karakoul	URSS	0,05	A1 A3	FX
3895	Kermine	URSS	0,05	A1 A3	FX
3895	Khabarovsk	URSS	0,05	A1 A3	FX

[1] Cette fréquence est utilisée par tous les aérodromes des Colonies portugaises.
[1] This frequency is used by all the airports of the Portuguese Colonies.

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3895	Kirovabad	URSS	0,02	A1 A3	FX
3895	Kitab	URSS	0,05	A1 A3	FX
3895	Kouliab	URSS	0,02	A1 A3	FX
3895	Kourgan Tube	URSS	0,02	A1 A3	FX
3895	Krasnoiarsk	URSS	0,8	A1 A3	FX
3895	Leninabad	URSS	0,02	A1	FX
3895	Namangan	URSS	0,05	A1 A3	FX
3895	Olonets	URSS	0,15	A1 A3	FX
3895	Orel	URSS	0,1	A1	FX
3895	Oufa	URSS	0,15	A1	FX
3895	Oulianovsk	URSS	0,2	A1 A2 A3	FX
3895	Parkhar	URSS	0,2	A1 A3	FX
3895	Stalinabad	URSS	0,02	A1	FX
3895	Sterlitamak	URSS	0,04	A1 A3	FX
3895	Tachkent	URSS	0,5	A1 A3	FX
3895	Termez	URSS	0,05	A1 A3	FX
3895	Zelensk	URSS	0,05	A1 A3	FX
3896	Tamale	CotO	0,35	A1	FX
3896	Madrid	E	1,0	A1	FX CO
3896	Paris	F	1,0	A1	FX CO
3896	Amsterdam	Holl	1,0	A1	FX CO
3896	Roma	I	1,0	A1	FX CO
3896	Oslo	Nor	1,0	A1	FX CO
3897	Frankfurt	D/USA(c)	0,5	A3	OR
3897		G	0,2	A3	OR (B)
3897		Isra	0,02	A3	OR
3897		Malt	0,2	A3	OR (B)
3897		MarF	0,1	A3	LM
3898	Bangui	AEF	1,0	A1	FX CO
3898	Brazzaville	AEF	1,0	A1	FX CO
3898	Fort-Archambault	AEF	1,0	A1	FX CO
3898	Fort-Lamy	AEF	1,0	A1	FX CO
3898	Pointe-Noire	AEF	1,0	A1	FX CO
3898	Abidjan	AOF	1,0	A1	FX CO
3898	Conakry	AOF	1,0	A1	FX CO
3898	Dakar	AOF	1,0	A1	FX CO
3898	Gao	AOF	1,0	A1	FX CO
3898	Niamey	AOF	1,0	A1	FX CO
3898	Anvers	Belg	0,025	A1 A2	LM
3898	Douala	Came	1,0	A1	FX CO
3898	Alexandria	Egyp	0,5	A1	FX
3898	Bergen I	Nor	0,15	A3	LM
3898	Bergen II	Nor	0,04	A3	LM
3898	Bratislava	Tche	0,15	A3	LM
3898	Brno	Tche	0,15	A3	LM
3898	Kosice	Tche	0,15	A3	LM
3898	Praha	Tche	0,15	A3	LM

Fréquence assignée (kc/s) — Frequency allocated in kc/s	Nom de la station — Name of the station	Pays auquel appartient la station — Country to which the station belongs	Puissance antenne (kW) — Power in antenna (kW)	Classe d'émission — Type of emission	Service — Nature of service

1	2	3	4	5	6
3899	Ajaccio	F	0,4	A3	FX CO
3899	Marseille	F	0,4	A3	FX CO
3899	Toulouse	F	0,4	A3	FX CO
3899	Roma	I	2,0	A3 S	FX CO
3900	Henneman	AfrS	0,05	A3	FX CV
3900	Vaal	AfrS	0,05	A3	FX CV
3900	Moskva	URSS	20,0	A1 A2 A3	FX

The undersigned, delegates of the respective administrations represented at the Administrative Radio Conference for Region 1 (Geneva, 1949), having approved the above plan as the plan of the Conference together with its preamble, and having taken note of the declarations included in these Final Acts, declare their agreement to sending the plan and its preamble to the P.F.B. for inclusion in the draft new International Frequency List which will be reviewed and approved by the Special Administrative Radio Conference.

It is understood that administrations retain the right to submit, if it should be found necessary, certain amended or additional requirements at the time of the Special Administrative Radio Conference.

In Witness Whereof, the undersigned, being delegates of their respective administrations, have affixed their signature to this Plan with its preamble in each of the English and French languages, in a single copy, in which, in case of dispute, the French text shall be authentic, and which shall remain deposited in the archives of the International Telecommunication Union and of which a certified copy shall be delivered to each administration represented at the Conference.

Done at Geneva, 17 September 1949.

Pour l'Autriche :
For Austria :

H. PANGRATZ

Pour la Belgique :
For Belgium :

L. LAMBIN
V. SEYDEL

Pour les Colonies portugaises :
For the Portuguese Colonies :

I. BENOLIEL

Pour les Colonies, Protectorats, Territoires d'Outre-mer et Territoires sous mandat ou tutelle du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord :
For the Colonies, Protectorates, Overseas Territories and Territories under mandate or trusteeship of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland :

J. L. CREIGHTON

Pour les Territoires d'Outre-mer de la République française et les Territoires administrés comme tels :
For the Overseas Territories of the French Republic and the Territories administered as such :

J. LALUNG-BONNAIRE

Pour le Danemark :
For Denmark :

F. C. WAMBERG
B. NIELSEN

Pour l'Egypte :
For Egypt :

J. BOCTOR

Pour la France :
For France :

M. LHERMITE
L. BRAMEL de CLEJOULX
J. CHICON
A. HENRY
L. STELLMANN

Pour la Grèce :
For Greece :

A. EMBIRICOS-COUMOUNDOUROS

Pour l'Irlande :
For Ireland :

D. P. R. O'BEIRNE

Pour l'Islande :
For Iceland :

E. PALSSON

Pour l'Italie :
For Italy :

L. SACCO
F. NICOTERA

Pour le Liban :
For Lebanon :

J. MIKAOUI

Pour le Luxembourg :
For Luxembourg :

J. STURM

Pour la Norvège :
For Norway :

N. J. SOEBERG
P. FALNES
O. SANDVEI

Pour les Pays-Bas :
For the Netherlands :

J. KUYPER
C. Van GEEL
O. J. SELIS

Pour le Portugal :
For Portugal :

I. BENOLIEL
A. SOUTO CRUZ

Pour les Protectorats français du Maroc et de la Tunisie :
For the French Protectorates of Morocco and Tunisia :

J. M. BIANSAN

Pour la Rhodésie du Sud :
For Southern Rhodesia :

J. L. CREIGHTON

Pour le Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord :
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland :

A. H. MUMFORD
R. M. BILLINGTON
I. St.Q. SEVERIN
A. W. CLARKE

Pour la Suède :
For Sweden :

T. ÖVERGAARD
S. RAHMN
S. SKAARAEUS

Pour la Confédération suisse :
For the Swiss Confederation :

C. GILLIOZ
R. JUNOD

Pour la Turquie :
For Turkey :

M. R. SIDDIQI

Pour l'Union de l'Afrique du Sud et le Territoire du Sud-Ouest Africain sous mandat :
For the Union of South Africa and the mandated territory of South-West Africa :

G. E. DAMANT
A. F. BENNETT
W. SOMERVILLE

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

RECOMMANDATIONS ADOPTÉES
PAR LA CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
DES RADIOCOMMUNICATIONS POUR LA RÉGION 1

GENÈVE, 1949

RECOMMENDATIONS ADOPTED
BY THE ADMINISTRATIVE RADIO CONFERENCE
FOR REGION 1

GENEVA, 1949

RECOMMENDATION No. 1

concerning frequency tolerances

The Administrative Radio Conference for Region 1,

CONSIDERING :

that the Plan has been based on strict frequency separation between transmissions,

RECOMMENDS :

that transmitters of the highest frequency stability be employed, and that every effort should be made to meet, at the earliest possible date, the tolerance specified in column 3 of the table of frequency tolerances given in appendix 3 of the Radio Regulations (Atlantic City, 1947).

RECOMMENDATION No. 2

concerning methods of reducing congestion in the bands 1605-3900 kc/s

The Administrative Radio Conference for Region 1,

CONSIDERING :

that the growing number of requirements for frequencies in the bands contained between 1605 and 3900 kc/s makes it more and more difficult to draw up a plan and entails multiple assignments which increase the risk of harmful interference,

RECOMMENDS :

that administrations take the following measures to reduce the number of requirements for frequencies in the bands contained between 1605 and 3900 kc/s :

1. to employ frequencies in the very high frequency bands wherever the operating technical conditions of the circuit permits. This is specially recommended for :

   port circuits for which the Radio Regulations have provided the band 156-174 Mc/s,

   circuits between islands and between mainlands and islands,

   networks of the land mobile service in large cities.

2. to decrease, whenever possible, the number of coastal radiotelephone fishing stations by concentrating the service of several fishing ports in the same station ;

3. to replace fixed radio circuits by land lines wherever conditions permit.

RECOMMENDATION No. 3

concerning the limitation of the power of coast radiotelephone stations

The Administrative Radio Conference for Region 1,

CONSIDERING :

1. that adequate protection of the mobile maritime radiotelephone service is necessary ;
2. that, since the power of ship stations is limited, there is no purpose in using high power for coast radiotelephone stations,

RECOMMENDS :

that, in the band 1605-2850 kc/s, the power of coast radiotelephone stations be limited to :

2 kW for coast stations located north of latitude 32 N°, and

3.5 kW for coast stations located south of latitude 32° N.

RECOMMENDATION No. 4

concerning the service carried out by the fixed station Odense

The Administrative Radio Conference for Region 1,

CONSIDERING :

1. that it is necessary to provide means for the continuation of the service at present being carried out by the fixed station of Odense ;
2. that endeavours have been made, but without success, to obtain the necessary special arrangement in accordance with para. 132 of the Radio Regulations (Atlantic City, 1947), which would have allowed the assignment of a frequency for Odense in the band 385-395 kc/s ;
3. that no other frequency band dealt with by the Conference will provide the suitable formal and technical basis for the continuation of the service in question,

RECOMMENDS :

that the Provisional Frequency Board and the Special Administrative Conference, when drafting the new International Frequency List, include the Danish requirement on such frequency or frequencies in the fixed service bands outside the frequency bands dealt with by the Administrative Radio Conference for Region 1 as will allow the continuation of this service.

RECOMMENDATION No. 5

concerning the classification of aeronautical radiobeacons

The Administrative Radio Conference for Region 1,

CONSIDERING :

that classification of aeronautical beacons by input power gives no clear guide to the range at which they may be used, because of variation in antenna radiation efficiencies, conductivity of soil and other factors,

RECOMMENDS :

that aeronautical radiobeacons should be classified by operational range based upon field strength required at this range (as specified in paragraph 3, Article 2, of the preamble to the Plan).

RECOMMENDATION No. 6

concerning the field strength of radiobeacons

The Administrative Radio Conference for Region 1,

CONSIDERING :

that the protection for radiobeacons provided by the Plan has been based on radiated power being maintained at the minimum value necessary to give the required field strength at the service range,

RECOMMENDS :

that Administrations take the necessary steps to ensure that the field strengths at the service ranges of their beacons do not exceed the values shown in paragraphs 3 and 4, Article 2, of the preamble to the Plan.

RECOMMENDATION No. 7

concerning the combined use of certain radionavigational installations by the maritime and aeronautical services

The Administrative Radio Conference for Region 1,

CONSIDERING :

that the combined use by the maritime and aeronautical services of certain radionavigation installations, working on frequencies between 30 kc/s and 3000 kc/s, would result in economy in the use of frequencies as well as of equipment,

RECOMMENDS :

1. that administrations concerned study the possibility of a combined use of their national radio navigational installations by the maritime and aeronautical services, with a view to such combined use in any future planning of radio navigational aids in their countries ;
2. that, when conferences are convened to consider any reorganization of such radio navigational aids, whether maritime or aeronautical, experts from the other service should be invited to take part.

RECOMMENDATION No. 8

on the setting up of an experimental group of six maritime radiobeacons

The Administrative Radio Conference for Region 1,

CONSIDERING THAT :

1. a reduction of interference in the maritime radiobeacon band would result from a redistribution of frequencies involving time-sharing between beacons in groups of six instead of three as at present ;

2. such a reorganization would reduce the period of transmission of each beacon from two minutes to one minute and increase the interval between successive transmission by the same beacon from four to five minutes ;

3. these alterations need prior consideration by navigational authorities before they can be put into practice,

INVITES :

1. France and the United Kingdom to arrange, as soon as possible, an experimental group of six beacons in the English Channel having the characteristics set out in the following schedule ;

2. all other countries to assist in reducing any interference with this group ;

3. all countries to obtain reports from shipmasters on the navigational merits of the experimental group and to collate such reports in preparation for a conference to revise the organization of maritime radiobeacons.

SCHEDULE

EXPERIMENTAL GROUP OF SIX MARITIME RADIOBEACONS IN THE ENGLISH CHANNEL

Name of beacon	Frequency		Order of transmission in 6 minute cycle	Range
	before implementation of Plan *	after implementation of Plan *		
Ailly	300.5 kc/s	295.5 kc/s	1	50 nautical miles with a field strength of 50 μV/m at the limit of range.
Gatteville	300.5 kc/s	295.5 kc/s	2	
Royal Sovereign	300.5 kc/s	295.5 kc/s	3	
Casquets	300.5 kc/s	295.5 kc/s	4	
Antifer	300.5 kc/s	295.5 kc/s	5	
Shambles	300.5 kc/s	295.5 kc/s	6	

* The Plan referred to is that of the Administrative Radio Conference for Region 1, Geneva, 1949.

The signal transmitted should be of 1 minute duration and comprise :

1. a 2 letter identification signal sent at least 6 times at a speed of about 10 words per minute,

2. a long dash lasting 25 seconds,

3. an identification signal sent twice,

4. a 5-seconds silence.

RECOMMENDATION No. 9

concerning a conference to reorganize maritime radiobeacons in the European Area

The Administrative Radio Conference for Region 1,

CONSIDERING THAT :

1. the present organization of most European maritime radiobeacons is founded on Agreements reached in 1933 and 1934 ;

2. since the date of those Agreements there have been substantial technological advances ;

3. a revision of the present system cannot be undertaken without a careful study of the navigational problem, particularly in relation to the possibility of organizing the time-sharing beacons in larger groups,

RECOMMENDS THAT :

1. all the countries concerned should study the proposals that have been put forward for the reorganization of the European maritime radiobeacons and in particular the experimental group of 6 beacons which is being organized in the English Channel ;

2. when at least six months operational experience has been obtained from the experimental group, and preferably in June 1950, a conference should be called to consider the reorganization of maritime radiobeacons in the European Area with a view to reaching an arrangement in accordance with the provisions of Article 40 of the International Telecommunication Convention, Atlantic City, 1947 and Article 4 of the Radio Regulations annexed thereto ;

3. the countries to be invited to that conference are those Members of the Union having a sea coast within the area of Region 1 ;

4. the conference should be fully representative of Lighthouse Authorities and Marine Departments and include sufficient radio experts to ensure proper co-ordination ; representatives of the principal users should also be present to give practical advice,

AND INVITES

France to call the conference at the proper time.

RECOMMENDATION No. 10

concerning the measures to be taken in relation to the implementation of the Copenhagen Plans

The Administrative Radio Conference for Region 1,

CONSIDERING :

1. that the Copenhagen Conferences of Plenipotentiaries fixed the 15th of March 1950 as the date of implementation of the European Broadcasting Plan and the Plan for coast stations in the European maritime area ;

2. that the Plan of the Conference for Region 1, after having been studied and approved by the Special Administrative Conference, will probably not be implemented until 1951 ;

3. that as a result of the changes made at Atlantic City to the Table of frequency allocations, the Copenhagen Plans include certain bands which, according to the Cairo Regulations were assigned to services which were not dealt with at Copenhagen, and for which the Conference for Region 1 has prepared a new assignment Plan ;

4. that the implementation of these Copenhagen Plans, while the other services in question retain their assignments according to the Cairo Regulations, would entail harmful interference, especially to certain radionavigation services which safeguard human life ;

DRAWS THE ATTENTION OF THE ADMINISTRATIONS IN THE EUROPEAN AREA AND OF THE ADMINISTRATIVE COUNCIL OF THE I.T.U. TO :

1. the gravity of the situation which will arise if the Copenhagen Plans are implemented on the 15th of March 1950 ;

2. the urgent necessity of studying the appropriate steps to be taken,

RECOMMENDS :

that the Administrations concerned urgently undertake negotiations on this question,

AND REQUESTS

the Secretary General of the Union to forward this recommendation to the Administrations in the European area.

PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

PAGE LAISSEE EN BLANC INTENTIONNELLEMENT

DÉCLARATIONS
FAITES A LA CONFÉRENCE ADMINISTRATIVE
DES RADIOCOMMUNICATIONS POUR LA RÉGION 1

GENÈVE, 1949

STATEMENTS
MADE AT THE ADMINISTRATIVE
RADIO CONFERENCE FOR REGION 1

GENEVA, 1949

Denmark

In case no satisfactory solution for continuation of the service given by Odense Radio is obtained by the procedure outlined in the Recommendation No. 4, Denmark reserves the right to take all the necessary steps within the Radio Regulations and to reopen the question of assigning a frequency for this service within the band dealt with at the present Conference, when the integration of the various plans take place in accordance with the " Resolution Relating to the Preparation of the New International Frequency List " (annex to Resolution, page 29, article 6*e*) of the Atlantic City Final Acts.

Egypt

The Egyptian Royal Government desires to direct attention to the radio frequency requirements submitted by the United Kingdom to this Administrative Radio Conference for Region 1 for stations situated in the Suez Canal Zone in Egypt and to their intention to make at the special Administrative Conference to approve the New Frequency List a formal reservation on this matter, so far as their sovereign rights to regulate telecommunications in Egypt are concerned.

Greece

In view of the fact that the competent Greek Administration has not had sufficient time to study the Plan, the Delegation of Greece accedes in principle to the Plan, while reserving the right for its Administration to make in due time any amendments or modifications which may be deemed necessary in the interests of Greece.

Italy

1. The delegation of Italy regrets that it cannot accept for its Administration Article 2, § 6 of the Preamble, as it considers that it limits the provisions of Article 34, § 12 (Nos. 824 and 825) of the Radio Regulations (Atlantic City, 1947).

2. Provided that no harmful interference is caused to the stations of other countries, the delegation of Italy reserves, for its Administration, the right :

   a) to use, if need be, a frequency assigned to one of its stations for another station in the same service with the same power ;

   b) to use the frequencies assigned to its ship stations for ship-shore or intership working.

Switzerland

The Swiss Delegation, signing the Plan of frequency assignments for Region 1, wishes to make the following reservation :

Assignment 3159 kc/s, 2 kW, allocated to the circuit Berne-Warsaw, will be subject to interference from assignment 3160 kc/s, 6 kW, from Budapest.

The Swiss P.T.T. Administration reserves the right to increase the power of its transmitters using this frequency if the expected interference hinders the operation of this circuit.

Turkey

Owing to the fact that the Turkish Administration has not had sufficient time to study the assignment Plan and final Acts of the Administrative Radio Conference for Region 1, the Turkish Delegation in signing the final Acts of the Conference does not in any way commit the Turkish Administration.